

Cisco نم 5xx سألرا ةعامس ةلسلس نيوكت

تاوت حمل

[قم دق م ل ا](#)

[ةيساس أل ا تابل ط م ل ا](#)

[تابل ط م ل ا](#)

[ةمدخت س م ل ا تانوك م ل ا](#)

[ةيساس أ تامول عم](#)

[500 Series سألرا ةعامس](#)

[ةزهج أل ا لاص تال ا](#)

[Communications Manager 12.5 SU\(1\)](#)

[نيوك ت ل ا](#)

[سألرا ةعامس لاص ت ا](#)

[ةحص ل ا نم ق قحت ل ا](#)

[اهج لاص او عا ط خ أل ا فاش كت س ا](#)

[ةلص تاذ تامول عم](#)

ةمدق م ل ا

Cisco 500 سألرا ةعامس ةلسلس نيوكت تاوطخ دنت س م ل ا اذه فص ي نوزخم ل ا ةراد او سألرا ةعامس ةراد ا ريفوت كنكم ي ، Cisco Unified Communications Manager نم نيوكت ل ا او.

ةيساس أل ا تابل ط م ل ا

تابل ط م ل ا

ةيل ل ا ل ا عيضاوم ل ا ب ةفرعم كي دل نوكت نأب Cisco ي صوت:

- Cisco Unified Communications Manager (CUCM) جم ان رب
- فتاوه Cisco
- سألرا تاعامس

ةمدخت س م ل ا تانوك م ل ا

ةيل ل ا ل ا جم ارب ل ا تارادص ا ل ا دنت س م ل ا اذه ي ف ةدراول ا تامول عم ل ا دنت ست

- CUCM: 12.5(1)SU1 (12.5.1.11900-146)
- فتاه ل ا CP-8861 (SIP88xx.12-5-1SR3-74)
- سألرا ةعامس 520 (15-18-15) تباثل ا جم ان رب ل ا ، 532 (15-18-15) تباثل ا جم ان رب ل ا ، 561 (1-5-1-15) تباثل ا جم ان رب ل ا ، 562 (1-5-1-15) تباثل ا جم ان رب ل ا

ةصاخ ةيل م عم ةئي ب ي ف ةدوجوم ل ا ةزهج أل ا نم دنت س م ل ا اذه ي ف ةدراول ا تامول عم ل ا عاشن ا مت

تنالك اذا (يضا رتفا) حوسمم نيوكتب دنن سملل اذف فم دخت سملل ؤزه آلل عيمج تآدب رمل آلل لم تحملل ريثآتلل كمهف نم دكآتف ، ؤرشابم كتكبش

ةيساسأ تامول عم

سأرلل تاعامس نم ؤفارتح ؤومجم Cisco نم 500 زارط سأرلل تاعامس ؤلسلس رفوت ؤالم عملل Cisco نم (IP) تنرتنللال لوكوتورب فتاوهل ؤنسحملل ؤكلسلللال ؤكلسللل صيصختو تباثلل جم انربلل يف مكحتلالو سأرلل تاعامس ؤرادل نيلوؤس ملل نكمي . نينيللل تالاصتاللا ريدم مادختساب Cisco نم سأرلل تاعامس مادختسلا دنع ريثكللا كلذ ريغو تاداعلال Cisco نم ؤدوملل

يف حضورم وه امك ايندلا تابلطتمللا ضعب كانه ، Cisco فتاوه عم سأرلل تاعامس مادختسال لودجل:

زارط ؤعامس سأرلل	تال صوملا	معد 7800/8800 USB ريغ	7800/8800 معدلا USB	7800/8800 جم اربلل ؤتباثلل فتاهلل	Jabber رادصللا	DX70/80
521/522	USB و 3.5 م	رفوتم ريغ	8851 و 8861 و 8865	12.1(1)	12.5	CE9.3
531/532	USB ذفنم و RJ-9	7821، 7841، 7861، 8811، 8841، 8845	8851، 8861 م 8865	12.1(1)	12.5	CE9.3
561/562	USB Y لباك و	7821، 7841، 7861، 8811، 8841، 8845	8851، 8861 م 8865	12.5	12.5	CE9.3

تابلطتم يننأ دجوي الف ، Y-cable (RJ9 + RJ11) و RJ-9 لبك مدختست تنك اذا : ؤظالم ؤرادل 12.6 معدي ، جم اربلل تايقرت 12.5 فيضي و ، سأرلل ؤعامس 12.0 Jabber معدي نيلوكتلا .

تاظالم ؤرايزي جري ، ؤمظنألل ؤدعتم Cisco فتاوه قفاوت يلع لوصحلل : ؤظالم [Phone 6800 ؤلسلسل يفاضل معد](#) : 6800 MPP Series . رادصللا

سأرلل ؤعامس درجو Cisco نم سأرلل ؤعامس ؤمدخنل ؤلذ عم و ، CUCM تارادصلل عيمج معد متي CM 12.5 SU1 يلع طقف ناحاتم

نم ديزم يلع روثللا كنكمي . جم اربلل نم رادصلل ثدحأ يف الل ؤمدقتمللا تاردقلا رفوتت الل

[سأرللا ةعامس تانايب ةقرو](#) يف قفاوتللا لوح تامولعمللا

عم ثلاثلا فرطاللا ةزهجأو ثلاثلا فرطاللا تاقيبطتو ةميدقلا Cisco فتاوه لمعت نأ نكمي ةم و عدم ريغ يه و اهرا بتخا متي مل نكلو، Cisco 500 سأرللا ةعامس ةلسلسلا

500 Series سأرللا ةعامس

عاونأ تاراخيلا نمضتتو . ةحيرم ةبرجت ري فو تل ةفلتخم تاراخي Cisco فتاوه تاعامس رفوت تال صوملاو دعاوقلاو سأرللا ةعامس نم ةديدع

5xx ةئف سأرللا تاعامس عونأ

- 521 سأرللا ةعامس) لصتملا زاهجلاب يكللس لي صوت يل ع سأرللا ةعامس يوتحت : يكللس (532 و 531 و 522 و
- يف دجوي . لصتملا زاهجلاب يكللس ال لي صوت يل ع سأرللا ةعامس يوتحت : يكللس ال ةيمقرلا تالاصتال او Bluetooth امه و ، ةيكللس ال تال لي صوتلا نم ناعون لوألا ماقملا 562 و 561 سأرللا ةعامس لكالسأ الب ةنسحملا
- سأرللا ةعامس) "ةيداحألا" سأرللا ةعامس انايحأ يمس ي . ةدحاو نذا سأك عم ةدحاو نذا ةعامس (521، 531 و 561)
- وأ "نينا ذألا يئانث" سأرللا ةعامس انايحأ اه يل ع قلطي . نذا نيسأك عم ةجودزم نذا ةعامس (562 و 532 و 522 سأرللا ةعامس) "يئانث" وأ "ويريتس"

ل و دجللا يف حضورم وه امك يه اهتال صومو سأرللا تاعامس جذامنو

يف زرطاللا ةلسلسلا	 521/522	 531/532	 561/562 (ةدعاق) (ةدحاو)	 561/562 (ةددعتم) (دعاوقلا)
عونلا	يكللس	هل لي صوت متي ةزيمب ايكللس لاصتالا عطق لا عيرسلا (QD)	يكللس ال DECT لوحملا) 6.0)	يكللس ال DECT لوحملا) 6.0)
تالاصتالا ةنمازتلا	1	1	1	3*

تالصوملا	و م م 3.5 USB ئيها م	QD لى RJ9 (فتاوه لى) لى QD ئيها م و USB	و USB-A اذفن م RJ9/RJ11 (Y لبا ك)	و USB-A اذفن م RJ9/RJ11 (Y لبا ك)
----------	-------------------------	--	---	---

✎ USB + 1 و USB 2) نني كلس نيزاهج + Bluetooth ازاهج DECT MultiBase م عدي * : عظام
ذفن م RJ9/RJ11).

ةدعاق ، USB ، QD ، 3.5 م لثم تالصوملا نم عون Cisco 500 سارلا ةعامس ةلسلس مدقت
ةزهجأ و ةلومحم فتاوه و فتاوه عم سارلا ةعامس تلمعتسا و Multibase in order to ةيسايق
كتابلطتم لىل ع كلذ دم تعي . رتوي بم ك

USB ئيها م لى م 3.5 م



- رتوي بم ك ل ةزهجأ لىل سارلا ةعامس لىصوتل م 3.5 م رطوب ةيسايق سباقم
ةلومحملا فتاوه لى و ةيحولل رتوي بم ك ل ةزهجأ ةلومحملا
- ذفن م لى م 3.5 م رطوب سارلا ةعامس لىصوتب دي لبا ةلومحملا مكحتلا ةدحو موقت
ةيساسال تاملكم لىل مكحتلا تانك م لىل ةلوهسب لوصولا ةينك م لىل رفوت و USB
مكلا و (تاملكم ةدعل) فانئتسالا / افاقى لىل و يئاهنلا ءادنلا و ةباجللا نمضتت امك
توصلال يوتسم ضفخو توصلال يوتسم عفرو

USB لى QD و (فتاوه لى) RJ9 لى QD لوم



- ةيساسأل تاملاكملا يف مكحتلا تاناكمإ ىلإ الهس الوصو رفوت. USB ىلإ QD
- Cisco نم تنرتنإلا لوكوتورب فتاه لاصتا نم قاطن عسوأ RJ9 رفوي. RJ9 ىلإ QD نم

ةيسايق ةدعاق



- (رتم 100) مدق 300 نع ديزت ة فاسم ىلع ل اوجتلا ي ف ة يرل DECT تاي نقت ثدحأ رفوتو و ي فاصو يقن ت وصب ة دعاقلا نم
- نم آلا لاصتالا AES-128 ريفشت نم ضي
- سألرا ة عامس يهن ت .ءاسرالا ءاغل دن ءا ئاقت ثبلاو لابق تسالا ءومحم بيحتست ءاسرالا دن ءاملالكملا
- لاصتالا RJ9/11 Y لباك و USB لاصتالا USB-A لباك ءدوزم ءيسايقلا ءدعاقلا يأت ء Cisco IP فتاه

ءدعاقلا ددعتم



- ءيسايقلا ءساسالا لمءالا ءطحم ي ف ءجرءملا صئاصءالا ءي ء
- Bluetooth رءاصمو ءيءاملا رءاصملا نم ءيءءالاب تالاصتالا ءارءا ءي نالكم
- موقت .ءءاو رز ءطءضب رءصم ي نم تاملالكملا لسألرا ءعامس بيحتست نأ نكمي ءءراولا ءملاكملا ماءءتساب رءصملا ءيءءاب ءا ئاقت ءءاوقلا ءدءتم ءطءملا
- ءءراولا RJ9/11 Y لباك و USB لاصتالا USB-A لباك ءدوزم ءءاوقلا ءدءتم ءطءملا يأت ء Cisco IP فتاه لاصتالا

ءزهءالاب لاصتالا

ءءءتسملا سألرا ءعامسو ءيءاهملا ءونو فتاهلا زارط ىلع ءزهءالاب ليصوتلا دءءي لءءل ي ف ءضوم وه امك ءزهءالاب لاصتالا

لاصتالا زارط	78xx	8811/ 8841/45	8851/ 8861/65	رتوي بكملا رتوي بكملا/Mac/ي صءءالا	DX70/80
--------------	------	------------------	------------------	---------------------------------------	---------

فتاهلا				Jabber مادختساب لومحمل و Webex	
USB لباك	ريغ رفوتم	ريغ رفوتم	معن	معن	معن
Y لباك	معن	معن	معن	رفوتم ريغ	ريغ رفوتم

Communications Manager 12.5 SU(1)

تارادص او لاصتالا ةلاحو ثبل او لابق تسالا ةومجم زارط ىل ادا نسا ريراقنن ال CUCM رفوي ريثك ال كلذ ريغو تالاصتالا ةتباثلل جماربل ال.


لاصتاو، ىكل سال ةقاط قاطن نمضتيو، سارلا ةعامس تاداعل في CUCM مكحتي ريغو، Bluetooth لىغشت فاقى/لىغشتو، تباثل جمانرب رادص او، قىض قاطن تاداعل/wideband (نيلوؤس مل ةدعاس مل بلوق ىل ةفاضل اب) ريثك ال كلذ.

سارلا تاعامس نم ةيفاضل سىي اقم مادختساب CMR (CMRs) تاملكم تالجم نىسحت متي، ةرانملا تاكرحتو لاصتالا طاقس ببسو تاراطال اعاط او (ةىكل سال ال ةراشال ةوق) RSSI لثم ريثك ال كلذ ريغو DECT ل يددرتال قاطنل ضرعو توصل تاداعل او.

تالجم سال ةومجم لىغشت (RTMT) قىقحل تقولا ةرادا ةادو CUCM مدختسم ةهجال نكمي، مدختسم ال نم ةكراشم ي ا نودب (PRT) ةلكشم ال ريرقت ةادا نمضتت يهو.

Jabber فتاهو مادختساب سارلا تاعامس ىل ةديجلل ةتباثلل جماربل ال CUCM عفدت ن ا نكمي و CUCM 12.5 مادختساب. سارلا تاعامس ةرادل ةيفاضل صىخارت او جماربل ىل ةجالل نود، IP، نىوكت بللق نم ةتباثلل جماربل تارادصل في مكحتل نىلوؤس مل نكمي.

Cisco Unified Communications مادختساب دن ةتباثلل جماربل لىقلى تايقرت رفوت Manager.

 Unified Communications جمانرب دوجو سارلا ةعامس ةرادا تانامل شدا بلطتي: ةظحالم Manager 12.5 SU1 جمانربو Cisco Jabber 12.6 و تباثلل Cisco IP Phone 12.5 جمانربو.

نىوكتال

عبتا Cisco Unified Communications Manager (12.5 SU1) في Cisco نم سارلا ةعامس نىوكتل ةىلاتل تاوطلل:

ىل لقتنا م، Cisco سار ةعامس ةمدخ طيشننن مق، ةروصلل في حضوم وه امك 1. ةوطخلل Cisco Unified ServiceAbility > تاودا > طيشننن.



Cisco Unified Serviceability

For Cisco Unified Communications Solutions

Alarm ▾ Trace ▾ Tools ▾ Snmp ▾ CallHome ▾ Help ▾

Cisco Un

System version

VMware Install

Service Activation

Control Center -
Feature Services

Control Center -
Network Services

Serviceability
Reports Archive

Audit Log

ceability

tel(R) Xeon(R) CPU E5-2

مدخ رايتخاله اناخ نيكم تو مداخل دي ديت ب مق ، سارلا ةعامس ةمدخ طيشنتل 2. ةوطخاله
ظفح قوف رقناو Cisco سار ةعامس.



Cisco Unified Serviceability

For Cisco Unified Communications Solutions

Alarm ▾ Trace ▾ Tools ▾ Snmp ▾ CallHome ▾ Help ▾

Service Activation

Save Set to Default Refresh

Status

Ready

Select Server

Server* 10.1.61.140 --CUCH Voice/Video Go

Check All Services

CM Services

	Service Name
<input checked="" type="checkbox"/>	Cisco CallManager
<input checked="" type="checkbox"/>	Cisco Unified Mobile Voice Access Service
<input checked="" type="checkbox"/>	Cisco IP Voice Media Streaming App
<input checked="" type="checkbox"/>	Cisco CTManager
<input checked="" type="checkbox"/>	Cisco Extension Mobility
<input checked="" type="checkbox"/>	Cisco Extended Functions
<input checked="" type="checkbox"/>	Cisco DHCP Monitor Service
<input checked="" type="checkbox"/>	Cisco Intercluster Lookup Service
<input checked="" type="checkbox"/>	Cisco Location Bandwidth Manager
<input checked="" type="checkbox"/>	Cisco Directory Number Alias Sync
<input checked="" type="checkbox"/>	Cisco Directory Number Alias Lookup
<input checked="" type="checkbox"/>	Cisco Readout Service
<input checked="" type="checkbox"/>	Cisco Device Activation Service
<input checked="" type="checkbox"/>	Cisco Dialed Number Analyzer Server
<input checked="" type="checkbox"/>	Cisco Dialed Number Analyzer

فتاهال غلبي. فتاهالاب سأللا عامس لېصوتب مق، ةمدخلا لېغشت ادب درجمبو 3. ةوطخلا ةروصلا يف حضوم وه امك سأللا عامس فاشتكا نع.




حضوم وه امك ةمئاقلا ىلإ لوصولا كنكمي. دادعإ دح، سأللا عامس تادادعإ نيوكتل 4. ةوطخلا ةروصلا يف.



🔍 88xx و 78xx ني تلسلسل لسلل ةبسنلاب. ايودي دادعإلا ةمئاق ىلإ لوصولا كنكمي: جيملت دادعإلا > تاقحلما > تادادعإلا ىلإ لقتنا، 78xx.

رايخو لي غشتال/اللي ج س ت ل ا ة ن ا ك م ا م ا د خ ت س ا ك ن ك م ي ، ه ط ب ض و ن و ف و ر ك ي م ل ا ب س ك م ر ا ب ت خ ا ل
ت و ص ل ا ص ي ص خ ت ل ت و ص ل ا ط ب ض .

س ا ر ل ا ف ت ا ه ل ن ك م ي ف س ا ر ل ا ة ع ا م س ن م ث د ح ا ت ب ا ث ج م ا ن ر ب ر ا د ص ا ي ل ع ي و ت ح ي C U C M ن ا ك ا ذ ا
ة ر و ص ل ا ي ف ح ض و م و ه ا م ك ا ي ئ ا ق ل ت س ا ر ل ا ة ع ا م س ب ة ص ا خ ل ا ة ت ب ا ث ل ا ج م ا ر ب ل ا ة ي ق ر ت .



ة ك ر ش ل ا ت ا س ا ي س ن ا م ض ل د ع ب ن ع ة ت ب ا ث ل ا ج م ا ر ب ل ا ت ا ي ق ر ت و ت ا د ا د ع ا ل ا ي ف م ك ح ت ل ا ن ك م ي
ي ل ع ا ه ق ي ب ط ت و ة ص ص خ م ب ل ا و ق ء ا ش ن ا و ي ض ا ر ت ف ا ل ا ب ل ا ق ل ا ض ر ع C U C M ي ل و و س م ل ن ك م ي
ن ي م د خ ت س م ل ت ا ع و م ج م .

ب ل ا ق م ا د خ ت س ا ك ن ك م ي ، س ا ر ل ا ة ع ا م س ي ل ع ت ب ا ث ل ا ج م ا ن ر ب ل ا ر ا د ص ا ص ي ص خ ت ل 5 ة و ط خ ل ا
ن م ا د ح ا و د د ح ، س ا ر ل ا ة ع ا م س ب ل ا ق > س ا ر ل ا ة ع ا م س > ز ا ه ج ل a > C M ة ر ا د ا ي ل ا ل ق ت ن ا . س ا ر ل ا ة ع ا م س
ي ف ح ض و م و ه ا م ك ت ب ا ث ل ا ج م ا ن ر ب ل ا و ج ذ و م ن ل ا ت ا د ا د ع ا ن ي و ك ت ب م ق و خ س ن ي ل ع ر ق ن ا ، ة م ئ ا ق ل ا
ة ر و ص ل ا .

Cisco Unified CM Administration
For Cisco Unified Communications Solutions

Navigation Cisco Unified CM Administration administrator About Logout

System Call Routing Media Resources Advanced Features Device Application User Management Bulk Administration Help

Headset Template Configuration Related Links: Back To Find/List

Save Delete Copy Set to Default Apply Config

Headset Template Configuration

Name* Test Headset Template
Description Test Headset Template

Model and Firmware Settings**

Add new setting Choose Model Series 560 Add

Model Series	Firmware	Settings	Action
520/530	Latest (15-18-11)	Speaker Volume: 7 Microphone Gain: Default Sidetone: Low Equalizer: Default	Delete
560	Latest (1-5-1PA-118)	Speaker Volume: 7 Microphone Gain: Default Sidetone: Low Equalizer: Default Audio Bandwidth: Wide Band Bluetooth: On Conference: Enable	Delete

في رعت فلم دح، سألل ةعام س بل اق ب مدخت سمل في رعت تافل م نارت قال 6 ةوطخل إلى ةحاتم ال تافي صوت ال نم هل قنل ل فسأل ول عل عال ني هم س ال مدخت ساو مدخت سمل ال ةروصل ال في حضورم وه امك ةني عمل تافي صوت ال

Profile Configuration


Available User Profiles Standard (Factory Default) User Profile (Standard Default Headset) ^

Assigned User Profiles Test User Profile ^

Note: Assigning a profile will disassociate it from the previous template

Save Delete Copy Set to Default Apply Config

ني وكت ال قي بطت قوف رقنا م، ظفح قوف رقنا تاريغي تال ظفحل 7 ةوطخل




MAC ةفاض ا بجي امك ، ايئاهنل م دختسملاب انترقم م دختسمل فيرعت فلم نوئي نأ بجي م دختسمل فيرعت فلم نوئي مل اذا . اهيف مكحتل متي يتل ةزهجال تحت زاهجال صاخال ةزهجا 0 ىرتس ، ايئاهنل م دختسملاب انترقم ريغ زاهجال ناك و ايئاهنل م دختسملاب انترقم نيوكتل قيبطت دنع .

> م دختسمل ةرادا > CM ةرادا لىل لقتنا ، ايئاهنل م دختسمل انترقا ةعجارمل 8 ةوطخال رقنا م م ، م دختسمل فيرعت فلم نيوكتب مقو ، ايئاهنل م دختسمل ادح . ايئاهنل م دختسمل ةروصل ي ف حضوم وه امك ظفح لىل ع .

End User Configuration

Save  Delete  Add New

Status

 Status: Ready

User Information

User Status	Enabled Local User
User ID*	victogut
Password Edit Credential
Confirm Password
Self-Service User ID	1400
PIN Edit Credential
Confirm PIN
Last name*	Gutierrez
Middle name	
First name	Victor
Display name	
Title	
Directory URI	
Telephone Number	
Home Number	
Mobile Number	
Pager Number	
Mail ID	
Manager User ID	
Department	
User Locale	< None >
Associated PC/Site Code	
Digest Credentials	
Confirm Digest Credentials	
User Profile	Test User Profile View Details
User Rank*	1-Default User Rank

في حوضوم وه امك مدختسمال فرعم ددحو مدختسم رايتخالال ةناخ نيكم تب مق . فتاهال ددحو نيوكتال قي بطت يلع م ث ظ فح يلع رقنا . ةروصلال CM Admin > Device > Phone الى لقتنا ، زاهج لابل يئاهنلال مدختسمال نارقال لجا نم . 9 ةوطخال

MAC Address*	2C3124C9F8E1	(SEP2C3124C9F8E1)
Description	Auto 1553	
Current On-Premise Onboarding Method is set to Autoregistration. Activation Code will only apply to onboarding via MRA.		
<input type="checkbox"/> Require Activation Code for Onboarding		
<input type="checkbox"/> Allow Activation Code via MRA		
Activation Code MRA Service Domain	-- Not Selected --	View Details
Device Pool*	Default	View Details
Common Device Configuration	< None >	View Details
Phone Button Template*	Universal Device Template Button Layout	
Softkey Template	< None >	
Common Phone Profile*	Standard Common Phone Profile	View Details
Calling Search Space	< None >	
AAR Calling Search Space	< None >	
Media Resource Group List	< None >	
User Hold MOH Audio Source	< None >	
Network Hold MOH Audio Source	< None >	
Location*	Hub_None	
AAR Group	< None >	
User Locale	< None >	
Network Locale	< None >	
Built In Bridge*	Default	
Privacy*	Default	
Device Mobility Mode*	Default	View Current Device Mobility Settings
Wireless LAN Profile Group	< None >	View Details
Owner	<input checked="" type="radio"/> User <input type="radio"/> Anonymous (Public/Shared Space)	
Owner User ID*	victogut	
Mobility User ID	< None >	

مزلې) فتاهالاب ةصاخلا بېولا ةحفص ىلا لقتنا، ةققرتلا ةلاح نم ققحتلل 10 ةوطخل رادصلال او سأللا ةعامس جذومن ىرت، زاهجال تامولعم مسق يف (بېولا ىلا لوصول نيكت مت ةروصلال يف حضورم وه امك ةلاجالو

Cisco Headset 560 Series with Multi Base


Port: USB

Version: 1-5-1-15

Upgrade status: Upgrade in progress

Last upgrade time: 07/12/19 03:29:43

حضورم وه امك فتاهال ةشاش ىلع ليزنتلا ةنوقيا ىرت، (88xx لثم) فتاهال جذامن ضع ب يف ةروصلال يف



ةلاحلا تملتسا اذا قباس رادصا الى عوجرلا/ةيقرتلا لامتك اديكأ ك نكمي . 11 ةوطخلا
ةروصلا يف حضورم وه امك فتاهلا بيو ةحفص ىلع ةحجانلا


Cisco Headset 560 Series with Multi Base

Port: USB


Version: 1-5-1-15

Upgrade status: Successful

Last upgrade time: 07/12/19 03:29:43

 نم اهلصو سألرلا ةعامس ليصوت ءاغلاب مقف ،ايئاقلت ةيقرتلا أدبت مل اذا :ةظحالم
ك.لذ يلع اهمأغال فتاهل

ةعامس تايقرت .TFTP مداخ يلع CUCM لوؤسم ةطساوب ةتباثلل جماربل تايقرت عضو متي
وأ (Y أو USB لباك ربع) Cisco IP فتاهب اهيف لصتت يتلا ةيلالتل ةرملل يفسألرلا
يل سألرلا ةعامسل تباثلل جماربل عفد نكمي . Jabber 12.5+ ماظنبل لمعي لومحمرت ويبمك
COP فلم ربع CUCM نم سألرلا ةعامس

 كنكميف Cisco، نم ةدحومل تالاصتال ريديم يلى لوصولل قح كيدل نكي مل اذا :ةظحالم
[أدا](#): (طقف 560 ةلسلسل) Cisco نم سألرلا ةعامس ةيقرتل ةيروفلا ةادأل مادختس
[سألرلا ةعامس ةيقرت](#)

نيددتم نيئيانهن نيمدختسم يلع مدختسمال فيرعت فلم سفن قيبطتل 12. ةوطخل
> ةمجملا ةرادإلا CM > ةرادإ يلى لقتنا . (BAT) ةمجملا ةرادإلا ةادأ مادختس كنكمي
قوف رقنا . ةيفصتلل ريباعم قيبطتو مالعتسال > نيمدختسمال شيحت > نومدختسمال
يلتال قوف مث شح

مدختسمال فيرعت فلم رايخالال ةناخ نيكمتب مق ، نيمدختسمال ليكشت شيحت راطل ي
ةروصلل يفضوم وه امك لاسرا يلع رقنا و اروف ليغشت دح . مدختسمال فيرعت فلم دحو

Update Users Configuration

Back Submit

User Information

Manager User ID

Department

Associated PC/Site Code administrator

User Locale < None >

Digest Credentials *****

Confirm Digest Credentials

User Profile Test User Profile

Service Setting

Home Cluster

Enable User for Unified CM IM and Presence

Assigned Presence Server < None >

UC Service Profile Use System Default

Include meeting information in presence (Requires Exchange Presence Gateway to be configured on CUCM IM and Presence server)

Extension Mobility

BLF Presence Group* Standard Presence group

SUBSCRIBE Calling Search Space < None >

Allow Control of Device from CTI

Maximum login Time (HH:MM)

Enable Extension Mobility Cross Cluster

Mobility Information

Enable Mobility

Enable Mobile Voice Access

Maximum Wait Time for Desk Pickup*

Remote Destination Limit*

Job Information

Job Description

Run Immediately

Update Users - Query

Run Later (To schedule and activate this job, use Job Scheduler page.)

سأرلة عامس لاصتا

ديكأت كنكمي Bluetooth وأ Y لباك وأ USB مادختسا كنكمي، فتاهالاب سأرلة عامس ليصوتل سأرلة عامس لاصتا. فتاهال بيو ءحفص يف سأرلة عامس ليصوتل مدختسمال ذفنمال ءروصلال يف ءضوم وه امك ءلاالال لعل لوصالال كنكمي ف، (AUX) ذفنمال لالال نم ءلصتال.

Cisco Headset 560 Series with Multi Base

Port: AUX

Version: 1-5-1PA-118

Y لبالال مادختساب سأرلة عامس ب ءصاالال ءببالال ءماربالال ءقرت نكممال نم ءيملت طقف Aux ذفنمال ليصوتل تمق اذا.

Wireless Headset ءملءملال نيكممزللي، 88xx و 78xx فتاوه عم Y لبالال مادختسال Hookswitch control يف Call Manager.

نع ءءبا، فتاهال نيوك ءحفص يف. فتاهال دءو فتاهال > زاهال > CM ءراا لال لقتنا مء، طءء قوف رقنا. نكمم ءيءء ءلءسنمال ءمءاقال نمو سأرلة عامس لوءم يف مكءالال نيوكالال قيءبطت قوف رقنا.


Wireless Headset Hookswitch Control*

Enabled




✎ CUCM في "يكلسالل سألرل ةعامس لوحم في مكحتل" ةمل عمل ةلازا تمت :ةظالم ةراد في ةنورملا نم ديزملا نيئيئاهنلا ني مدختسمل اءاطعإل دعب ام في و 12.5.1 SU2 ةل ع ةرشابم يكلسالل سألرل ةعامس لوحم في مكحتل ني كمت كنكم في . سألرل ةعامس نوكتل e-hook سألرل ةعامس لي صوت > AUX ذفنم > لوؤسمل تاداعإ > فتاهل تاقبي بطت إلى جاتحت كنأ ركذت . سألرل ةعامس ل دعاسمل (AUX) ذفنمل مادختسإ إلى ةرداق يتل لوؤسمل تاداعإ و ثدحأ رادصإ و (1) 12.7 رادصإل Cisco IP فتاهل تباثلل جم انربل فتاهل نيوكت ةحفص في انه ني كمت مت

حضوم وه امك فتاهل إلى AUX ذفنمل و سألرل ةعامس ذفنم نم لكب Y لباك لي صوت بجي ةروصل في .




لي صوتل (IP) تنرتنإل لوكتورب فتاوه عم هم ادختسإ متي ، ةئاش في فتاه ل صوم وه RJ فتاوه مدختست . USB و RJ ةلص و 531 و 532 Cisco رفوت . ةيرطانت دي ةعامس و سألرل ةعامس مادختسإ متي . دعاسمل ذفنمل ل RJ11 و ، سألرل ةعامس ذفنمل Cisco RJ9 تنرتنإل لوكتورب كلذ إلى امو ، ةمل كم ةاهنإ و ةمل كم إلى ع درلل ةراشإل لاسرإل ريخأل ذفنمل اذه

Bluetooth زاهج إلى طغضمب لكب ةصاخلا ةدعاقلا نارقل لجا نم



ةعامس ةدعاق ضرع متي .سأرلا ةعامس ددح ،ةهچولا زاھجلا تادادعإ يف .سأرلا ةعامس يف ناترم
ةعامس ېلسلست مقرل ةريخألا ةثالثلماق رألأاب ةعوبتم Cisco سآر ةعامس اھنأ ىلع سأرلا
ھنايسنوج و دزمل Bluetooth زاھج ديقت طابترأ كف لآ نم .سأرلا



ناوٹ 4 ءءمءل

سأرءلأ ءءامس ءناك اءا. ءءءاقءلأ ءف سأرءلأ ءءامس ءض؁ ءاسرأ ءءءمء سأرء ءءامس نارقأ لءأ نم سضءبألأ LED رءشؤم نرءقء نأ امو. سأرءلأ ءءامس وءءءاقءلأ ءاوزأ نأف؁ ءءلءءم ءءءاقب ءلصءم ءءامس وأ ءاسرألأ ءءءو نوكء اءءنع. سسفنءلأ ءلأ سضءبءولأ نم سأرءلأ ءءامس رءءء نع ءءانءلأ سشمرء سضءبألأ LED رءشؤم نأف؁ ءقائنءلأ ءرأء سأرءلأ

ءءصللأ نم ءقءءلأ

سأرلة عامس > زهجال > CM ةرادإ ىلإ لقتنا ، ثبلوا لابق تساللة ومجم لىصافت دىكأتل ةروصلال فى حضوم وه امك سأرلة عامس نوزخم ددحو.

Find and List Headset Inventory Related Links: [Headset Inventory Summary](#) Go

Select All Clear All Delete Selected

Status
4 records found

Headset Inventory (1 - 4 of 4) Rows per Page 50

Find Headset Inventory where Model begins with Find Clear Filter

Serial Number	Model	Vendor	Type	Firmware	User	Template	Status(since)	Dock model	Device Name	Device Model	Software Version	Headset Age(days)
WFG22464061	520	Cisco	Wired	15-18-15	victouf	Test Headset Template	disconnected (07/11/2019)		CP-8861-SEP2C3124C9F8E1	CP-8861	sip88xx.12-5-1SR3-74	0
GTK220802NZ	530	Cisco	Wired	15-18-15	victouf	Test Headset Template	disconnected (07/11/2019)		CP-8861-SEP2C3124C9F8E1	CP-8861	sip88xx.12-5-1SR3-74	0
WFG2303D000	561	Cisco	DECT Wireless	1-5-1PA-118		Standard Default Headset Configuration Template	connected (07/11/2019)	MB	CP-7841-SEP70F35AD228F7	CP-7841	sip78xx.12-5-1SR3-74.loads	0
WFG2238E0A0	562	Cisco	DECT Wireless	1-5-1PA-118	victouf	Test Headset Template	connected (07/11/2019)	MB	CP-8861-SEP2C3124C9F8E1	CP-8861	sip88xx.12-5-1SR3-74	0

ةضفخلال فتاوهلا زرطل ةناىصلال ةىلباق وأ سأرلة عامس درج معد متى :ةظالم (78xx و 88xx فتاوه) 12.5.1 SU1 فى نواعتلال لمعلل

صاخلال ىلسلسلتلال مقرلال ىلع رقنا ، سأرلة عامس لوح لىصافتلال نم دىزم ىلع لوصحلل ةروصلال فى حضوم وه امك سأرلة عامس نوزخم فى سأرلة عامسب

Mozilla Firefox

https://10.1.61.140/ccadmin/headsetInventoryDetail.do?setToken=...

Headset Inventory

Close

Headset Details

Model	562
Connection Status	connected
Vendor	Cisco
Firmware Version	1-5-1PA-118
Connection Type	DECT Wireless
Serial Number	WFG2238E0A0
Headset Age(days)	0
Template	Test Headset Template

Dock Details

Model	MB
Serial Number	WFG2303M07W

Host Details

Model	CP-8861
Device Name	CP-8861-SEP2C3124C9F8E1
Client	Cisco IP Phone
User Id	victogut
Firmware Version	sip88xx.12-5-1SR3-74
Serial Number	FCH2133E8B9
Host OSVersion	N/A

ددو س أ ر ل ا ة ع ا م س > ة ز ه أ ل ا > C M > ة ر ا د ا إ ل ا ل ق ت ن ا ، س أ ر ل ا ة ع و م ج م ن و ز خ م ص خ ل م ي ل ع ل و ص ح ل ل ل ك ل س أ ر ل ا ة ع ا م س د د ع ل ث م ل ي ص ا ف ت ي ل ع ل و ص ح ل ل ك ن ك م ي . س أ ر ل ا ة ع و م ج م ن و ز خ م ص خ ل م ة ر و ص ل ل ا ي ف ح ز و م و ه ا م ك ة ي ل ا ح ل ا ة ل ا ح ل ا و ج ذ و م ن .

Headset Inventory Summary

Headset Inventory by Model

Headset Model	Quantity
520	1
530	1
561	1
562	1

Headset Inventory by Status

Headset Model	Active (Seen in the last 30 days)	Inactive (Not Seen in the last 30 days)	Unassigned (No End User association)
520	0	1	0
530	0	1	0
561	1	0	1
562	1	0	0

اه حال صا و عا طخ ال ا فاشك ت سا

ة عئاش ل ل كاشم ل ا ض ع ب ل حل [اه حال صا و عا طخ ال ا فاشك ت سا ل ل ل د](#) ع جار

ة ل ص ت ا ذ ت ا م و ل ع م

م ا د خ ت سا ة ة ف ي ك ل و ح ت ا م و ل ع م ل ا ن م د ي ز م ي ل ع ل و ص ح ل ل [ع ي ر س ل ا ي ع ج ر م ل ا ل ل ل د ل ا](#) ة ر ا ي ز ب م ق س ا ر ة ع ا م س Cisco.

ل و ص ح ل ل [Cisco Unified Communications Manager](#) ل ة ل س ل س ل ا ت ا ق ح ل م ل ل ل د ة ر ا ي ز ب ل ض ف ت ا ه ن ي و ك ت و س ا ر ل ا ة ع ا م س ق ف ا و ت ل و ح ل ي ص ا ف ت ل ا ن م د ي ز م ي ل ع

ت ا م و ل ع م ل ا ن م د ي ز م ي ل ع ل و ص ح ل ل [Cisco IP 8800](#) ف ت ا ه ل ة م و ع د م ل ا ت ا ق ح ل م ل ا ة ر ا ي ز ب ل ض ف ت 8800 ة ل س ل س ل ا ف ت ا ه ع م س ا ر ل ا ة ع ا م س ق ف ا و ت ل و ح

ةمچرتل هذه ل و ح

ةلأل تاي نقتل ن مة و مچ م ادخت ساب دن تسم ل اذ ه Cisco ت مچرت
م ل اء ان ا مچ ي ف ن م دخت س م ل م عد و ت م م م دقت ل ة يرش ب ل و
امك ة ق ي ق د ن و ك ت ن ل ة ل آل ة مچرت ل ض ف أن ة ظ حال م ي ج ر ي . ة ص ا خ ل م ه ت غ ل ب
Cisco ي ل خ ت . ف ر ت م م مچرت م ا ه م د ق ي ي ت ل ا ة ي ف ا ر ت ح ا ل ا ة مچرت ل ا م ل ا ح ل ا و ه
ل ا م اء ا د و و ج ر ل ا ب ي ص و ت و ت ا مچرت ل ا ه ذ ه ة ق د ن ع ا ه ت ي ل و ئ س م Cisco
Systems (ر ف و ت م ط ب ا ر ل ا) ي ل ص أ ل ا ي ز ي ل ج ن إ ل ا دن ت س م ل ا