

اريماكل لاصت او EDID ءاطخأ فاشكتسأ ةياهن ةطقن ىلع اهالصل او

تايوتحملا

[ةمدقملا](#)

[ةيساسال تابلطتملا](#)

[تابلطتملا](#)

[ةمدختسملا تانوكملا](#)

[يساسال ديديع ريسفت](#)

[قيقدلا ويرانيسل او فصول](#)

[اهالصل او ءاطخأ فاشكتسأ ةعباتم ةيفيك](#)

[ةلكشملا لحو ةيفيك](#)

[ةياهنلا ةطقنل \(GUI\) ةيموسرلا مدختسملا ءهجو نم ءارجال اذه ذيفنت ةيفيك](#)

[ةياهن ةطقنل ةلصتملا اريماكلل ىلسلسلستلا مقرلا ءقوم ديحتم ةيفيك](#)

[ةياهنلا ةطقنل \(GUI\) ةيموسرلا مدختسملا ءهجو يف اريماكلل ىلسلسلستلا مقرلا](#)

[مكحتملا ءحول يف اريماكلل ىلسلسلستلا مقرلا](#)

[ناهجال تالجمس يف اريماكلل ىلسلسلستلا مقرلا](#)

[Room Kit Pro لباقم Codec Pro](#)

[ةلصت اذتاملعم](#)

ةمدقملا

ةلجسم ةياهن ةطقنل ةلصتملا تاريماكل ءاطخأ فاشكتسأ ةيفيك دنتمسما اذه حضوي
اهالصل او EDID اهيف ببستت يتل او ءباحسلا ىلع

ةيساسال تابلطتملا

تابلطتملا

ةيلتال ءيض او ملاب ماملال اضعب كيدل نوكي ناب ىصوي:

- مكحتملا ءزومل ىساسال ماظنلا
- مسقو ةياهنلا ةطقنل نم (GUI) ةيموسرلا مدختسملا ءهجو ربع ةياهنلا ةطقنل ءرادا
مكحتملا روحم ىل "ةزهجال"
- RoomOS
- HDMI تالبك لىصوت

ةمدختسملا تانوكملا

هذه يف ءحضوملا ءئانتال مديقتو تارابتخال ءارجال انه ءروكذملا تادعملا مادختسا مت
ةقپثولا:

- Codec Pro ةياهن ةطقن
- يداعل هاجتال ىلع ةتبت م تاريخم الكال نم ةدحاو) طئاحل ىلع ةتبت م PTZ 4K تاريخم الك 2 (ب ولق م ل ا ب ة ع و و م ى ر خ أ ل ا م ن ي ب).
- دجوت ال نكلو ةياهن ل ةطقن ىل (LAN) ةي ل ح م ل ا ة ك ب ش ل ا ر ب ع تاريخم الك ل ل ي صوت م ت ي زاه م ا د خ ت س ا م ت . ا ر ي م الك ل ا ى ل ة ي ا ه ن ل ا ة ط ق ن ن م ة ر ش ا ب م ة ل ص ت م ت ن ر ث ي ا ت ا ل ب ك ل ا ب ق ت س ا ز ا ه ج / ل ا س ر ا
- م ك ح ت ل ا ز ك ر م م ي ط ن ت

ةصاخ ةي لم عم ةئي ب ي ف ةدو ح و م ل ا ة ز ه ج أ ل ا ن م د ن ت س م ل ا ا ذ ه ي ف ة د ر ا و ل ا ت ا م و ل ع م ل ا ء ا ش ن ا م ت ت ن ا ك ا ذ ا . (ي ص ا ر ت ف ا) ح و س م م ن ي و ك ت ب د ن ت س م ل ا ا ذ ه ي ف ة م د خ ت س م ل ا ة ز ه ج أ ل ا ع ي م ج ت ا د ب ر م ا ي ا ل ل م ت ح م ل ا ر ي ث ا ت ل ل ك م ه ف ن م د ك ا ت ف ، ل ي غ ش ت ل ا د ي ق ك ت ك ب ش

ي س ا س أ ل ا د ي د ي ع ر ي س ف ت

ل ي ص و ت د ن ع ه م ا د خ ت س ا م ت ي ي م ق ر د ي ك ا ت ي ه E D I D و ا ة ع س و م ل ا ض ر ع ل ا ة ش ا ش ف ي ر ع ت ت ا ن ا ي ب ن م ة ح ف ا ص م ل ا ه ذ ه م ا د خ ت س ا م ت ي . H D M I ل ب ك م ا د خ ت س ا ب (ض ر ع ز ا ه ج و ط ا س و ز ا ه ج) ن ي ز ا ه ج ا ه م ع د ت ي ت ل ا ت و و ص ل ل ا و ة ق د ل ا و ت ا ر ا ط ا ل ا ر ي ي ا ع م ل ث م ت ا م ل ع م ى ل ع ض و ا ف ت ل ل ة ل ص ت م ل ا ة ز ه ج أ ل ا ث ب ل ا ه م ا د خ ت س ا م ت ي س ي ت ل ا ت a م ل ع م ل a ن م ل د a ب ت م ل ك ش ب ة م و ع د م ة م ئ ا ق ض و ا ف ت ل a ن ع ج ت ن ي ن ا ة ر ج م ب ة ح ف ا ص م ل a ا د ب ت . H D M I ل ب ا ك ر ب ع ض ع ب ل a ه ض ع ب ن ي ب ت و و ص ل l a و ي د ي ف l a ي و ت ح م ة ن ك م م ل a ج ئ ا ت ن l l ل ض ف ا ق ي ق ح ت ن ي ز ا ه ج l a l a ك ل و ا ح ي و ل م الك ل a ب ن ي ز a ه ج l a l a ك د ي ه م ت م ت ي ه ذ ه م ت ت . (ن ي ب ن ا ج l a l a ك ن م ا ه م ع د ن ك م ي ي ت l a ى ر خ أ l a T a m l ع M l a و T a z a r f l a و ة ق د ل ض ف a) ء ا ن ث a م د خ ت س م ل l ة ر ه ا ط ج ئ a ت ن د ج و ت a ل و ة ر ي ب ك ة ع ر س ب ك ل ذ ش د ح ي . ة ي ف ل خ l a ي ف ة ح ف a ص م l a ف ص ت ن م l a ي ف ة ط ي س و ة ز ه ج ا ن و د ب ر ت م 1-2 ل و ط ب H D M I ل ب ك l a ي ل م ع ي ر و ف و ه و . ه و ث و د ح

ق ي ق د ل a و ي ر a ن ي س l a ف ص و

ن ك م ي ي ت l a ة ف ل ت خ م l a ة ز ه ج أ l a ن م ة ع و ن ت م ة ع و م ج م ك ا ن ه ، ت ا ر م ت و م l a ة ف ر غ ل ث ي د ح l a د ا د ع l a ي ف ض ر ع l a ا ي ا و ز و ة ف ر غ l a م ج ح ل ث م T a m l ع M l a ر ث و ت . ة ن ك م م ة ج ي ت ن ل ض ف a ق ي ق ح ت l a ه م ا د خ ت S a ا ه ي ل ع ل و و ص ح l a ك ن ك م ي ي ت l a ة ج ي ت ن l a و ا ي ة ا ه ن l a د ا د ع l a ى ل ع T a n o f و R k y M l a و T a r i M k l a د د ع و ا م ئ a د ن و ك ي a l ، ا ر ي ب ك ة ف ر غ l a م ج ح ا ه ي ف ن و ك ي ي ت l a ت a l a ح l a ي ف . ة ي ا ه ن l a ة ط ق ن م a د خ ت S a ن م ا ذ ه ن ا ل a ن ك م م a ن م ب ر ق l a ب و a ة ي a ه ن l a ة ط ق ن ر a و ج ب ى ر خ أ l a ة ي ف ر ط l a ة ز ه ج أ l a و T a r i M k l a ل ا ع و و م ه ن ك م ي ن ي ذ l a ن ي م د خ ت S M l a ة ف ا ك l ع a م ت ج l ة ب ر ج ت ل ض ف a ر ي ف و ت ه ن ك م ي a l د a د ع l a ن م ع و ن l a ت . ق و ل a س ف ن ي ف ة ف ر غ l a ل غ ش


ن ا ك م ن م ا ي ب س ن ة ر ي ب ك ة ف a س م ى ل ع T a r i M k l a ل ا ع و و ل l ا ج ا ت ح ت T a l a ح K a ن ه ، ب ب س l a ا ذ ه ل ة ط ق ن ي ف H D M I ل ا خ د ا ذ ف a ن م ب ل a ص ت a l a ن م T a r i M k l a ن ك م ت ت ي ك l . ة ي a ه ن l a ة ط ق ن د a د ع l a : ا ه ض ع ب ، ة ف ل ت خ M l a ل ل ا د ب l a ن م د ي د ع l a م a د خ ت S a ن ك م ي ، ة ي a ه ن l a

- ي س ا ي ق l a ر ت م l a ن م ل و ط ا H D M I ل ب a ك م a د خ ت S a
- ت a ع S o m و a H D M I T a m S q m M a D X T S a B ، H D M I T a l B a K N M D Y D E L l L Y S O T ة ي N a K M l ة ي a ه ن l a ة ط ق ن ى ل ة ف a س M l a ة ي ط غ ت l
- H D M I T a l W o H M a D X T S a


ي ت l a ل و ط ا l a H D M I T a l B a K M a D X T S a د ن ع . ف و و و M l a و ي ر a ن ي س l a ي ف ل ل ا س M l a ض ع ب ز ر ب ت و ن ي ع ت ي ي ت l a ل و ط ا l a ة ف a س M l a ش د ح ت ، T a m S q m و a T a E S o m M a D X T S a د ن ع و a ن ي ر ت م ن ع د ي ز ت ح ا ج ن م د ع ى ل l a ك ل ذ ي د و ي ن ا ن ك م ي و . ن a د ق l a ل ب K l a ل و ط ى ل ع a ه ع ط ق E D I D T a r a S h ى ل ع

ةةقوتملا ةجيتنلا قيقحت مدع وأ ةيراطشنالا داوملا جاتنإ فققو ةدهاعم ىلع ضوافتلا نيوكتو زاهجلا عون ساسأ ىلع ،انايحأ ةطيسولا ةزهجالا موقت ال ،كلذ ىلإ ةفاضلإاب نم رخآلا بنجالا ىلإ قاطإلا ىلع وأ حيحص لكشب EDID تامولعم ريرمتب ،هتاناكمإو ىلإ HDMI قيرط نع ةلصتم رخأ تاريماك بنجالا ىلإ ، PTZ تاريماك رثأتت نأ نكميو .لاصتالا ةئطاخ تارتمارابب ةياهنلا ةطقن ىلإ رمي EDID رشؤم لعجي امم ،ةياهنلا طاقن

هصحف مت يذلا لاثملا يف نكلو ،يئاهنلا مدختسملل لمك لكشب ايئرم امئاد اذه نوكتي ال ةفرغلا نم ةلباقملا بناوجلا ىلع PTZ 4K يتريماك كيذل نأ ضررتفت كنإف ،ةلاقملا هذه يف ىلع ةتبتثم ،يلفسلا بنجالا ىلع 2 اريماكو يداعلا هاجتالا عم 1 اريماك عضت نأ ديرتو (انه رهظي) ةفرغلا فقس:




لاصتاللا يطي طختلا مسرلا




طاطخملا اذه يف ةدوجوملا تاريماكلل ةقاطلا دادمإ ةدحو تالبك فذح مت :ةظحالم
ةطاسبلل

ةبولقم نوكت نأ نود ححصلا هاجتإلا يف ويديفلا تاطقل ضرع نم Camera 2 نكمتت يكل
ال ةزيملا هذه "Cameras Camera Camera [n] Flip" ةزيم مادختسا إلاتحت ،بقع ىلع اسأر
ادامتعا ،ددحملا دادعإلا اذه عم . PTZ 4K نم ةددحم جذامن بةم وعدم اهنكلو ،تاريماكلل عيمج اهمعدت
نأ ةرشابم كنظ .ابولقم ويديف رفوت تاريماكلل الك نأ ظحال ،EDID ضوافت ةيفي كىلع
اديقت رثكأ ةلكشملا نكلولمعت ال "ةبولقملا ريوصتلا اريماك" ةزيم



اذه يف ةياهنلا ةطقن تازيم ةيمست مادختسا متي ،ةلاقملا هذه يف :ةظحالم
يمسرلا RoomOS ةرادا ليلد يف هنأل كلذو . "[n] Flip اريماك اريماك" ةزيم :جذومنلا
يف اهنع شحبلا تازيملا هذه عقوم ديدحت كنكمي ،ةباحسلا ىلع ةلجسمل ةزهألل
نأ بجي يذلا راسملا جذومنلا اذه لثمي .ةقيرطلا هذبه اهقثوت متي .جذومنلا اذه
ةهجاو ىلع نيوكتلا تاداعا وأ مكحتلا ةحول نيوكت تاداعا يف لوؤسملا هعبتي
ليبس ىلع .اهريغتو ةزيم لك عقوم ديدحتل زاوجلل (GUI) ةيموسرلا مدختسملا
يف تاداعالا يف عبتملا راسملا ىرن "ساكلنا [n] ريوصتلا اريماك" ةزيم يف ،لاثملا
(212 ةحفص [قرا دللا ليلد](#)) انه ةروصللا



Control Hub في تازيمل نيوكت بلق [n] اريماك اريماك

ةيؤركنكمي، RoomOS 11.9 لغشت يتل اةياهنل طاقنل RoomOS ةرادل ليلدي في
ةقيرطلال هذبة ةحضمولم ةزيملا

Cameras Camera [n] Flip

Applies to: RoomBarPro RoomKitEQX CodecEQ CodecPlus CodecPro Room70/Room55D Room70G2 RoomPanorama/Room70Panorama BoardPro

Requires user role: ADMIN, INTEGRATOR

With Flip mode (vertical flip), you can flip the image upside down. Flipping applies both to the self-view and the video that is transmitted to the far end.

This setting is not supported by the Quad Camera, the PTZ-12 camera, or the integrated camera of Board Pro, Room 55 Dual, Room 70, Room 70 G2, Room 70 Panorama, or Room Panorama.

Default value:

Auto

Value space:

Auto/Off/On

Auto: If the camera detects that it is mounted upside down, the image is automatically flipped. If the camera cannot auto-detect whether it is mounted upside down or not, the image is not changed. As an example, the Sony PTZ 4K camera cannot auto-detect that it's upside down. If you mount it upside down, you must set this parameter to On.

Off: Display the image on screen the normal way.

On: Display the image flipped upside down. This setting is used when a camera is mounted upside down, but cannot automatically detect which way it is mounted.

n: Unique ID that identifies the camera.

Range: 1..3 [RoomKitEQX CodecEQ CodecPlus Room70/Room55D]

Range: 1..7 [RoomBarPro CodecPro Room70G2 RoomPanorama/Room70Panorama]

Range: 2..7 [BoardPro]

ةرادل ليلدي في ةزيملا فصو بلق [n] ريوصت اريماك

ةباحسلا ربع لجم Codec Pro زاغ ىلع "Flip [n] اريماك اريماك" ةزيم ىلع روثعلا نكمي Codec زاغ رايتخاو كيديل Control Hub ةسسؤم يف ةرادإلا تحت "ةزهجال" مسق ىلا لاقنتالاب ةزهجال ةمئاق نم Pro.

Devices

Search: codec x pro x | 5 devices

Filter by: Online (3) | Expired (0) | Offline (1) | Issues (1)

Type	Product	Status	Platform	Belongs to
<input type="checkbox"/>	Rooms & Desks Cisco Room Kit Pro	Issues	Cisco	Hades - KRK EVENT [Codec Pro]
<input type="checkbox"/>	Accessories Cisco Codec Pro Cisco Touch 10	Online	Cisco	Hades - KRK EVENT [Codec Pro]
<input type="checkbox"/>	Camera Cisco Codec Pro Cisco Precision 60	Online	Cisco	Hades - KRK EVENT [Codec Pro]
<input type="checkbox"/>	Display Cisco Codec Pro Samsung QM55B	Offline	Cisco	Hades - KRK EVENT [Codec Pro]
<input type="checkbox"/>	Camera Cisco Codec Pro Cisco Precision 60	Online	Cisco	Hades - KRK EVENT [Codec Pro]

مكحتلا عزوم ةزهجال مسق


ةروصللا هذه يف حضوم وه امك "تانيوكتال عيجم" دحو "تانيوكتال" مسق ىلا لاقنتالاب

Configurations

	All configurations	980	>
	Configuration templates		>
	Digital signage	Disabled	>
	Navigator persistent web app	Disabled	>
	Macros	0	>


Control Hub يف ةياهنلا ةطقن نيوكت مسق

ةزيملا مسانع شحبا، ةديجال ةذفانلا يف شحبالا طيرش يف




Control Hub في ةي درفل ةزه ءال ءان يوك ء ءم ءاق

في . بولق م ل اب اهرشن م تي ي ءال اري م الك ل ر ءخ ، ءل د سن م ل ءم ءاق ل ل ي ء ءو ءو م ل ءم ءاق ل ل ن م ءال صو ل ل ي ط ي ط ء ل م س ر ل ل ر ظ ن ا 2 اري م الك ل ا ه ن ، ءل ا ق م ل ي ف ف و ص و م ل و ي ر ا ن ي س ل ل "ي ل ل ل" ق و ف ر ق ن ا و ء ز ي م ل ل ي غ ش ء ب م ق م ء . (ا ق ب ا س ض و ر ع م ل



Control Hub في ءا ز ي م ل ل ن ي و ك ء ب ل ق [n] اري م الك

"ق ي ب ط ء" ق و ف ر ق ن ا و ه ذ ي ف ن ن ب م و ق ت ي ذ ل ا ر ي ي غ ء ل ل ء ح ص ن م ق ق ح ت م ء



Control Hub في ةزيملا ةعجارم بلق [n] اريماك اريماك

اهحال صا وءاطخال فاشك ت سا ةعباتم ةي فيك


ىلع ةي اهنلا ةطقنب ايدام تالبكلا لىصوت متي ، لاصتال لىطيطختلا مسرلا ىل اءانتسا
ىلاتلا وحنلا:

- HDMI 1 لخد لىصوم ب لىصوم => (ةيقف اريماك) 1 اريماك
- HDMI 2 لخد لىصوم ب لىصوم => (ةبولقم اريماك) 2 اريماك

اريماك " ةزيم نأ ضارتفا يقطنملا نم ، ةطقنلا هذه ىتح ءارج مت يذلا نيوكتلا ىل اءانتسا
: ةيور كنكمي ، ةي اهنلا طاقن تالجس عيمجتب تمق اذإ . عقوتم وه امك لمعت ال " Flip [n] اريماك

```
*s Cameras Camera 1 DetectedConnector: 2
*s Cameras Camera 2 DetectedConnector: 1
```

فاشتكا متي . 1 لىصوملاب ايدام ةلصتم اهنكلو ، 2 لىصوملا في 1 اريماكلا فاشتكا مت
2 لىصوملاب ايدام ةلصتم اهنكلو ، 1 لىصوملا في 2 اريماكلا



ةطقن نم تاريماكلا ىلع فرعتلا متي ناك اذا ام ةفرعمل ةطيسب ةقيرط :حيملت
يه ،تالجس يأ نود ،اهب اهليصوتب تمق يتلا ةقيرطلال نم يسكع لكشب ةياهنلا
ةطقنب لصتملا 10 سمللا وأ حفصتملا زاغ نم تاريماكلا يف مكحتلا ةلواحم
مكحتلا لواحت ام دنع . 2. اريماك بيجتست ، 1. اريماك ب مكحتلا لواحت ام دنع .
ىلع لغتشي ب ام يش يف ونا فرعتب نوكتب كي هو . 1. اريماكلا بيجتست ، 2. اريماك
عقوتملا


اهاجتإلا عم) 1 اريماكلا ىلع هضرف مت "Flip [n] اريماك اريماك" ةزيم ريغت نأ ينعني اذه
نوكت ىرخأ ةهج نم 2 اريماكلا . ةبولقملا تاطقلا انيري هنا يف ببسلا وه اذهو ،(يقفألا
هذه يف . يه امك ةروصلا انيرت يه فيلاتلابو ،اهاتاداعلا ليدعت نودب بقع ىلع اسأر ةبولقم
ب. بقع ىلع اسأر ويديفلا تاطقلا رهظت تاريماكلا نم لك ،ةلحرملا

اهرشن متي ال اريماك لك ليصوت ناكم ديدحتلا ةمدختسملا EDID تامولعم نأل اذه ثدحي
ام ةداع . ةياهنلا ةطقن ىلا تاريماكلا نم أدبت يتلا HDMI تالاصتا نم لك نم يحيص لكشب

يفي ارود HDMI ربع ةيانهنلا ةطقن ب تاريماكلا ليصوتل ةمدختس ملة ةطيسولا ةزهجال بعلة ةجيتنلا هذه.

ةلكشملا لحة فيك

تاداعل يلع حيص لكشب "AssignSerialNumber" ةزيم نيوكت يلى جاتحت ةلكشملا هذه لحة ل فرعم يلى اريماك لكلا ايودي يلسلسلا مقرلا نيوكت ةزيملا هذه لك حيتت Codec Pro. 2 اريماكلا نوكي نأ بجيو، 1 يواسي اريماك فرعم 1 اريماكلا نوكي نأ بجي) اه بصاخلا اريماكلا متي، يضا رتفا لكشب [n] اريماكلا في n مقرلا وه اريماكلا فرعم (2 يواسي اريماك فرعم اريماكلا نم EDID تامولعم ريرمت متي مل اذا. اريماكلا يلى ايئاقلا اريماكلا فرعم نييعت متي يتيلا ةيلع فلال ةقيرطلا اريماكلا فرعم قباطي ال نأ لم تحملا نم ف، ويديفلا زاهج يلى قيبطت ةلواحم دنع، ببسلا اذهلو. ةيانهنلا ةطقن يلى اعلا ف تاريماكلا ليصوت اه بسكعلا بسكعلا او، اهدحأ رثأت 2 اريماكلا نأ، 1 اريماكلا يلى نيوكت



ةيانهنلا ةطقن ديهمت ةداعل دعب "AssignSerialNumber" ةزيم نيوكت رم تسي: ريدحت ةلحال هذه يفو، عنصملا يف زاهجال طبض ةداعل تمق اذا رمتست ال اناف، كلذعمو، روه ظلال دوعتس ةلكشملا نأ شح، رخأ ةرم هن نيوكت ةداعل يلى جاتحت

ل 209 ةحفصل ايف [قرادالال ليلد](#) يف حضورم وه امك "AssignSerialNumber" ةزيم فصو وه اذه RoomOS 11.9:

Cameras Camera [n] AssignedSerialNumber

Applies to: RoomBarPro RoomKitEQX CodecEQ CodecPlus CodecPro Room70/Room55D Room70G2 RoomPanorama/Room70Panorama BoardPro

Requires user role: ADMIN, INTEGRATOR

The camera ID is the number n in Camera [n]. By default, the camera ID is assigned automatically to a camera. If EDID information is not passed on from the camera to the video device, the camera ID is not persistent after a reboot. This means that a camera may get a new camera ID when the video device is restarted.

You should use the Cameras Camera AssignedSerialNumber setting to cater for configurations where the video device does not receive EDID information from multiple cameras. This setting allows you to manually assign a camera ID to a camera by associating the camera ID with the camera's serial number. The setting is persistent until the video device is factory reset.

A typical situation where the video device doesn't receive EDID information is when using an HDMI repeater that doesn't pass on such information.

Default value:

""

Value space:

String (0, 20)

The camera's serial number.

n: Unique ID that identifies the camera.


Range: 1..3 [RoomKitEQX CodecEQ CodecPlus Room70/Room55D]

Range: 1..7 [RoomBarPro CodecPro Room70G2 RoomPanorama/Room70Panorama]

Range: 2..7 [BoardPro]


ةرادالال ليلد يف [n] ريوصتال اريماكك ليلسلسست مقرر نبيعت مت

Control Hub نم زاهجال تانيوكت لى لوصولا كمزلي، "AssignSerialNumber" ةزيم لىل ع روثلل مسانع ثحبلل "Cameras Camera [n] Flip" ةزيم لىل اقمال هذه يف اقبسم حضورم وه امك ثحبلل طيرش يف ةزيمال




Control Hub في SerialNumber [n] اريماك اريماك لنيوكت نييعت مت

1 اريماك ل، لاقملا اذه ويراني سل. ةرثأتملا تاريماك ل ديحت لىل جاتحت، ةلحرملا هذه في اهنكلو، 2 ل صوملا في 1 اريماك ل فاشتك مت. ال واهراتخت اريماك ل يا مهى ال. 2 اريماك ل او ايدام ةلصتم اهنكلو 1 ل صوملا في 2 اريماك ل فاشتك متي. 1 ل صوملا ايدام ةلصتم متي يذال HDMI لاخذل ذفنمب ايدام ةلصتملا اريماك ل ةفرعم لىل جاتحت. 2 ل صوملا اذه في رهظي يذال يلسلسلتا مقررلا (1 اريماك ل ل نيعملا يلسلسلتا مقررلا دح. هلي صوت مقررلا لاخذاب مق مت). (يحي صوتلا ضرعلا ضارغل ئي اوشع مقرر هن، حل اص ريغ ةروصلال قوف رقناو، ةياهنلا ةطقنل 1 HDMI لاخذل ذفنمب ةلصتملا 1 اريماك ل ل يلسلسلتا "اللاتا".




Control Hub في SerialNumber [n] اريماك اريماك لنيوكت نبيعت مت

"تانيوكت لة عجارم" ةحفص في "قويبت" قوف رونا مث




Control Hub في [n] ريوصت ل اريماك ل SerialNumber عجارم نبيعت مت

نم دأت نكلو، 2 اريماك ل ليلس لس لتال مقررلا مادخت ساب 2 اريماك ل ارجال س فن ارجاب مق زاهج تانيوكت ةحفص نم 2 اريماك ل ليلس لس لتال مقررلا ديحت



Control Hub في SerialNumber [n] اريماك اريماك لنيوكت نبيعت مت



"نېم لاي سلسلې مقررلا" ؤزيمو، تاريماك 7 لاي لاي ام Codec Pro معدي: ريذحت دن ع اريماك لك لاي ودي سلسلې مقررلا طبض لاي جاتحت ك لذل. اريماك لك لاي ؤزيمو م ؤلكشم لاي هذو ؤهجاوم.

لاخدا ذفنم لاي لاي حص لكشب 1 اريماك لاي نايي عت م تويو كتلكشم لاي لاي متي، ؤلحرمل لاي هذو لاي ف ي ف ي ت لاي، ب ق ع لاي اس ا ر ا ه ا د ا ع لاي م ت ي ت لاي ا ر ي م ا ك ل ل ط ق ف ا ه ن ي ك م ت ن م د ك ا ت لاي و 2 ا ر ي م ا ك و 1 HDMI لاي لاي ذفنم لاي ع 2 ا ر ي م ا ك لاي نايي عت م ت ي. ايل ع ف ا ل ص ت م ن و ك ي شي ح، 1 HDMI ايل ع ف ا ه ل ي ص و ت م ت ي.

ا ر ي م ا ك لاي ع "ب ل ق [n] ا ر ي م ا ك ا ر ي م ا ك" ؤزيم ن م ق ق ح ت لاي ب ج ي، ؤ د و ج و م لاي ز ت ا ل ؤ ل ك ش م لاي ت ن ا ك ا ذ ا ف ي ت لاي و، ب ق ع لاي اس ا ر ا ه ا د ا ع لاي م ت ي ت لاي ا ر ي م ا ك ل ل ط ق ف ا ه ن ي ك م ت ن م د ك ا ت لاي و 2 ا ر ي م ا ك و 1 ؤ ط ق ن لاي غ ش ت ؤ د ا ع لاي ؤ ل و ا ح م ك ن ك م ي، ا ض ي ا. 2 ا ر ي م ا ك ي ه ا ن ه ه ص ح ف م ت ي ذ لاي و ي ر ا ن ي س ل ل ي ف ؤ ي ا ه ن ل ل ؤ ط ق ن طبض ؤ د ا ع ا ب ت م ق ا ذ ا. ر ث ا ت م ر ي غ ك ب ص ا خ ل ل ن ي و ك ت ل ل ل ط ي. ؤ ي ا ه ن ل ل ا ي ر خ ا ؤ ر م ت ا ن ي و ك ت ل ل ا ع ي م ج ا ر ج ا ب ج ي ف، ع ن ص م ل ا

ؤيموسرل م د خ ت س م ل ا ؤ ه ج ا و ن م ا ر ج ا ل ا ا ذ ه ذ ي ف ن ت ؤ ي ف ي ك
ؤ ي ا ه ن ل ل ؤ ط ق ن ل (GUI)


ةطساوب امكب ةصاخلا ةياهنلا ةطقنل (GUI) ةيموسرلا مدختسمل ةهجاو ىلإ لوصولاب مق
ضرتسم بيوبت ةمالع يف زاهجلاب صاخلا IP ناوع ةباتك قيرط نع وأ Control Hub
نمض "تاداعإل" ىلإ لقتنا مث. لوؤسمل مدختسم دامتعا تانايب مادختساب لوخدلا ليحستو
عون ةحفصل نمض شحبل طيرش يف. "تانيوكتلا" بيوبتلا ةمالع رتخاو "دادعإل" مسق
ةبولطملا اريماك لل [n] Flip ريوصتلا اريماك "ةزيملا تانيوكتلا ذيفنت نكمي". "بلق"
"طفح" قوف رقتنا مث. (ةلاقملا هذه يف ضرورعمل لاثملل 2 اريماكلا)

The screenshot shows the Cisco Webex Local Device Controls interface. The 'Settings' page is open, with the 'Configurations' tab selected. A search bar contains the word 'flip'. The 'Cameras' section is expanded, displaying a list of cameras with their respective 'Flip' status. 'Camera 2 Flip' is highlighted, and its status is set to 'On'. The 'Save' button is visible in the top right corner of the configuration area.

Camera	Flip Status
Camera 1 Flip	Auto
Camera 2 Flip	On
Camera 3 Flip	Auto
Camera 4 Flip	Auto
Camera 5 Flip	Auto
Camera 6 Flip	Auto
Camera 7 Flip	Auto

ةياهنلا ةطقنل (GUI) ةيموسرلا مدختسمل ةهجاو يف نيوكتلا بلقت [n] اريماك اريماك

عون يفو، ةقودلا هجو ىلع ةمئاقلا سفن يف لقتنا، "AssignSerialNumber" ةزيملا ةبسنلاب
اريماك لكل ايودي يلسلسلتلا مقرلا نييعتب مق. كلذ نم الدب "Assign" شحبل طيرش
"طفح" قوف رقتناو.



ةياهننلا ةطقنل (GUI) ةيموسررلا مدختسمل ةهجاو في SerialNumber [n] اريماك اريماك نيوكت نييعت مت

ةلصتمل اريماكلل يلسلسلتلا مقرلا عقوم ديدحت ةيفيكة ةياهن ةطقنب

ةلصتمل اريماكلل يلسلسلتلا مقرلا ىلع روثعل ةيفيكة رهظي، ريخألا مسقلا اذه في اريماكلل يلسلسلتلا مقرلا ىلع روثعل قرط 3 كانه. ةباحسلا ىلع ةلجسم ةياهن ةطقنب:

- ةياهننلا ةطقنل (GUI) ةيموسررلا مدختسمل ةهجاو في
- مكحتلا زكرم في
- زاهجال تالجس في

ةطقنل (GUI) ةيموسررلا مدختسمل ةهجاو في اريماكلل يلسلسلتلا مقرلا ةياهنلا

ةطساوب اماكبة صاخلا ةياهننلا ةطقنل (GUI) ةيموسررلا مدختسمل ةهجاو ىلا لوصولاب مقضرتسم بيوبت ةمالع في زاهجالاب صاخلا IP ناوع ةباتك قي رطنع وأ Control Hub نمض "تاداعإلا" ىلا لقتنا مث. لوؤسمل مدختسم دامتعا تانايب مادختساب لوخدلا ليجستو ىلوالا بيوبتلا ةمالع دح، كلذ دعب. "ويديفال او توصللا" بيوبتلا ةمالع رتخاو "دادعإلا" مسق "تاريماكللا" ةامسمل:



Codec Pro

Settings

[Configurations](#) [Statuses](#) [Room Types](#) [Audio and Video](#)[Cameras](#) [Video Inputs and Outputs](#) [Microphones](#) [Presenter Track](#) [All Peripherals](#)

Camera	Model	Software ID	Serial number	IP address
Camera 1	Cisco Precision 60 Camera		FD	
Camera 2	Cisco Precision 60 Camera		FD	

Home

Call

SETUP

[Settings](#)[Users](#)[Security](#)

CUSTOMIZATION


[Personalization](#)[Audio Console](#)[UI Extensions Editor](#)[Macro Editor](#)[Developer API](#)

SYSTEM MAINTENANCE

[Software](#)[Issues and Diagnostics](#)[Backup and Recovery](#)

ةياهنلا ةطقنل (GUI) ةيموسرلا مدختسمل ةهجاو ىلع ةياهنلا ةطقنل ةيفرطلا ةزهجال لىصافت

لك ،اقباس ةكرتشملا ةروصلال يف) كاتاريمك لوح تامولعم ىرت نأ ككنكمي ،ةمئاقلا هذه تحت ةطقنل ةيموسرلا مدختسمل ةهجاو ىلع ،دصق نع اهؤافخإ مت ةيلسلسلستلا ماقرألاو IP مقرر لك خسنا .ةيلسلسلستلا ماقرألا عم (ةدوجوم تامولعمل هذه نوكتس كب ةصاخلا ةياهنلا ةهجاو وأ مكحتلا ةحولب ةصاخلا (GUI) ةيموسرلا مدختسمل ةهجاو يف همدختساو هوصلو لكل "نعملال يلسلسلستلا مقررلا" ةزيم دادعإ دنع ةياهنلا ةطقنل (GUI) ةيموسرلا مدختسمل اريماك .



يلى فرعتلا مت اذا هنا وه ةلحرمل هذه يف أشني نأ نكمي يذلا لاؤسلا: ةظحالما
مأقرا لا نبيعت بجيف ،اهب اهطبر متي يتلا ةقيرطال نعي سكي لكشب تاريماكلا
Control Hub و (GUI) ةيموسرلا مدختسما ةهجاو يف اريماك لك ةيلسلسلا
مأقرا لا لقن نكمي .كلذ نم اودكأت نأ مكنكمي ال نكلو .اضيأ يسكي عالب يترتلاب
EDID ةملم نوك نأ نكمي و ةيها نلا ةطقن يلى تاريماكلا نم حاجنب ةيلسلسلا
ةملم يه نوك ال يتلا ةزهجال نييعت يلى يدؤت يتلا ةدوقفملا ةملم يه يرخأ
نم يلسلسلا مقررلا خسن ةلواحم ال أو كيجع ،ةقيرطال هذه لارظنو .ةعقوتملا
2 اريماكلا نم يلسلسلا مقررلا او AssignSerialNumber of Camera 1 يلى 1 اريماكلا
يلى AssignSerialNumber of Camera 2 .لمعت مل اذا .
سكي عالاو 2 اريماكلا AssignedSerialNumber يلى 1 اريماكلا

مكحتلا ةحول يف اريماكلا يلسلسلا مقررلا

دح . "ةرادلا" مسق نمض "Devices" يلى لقتناو Control Hub ةسسؤم يلى لوخدلا ليحستب مق
"ةلصتلا ةقيرطال ةزهجال" يلى لقتناو ةزهجال ةمئاق نم كزاهج

Cisco Room Kit Pro

● Issues • Rooms & Desks • Idle • Device platform: 📶

Actions ▾

📍 Hades - KRK EVENT [Codec Pro] >

Occupied: No • Occupants: Off

Overview History

Details

Wired

Network connectivity IP address

MAC address Serial number

SIP address

None

Lines

Connected Peripherals

📄 Cisco Touch 10 >

📷 Cisco Precision 60 >

📷 Cisco Precision 60 >

📄 SAM SyncMaster >

Issues & Information

⚠️ Ultrasound pairing may fail ▾

مكحلتا ءحول يف ءياهنلا ءطقنل ءيفرطلا ءزهألل لىصافت

مقرلا ىرت نأ كنكمي شي ءمئاقلا هذه لىل طبهت .كب ءصاخلا تاريماكلا لىحل دي دحب مق
اريماكلل لىلسلستلا

Cisco Precision 60

● Online • Camera • Idle • Device platform: 📶

Actions ▾

📍 Hades - KRK EVENT [Codec Pro] >

Occupied: No • Occupants: Off

Overview History

Details

Camera Type None Verification ⓘ

FD Serial number Unknown Connection Type

Software

Cisco Platform

RoomOS Release Version

Connected To

📄 Cisco Codec Pro >

Issues & Information


✅ Everything is looking fine

ت Control Hub يف اريماكلل لىصافت

(GUI) ءيموسرلا مدختسمل ءهءاوىف هم دختسا وه قصلو لىلسلستلا مقرلا ءسنب مق
مقرلا "ءزم ءاءع ءن ءياهنلا ءطقنل (GUI) ءيموسرلا مدختسمل ءهءاوىف مءكءتلا ءزومل
لىلسلستلا مقرلا لىل روءلل ءارءال سفنب مق .اريماكلل هءل "نءىءملا لىلسلستلا
ءىنءل اريماكلل

زاهءل ءالءس يف اريماكلل لىلسلستلا مقرلا

طس اوب ام ك ب ة ص ا خ ل ل ا ة ط ق ن ل (GUI) ة م و س ر ل ا م د خ ت س م ل ا ة ح ا و ي ل ا ل و ص و ل ا ب م ق
 ض ر ع ت س م ب ي و ب ت ة م ا ل ع ي ف ز ا ه ج ل ا ب ص ا خ ل ل IP ن ا و ن ع ة ب ا ت ك ق ي ر ط ن ع و ا Control Hub
 ل ك ا ش م " ي ل ا ل ق ت ن ا . ل و و س م ل ا م د خ ت س م د ا م ت ع ا ت ا ن ا ي ب م ا د خ ت س ا ب ل و خ د ل ا ل ي ج س ت و
 د و ج و م ل ا ل ف س ا ل م ه س ل ل ا ق و ف ر ق ن ا م ت . " م ا ط ن ل ل ا ت ا ل ج س " ب ي و ب ت ل ا ة م ا ل ع د د ح و " ت ا ص ي خ ش ت و
 ل ج س ف ل م ل ي ز ن ت ك ل ذ د ع ب م ت ي . " ة ل م ا ك ل ل ا ت ا ل ج س ل ا " د د ح و " ت ا ل ج س ل ل ا ل ي ز ن ت " ر ز ل ا ر ا و ج ب




ة ي ا ه ن ل ل ا ة ط ق ن ل (GUI) ة م و س ر ل ا م د خ ت س م ل ا ة ح ا و ن م ت ا ل ج س ل ا ة و م ج م

ف ل م ل ا ح ت ف ا . " ة ي ف ر ط ل ا ة ز ه ا ل ا " ي م س م ل ا ف ل م ل ا ع ق و م د ي د ح ت و ل ج س ل ا ف ل م ط غ ض ا غ ل ا ب م ق
 م ق ر ل ا ي ل ع ة ر و ص ل ل ا ي ف ة ح و م ل ا ط و ط خ ل ل ا ي و ت ح ت . ك ي د ل ل و ض ف م ل ا ت ا ط ا ح ا ل م ل ا ق ي ب ط ت ي ف
 ض ر غ ل ي ر خ ا ل ا ت ا م و ل ع م ل ا ع ي م ج ف ذ ح م ت) ة ي ا ه ن ل ل ا ة ط ق ن ب ة ل و ص ت م ل ا ت ا ر ي م ا ك ل ل ل ي ل س ل س ت ل ل
 ا م) .

```
*r PeripheralsListResult Device 1130 ConnectionMethod: Other
*r PeripheralsListResult Device 1130 HardwareInfo: "[REDACTED]"
*r PeripheralsListResult Device 1130 ID: "[REDACTED]"
*r PeripheralsListResult Device 1130 LastSeen: "[REDACTED]"
*r PeripheralsListResult Device 1130 Name: "Precision 60 Camera"
*r PeripheralsListResult Device 1130 NetworkAddress: "[REDACTED]"
*r PeripheralsListResult Device 1130 SerialNumber: "FD[REDACTED]"
*r PeripheralsListResult Device 1130 SoftwareInfo: "[REDACTED]"
*r PeripheralsListResult Device 1130 Type: Camera
*r PeripheralsListResult Device 1129 ConnectionMethod: Other
*r PeripheralsListResult Device 1129 HardwareInfo: "[REDACTED]"
*r PeripheralsListResult Device 1129 ID: "[REDACTED]"
*r PeripheralsListResult Device 1129 LastSeen: "[REDACTED]"
*r PeripheralsListResult Device 1129 Name: "Precision 60 Camera"
*r PeripheralsListResult Device 1129 NetworkAddress: "[REDACTED]"
*r PeripheralsListResult Device 1129 SerialNumber: "[REDACTED]"
*r PeripheralsListResult Device 1129 SoftwareInfo: "[REDACTED]"
*r PeripheralsListResult Device 1129 Type: Camera
```

ةحولبةصاخلالا (GUI) ةيموسرللا مدختسمللةهجالويف همدختساوهقصلومقرلكخسنا
مقرللا" ةزيم دادعإ دنعةياهنلالةطقنل (GUI) ةيموسرللا مدختسمللةهجالوأمكحتلالا
اريمالكلكل "نيعملايلسلسللا



MAC ناونعل اقباطم اريمالكلكل يلسلسللا مقرللا نوكي نايحأللا ضعب يف :ةظحالم
نم ةدحمةاونأل ثدحي نأ عقوتملا نمو. أطخ سيل اذه. اهل هنييعة متي يذلا
ميصتلا بسحب كلذو، تاريمالكلا

Codec Pro لباقم Room Kit Pro

يف نكلو، Codec Pro جم انرب مادختسا متي هنأ ركذي، ةلاقملا هذه يف هنأ ةظحالم كنكمي
Room Kit Pro نأل كلذو. Room Kit Pro ةومجم ةيؤر كنكمي Control Hub جم انرب نم ةكرتشملا روصلا
(ةدحاو ةدحوك لصفنم لكشب اضيا عابي) Codec Pro يلع يوتحت ةزهجال ةمزح نع ةرابع Room
Kit Pro. كلذ يلا ام وحتصت ملسملا ةحولو تاريمالكلا لثم ةيفرطاللةزهجالا يلا ةفاضلاب
اهيلا راشي ببسلا اذهلو Codec Pro يه Room Kit Pro تاودأ ةومجم ةمزح يف ةياهنلالةطقن

كلذ حضوت يتلا Room Kit Pro ةفرغلا ةومجم تانايب ةقروىل ع روثعلا نكمي . وحنلا اذه ىلع [انه](#) طابترالا يف ليصافتلا نم ديزمب

ةلص تاذا تاملعم

[وليك 4 ةعرسب PTZ اريماك تيبتت ليلد](#)

[RoomOS 11.9 لغشت يتلا Cisco نم نواعتلا ةزهجال ةرادالا ليلد](#)

[Cisco Room Kit Pro تانايب ةقرو](#)

ةمچرتل هذه ل و ح

ةلأل تاي نقتل ن م ة و مچ م ادخت ساب دن ت س م ل ا اذ ه Cisco ت مچرت
م ل ا ل ا اء ن ا ع مچ ي ف ن ي م د خ ت س م ل ل م ع د ي و ت ح م م ي د ق ت ل ة ي ر ش ب ل و
ا م ك ة ق ي ق د ن و ك ت ن ل ة ل ا ة مچرت ل ض ف ا ن ا ة ظ ح ا ل م ي ج ر ي . ة ص ا خ ل ا م ه ت غ ل ب
Cisco ي ل خ ت . ف ر ت ح م مچرت م ا ه م د ق ي ي ت ل ا ة ي ف ا ر ت ح ا ل ا ة مچرت ل ا ع م ل ا ح ل ا و ه
ي ل ا م اء ا د ع و ج ر ل ا ب ي ص و ت و ت ا مچرت ل ا ه ذ ه ة ق د ن ع ا ه ت ي ل و ئ س م Cisco
Systems (ر ف و ت م ط ب ا ر ل ا) ي ل ص ا ل ا ي ز ي ل ج ن ا ل ا دن ت س م ل ا