

ةقاطب نراق WAN BRI (U) 1-Port ISDN (WIC-1b-u-V2، WIC-1b-U وأ WIC36-1b-u) لـ مة في

المحتويات

[المقدمة](#)

[قبل البدء](#)

[الاصطلاحات](#)

[المتطلبات الأساسية](#)

[المكونات المستخدمة](#)

[أرقام المنتجات](#)

[الميزات](#)

[دعم المنصات](#)

[معلومات ذات صلة](#)

[المقدمة](#)

بطاقة الواجهة WAN BRI (U) ISDN Basic Rate Interface (BRI) U - الإصدار 2 (WIC-1B-U-V2) متوفر الآن كبديل لبطاقة WIC-1B-U التي هي نهاية البيع. تدخل WIC في وحدة شبكة وسائط مختلطة أو مباشرة في فتحة WIC في هيكل 1700، 2600، 3600، 3700 Cisco. تتيح القدرة على إضافة اتصال BRI عبر بطاقة واجهة الشبكة (WIC) للمسؤولين إمكانية زيادة مساحة الفتحة القيمة إلى الحد الأقصى مع توفير خيارات توصيل إضافية، مثل إيثرنت، على نفس الوحدة النمطية في نفس الوقت.

لمزيد من المعلومات، ارجع إلى [فهم بطاقة الواجهة Port ISDN BRI \(U\) WAN Interface Card-1](#)

[قبل البدء](#)

[الاصطلاحات](#)

للحصول على مزيد من المعلومات حول اصطلاحات المستندات، راجع [اصطلاحات تلميح Cisco التقنية](#).

[المتطلبات الأساسية](#)

لا توجد متطلبات أساسية خاصة لهذا المستند.

[المكونات المستخدمة](#)

يرجى الرجوع إلى قسم [دعم المنصات](#) أدناه للحصول على مزيد من التفاصيل.

تم إنشاء المعلومات المقدمة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كنت تعمل في شبكة مباشرة، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر قبل استخدامه.




أرقام المنتجات

فيما يلي أرقام المنتجات المتعلقة بهذا المستند:

ملاحظات	الوصف	المنتج
بديل عن WIC- 1B-U	1-Port ISDN NT1 مع BRI مدمج (واجهة الوحدة)	WIC-1B-U-V2
نهاية البيع - راجع إعلان نهاية البيع لبطاقة الواجهة WIC- 1B-U WAN Interface Card (WIC	1-Port ISDN NT1 مع BRI مدمج (واجهة الوحدة)	WIC-1B-U
نهاية العمر الافتراض ي / نهاية المبيعات	1-Port ISDN NT1 مع BRI مدمج (واجهة الوحدة)	WIC36-1B-U

الميزات

يوضح الجدول التالي تفاصيل مميزات WIC-1B-U و WIC36-1B-U.

WIC36-1B-U	WIC-1B-U	WIC-1B-U-V2
		
<ul style="list-style-type: none"> • منفذ BRI ISDN واحد (واجهة u، مع NT-1 داخلي) • موصل RJ-45 مدعوم • غير متوافق مع السلسلة 1600 أو 1700 أو 2600 أو 3700 من Cisco • لا يدعم إمكانية التبديل دون 	<ul style="list-style-type: none"> • منفذ BRI ISDN واحد (واجهة u، داخلي NT-1) • موصل RJ-45 مدعوم على الطرز 1600 و 2600 و 3600 • لا يمكن استخدامها مع الوحدات الأساسية Cisco 1603 أو 1604 	<ul style="list-style-type: none"> • منفذ BRI ISDN واحد (واجهة u، داخلي NT-1) • موصل RJ-45 مدعوم على الطرز 1700 و 2600 و 3600 و 3700 • لا يمكن استخدامه مع السلسلة Cisco

<ul style="list-style-type: none"> • إيقاف التشغيل، إلا أنه لن يحدث أي تلف للأجهزة إذا تم تبديلها أثناء تشغيل الطاقة. • يمكن فقط الانتقال إلى الفتحة "W1" الخاصة بوحدة الشبكة النمطية 1E2W و 2E2W و 1E1R2W (لوحة فعليا). • حد أقصى لبطاقة NM-1E2W و بطاقة NM-1E1R2W و بطاقة NM-2E2W • لا يمكن المزج في نفس وحدة الشبكة النمطية مع WIC-1B-U (يمكن استخدام WIC-1B-U في وحدة شبكة مختلفة في نفس النظام) • تاريخ انتهاء المبيعات 31-آب-1997 	<ul style="list-style-type: none"> • لا يدعم إمكانية التبديل دون إيقاف التشغيل، إلا أنه لن يحدث أي تلف للأجهزة إذا تم تبديلها أثناء تشغيل الطاقة. • يمكن الانتقال إلى فتحة W0 أو W1 الخاصة بوحدة شبكة 1E2W و 2E2W و 1E1R2W • مدعوم في NM-1FE1R2W و NM-1FE2W و NM-2FE2W و NM-2W • لا يمكن المزج في نفس وحدة الشبكة النمطية مع WIC36-1B-U (يمكن استخدام WIC36-1B-U في وحدة شبكة مختلفة في نفس النظام) • يوفر WIC معلومات حالة NT-1 على أمر وحدة التحكم IOS show 	<ul style="list-style-type: none"> • لا يدعم إمكانية التبديل دون إيقاف التشغيل، إلا أنه لن يحدث أي تلف للأجهزة إذا تم تبديلها أثناء تشغيل الطاقة. • يمكن الانتقال إلى فتحة W0 أو W1 الخاصة بوحدة شبكة 1E2W و 2E2W و 1E1R2W • مدعوم في NM-1FE1R2W و NM-1FE2W و NM-2FE2W و NM-2W • لا يمكن المزج في نفس وحدة الشبكة النمطية مع WIC36-1B-U (يمكن استخدام WIC36-1B-U في وحدة شبكة مختلفة في نفس النظام) • يوفر WIC معلومات حالة NT-1 على أمر وحدة التحكم IOS show
--	--	--

للحصول على مزيد من المعلومات حول المخططات الموضحة في الجدول أعلاه، يرجى الرجوع إلى [توصيل بطاقات ISDN BRI U عالية السرعة WAN بشبكة وتوصيل بطاقات واجهة ISDN BRI ST High-Speed WAN بالشبكة](#).

دعم المنصات

Cisco 2691،	Cisco 3660	C is	Cisco 3620 و 3640 و	Cisco 2600 و	Cisc o	C is	النظام الأساسي
-------------	------------	------	---------------------	--------------	--------	------	----------------

) 1 (
جميع إصدارات برنامج Cisco IOS	جميع إصدارات برنامج Cisco IOS	غير مدعومة	برنامج IOS الإصدارات XA(4)11.2 و P(5)11.2 و 11.3 و 11.3T من Cisco، جميعها x.12	جميع إصدارات برنامج Cisco IOS	جميع إصدارات برنامج Cisco IOS	جميع إصدارات برنامج Cisco IOS	WIC-1B-U
غير مدعومة	غير مدعومة	غير مدعومة	IOS الإصدارات 12.0 و x.11 و 12.0T و 12.1 و 12.1T و 12.2 من Cisco. غير مدعوم في 12.2T	غير مدعومة	غير مدعومة	غير مدعومة	WIC 36-1B-U

(1) مدعومة على الطرز (R)1602 و (R)1605 و Cisco1601(R).

(2) غير مدعومة على Cisco1603، 1603-R، 1604، 1604-R و 1750.

معلومات ذات صلة

- [صفحة دعم تقنية الوصول](#)
- [الدعم الفني - Cisco Systems](#)

