

# FirePOWER تامدخل ةيفرطلا ةدحولا تيبيثت ةصنم ىلع ASA

## تاي وتحمل

[ةمدقملا](#)

[ةيساسألا تابلطتملا](#)

[تابلطتملا](#)

[ةمدخنسملاتانوكمللا](#)

[ةيساسأتامولعم](#)

[عبداللبة](#)

[رمألا Install](#)

[ىلع فيطممنلا ةدحو تيبيثت ASA](#)

[ديهتمت قروص دادعا ASA SFR](#)

[نيوكتللا](#)

[جمانرب نيوكت FirePOWER](#)

[قرادا زكرم نيوكت FireSIGHT](#)

[فيطممنلا ةدحو رملأا روملأا ةكح هيجوت دادعا](#)

[فاحصلانم ققحتلا](#)

[اهحالص او عاطخلأا فاشكتسا](#)

[قلص تاذ تامولعم](#)

## ةمدقملا

اهنيوكتو Cisco FirePOWER (SFR) ةدحو تيبيثت ةيفيك دنتسملا اذه حضوي Cisco ASA مادختساب ةيطممنلا SFR Cisco FireSIGHT.

## ةيساسألا تابلطتملا

تابلطتملا

اده يف ةحصو ملا تاءارجإا لواحت نأ لباق تابلطتملا هذه كماظن يبللي نأب Cisco يصوت دنتسملا:

- ةركاذلا صارقا كرحم ىلع لقألا ىلع تياباجيچ 3 غلبـت ةرح ةحاسم رفوت نـم دـكـأـت .  
ديهـتمـلـا جـمانـرـبـ مجـحـ ىـلـا ةـفـاضـإـلـاـ ،ـ(disk0ـ)ـ ةـتـقـؤـمـلـاـ
- وـذـلـاـ تـذـفـنـ inـ oـrـd~erـ toـ تـازـاـيـتـمـمـالـاـ يـذـ EXECـ عـضـوـلـاـ لـوـصـوـلـاـ قـحـ كـيـدـلـ نـأـ نـمـ دـكـأـتـ .ـ دـعـبـ طـغـضـاـ ،ـرـورـمـ ةـمـلـكـ نـيـيـعـتـ مـتـيـ مـلـ اـذـاـ CLIـ لـاـ لـخـادـ رـمـأـلاـ en~ableـ بـولـسـأـ زـاـيـتـمـاـ كـلـذـ Enterـ

<#root>

```
ciscoasa>
```

```
enable
```

```
Password:  
ciscoasa#
```

## ةمدى تامولع سملاتانوكمل

تامدخ Cisco ASA، FirePOWER ىلع تامدخ تيبيثتل: تانوكمل هذه دوجو مزلي.

- Cisco نم ثدحأ رادصا وأ 9.2.2 جمانرب
- 5512-X نم Cisco ASA ىلإ 5555-X ىسأسألا ةمظنألا
- ثدحأ رادصا وأ 5.3.1 FirePOWER جمانرب

 زاهج ةدحو ىلع FirePOWER (SFR) تامدخ تيبيثتل ديترت تنك اذا: ةظحالم ASA 5585-X، زاهج ةدحو ىلع [SFR زاهج ةدحو ىلع ASA 5585-X](#).

FireSIGHT نم ةرادإ زكرم ىلع ةبولطم تانوكمل هذه:

- ثدحأ رادصا وأ 5.3.1 FirePOWER جمانرب
- FireSIGHT Management Center FS2000 وأ FS4000 يضارتفا زاهج

ةصالخ ةيلمعم ةئيب يف ةدوچوملا ڈزهچألا نم دنتسملا اذه يف ةدراولا تامولعملا عاشنإ مت تناك اذا. (يضارتفا) حوسمم نيوكتب دنتسملا اذه يف ةمدختسملا ڈزهچألا عيمج تأدبل رمأ يأ لمحتملا ريثأتلل كمهف نم داكتف ،ليغشتلا ديق كتكبش.

## ةيساسأ تامولعم

رادج تامدخ ASA SFR (مساب اضيأ ةفورعملاء) ةيطنمنلا Cisco ASA FirePOWER رادج تامدخ (لثم، يلاتلا ليجلا نم ةيامحل).

- ديدخل ليجلا لفطتلانم ةيامحل ماظن (NGIPS)
- اهيف مكحتل او تاقيبطتل ةيور ةيناكما (AVC)
- نيوانع ةيفصت URL
- ةراضل جماربلانم ةمدقتمل ةيامحل

 يفو، ددعتم وأ دحاو قايس عضوييف ةيطنمنلا ASA SFR ةدحو مادختسا لكتكمي: ةظحالم فافشلا وأ هجوملا عضولا.

## عدبلالباق

دنتسملاتانوكمل اذه يف ةحصومملاتاءارجلا ةلواحم لبقل مهملاتامولعملا هذه يف ركف:

- ىلإ تانايبل رورم ةكرح هيجوت ةداعإ ىلع لماعت ةطشن ةمدخ ةسأيس كيدل ناك اذا
- ةدحوب اهلادبتسا مت يتلا (CX) قايس لـ IPS/ كردم (LSS) عنم ماظن ةدحو

ASA SFR)، نېوکت لباق اهتلازا كېلע بجىف، ASA SFR.

- زاھىلل نكمىي. ايلاح ليغشتلا ديقىرخا ئيجىمرب تادحو يلىغشت فاقىيا بجى ليبسلىع ASA CLI. نم اذە لىعفت نأ بجى. ئرم لك يف ئدح او ئيجىمرب ئدحولىغشت مۇث، اهتىبىثت ئاغلار IPS جمانرب ئدحولىغشت فاقىياب رماوايلا هذە موقۇت، لاثملا لىيمحت ئداعا ASA:

```
<#root>
ciscoasa#
sw-module module ips shutdown

ciscoasa#
sw-module module ips uninstall

ciscoasa#
reload
```

- نأ ئانىتساب، اهسفن يە ئىطمەنلا CX ئدحولىازال اهمادختسى مەتى يتلىرا رماوايلا نم الدب اهمادختسى مەتى ئىسسالا cxsc ئەملىكلا:

```
<#root>
ciscoasa#
sw-module module cxsc shutdown

ciscoasa#
sw-module module cxsc uninstall

ciscoasa#
reload
```

- يتلىرا رماوايلا سفن مەدختسى، ئىطمەن ئدحونېوكت ئداعىب موقۇت امدىنىع لاثم يلى امىيف. ئەمپىدق SFR ئەرسەن ئەلزازل اهمادختسى مەتى:

```
<#root>
ciscoasa#
sw-module module sfr uninstall
```

- ذىفنتب مۇقۇف، دىعىتم قايىس عضو يىف ASA SFR ئىطمەنلا ئدحولىا مادختسى مەت اذا ماظنانلا ذىفنت ئەننىت ئەننىت سەملە اذە يىف ئەھىپەنلىكلا تاعارچىلا.

---

 رماوايلا لىخدا، ASA ئىلع ئىطمەن ئدحولىا دىدەتلىل حىىملىت show module.

# رمألا Install

لـ ASA تبثي نـا فيـكـو لـ ASA ىـلـعـةـيـطـمـنـةـدـحـوـ لـ بـكـرـيـ نـاـ فـيـكـ مـسـقـ اـذـهـ فـصـيـةـرـوـصـةـمـزـجـ.

## لـ ىـلـعـةـيـطـمـنـلـاـ SFRـةـدـحـوـ تـيـبـثـتـ

لـ ىـلـعـةـيـطـمـنـةـدـحـوـ لـ SFRـ اـذـهـ تـمـتـ steps in order to ASA:

1. جـمـانـرـبـ لـيـزـنـتـبـ مـقـ HTTP وـ HTTPSـ مـدـاخـ لـ Cisco.comـ جـمـانـرـبـ لـيـزـنـتـبـ مـقـ وـ FTPـ لـ ASA SFRـ سـيـمـنـسـ.
2. ـلـدـعـمـلـاـ نـامـأـلـاـ ـزـهـجـأـ رـيـدـمـ مـادـخـتـسـاـ كـنـكـمـيـ .ـزـاهـجـلـاـ لـلـيـهـمـتـلـاـ ـرـوـصـ لـيـزـنـتـبـ مـقـ (ASDMـ Cisco CLIـ وـ Ciscoـ نـمـ)ـ زـاهـجـلـاـ لـلـيـهـمـتـلـاـ ـرـوـصـ لـيـزـنـتـلـاـ.

 يـفـ صـارـقـأـلـاـ كـرـحـمـ لـلـاـ اـقـحـالـ هـلـيـزـنـتـ مـتـيـ ؛ـمـاـظـنـلـاـ جـمـانـرـبـ لـقـنـبـ مـقـتـ الـ :ـظـحـالـمـ ـبـلـصـلـاـ ـلـاحـلـاـ (SSD).

لـ ىـلـعـةـيـطـمـنـلـاـ ASDMـ اـذـهـ تـمـتـ steps in order to ASDM:

- a. ـلـيـدـلـ لـمـعـلـاـ ـطـحـمـ لـلـاـ دـيـهـمـتـلـاـ ـرـوـصـ لـيـزـنـتـبـ مـقـ TFTPـ وـ FTPـ اـعـضـوـ وـ ،ـكـيـدـلـ لـمـعـلـاـ ـطـحـمـ لـلـاـ دـيـهـمـتـلـاـ ـرـوـصـ لـيـزـنـتـبـ مـقـ (SMBـ Secure Copyـ SCPـ).
- b. ـفـ Toolsـ > File Managementـ يـفـ ASDMـ رـتـخـأـ.
- c. Flashـ ـرـكـاـذـوـ يـلـحـمـلـاـ رـتـوـيـبـمـكـلـاـ زـاهـجـ نـيـبـ اـمـ ،ـتـافـلـمـلـاـ لـقـنـلـ بـسـانـمـلـاـ رـمـأـلـاـ رـتـخـأـ (ـتـقـفـمـلـاـ ـرـكـاـذـلـاـ)ـ Flashـ ـرـكـاـذـوـ دـيـعـبـلـاـ مـدـاخـلـاـ نـيـبـ وـ (ـتـقـفـمـلـاـ ـرـكـاـذـلـاـ).
- d. ـلـعـةـيـطـمـنـلـاـ ـرـكـاـذـلـاـ صـارـقـأـ كـرـحـمـ لـلـاـ دـيـهـمـتـلـاـ ـرـوـصـ لـيـزـنـتـبـ مـقـ (disk0ـ ASA).

لـ ىـلـعـةـيـطـمـنـلـاـ ASA CLIـ اـذـهـ تـمـتـ steps in order to ASA CLI:

- a. ـلـيـزـنـتـبـ مـقـ HTTPSـ وـ HTTPـ وـ TFTPـ وـ FTPـ مـدـاخـ لـ دـيـهـمـتـلـاـ ـرـوـصـ لـيـزـنـتـبـ مـقـ.
- b. ـصـارـقـأـ كـرـحـمـ لـلـاـ دـيـهـمـتـلـاـ ـرـوـصـ لـيـزـنـتـلـاـ (CLIـ)ـ رـمـاـوـأـلـاـ رـطـسـ ـهـجـاـوـ يـفـ رـمـأـلـاـ copyـ flashـ.

ـلـادـبـتـسـ(ـ)ـ لـوـكـوـتـورـبـ مـدـخـتـسـيـ لـاـشـمـ يـلـيـ اـمـيـفـ اـمـكـ URLـ نـاـوـنـعـ وـدـبـيـ ،ـمـدـاخـلـ ـبـسـنـلـابـ (ـفـيـضـمـلـاـ مـسـاـ وـ مـدـاخـلـلـ IPـ نـاـوـنـعـ يـلـيـ:ftp://username:password@server-ip/asasfr-5500x-boot-5.3.1-152.imgـ .

```
<#root>
ciscoasa#
copy http://
```

```
/asasfr-5500x-boot-5.3.1-152.img
disk0:/asasfr-5500x-boot-5.3.1-152.img
```

ـلـعـقـوـمـ ـرـمـأـ اـذـهـ تـلـخـدـ ـلـ ASA SFRـ اـتـلـكـشـ in order toـ لـ كـرـحـمـ:

```
<#root>

ciscoasa#
sw-module module sfr recover configure image disk0:/file_path
```

لاثم يلي اميـف:

```
<#root>

ciscoasa#
sw-module module sfr recover configure image disk0:
/asasfr-5500x-boot-5.3.1-152.img
```

4. روص ةمزج in order to لـ ASA SFR اـذـه تـلـخـد:

```
<#root>

ciscoasa#
sw-module module sfr recover boot
```

ـاعـابـط مـتـيـسـف ،ـعـلـعـASA نـيـكـمـتـب تـمـقـاـذـا ،ـتـقـوـلـا اـذـه لـالـخـ:

```
Mod-sfr 788> *** EVENT: Creating the Disk Image...
Mod-sfr 789> *** TIME: 05:50:26 UTC Jul 1 2014
Mod-sfr 790> ***
Mod-sfr 791> ***
Mod-sfr 792> *** EVENT: The module is being recovered.
Mod-sfr 793> *** TIME: 05:50:26 UTC Jul 1 2014
Mod-sfr 794> ***
...
Mod-sfr 795> ***
Mod-sfr 796> *** EVENT: Disk Image created successfully.
Mod-sfr 797> *** TIME: 05:53:06 UTC Jul 1 2014
Mod-sfr 798> ***
Mod-sfr 799> ***
Mod-sfr 800> *** EVENT: Start Parameters: Image: /mnt/disk0/vm/vm_3.img,
ISO: -cdrom /mnt/disk0
Mod-sfr 801> /asasfr-5500x-boot-5.3.1-152.img, Num CPUs: 6, RAM: 7659MB,
Mgmt MAC: A4:4C:11:29:
Mod-sfr 802> CC:FB, CP MAC: 00:00:00:04:00:01, HDD: -drive file=/dev/md0,
cache=none,if=virtio,
Mod-sfr 803> Dev
Mod-sfr 804> ***
Mod-sfr 805> *** EVENT: Start Parameters Continued: RegEx Shared Mem:
32MB, Cmd Op: r, Shared M
Mod-sfr 806> em Key: 8061, Shared Mem Size: 64, Log Pipe: /dev/ttyS0_vm3,
Sock: /dev/ttyS1_vm3,
```

```

Mod-sfr 807> Mem-Path: -mem-path /hugepages
Mod-sfr 808> *** TIME: 05:53:06 UTC Jul 1 2014
Mod-sfr 809> ***
Mod-sfr 810> IVSHMEM: optarg is key=8061,64,unix:/tmp/nahanni, name is,
key is 8061, size is 6
...
Mod-sfr 239> Starting Advanced Configuration and Power Interface daemon:
acpid.
Mod-sfr 240> acpid: starting up with proc fs
Mod-sfr 241> acpid: opendir(/etc/acpi/events): No such file or directory
Mod-sfr 242> starting Busybox inetd: inetd... done.
Mod-sfr 243> Starting ntpd: done
Mod-sfr 244> Starting syslogd/klogd: done
Mod-sfr 245>
Cisco ASA SFR Boot Image 5.3.1

```

5. لمع ةسلج حتفا مث، ةدحوديهمت متى يتح ةقيقد 15 ىلإ 5 نم يلأوح رظتنا. ةيليقشتلا ASA SFR ديمهتمت ةروص ىلع مكحتلاردوخول.

## ديهمت ةروص دادعإ ASA SFR

ةروص ةمزج steps in order to setup ASA SFR بكرى اثيدح لىا اذه تمتا:

1. لوطخ دلارليجست ةبلاظم ىلإ لوصولل ةسلج حتف دعب Enter طغض.

 ىلإ ادانتسا رورملاء مملک فلتخت admin وھ يضارتفالا مدخلتسملامسا: ةظحالم، رخأتمو 6.0 ل Admin123، (طقف عنصرملانم ديدج زاهج) Adm!n123، Sourcefire ل pre-6.0.

لاثم يلي امييف:

```

<#root>
ciscoasa#
session sfr console

Opening console session with module sfr.
Connected to module sfr. Escape character sequence is 'CTRL-^X'.

Cisco ASA SFR Boot Image 5.3.1
asasfr login: admin
Password: Admin123

```

 2. رمألا لشفى، ةيطنمنلا ASA SFR ةدحوديهمت لامك امتى مل اذا: حيملى session اذه ثدح اذا. رباع لاصتنالا ىلع رداق ريغ ماظننلا نأ ىلإ ريشت ةلاسررهظتو، يرخأ ئرم لواح مث ةيطنمنلا ةدحولالا ديمهتمت لمتكى يتح رظتناف.

3. ماظننلا جمانرب ةمزج تيبيثت كنكمي يتح ماظننلا نيوكتل setup رمألا لخدأ:

```

<#root>
asasfr-boot>
setup

      Welcome to SFR Setup
      [hit Ctrl-C to abort]
Default values are inside []

```

تامولعملـا هـذـه مـيـدقـت كـنـم بـلـطـي مـثـ:

- Host name - تـالـصـاـولـا مـادـخـتـسـابـ.
- Network address - ربـعـ ظـلـاحـلـا مـيـدعـ يـئـاقـلـتـلـا نـيـوـكـتـلـلـ DHCP لـوـكـوـتـورـبـ مـادـخـتـسـاـ اـضـيـأـ كـنـكـمـيـ.
- DNS information - اـمـكـ، تـالـاجـمـلـا عـامـسـاـ مـاـظـنـلـ لـقـأـلـا يـلـعـ دـحـاوـ مـدـاخـ دـيـدـحـتـ بـجـيـ.
- NTP information - مـداـوـخـ نـيـوـكـتـوـ (NTP) ظـبـشـلـا تـقـوـلـوـكـوـتـورـبـ نـيـكـمـتـ كـنـكـمـيـ.

3. روش ئـيـجـمـرـبـ مـاـظـنـلـا تـبـكـرـ system install in order to رـمـأـلـا تـلـخـدـ:

```

<#root>
asasfr-boot >
system install [noconfirm] url

```

ديـكـأـلـلـا لـئـاسـرـلـا ئـبـاجـتـسـالـا دـيـرـتـ الـ تـنـكـ اـذـا رـايـخـلـا نـيـمـضـتـبـ مـقـ noconfirm مـداـخـتـسـاـ كـنـكـمـيـ، يـرـخـأـ ئـرـمـ درـبـمـ pkgـ نـمـ عـقـوـمـ حـاتـفـمـلـا urlـ ئـمـلـكـلـا تـلـدـبـتـسـاـ لـاثـمـ يـلـيـ اـمـيـفـ HTTPSـ وـأـ HTTPـ وـأـ:

```

<#root>
asasfr-boot >
system install http://

```

```

/ asasfr-sys-5.3.1-152.pkg

Verifying
Downloading
Extracting

```



```
session sfr
```

```
Opening command session with module sfr.  
Connected to module sfr. Escape character sequence is 'CTRL-^X'.  
Sourcefire ASA5555 v5.3.1 (build 152)  
Sourcefire3D login:
```

- ىلإ ادانتسا رورملأا ةمملوكو admin مدخلتسملأا مسا مادختساب لودلا ليجست فلتخي.
2. طقف عنصملأا نم ديدج زاهج (Adm!n123) ل 7.0.1 جمانربلا رادصا Sourcefire 6.0 pre-6.0.
3. بيترتلا اذهب ثدحي يذلأو، حضوم وه امك ماظنلنا نيوكت لامكاب مق.
- a. اهلوبقو (EULA) يئاهنلا مدخلتسملأا صيخرت ئيقافت ئعارق.
- b. لؤوسملأا رورملأا ريميلك ريفيغتب مق.
- c. حضوم وه امك تادادع او ئرادلأا ناونع نيوكتب مق.

---

 ٤- ئرادلأا ناونع نم لك نيوكت كنكمي: ئطحالم IPv4 و IPv6.

---

لاثم يلي امي ف:

```
System initialization in progress. Please stand by. You must change the password  
for 'admin' to continue. Enter new password: <new password>  
Confirm new password: <repeat password>  
You must configure the network to continue.  
You must configure at least one of IPv4 or IPv6.  
Do you want to configure IPv4? (y/n) [y]: y  
Do you want to configure IPv6? (y/n) [n]:  
Configure IPv4 via DHCP or manually? (dhcp/manual) [manual]:  
Enter an IPv4 address for the management interface [192.168.45.45]:198.51.100.3  
Enter an IPv4 netmask for the management interface [255.255.255.0]: 255.255.255.0  
Enter the IPv4 default gateway for the management interface []: 198.51.100.1  
Enter a fully qualified hostname for this system [Sourcefire3D]: asasfr.example.com  
Enter a comma-separated list of DNS servers or 'none' []:  
198.51.100.15, 198.51.100.14  
Enter a comma-separated list of search domains or 'none' [example.net]: example.com  
If your networking information has changed, you will need to reconnect.  
For HTTP Proxy configuration, run 'configure network http-proxy'
```

4. سفن نيوكت ئداعا نم ماظنلنا نكمتي يتح رظننا.

## ٥- ئرادلأا زكرم نيوكت FireSIGHT

ئرادلأا زكرم مادختساب اهليجست كيلع بجي، نامألا جهنم ASA SFR FireSIGHT. نم ديزم ىلع لوصحلل FireSIGHT Management Center مادختساب زاهج ليجست عجارلما مادختساب تاءارجلأا هذه ذيفنت كنكمي ال. تامولعملما FireSIGHT Management Center:

- ئيظمنلأا ASA SFR ئدحو تاهج او نيوكت
- ئيظمنلأا ASA SFR ئدحولأا تايلمع ليغشت فاقيإ يرخأ

- اهت داعتسا وأ ASA SFR ئي طمنلار دحولار زهجانم ئي طايتحا خسن ئاشنا
- ئامالع طورش مادختساب رورملار كرحة قباطمل لوصولاي ف مكحتلا دعاوق ئباتك VLAN

## ئي طمنلار SFR دحولى رورملار كرحة يجوت داعا

دح دخ ئاسايىس ئاشنار كىلىع بجي، ئي طمنلار SFR دحولى رورملار كرحة يجوت داعا دل ئي طمن دحولى ASA SFR ئاشنار تىرىپىتى دىرىجىتى داعا steps in order to رورملار كرحة يجوت داعا:

1. داعا متت، لاثملا اذه يف. رمألا access-list مادختساب اهفيعرت بجي يىتلار رورملار كرحة دح دل ئىنعم رورملار كرحة كلذب مايقىلا كنكمى. تاهجاولار عيمج نم رورملار تاكرحة عيمج يجوت دل ذك.

```
<#root>
ciscoasa(config)#
access-list sfr_redirect extended permit ip any any
```

2. لوصولار ئامىاق يف رورملار كرحة قباطمل ئىف ئاطيرخ ئاشناب مق.

```
<#root>
ciscoasa(config)#
class-map sfr

ciscoasa(config-cmap)#
match access-list sfr_redirect
```

3. لخاد وأ (monitor-only) لماناخ رشن عضوييف اما زاهجلانىيوكىت كنكمى. رشنلار عضو ددح تىدا (يىداع) رطسلار.

---

 تقولا سفن يف يلىخادلار عضولار لماناخلا عضولار نم لك نىيوكىت كنكمى ال ئاظحالىم ناما جەن نم طقف دجاوعونب حمسى يلىع ASA.

---

- ئىلا ادانتسا رورملار كرحة صحىھب SFR دح و موقت، ئىنمىضم رشن ئىلمع يف بسانملار عارجىلا ذاختال ASA ئىلا مكحلا رفوتو لوصولاي ف مكحتلا ئاسايىس لاثملا اذه حضوي. رورملار كرحة قىفت نأشب (كلذ ئىلا امو، ضفرلا، حامسىلار) عضولاي ف ASA SFR ئي طمنلار دحولار نىيوكىت و ئاسايىس ئاطيرخ ئاشنار ئيفيك ئىنمىضم ملا.
- ئىلا يىتكىن ئىچىلما show run policy-map global\_policy، show run service-policy ئىلمازىنىيىعت داعا مىث، ئىرخا ئي طمن دح و نىيوكىتل global\_policy ئىلمازىنىيىعت داعا مىث، ئىرخا ئي طمن نىيوكىت داعا مىث، ئىرخا ئي طمن global\_policy.

```
<#root>
ciscoasa(config)#

```

```

policy-map global_policy

ciscoasa(config-pmap)#

class sfr

ciscoasa(config-pmap-c)#

sfr fail-open

```

- SFR، ةمداخ ةدحو ىلإ تانايبلـا رورم ةـكـرـحـ نـمـ ةـخـسـنـ لـاسـراـ مـتـيـ ،ـلـمـاخـلـاـ رـشـنـلـاـ يـفـ تـنـاـكـ يـتـلـاـ تـاءـارـجـ إـلـاـ ضـرـعـ لـمـاخـلـاـ عـضـوـلـاـ كـلـ حـيـتـيـ ASA ىـلـاـ اـهـعـاجـرـاـ مـتـيـ الـنـكـلـوـ كـلـ حـمـسـتـ اـهـنـأـ اـمـكـ .ـرـورـمـلـاـ ةـكـرـحـ بـ قـلـعـتـيـ اـمـيـفـ اـهـلـمـتـكـتـسـ ةـيـطـمـنـلـاـ SFR ةـدـحـوـ كـبـشـلـاـ ىـلـعـ رـيـثـأـتـلـاـ نـوـدـ ،ـرـورـمـلـاـ ةـكـرـحـ ىـوـتـحـمـ مـيـقـتـبـ

ةـمـلـكـلـاـ مـدـخـتـسـاـفـ ،ـلـمـاخـلـاـ عـضـوـلـاـ يـفـ ةـيـطـمـنـلـاـ SFR ةـدـحـوـنـيـوـكـتـ دـيـرـتـ تـنـكـ اـذـاـ ةـمـلـكـلـاـ تـنـأـ نـمـضـتـيـ الـنـاـ .ـيـلـاتـلـاـ لـاـثـمـلـاـ يـفـ حـضـوـمـ وـهـ اـمـكـ)ـ monitor-onlyـ ةـيـسـاـسـأـالـاـ لـخـادـبـولـسـأـ يـفـ تـلـسـرـأـ رـورـمـ ةـكـرـحـلـاـ ،ـحـاتـفـمـلـاـ

```

<#root>

ciscoasa(config-pmap-c)#

sfr fail-open monitor-only

```

**⚠** راضـ رـورـمـ ةـكـرـحـ رـطـحـ وـأـضـفـرـبـ SFR ةـمـدـخـ ةـدـحـوـلـ عـضـوـلـاـ حـمـسـيـ الـ رـيـذـحـتـ monitor-onlyـ:

**⚠** طـقـفـ ةـبـقـارـمـلـاـ عـضـوـيـفـ ASA نـيـوـكـتـ نـكـمـيـ :ـرـيـذـحـتـ traffic-forward sfr monitor-onlyـ طـقـفـ صـصـخـ نـيـوـكـتـلـاـ اـذـهـ نـإـفـ ،ـكـلـذـعـمـوـ ؛ـهـجـاـوـلـاـ ىـلـعـ رـمـأـلـاـ مـادـخـتـسـاـبـ يـأـ جـاتـنـإـلـلـ ASA ىـلـعـ هـمـاـدـخـتـسـاـ مـتـيـ الـأـبـجـيـوـيـحـيـضـوـتـلـاـ ضـرـعـلـاـ ةـفـيـظـوـلـ يـأـ زـكـرـمـ ةـيـنـقـتـلـاـ ةـدـعـاـسـمـ ciscoـ بـ دـنـاـسـيـ الـأـمـسـ ضـرـعـ اـذـهـ يـفـ تـدـجـوـنـوـكـيـ نـأـ لـلـكـاشـمـ اـهـنـيـوـكـتـبـ مـقـفـ ،ـلـمـاخـلـاـ عـضـوـلـاـ يـفـ بـغـرـتـ تـنـكـ اـذـاـ (TAC)ـ .ـسـاـيـسـلـاـ ةـطـيـرـخـ مـادـخـتـسـاـبـ

4. ةـهـجـاـوـىـلـعـ وـأـمـاعـ لـكـشـبـ ةـسـاـيـسـ قـيـبـطـتـ كـنـكـمـيـ .ـسـاـيـسـلـاـ قـيـبـطـتـبـ مـقـوـاعـقـوـمـ دـدـحـ.ـةـهـجـاـوـلـاـ كـلـتـ ىـلـعـ ةـمـدـخـ ةـسـاـيـسـ قـيـبـطـتـ كـنـكـمـيـ ،ـةـهـجـاـوـىـلـعـ ةـمـاعـلـاـ ةـسـاـيـسـلـاـ زـواـجـتـلـ

قبـطـتـوـ ،ـتـاهـجـاـوـلـاـ عـيـمـجـ ىـلـعـ ةـسـاـيـسـلـاـ ةـطـيـرـخـ قـيـبـطـتـبـ ةـيـسـاـسـأـلـاـ globalـ ةـمـلـكـلـاـ مـوقـتـ ةـيـمـوـمـعـ ةـسـاـيـسـبـ حـامـسـلـاـ مـتـيـ .ـةـدـحـاوـةـهـجـاـوـىـلـعـ ةـسـاـيـسـلـاـ interfaceـ ةـيـسـاـسـأـلـاـ ةـمـلـكـلـاـ ماـعـ لـكـشـبـ ةـسـاـيـسـلـاـ قـيـبـطـتـ مـتـيـ ،ـلـاـثـمـلـاـ اـذـهـ يـفـ .ـطـقـفـ ةـدـحـاوـ

```

<#root>

ciscoasa(config)#

service-policy global_policy global

```

---

**⚠ ديرتوجهنلا اذه تمدخلتسا اذا .يضارتفا جهن يه ةسايسلالا ةطيرخ :ريذحت  
نومضممل كمهف نم داكتف ،اهحالص او ءاطخألا فاشكتسسال كزاهج ىلع هتلانا**

---

## ةحصلانم ققحتلا

نيوكتللا اذه ةحصنم ققحتلل ءارجاً ايلاح دجوي ال.

### اهحالص او ءاطخألا فاشكتسسالا

- تيبثت ةيادب يف ءاطخألا حيحصت نيكمنتل (debug module-boot) رمألا اذه ليغشت كنكمي ديمهتم ةروص SFR.
- رمألا اذه ةبرجت كيلعف ،مكحتللا ةدحو رهظت مل ودادرتسالا عضويف ASA قلع اذا (sw-module module sfr recover stop).
- ةداعا ئلواجم كنكمييف ،دادرتسالا ئلاح نم جورخلالا نم ةيطنمنلا SFR ةدحو نكمتت مل اذا تابارطضا يف ببسنت نأ نكمييف ،رورملالا ةكرح ترم اذا (reload quick). ASA ليمحت لالا تلطع عيطلتسا تنا ،دادرتسالا ئلاح يف قصتللا SFR لازى ال نا .(ةكبشلا ASA ئلاح نوكت نأ بجي و ةيطنمنلا ةدحولالا ئلاح نم ققحت . لالا تأدب & ئقاطب و unplug the SSD insert the SSD . ةداعا عدب كنكمي أدباو ئقاطبلاو ASA INIT . ئرخأ ةرم . ةيطنمنلا ASA SFR ةدحو نيوكت.

## ةلص تاذ تامولعم

- [Cisco - نم نمآللا IPS تازيم NGIPS](#)
- [FireSIGHT Management Center مادختساب زاهج ليجست](#)
- [Cisco ASA FirePOWER Module ةيطنمنلا ةدحولل عيرسلالا عدبلا ليلد](#)
- [FireSIGHT Management Center على VMware ESXi رشن](#)
- [Cisco Systems - تادنتسملاو ينقتللا معدل](#)

## هـ لـ وـ لـ جـ رـ تـ لـ اـ هـ ذـ هـ

ةـ يـ لـ آـ لـ اـ تـ اـ يـ نـ قـ تـ لـ اـ نـ مـ مـ جـ مـ وـ عـ مـ اـ دـ خـ تـ سـ اـ بـ دـ نـ تـ سـ مـ لـ اـ اـ ذـ هـ تـ مـ جـ رـ تـ  
لـ اـ عـ لـ اـ ءـ اـ حـ نـ اـ عـ يـ مـ جـ يـ فـ نـ يـ مـ دـ خـ تـ سـ مـ لـ لـ مـ عـ دـ ئـ وـ تـ حـ مـ يـ دـ قـ تـ لـ ةـ يـ رـ شـ بـ لـ اـ وـ  
اـ مـ كـ ةـ قـ يـ قـ دـ نـ وـ كـ تـ نـ لـ ةـ يـ لـ آـ ةـ مـ جـ رـ تـ لـ ضـ فـ اـ نـ اـ ةـ ظـ حـ اـ لـ مـ ئـ جـ رـ يـ .ـ صـ اـ خـ لـ اـ مـ هـ تـ غـ لـ بـ  
يـ لـ خـ تـ .ـ فـ رـ تـ حـ مـ مـ جـ رـ تـ مـ اـ هـ دـ قـ يـ يـ تـ لـ اـ ةـ يـ فـ اـ رـ تـ حـ اـ لـ اـ ةـ مـ جـ رـ تـ لـ اـ عـ مـ لـ اـ حـ لـ اـ وـ  
ىـ لـ إـ أـ مـ ئـ اـ دـ عـ وـ جـ رـ لـ اـ بـ يـ صـ وـ تـ وـ تـ اـ مـ جـ رـ تـ لـ اـ هـ ذـ هـ ةـ قـ دـ نـ عـ اـ هـ تـ يـ لـ وـ ئـ سـ مـ  
(رـ فـ وـ تـ مـ طـ بـ اـ رـ لـ اـ)ـ يـ لـ صـ أـ لـ اـ يـ زـ يـ لـ جـ نـ إـ لـ اـ دـ نـ تـ سـ مـ لـ اـ).