

Firepower 2100 Series ل رورملا ةملك دادرتسا

تايتوتحملا

[ةمدقملا](#)

[ةيساسألا تابلطتملا](#)

[تابلطتملا](#)

[ةمدختسملا تانوكملا](#)

[ةيساسأ تامولعم](#)

[عارجالا](#)

ةمدقملا

لوؤسملا رورم ةملك نادقف دن عهعابتا بجي يذلا دادرتسالا عارجا دننتمسلا اذه فصوي.

ةيساسألا تابلطتملا

تابلطتملا

ةيلاتلا عيضاوملاب ةفرعم كيدل نوكت ناب Cisco ي صوت:

- Cisco Firepower (FXOS) عسوملا ليغشتلا ماظن
- يلع ةردقلاو ةيسلسلستلا مكحتلا ةدحو يلا لوصول رورملا ةملك دادرتسا ببلطتي
FPR 2100 زاغ ليغشت

ةمدختسملا تانوكملا

وأ FPR 2100 ةلسلسلا نم 1.0.00 رادصإلا يلا دننتمسلا اذه يف ةدراولا تامولعملا دننست يلعأ.

ةصاخ ةيلعم ةئيب يف ةدوجوملا ةزهجالا نم دننتمسلا اذه يف ةدراولا تامولعملا عاشنإ مت تناك اذا. (يضايرتفا) حوسمم نيوكتب دننتمسلا اذه يف ةمدختسملا ةزهجالا عيمج تادب رمأ يلا لمحتحملا ريثاتلل كمهف نم دكأتف، ليغشتلا دي قكتكبش.

ةيساسأ تامولعم

عيمج دقف نكمي. قفدتلا اذه اعادتسا دن عبرملا ليكشت يلا لاجلا FXOS رادصإ دي عي ةيلحملا ةرادإلاو FXOS ب لاصتالاب مق، عنصملا يف زاغلا طبض ةداعإل. نيوكتلا تانايب [erase نيوكت](#) ردصأو.

عارجالا

ROMMON ديهمت لسلسلست ةعطاقملا ناوث 10 كمامأ. Firepower21xx زاغ ريودت 1. ةوطخلا

ESC. حاتفم ىلع ةطغضب يضارتفالا

```
*****
Cisco System ROMMON, Version 1.0.00, RELEASE SOFTWARE
Copyright (c) 1994-2017 by Cisco Systems, Inc.
Compiled Tue 01/03/2017 23:55:11.41 by builder
*****
```

```
Current image running: Boot ROM0
Last reset cause: ResetRequest
DIMM_1/1 : Present
DIMM_2/1 : Present
```

```
Platform FPR-2130 with 32768 MBytes of main memory
BIOS has been successfully locked !!
MAC Address: 0c:75:bd:08:c8:00
```

```
Use BREAK or ESC to interrupt boot.
Use SPACE to begin boot immediately.
Boot interrupted.
```

```
rommon 1 >
```

ROMMON password_reset. رمأ ءاعدتساب مق 2. ةوطخلا



ليكشت ASA ل وحمي و، ةادا FirePOWER 21xx ل ىلع reimage رمأ اذه رجن ي: ريذحت

```
rommon 1 > password_reset
WARNING: User configurations can be lost with this operation
Are you sure ? yes/no [no]: yes
```

```
Enabling password reset..
Please continue to boot the image !
rommon 2 >
```



م ت password_reset. رمأ مدختسأ، مدقأل تارادصل او 1.0.04 رادصلال ROMMON ل: حيملت
ثدخال تارادصلال ي فنصملا طبض ةداعل ىل رمأل اذه ريغت

رمأل اذه مدختسأ، يلعفل ROMMON رادصل ةحص نم ققحتلل

```
rommon 1 > show info
Cisco System ROMMON, Version 1.0.06, RELEASE SOFTWARE
Copyright (c) 1994-2018 by Cisco Systems, Inc.
Compiled Wed 11/01/2018 18:38:59.66 by builder
```



```
[/sbin/fsck.vfat (1) -- /dev/sdc1] fsck.vfat -a /dev/sdc1
dosfsck 2.11, 12 Mar 2005, FAT32, LFN
/dev/sdc1: 47 files, 616932/1937459 clusters
fsck(/dev/sdc1) returned 0
Running postinst /etc/rpm-postinsts/100-apache2...
Running postinst /etc/rpm-postinsts/101-syslog-ng...
Running postinst /etc/rpm-postinsts/102-bind...
INIT: Entering runlevel: 3un-postinsts exists during rc.d purge
Starting system message bus: dbus.
Starting OpenBSD Secure Shell server: sshd
done.
Starting rpcbind daemon...done.
starting statd: done
Starting Advanced Configuration and Power Interface daemon: acpid.
acpid: starting up
```

لاصتال admin/Admin123 ةيضا رتفالال دامتعالال تانايب مدختسا، زاهال ديهمت ةداعإ دعب
حبصت نأ درجمب دامتعالال تانايب س فن مادختسا نكمي. لوخدلا ليجست رما هجوم رفوت درجمب
Firepower Device Manager (FDM) م ساب اراصتخا فورعلمال) و Firepower Chassis Manager (FCM)
نيتزهاج.

ةمچرتل هذه ل و ح

ةلأل تاي نقتل ن م ة و مچ م ادخت ساب دن تسم ل ا ذه Cisco ت مچرت
م ل ا ل ا ل ا ن ا ع مچ م ف ن م دخت س م ل م عد و ت م م م دقت ل ة يرش ب ل و
م ك ة ق ي ق د ن و ك ت ن ل ة ل ا ة مچرت ل ض ف ا ن ا ة ظ ح ا ل م ي ج ر ي . ة ص ا خ ل م ه ت غ ل ب
Cisco ي ل خ ت . ف ر ت م م مچرت م ا ه م د ق ي ي ت ل ا ة ي ف ا ر ت ح ا ل ا ة مچرت ل ا م ل ا ح ل ا و ه
ل ا ل ا م ا د ا د و ج ر ل ا ب ي ص و ت و ت ا مچرت ل ا هذه ق د ن ع ا ه ت ي ل و ئ س م Cisco
Systems (ر ف و ت م ط ب ا ر ل ا) ي ل ص ا ل ا ي ز ي ل ج ن ا ل ا دن ت س م ل ا