

Bridge UCS-E اوپ طس اوھ جا دادعا وو (BDI) لاجم جا وو (BVI) رسجلا ره ااظلا

تاي وتحمل

قم دقملا

[قيس اس الاتابل طتملا](#)

[تابل طتملا](#)

[قم دختس مملاتان وكملا](#)

[نيوكتللا](#)

[كبشلا ڦروص](#)

[تانيوكتللا](#)

[فحصلانم ققحتلا](#)

[اهالص او عاطخ الافاش كتسا](#)

[قلص تاذ تامولعم](#)

قم دقملا

و BVI و UCS-E اوپ طس دادعا ماظن بس وحلا دنت سملاء ذه فصي BDI.

هي داملاتا هاجا ولأ عيمجتب موقت ظليللا قطب طلا نم هي جوت ليل بلاق ئيقطنم جا و و BVI ISR ڈلس س تا هجوم ىلع BVI's مادختسا متى. جا و و ئيقطنم جوم ىف 4000.

نامثع لباق نم Cisco TAZ. Cisco TAC نم دن 55 دوم حم نامثع لباق نم هاسملاء تمت.

قيس اس الاتابل طتملا

طب اورب دوزملاو (L3) جوملا رورملا جا و و طب (L2).

تابل طتملا

فرعملاب روهمجلاء عتمتى نأ عقوتملا نم ، كل ذك. اه 55 يجوت و IP تا كبس ب قيس اس فرعم جمارب و ئي ضارت فالا زه جالا لوح قيس اس الـ.

قم دختس مملاتان وكملا


ISR 4K (4451). ISR G2 (3900) و UCS-E Series، مداخل ئي طمنلا تا دحولما.

نيوكتللا


لادملا يطغيو. ISR4K و BDI. نيوكتلل نيلاثم ٩لاقملاء ذه يطغت
 ISR G2 و BVI.

ةكبشلا ٩روص

ISR4k مدخلتسى طيسىب دادع اىناع ٩رابع ٩روصلاء ذه:



ISR G2 (3900) و BVI: ٩روصلاء ذه دادع اىناع ٩رابع ٩روص:



تاني وكتلا

ISR4K و BDI ل نيوكتل ا لاثم:

```
#####
#####
```

```
router(config)# vlan 20
```

```
!
```

```
router(config)#interface BDI20
```

```
router(config-if)#ip address 192.168.7.1 255.255.255.0
```

```
router(config-if)#dot1q map-vid 20
```

```
router(config-if)
```

```
!
```

```
router(config)# ucse subslot 0/1
```

```
Router(config-ucse)# imc access-port shared-lom
```

```
router(config-ucse)# imc ip 192.168.254.3 255.255.255.0 default-gateway 192.168.254.1
```

```
!
```

```
Router(config)# interface ucse0/1/0
```

1 مقرمل ریغ عاجرس ال (config-if)# ip

جومل (config-if)# carrier-delay 60

يئاقلت ضوافت دجوي ال (config-if)#

جومل (config-if)# switchport mode trunk

نېكمت متى مل mop (config-if)#

جومل (config-if)# no mop sysid

!

جومل (config)# interface ucse0/1/1

IP ناونع نودب (config-if)#

يئاقلت ضوافت دجوي ال (config-if)#

جومل (config-if)# switchport mode trunk

نېكمت متى مل mop (config-if)#

جومل (config-if)# no mop sysid

تنرثي 20 ليثم ڈمداخ (config-if)# encapsulation dot1q 20

جومل (config-if-srv)# bridge-domain 20

جومل (config-if-srv)# bridge-domain 20

####

ISR G2 و BVI ل نیوکتل ا لاثم:

####

جومل (config)# interface UCSE2/0

جومل (config-if)# ip ریغ BVI1 ڈمقرمل

router(config-if)# service-module heartbeat-reset disable

جومل (config-if)# imc 192.168.13.2 255.255.255.0 default-gateway 192.168.13.1

Router(config-if)# imc access-port shared-lom مكحتل ا ڈحو

جومل (config-if)# bridge-group 1

!

```
(config)# ucse2/1 نراق وجوملا  
(config-if)# switchport mode trunk  
! وجوملا ناونع IP
```

```
!(config)# BVI1 وجوملا اولا وجوملا  
(config-if)#ip 192.168.13.1 255.255.255.0 ناونع  
(config-if)#end
```

```
#####
#####
```

QQH تل حن نم صلحا

رملأا اذه ةطساوب BDI ئلاح نم ققحتلا:

```
router# show bridge-domain 20
```

(لكلـا يـف نـاذـفـنـم) 20 رـسـج لـاجـم

نـكـمـمـ :ـمـلـعـيـ UP MAC :ـةـيـالـوـلـاـ

نـاـوـثـ (ـةـيـنـاـثـ 300) :ـرـمـعـلـاـ تـقـفـمـ

BDI20 (ـىـلـعـأـلـ)

UCSE0/1/1 20 ئـمـدـخـلـاـ لـيـثـمـ

رـمـلـاـ اـذـهـ ةـطـسـاـوبـ BVIـ وجـهـ اوـلـاـ رـمـعـلـاـ عـجـرمـ

- 00C1.64AF.7CF3 to_bdi 0 BDI20> يـكـيـتـاتـسـاـ نـكـاسـاـ

0000C.29DC.297B Forward Dynamic 299 ucse0/1/1.EFP20

رـمـلـاـ اـذـهـ ةـطـسـاـوبـ BVIـ وجـهـ اوـلـاـ ئـلـاحـ لـوـكـوـتـورـبـ؟

بـولـسـأـلـاـ ئـلـاحـ لـوـكـوـتـورـبـ؟ـهـجـهـ اوـلـلـ IPـ نـاـوـنـعـ ىـلـعـ قـفـاوـتـ لـهـ

UCSE2/0 192.168.13.1 دـدـحـمـ رـيـغـ مـعـنـ

نـيـعـمـلـاـ رـيـغـ UCSE2/1 YES دـادـعـ إـاعـلـاـ

BVI1 192.168.13.1 NVRAM up معـنـ

اهحالص او عاطخألا فاشكتسا

UCS-E: ئي طمنلار دحولالا ئلاح نم ققحتلل رماوألا هذه ليغشت بمقد

Router#UCSE subslot 2/0

يە ئامدخلل ئي طمنلار دحولالا Cisco UCSE2/0

67 tty 67 ئامدخلل ئي طمنلار دحولالا سلجل ئاخ ربع

ئرقتسىم ئلاح يف ئامدخلل ئي طمنلار دحولالا

أطاخ ثودح دنع ئامدخلل ئي طمنلار دحولالا نىيىعت ئاداعا لىيطبع مەت

ئامدخلل ئي طمنلار دحولل بلىقلا تابرض نىيىعت ئاداعا لىيطبع مەت

Router#UCSE 2/0 ئىعرفلار چەتفلار تايىاصحا

ئي طمنلار دحولالا نىيىعت ئاداعا تايىاصحا:

CLI = 0 نىيىعت ئاداعا ددع

(CLI) = 1 رماوألا رطس ئەھجاولىيمحىت ئاداعا ددع

0 = لىجستلا بلىط ئەھم نىيىعت ئاداعا تارم ددع

0 = دادرتسالا ئەھم نىيىعت ئاداعا ئانثأ أطاخ ثدح

2 = ئي طمنلار دحولالا لىجست ددع

جۈمىلار نۆزخىم نم ققحتلل رماوألا اذه ليغشت بمقد:

نۆزخىملار راھظى#جۈمىلار

"Cisco3925" لىكىيە: "قوقىلار ئارادا" مىسىالا

PID: Cisco3925-chassis, VID: V01, SN: FTX1425A55N

.....

ىلىع PCIe معىدۇم Cisco UCS E-Series ئادا نم عبارلى لىجىلار: مىسىالا Intel قاتىنلار جودزم Cisco UCS E-Series ئادا نم عبارلى لىجىلار PCIe معىدۇم قاتىنلار جودزم Cisco UCS E-Series ئادا نم عبارلى لىجىلار" DESCR: "2" 2"

PID: UCS-E140DP-M1/K9, VID: V01, SN: FOC16270UHN

ئەھجىلار ئلاح نم ققحتلل رماوألا اذه ليغشت بمقد:

Router# show ip interface brief

بۈلسالا ئلاح لوكوتورب؟ ئەھجىلار IP ناونۇ ئىلىع قفاوت لە

UCSE2/0 192.168.13.1 دەھم رېغ معن

نیعملا ریغ YES دادع| ءاعلإا UCSE2/1

ایرادا لطعوم NVRAM معن 192.168.13.1 بVI1

قلص تاذت امولعم

- رسجلالا لاجم ڦهنجاوو (BVI) ڦيرهاظلا (BDI) ڦهنج او مهف
- Cisco UCS مداوخل ڦلسلانم E ڦلسللا ڦڪبشنلا ڦڪبشن Cisco UCS E-Series ڦرحمو

هـ لـ وـ لـ جـ رـ تـ لـ اـ هـ ذـ هـ

ةـ يـ لـ آـ لـ اـ تـ اـ يـ نـ قـ تـ لـ اـ نـ مـ مـ جـ مـ وـ عـ مـ اـ دـ خـ تـ سـ اـ بـ دـ نـ تـ سـ مـ لـ اـ اـ ذـ هـ تـ مـ جـ رـ تـ
لـ اـ عـ لـ اـ ءـ اـ حـ نـ اـ عـ يـ مـ جـ يـ فـ نـ يـ مـ دـ خـ تـ سـ مـ لـ لـ مـ عـ دـ ئـ وـ تـ حـ مـ يـ دـ قـ تـ لـ ةـ يـ رـ شـ بـ لـ اـ وـ
اـ مـ كـ ةـ قـ يـ قـ دـ نـ وـ كـ تـ نـ لـ ةـ يـ لـ آـ ةـ مـ جـ رـ تـ لـ ضـ فـ اـ نـ اـ ةـ ظـ حـ اـ لـ مـ ئـ جـ رـ يـ .ـ صـ اـ خـ لـ اـ مـ هـ تـ غـ لـ بـ
يـ لـ خـ تـ .ـ فـ رـ تـ حـ مـ مـ جـ رـ تـ مـ اـ هـ دـ قـ يـ يـ تـ لـ اـ ةـ يـ فـ اـ رـ تـ حـ اـ لـ اـ ةـ مـ جـ رـ تـ لـ اـ عـ مـ لـ اـ حـ لـ اـ وـ
ىـ لـ إـ أـ مـ ئـ اـ دـ عـ وـ جـ رـ لـ اـ بـ يـ صـ وـ تـ وـ تـ اـ مـ جـ رـ تـ لـ اـ هـ ذـ هـ ةـ قـ دـ نـ عـ اـ هـ تـ يـ لـ وـ ئـ سـ مـ
(رـ فـ وـ تـ مـ طـ بـ اـ رـ لـ اـ)ـ يـ لـ صـ أـ لـ اـ يـ زـ يـ لـ جـ نـ إـ لـ اـ دـ نـ تـ سـ مـ لـ اـ).