

ىلع ةيساسأل ةيكلساللا تاداعإل نيوكت RV340W هجومل

فدهل

دق يتلاو، ويدرل تاجوم ربع تامولعمل لاسرا قيرط نع ةيكلساللا تاكبشل لمعت
ةكبشل ناما ىلع ظافحل كنكمي. ةيكلساللا ةكبشل ناما ءالخدلل ءضرع رثكأ نوكت
ري فوتب RV340W هجومل ماق. هجومل ةيساسأل ةيكلساللا تاداعإل نيوكت لالخنم
رورملا تاملك سفن مدختست (SSIDs) ةيضارتفا ءمدخ ءومجم تافرع ءعبرا
ةكبشل ناما ءدايزل اهصي صختنكمي يتلا ةيضارتفاللا.

لا نم يساسأل ةيكلساللا دادعإ ءيلعمل لكشي نأ فيك تنأ يدي نأ ءدام اذه فدهي
RV340W مءدخت ءاوسم.

قيبطتلل ءلباقلا ءزهأل

- RV340W



ءماربلا رادصإ

- 1.0.01.16

ةيساسأل ةيكلساللا تاداعإل نيوكت

زترهءءء 2.4 نيوكتل

رتءاو هجوملل بيولا ىل ءدننتملا ءءءاسملا ءءءاللا لولءلا لءءسب مق 1. ءوطءلا
2. 4G > ةيساسأل تاداعإل > ةيكلسال



تاكبشلا طيشنتل وي دارلا نيكمت رايتخاله اناخ دي دحت نم دكأت 2. ةوطخال
يضارتفا لكشب ددحم راخال اذه. ةيكلساللا

عضويف نوكت نأ بجي. يكلساللا وي دارلل يعيبط لوحمب دوزم RV340W: ةطخال
ةحفصلا هذه ةجالعم نم نكمتتل ليغشتلا

2.4G
5G

Radio: Enable

Wireless Network Mode: B/G/N-Mixed

Channel Bandwidth: 20MHz 20/40MHz

Primary Channel: Lower Upper

Channel: Auto

U-APSD(WMM Power Save): Enable


MAX Associated Clients: 50 (Range: 0-50)

ةكبش عضو رتخأ، ةيكللساللة ةكبشلال لاقنتنال ةلدسنملا ةمئاقلا في 3. ةوطخللا ةيكللسال

يه تاراخيلا:

- ةكبشلاب لاصتالاب Wireless-N و Wireless-G و Wireless-B ةزهجال حمسي — B/G/N-Mixed ةفلتخم ةيكللسال سيي اقم تاذه ةزهجال نم ةومجممل B/G/N-Mixed رايتخا حيتسي كيدل ةيكللساللة ةكبشلاب لاصتال
- لصي. ةكبشلاب لاصتالاب طقف 802.11b رايعم معدت يتلا ةزهجال حمسي — طقف B ام ابلاغ. ةيناثلا في تباچي 11 ل Wireless-B ل ةلوال تانايبلا لدعمل يصقألا دحلا في لمعت ىرخأ تاجت نم نم تالخدات يكللساللة قاطنلا اذه ىلع ةدوجوملا ةزهجال هجاوت زتره اچي 2.4 تاددرتلا قاطن
- ةكبشلاب لاصتالاب طقف Wireless-G رايعم معدت يتلا ةزهجال حمسي — طقف G 2.4 ددرتلا قاطن ةيناث/تباچي 54 غلبت ىوصق ةعرسب 802.11g سايقم لمعي زتره اچي.
- ةكبشلاب لاصتالاب طقف Wireless-N رايعم معدت يتلا ةزهجال حمسي — طقف N زتره اچي 5 و زتره اچي 2.4 تاجوملا دم نم لك في 802.11n سايقم لمعي
- ةكبشلاب لاصتالاب 802.11g و 802.11b ريعم معدت يتلا ةزهجال حمسي — B/G-Mixed
- ةكبشلاب لاصتالاب 802.11g و 802.11n ريعم معدت يتلا ةزهجال حمسي — G/N-Mixed


نعم ةيكللساللة ةكبش عضو في لمعت ةيكللساللة ةلعملا كتزهجا تناك اذا: **ةظحالم** كتزهجا تناك اذا، لاثملا ليبس ىلع. اذه ةكبشلال عضو رايتخا لصفألا نمف ةمئاقلا نم طقف N رايتخا كيلع بچي، طقف 802.11n رايعم معدت ةيكللساللة يتلا ةزهجال نم ةومجمم كيدل ناك اذا، كلذ دعب. ةيكللساللة ةكبشلال عضول ةلدسنملا عضو تاراخي دحأ رايتخا لصفألا نمف، ةفلتخم ةيكللساللة ةكبشلا عاضوا في لمعت b/g/n-mixed رايتخا متي، لاثملا اذه في. طلتخملا ةكبشلال



يحدث ال قاطن ال رتخ 3، ةوطخ ي ف g/n-mixed و أ، طقف n، b/g/n-mixed ت رتخ أ اذا 4. ةوطخل
 6. ةوطخل ا ل ا ي ط خ ت ل ا ب م ق ف، ال و. ك ت ك ب ش ي ل ع ي ك ل س ال ل


- G/N و B/G/N-Mixed ي نا ث ل ل ل ج ل ن م ط ل ت خ م ل ا ة ك ب ش ل ا ع ض و ع م ل م ع ت — ز ت ر ه ا ج ي م 20 ل ق ا ة ي ج ا ت ن ا ل ة ض ر ع ن و ك ت د ق ا ه ن ك ل و، ط ق ف
- ن ي ب ا ي ا ق ل ت ز ت ر ه ا ج ي م 40 و ز ت ر ه ا ج ي م 20 ن ي ب ل و ح م ل ا ه ج و م ل ل ح ي ت ت — ز ت ر ه ا ج ي م 20/40 ز ت ر ه ا ج ي م 20 ل ث م ر ق ت س م ر ي غ ه ن ك ل و ل ض ف ا ة ج ل ا م ع س ب ز ي م ت ي. ز ت ر ه ا ج ي م 40 و 20

ز ت ر ه ا ج ي م 20/40 ر ا ي ت خ ا م ت ي، ل ا ث م ل ا ا ذ ه ي ف: ة ط ح ا ل م



م ت ي. ة ي س ا س ا ة ا ن ق ة ا ن ق ط ب ض ل ب س ا ن م ل ا و ي د ا ر ل ا ر ز ر ت خ ا (ي ر ا ي ت خ ا). 5. ةوطخل
 ط ق ف ز ت ر ه ا ج ي م 20/40 ت ا و ن ق م ع د ت ي ت ل ا ة ز ه ج ا ل ل ة ي س ا س ا ل ا ة ا ن ق ل ا م ا د خ ت س ا

م ت اذا ة ا ق ت ن ا ل ا ر ا ر ز ا ح س م م ت ي ن ا ن ك م ي. ل ق ا ر ا ي ت خ ا م ت ي، ل ا ث م ل ا ل ي ب س ي ل ع: ة ط ح ا ل م
 6. ةوطخل ا ل ا ل ق ت ن ا، ا ذ ه ر ي ي غ ت ل. ي ا ق ل ت ي ل ع ة ا ن ق ل ا ط ب ض



ةانقلا رتخأ ،ةانق ةلدسنملا ةمئاقلا يف [6 ةوطخلا](#).

ةانقلا ىلا ائاقلا يكلساللا ددرتلا ريغت هجوملل "ئاقلا" رايخا حيتي :**مظالم** ىصوي ،زتره ايج 2.4 ددرت ىلع لمعت ةزهجال نم ديدعلا دوجو ةلاح يف .ام احرزا لقالا ىلع لمعت يتلا 11 ةانقلا و زتره ايج 2.412 ددرت ىلع لمعت يتلا 1 ةانقلا رايخا ب يف ةكاهتسال تاجردلا ىلا لوصولا طاقن مظعم ريصقت متي .زتره ايج 2.462 ددرت كتره ايج نيب لمحتملا لخادلا ليزت كنإف ، 11 ةانقلا و 1 ةانقلا رايخا ب . 6 ةانقلا

نوكيس ، لقالا ددرتلا ترتخأ اذا .ةعرسل او تاددرتلا قاطن يف اليلق ةانقلا فلخت يكلساللا ددرتلا نم ىلع ا ددرتلا ناك اذا . اطبأ ةعرس عم لوطأ يكلسال قاطن كيدل ةانقلا كرتت ، لاثملا اذه يف . ىلع ةعرس عم رصقأ يكلسال قاطن كيدل نوكيس ف اضيا يضارتفالا دادعالا وهو ، "ئاقلا" عرضولا يف ةكاهتساللا

6 ةانقلا رايخا متي ، لاثملا اذه يف



7 ةوطخلا (U-APSD) ةقطنم يف **enable** رايخالا ةناخ دح (يرايخا) . 7 ةوطخلا U-APSD . لودجمل ريغ (U-APSD) "ةقاطلا ريفوتل ئاقلا لتلا ميلستلا" ةزيم نيكم لتل مادختسا لثم يلعلقلا تقولا يف تاقببطلل هني سحت مت ةقاطلل رقوم طاطخم وه لماللا هاجتالا ئانث لاسرالا تانايب لقنو (VoIP) تنرتنالا ربع توصولا لوكوتورب ةرداصل IP رورم ةكرح فينصت لالخنم . (WLAN) ةكاهتساللا ةيلحمللا ةكبشلا ربع ليلقتو ةيراطبلا رمع ةدايز تاقببطللا نم عاونالا هذهل نكمي ، ةيتوص تانايبك لاسرالا يف ريخاتلا تالاح

اذه ، نأب ام لعل . (WMM ل ةقاطلا ظفح) u-APSD ليطعت متي ، لاثملا اذه يف :**مظالم** . يضارتفالا لكش ب حاتم رايخالا

2.4G 5G

Radio: Enable

Wireless Network Mode: B/G/N-Mixed

Channel Bandwidth: 20MHz 20/40MHz

Primary Channel: Lower Upper

Channel: Channel 6

U-APSD(WMM Power Save): Enable

MAX Associated Clients: 15 (Range: 0-50)

Apply Cancel

نم حوارتت ةمي ق لاخداب وي دارلا ددرت ب نارتقالاب مهل حومسملال ءالمعال ددع ددح. 8 ةوطخال
 50 وه يضارتفالال. ني طبترملا ءالمعال لى صقأال دحل ل قح يف 50 لى 0

15 وه ني طبترملا ءالمعال لى صقأال دحل، لاثملا اذه يف: ةطحال

2.4G 5G

Radio: Enable

Wireless Network Mode: B/G/N-Mixed

Channel Bandwidth: 20MHz 20/40MHz

Primary Channel: Lower Upper


Channel: Channel 6

U-APSD(WMM Power Save): Enable

MAX Associated Clients: 15 (Range: 0-50)


Apply Cancel

قبطي ةق قوط. 9 ةوطخال



ةكبش عضو رتخأ، ةيكللساللة كبش لال عضو ةلدسنم لال ةمئاق لال في 3. ةوطخلال
 يه تارايلال. ةيكللسال

- ةعرس معديو زتره ايج 5.850 و زتره ايج 5.725 نيب حوارتت ةعرسب طقف A زاهل ل لمعي في ةيكللسال ةزهجأ كيديل ناك اذا رايلال اذ رتخأ. ةينالال في تب ايج م 54 ل ل لصت طقف كت كبش
- في Wireless-N و Wireless-AC ةزهجأ نم ةومجم كيديل ناك اذا رايلال اذ رتخأ — N/AC-mixed كت كبش
- في Wireless-A و Wireless-N و Wireless-AC ةزهجأ نم ةومجم كيديل ناك اذا رايلال اذ رتخأ — A/N/AC-Mixed ل RV340W ل يضا رتفالال 5G دادع او اذ. كت كبش في Wireless-AC



يه تارايلال. ةانقلل ي ددرتلال قاطنلال نم ض ةيكللساللال تاجوم لال دم رتخأ. 4. ةوطخلال

- N- و G/N-Mix و B/G/N-Mixed ةطلتخم لال ةكبش لال عضو عم لمعت — زتره ايج م 20 ةعرسب ل. ةيحاتنال ةضرع نوكت دق اهنكلو، N-only
- زتره ايج م 20 لثم ةرقتسم تسيل اهنكل ل لضأ ارا ل ددم اهيدل — زتره ايج م 40. ةيساسأ ةانق دي دحتب كل حمسي رايلال اذ دي دحت

- راي تاللا عضول يلا ثمللا ةيجات نإلا لثمي وهو .يضا رتفالا دادعإلا وه اذه — زتره اچي م 80 .يكل سلالا ددرت مالا

زتره اچي م 40 راي تخا متي ،لا ثمل اذه ي ف :ةظحال م

2.4G 5G

Radio: Enable

Wireless Network Mode: A/N/AC-Mixed

Channel Bandwidth: 20MHz 40MHz 80MHz

Primary Channel: Lower Upper

Channel: Channel 40

U-APSD(WMM Power Save): Enable

Multi-User MIMO: Enable

MAX Associated Clients: 124 (Range: 0-128)

م تي .ةيساسأ ةانق ةانق طبضل بسانملا وي دارلا رز رتخا (ي راي تخا) .5 ةوطخال طقف زتره اچي م 20/40 تاونق معدت يتلا ةزهجاللا ةيساسالا ةانقلا مادختسا

م اذا ءاقتنالا رارزا حسم م تي نأ نكمي .يولعلا عجال راي تخا متي ،لا ثمل اذهل :ةظحال م [6. ةوطخال](#) يلا لقتنا ،اذه ريغتل .يئاقلت يلع ةانقلا طبض

2.4G 5G

Radio: Enable

Wireless Network Mode: A/N/AC-Mixed

Channel Bandwidth: 20MHz 40MHz 80MHz

Primary Channel: Lower Upper

Channel: Channel 40

U-APSD(WMM Power Save): Enable

Multi-User MIMO: Enable

MAX Associated Clients: 124 (Range: 0-128)


ةانقلا رتخا ،يكل سلالا لاصتالا تاونقلا ةلدسنملا ةمئاقلا ي ف [6. ةوطخال](#) .كزاهل اقفو ءحاتملا تاونقلا فلختست .ةيكل سلالا

40. ةانقلا راي تخ م تي ، لاثملا اذه في : ةظحالم



U-APSD (WMM Power Save) ةقطنم في **enable** راي تخال ةناخ دح (ي راي تخ). 7. ةوطخل U-APSD. U-APSD ريغ (U-APSD) "ةقاطلا ريفوتل يئاقلا لتلا ميلاستلا" ةزيم ني كمتل مادختسا لثم يلعلال تقولا في تاقيبطتلل هني سحت مت ةقاطلل رقوم ططخم وه لماكلا هاجتلا يئانث لاسرالا تانايب لقنو (VoIP) تنرتنلا ربع توصلال لوكوتورب ةرداصلال IP رورم ةكرح في نصت لال خ نم . (WLAN) ةيكلساللا ةيحلحمالا ةكبشال ربع ليلقتو ةيراطبال رمع ةدايز تاقيبطتلل نم عاونال هذهل نكمي ، ةيتوص تانايبك لاسرالا في ريخاتلا تالاح

اذه ، نأب ام لع . (WMM ل ةقاطلا ظفح) u-APSD ليطعت م تي ، لاثملا اذه في : ةظحالم . يضا رتفا لكش ب حاتم راي تخال



(MIMO) ددعتملا لالخال ةينقت ني كمت راي تخال ةناخ دح (ي راي تخ). 8. ةوطخل

ةزهأب ةيئاهنللا ةلحرمللا يف نمارتمللا لاصتاللا نيكم تل ني ددعتم ني مدختسم ل م عدي . ايضارتم فا اذه تنكم . لاجملل ةيلاعف رثكأ مادختسا لجا نم ةددعتم ةيكلسال (MU-MIMO) ددعتمللا جارخاللا او ني مدختسم لاددعتمللا لادخاللا RV340W زارطللا

2.4G 5G

Radio: Enable

Wireless Network Mode: A/N/AC-Mixed

Channel Bandwidth: 20MHz 40MHz 80MHz

Primary Channel: Lower Upper

Channel: Channel 40

U-APSD(WMM Power Save): Enable

Multi-User MIMO: Enable

MAX Associated Clients: 124 (Range: 0-128)

نم حوارتم ةميق لادخاللا وي دارلا ددرتب نارتمق الاب مهل حومسمللا ةالمعللا ددع ددح . 9 ةوطخللا 124 وه يضا رتم فاللا . ني طبب رتمللا ةالمعلل لى صقألا دحللا لققح يف 0 لى 128

50 وه ني طبب رتمللا ةالمعللا غلبم لى صقألا دحللا ، لاثملا اذه يف : ةطحالام

2.4G 5G

Radio: Enable

Wireless Network Mode: A/N/AC-Mixed

Channel Bandwidth: 20MHz 40MHz 80MHz

Primary Channel: Lower Upper

Channel: Channel 40

U-APSD(WMM Power Save): Enable

Multi-User MIMO: Enable

MAX Associated Clients: 50 (Range: 0-128)

Apply Cancel

قبطي ةقطقط . 10 ةوطخللا

2.4G 5G

Radio: Enable

Wireless Network Mode: A/N/AC-Mixed

Channel Bandwidth: 20MHz 40MHz 80MHz

Primary Channel: Lower Upper

Channel: Channel 40

U-APSD(WMM Power Save): Enable

Multi-User MIMO: Enable

MAX Associated Clients: 50 (Range: 0-128)

Apply Cancel

ةيساسألة ةيكلساللا اءاءعإل انيوكا نم ءانبا تيهاا نا ءق نوكا نا نألا ءيلا ءب ءي زرايها ءي ء 5 ءءم لل

SSID وأ ةيكلساللا ءبشلا مسا ريغي

ءيرا تي ال SSIDs ل ءب اءملا اءب رءملا ءء، "ةيكلساللا لوءءال" ءقطنم في 1. ءوطءال اءقولا سفن في SSIDs نم ءي ءءال ريرا ءن ءن ءمي. اءنيوكا

ءقء CiscoSB1 ل SSID ريرا ءم تي، لاءملا اءه في ءءءالءم

Basic Settings

Wireless Table				
<input type="checkbox"/>	Enable	SSID Name	Radio	SSID Broadcast
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ciscosb1	Both	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ciscosb2	Both	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ciscosb3	Both	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ciscosb4	Both	<input checked="" type="checkbox"/>

Add Edit Delete

SSID ل ءءءل ريرا ءل ءل ءقنا 2. ءوطءال

Basic Settings

Wireless Table				
<input type="checkbox"/>	Enable	SSID Name	Radio	SSID Broadcast
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ciscosb1	Both	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ciscosb2	Both	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ciscosb3	Both	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ciscosb4	Both	<input checked="" type="checkbox"/>

ة. كلسال الال SSID ريرت/ةفاضل ااداعل ءحفص لى ل قننن س: ءظءالم

Add/Edit Wireless SSID Settings

SSID Name:

Enable:

Actively applied to Radio:

SSID Broadcast: Enable

Security Mode:

PMF: Not Required Capable Required

Wireless Isolation within SSID: Enable

WMM: Enable

WPS: Enable

الال SSID مسال. SSID مسال ل قح ل ف الال SSID فر عمل ل ضارء فالال مسال ال رل رل ءب مق. 3 ءو ءوال الال ciscoSB1 وه ل ضارء فالال

Network_Find لى الال SSID مسال رل رل ءب مق، لالءم ال اءه ل ف: ءظءالم

Add/Edit Wireless SSID Settings

SSID Name:

Enable:

Actively applied to Radio:

SSID Broadcast: Enable

Security Mode:

PMF: Not Required Capable Required

Wireless Isolation within SSID: Enable

WMM: Enable

WPS: Enable

ءاعء الال ل ل طءء مق. نل كءم رالءء الال ءناء ءل ءءء قل رل نء الال SSID نل كءم ءب مق. 4 ءو ءوال الال ل الال SSID ل ل ضارء فالال

Add/Edit Wireless SSID Settings

SSID Name:

Enable:

Actively applied to Radio:

SSID Broadcast: Enable

Security Mode:

PMF: Not Required Capable Required

Wireless Isolation within SSID: Enable

WMM: Enable

WPS: Enable

قۇرغۇچى ئۆز ئۆزىنىڭ ئىسمىنى ئۆزگەرتىش ئۈچۈن SSID نى ئۆزگەرتىش كېرەك. 5. ئۆزگەرتىش ئۈچۈن:

- 5. ئۆزگەرتىش ئۈچۈن 2.4 نى ئۆزگەرتىش ئۈچۈن SSID قىلىش كېرەك — ئۆزگەرتىش ئۈچۈن.
- 2.4. ئۆزگەرتىش ئۈچۈن 2.4 نى ئۆزگەرتىش ئۈچۈن SSID قىلىش كېرەك — ئۆزگەرتىش ئۈچۈن.
- 5. ئۆزگەرتىش ئۈچۈن 5. ئۆزگەرتىش ئۈچۈن SSID قىلىش كېرەك — ئۆزگەرتىش ئۈچۈن.

Add/Edit Wireless SSID Settings

SSID Name:

Enable:

Actively applied to Radio: Both

SSID Broadcast: Enable

Security Mode:

PMF: Not Required Capable Required

Wireless Isolation within SSID: Enable

WMM: Enable

WPS: Enable

6. ئۆزگەرتىش ئۈچۈن ئۆز ئۆزىنىڭ ئىسمىنى ئۆزگەرتىش ئۈچۈن SSID نى ئۆزگەرتىش كېرەك. 6. ئۆزگەرتىش ئۈچۈن:

Add/Edit Wireless SSID Settings

SSID Name:

Enable:

Actively applied to Radio:

SSID Broadcast:

Security Mode: WPA2-Personal

Passphrase:

PMF: Not Required Capable Required

Wireless Isolation within SSID: Enable

WMM: Enable

WPS: Enable

لخدأ، ي صخش- WPA-WPA2 و ي صخش- WPA2 و WEP-128 و WEP-64 ترتخأ اذا 8. ةوطخل رفوتملا لقحل ي فورم ةرابع وأ رورم ةم لك

WPA2- ل اهؤاشنإ مت يتلا رورملا ةرابع يه VeryPassword، لاثملا اذه ي ف: ةطحالم ي صخش

Add/Edit Wireless SSID Settings

SSID Name:

Enable:

Actively applied to Radio:

SSID Broadcast: Enable

Security Mode:

Passphrase:

Show password

PMF: Not Required Capable Required

Wireless Isolation within SSID: Enable

WMM: Enable

WPS: Enable

11. ل 9 نم تاوطخل عبتا، ي سسؤم- WPA-WPA2 وأ ي سسؤم- WPA2 ترتخأ اذا 9. ةوطخل هب لصت ي س ي ذل RADIUS م داخ ب صاخال IP ناوع لخدأ، Radius م داخ ل IP ناوع لقح ي ف ةقداصل ل هجوملا

192.168.3.100 مادختسا متي، لاثملا اذه ي ف: ةطحالم

Add/Edit Wireless SSID Settings

SSID Name:

Enable:

Actively applied to Radio:

SSID Broadcast: Enable

Security Mode:

Radius Server IP Address: (xxx.xxx.xxx.xxx)

Radius Server Port: (Range : 1 - 65535)

Radius Secret: (1-64 ASCII)

Show password

PMF: Not Required Capable Required

Wireless Isolation within SSID: Enable

WMM: Enable

WPS: Enable

RADIUS مداخل ذفنم مقرر لخدأ، Radius مداخل ذفنم لقح ي ف 10 ةوطخلال
ذفنم مقرر 5003 مداخلتسا متي، لاثملا اذه ي ف: ةطحالم

Add/Edit Wireless SSID Settings

SSID Name:

Enable:

Actively applied to Radio:

SSID Broadcast: Enable

Security Mode:

Radius Server IP Address: (xxx.xxx.xxx.xxx)

Radius Server Port: (Range : 1 - 65535)

Radius Secret: (1-64 ASCII)

Show password

PMF: Not Required Capable Required

Wireless Isolation within SSID: Enable

WMM: Enable

WPS: Enable

RADIUS مداخل ةصاخلا رورملا ةملك وأ رسلا لخدأ، RADIUS برس لقحلا ي ف 11 ةوطخلال

Add/Edit Wireless SSID Settings

SSID Name:

Enable:

Actively applied to Radio:

SSID Broadcast: Enable

Security Mode:

Radius Server IP Address: (xxx.xxx.xxx.xxx)

Radius Server Port: (Range : 1 - 65535)

Radius Secret: (1-64 ASCII)

Show password

PMF: Not Required Capable Required

Wireless Isolation within SSID: Enable

WMM: Enable

WPS: Enable

صن ي ف ةم لك ال ضرعي نأ قودنص قي قودت ةم لك ضرع ال تصحف (يراي تخا). 12 ةوطخ يداع.

Add/Edit Wireless SSID Settings

SSID Name:

Enable:

Actively applied to Radio:

SSID Broadcast: Enable

Security Mode:

Radius Server IP Address: (xxx.xxx.xxx.xxx)

Radius Server Port: (Range : 1 - 65535)

Radius Secret: (1-64 ASCII)

Show password

PMF: Not Required Capable Required

Wireless Isolation within SSID: Enable

WMM: Enable

WPS: Enable

(PMF) ةم حمل ةرادال تاراطاب حامس لل PMF ةقطنم ي ف ةاقتنا رز قوف رقنا. 13 ةوطخال يه تارايخال. ددعت مال ثبل او يداخال ثبل تاراطال

- PMF ل ليمع ال معد ليطعت — بولطم ريغ.
- دشحلا" نومعدي ال نيذلا ةالمعلاو ةكبشلا ال امامضنالا ال ع رداق نم لك لحمسي - رداق يضا رتف ال PMF دادع او اذه. "يبعشلا"
- دشحلا تاوق" عم ضوافتلا ةلاح ي ف طقف باسنتنالا اب ةالمع لل حمسي — بولطم ةكبشلاب نارقتال اب اهل حمسي نلف، PMF معدت ةزهجال نكت مل اذا. "يبعشلا"

رداق راي تخم تي، لاثملا اذه يف: ةظحالم

Add/Edit Wireless SSID Settings

SSID Name:

Enable:

Actively applied to Radio:

SSID Broadcast: Enable

Security Mode:

Radius Server IP Address: (xxx.xxx.xxx.xxx)

Radius Server Port: (Range : 1 - 65535)

Radius Secret: (1-64 ASCII)

Show password

PMF: Not Required Capable Required

Wireless Isolation within SSID: Enable

WMM: Enable

WPS: Enable

لزعلاب حامس لل SSID نمض يكلسال لال لزعلا ني كمت راي تخالا ةناخ ددح. 14 ةوطخل نولصت ملاءم تي نل، يكلسال لال لزعلا ني كمت عمو. SSID لخاد يكلسال لال لزعلا ني كمت م تي، لاثملا اذه يف. ضعبل مهضعب لاصتالا نم SSID سفن ب SSID مادختساب يكلسال لال

Add/Edit Wireless SSID Settings

SSID Name:

Enable:

Actively applied to Radio:

SSID Broadcast: Enable

Security Mode:

Radius Server IP Address: (xxx.xxx.xxx.xxx)

Radius Server Port: (Range : 1 - 65535)

Radius Secret: (1-64 ASCII)

Show password

PMF: Not Required Capable Required

Wireless Isolation within SSID: Enable

WMM: Enable

WPS: Enable

ةددعت ملاءم ال Wi-Fi طئاسو ني كمت ل WMM ني كمت راي تخالا ةناخ ددح. 15 ةوطخل رورملا ةكرح نم ةفلتخم عاونال ةفلتخم ةجلاعم تايولوا ني عت ب ةزيملا هذه كل حمست ةفلتخم عادا تايوتسمو تايولوا ري فوتل (QoS) ةمدخل ةدوج ني وكت كنكمي ةفلتخم تانايب تاقفدت و ني مدختسم و تاقب طتل

Add/Edit Wireless SSID Settings

SSID Name:

Enable:

Actively applied to Radio:

SSID Broadcast: Enable

Security Mode:

Radius Server IP Address: (xxx.xxx.xxx.xxx)

Radius Server Port: (Range : 1 - 65535)

Radius Secret: (1-64 ASCII)

Show password

PMF: Not Required Capable Required

Wireless Isolation within SSID: Enable

WMM: Enable

WPS: Enable

نم لاصتالاب لي م عملل حامس لل WPS ني كم ت راي ت خالا ة ناخ دح (ي راي ت خا). 16 ة و ط خ ل
[إنه](#) رقنا، WPS ني و ك ت ة ي ف ي ك ة فر ع م ل (Wi-Fi Protected Setup (WPS)).

WPS لي ط ع ت م ت ي، ل ا ث م ل ا ا ذ ه ي ف : ة ط ح ا ل م

Add/Edit Wireless SSID Settings

SSID Name:

Enable:

Actively applied to Radio:

SSID Broadcast: Enable

Security Mode:

Radius Server IP Address: (xxx.xxx.xxx.xxx)

Radius Server Port: (Range : 1 - 65535)

Radius Secret: (1-64 ASCII)

Show password

PMF: Not Required Capable Required

Wireless Isolation within SSID: Enable

WMM: Enable

WPS: Enable

ة ل د س ن م ل ا ة م ئ ا ق ل ا ن م SSID فر ع م ب ة ن ر ت ق م ل a n VLAN ة ك ب ش ر ت خ ا. 17 ة و ط خ ل

VLAN 1، ي ض ا ر ت ف ا ل ا د ا ع ل ا ي ف ا ه ك ر ت م ت ي، ل ا ث م ل ا ا ذ ه ي ف : ة ط ح ا ل م

VLAN 1

Time of Day Access: Always On

MAC Filtering: Enable

Captive portal: Enable Default_Portal_Profile

يكل "مويلاى لوصول تقو" ةلدسنملا ةمئاقلا نم مويلا نم تقو رتخأ. 18 ةوطخلل SSID لمعي.

"مئاد ليغشت" راي تخإ متي، لاثملا اذه في: ةطحالم.

VLAN 1

Time of Day Access: Always On

MAC Filtering: Enable

Captive portal: Enable Default_Portal_Profile

MAC ةيفصت نيوكت

تائيبلا ةيفصت نم هجوملا نيكمتل MAC نيكمت ةيفصت نم ققحت. 19 ةوطخلل هب صاخلا (MAC) طئاسولا لوصول في مكحتلا ناونعل اقو ةيفصملا.

VLAN 1

Time of Day Access: Always On

MAC Filtering: Enable

Captive portal: Enable Default_Portal_Profile

MAC ةيفصت نيوكتل نيوكت قوف رقنا (يراي تخإ). 20 ةوطخلل.

VLAN: 1

Time of Day Access: Always On

MAC Filtering: Enable **Configure**

Captive portal: Enable Default_Portal_Profile

Apply Cancel

ةكبشلا ىلإ لوصولاً ضفر وأ نيمدختس ملل خامس ملل رايتخا رزرتخا 21 ةوطخلال مهب صاخلا MAC ناوع ىلإ اذانتسا ةيكلسالل

ىلإ لوصولاً نم هاندأ جردملا رتوي بمكلا عنم رايتخا متي ،لاثلما اذيفي :ةظحالم ةيكلسالل ةكبشلا

MAC List

SSID: Network_Find

Connection Control: Prevent PC listed below from accessing the wireless network
 Permit PC listed below to access the wireless network

Show Client List

نيكلسالل ءالم ءال ءمئاق ضرعل **show client list** رزلا قوف رقنا (يرايتخا). 22 ةوطخلال نيلصتلم

MAC List

SSID: Network_Find

Connection Control: Prevent PC listed below from accessing the wireless network
 Permit PC listed below to access the wireless network

Show Client List

يلال لودجل ضرعي:

- هلسلست وأ لصتلم فيضم الما مقرر — ال
- لصتلم فيضم للمل MAC ناوع — MAC ناوع
- لصتلم فيضم للمل هنييعت مت يذلا (IP) تنرتنإل لوكتورب ناوع — IP ناوع
- فيضم للمل ليصوت هلالخ نم متي يذلا ةيكلسالل اءومل دم — يكلسال
- يكلسالل فيضم للمل ليصوت هي متي يذلا عضولا — عضولا
- ءكبشلا ىلع فيضم الما اهب قءص يءل ءقيرطال — ءقءاصملا
- فيضم الما ءومل نيب لاصتالا ءوق — ءراشإل ءوق
- لءاءتلا ىلإ زاءل هءنع يءوي يذلا ءوتسم الما — شيوشتلا ءوتسم
- SSID فرعمب لىصوتلاب يكلسالل فيضم الما هي ماق يذلا ءقولا — لصتلم ءقولا

نيكلسالل ءالم ءال ءمئاق في ءالم ءجوي ال ،لاثلما اذيفي :ةظحالم

Wireless Client List

Connected Clients								
No	MAC Address	IP Address	Radio	Mode	Authentication	Signal Strength	Noise Level	Time Connected

Close

"قالغ" قوف رقنا 23. ةوطخل

Wireless Client List

Connected Clients								
No	MAC Address	IP Address	Radio	Mode	Authentication	Signal Strength	Noise Level	Time Connected

Close

ىل لوصول اب هل خامس ل ديتر يذلا ليمع ل اب صاخ ل MAC ناونع ل خدأ. 24. ةوطخل
MAC ناونع ل قح يف هضفر و ةكبش ل

MAC List

SSID: Network_Find

Connection Control: Prevent PC listed below from accessing the wireless network
 Permit PC listed below to access the wireless network

Show Client List

MAC Address Table			
No	MAC Address	No	MAC Address
1	00:00:00:00:00:00	23	

ةيكل س ل ال SSID ريح ت/ةفاض ا تاداع ا ءحفص ىل ا دعوت س. قبطي ةق ققط 25. ةوطخل

Apply Cancel

ديتر تنك اذا **enable** رايت خال اناخ دح، "ديقم ل لخدم ل" ةقطنم يف (يرايت خا). 26. ةوطخل
ل يوت ىل ةديقم ل ةابو ل لمعت. SSID ل فوقوم ل لخدم ل ةزيم ني كمت
قبطت متي و. لوصول قح مه حنم لبق اه ل ل و خد ل ليجس ل ةابو ل ىل ني مدخت س ل
نم اه ريغو تاراطم ل او يهاقم ل او ةيرايت ل تاعم جم ل او ل امع ل ا زكارم يف ةداع ماظن ل اذه
ةماع ل ةيكل س ل ال ت نرتن ل ا ةمدخ رفوت يت ل نك ام ل ا

VLAN: 1

Time of Day Access: Always On

MAC Filtering: Enable

Captive portal: Enable

Apply Cancel

فلم ةلدسنم ل ةمئاق ل يف ةريسا ةابو ل فيرت فلم رتخا (يرايت خا). 27. ةوطخل
ةابو ل فيرت

ةطحال م: default_portal_profile رايت خا متي، ل ا ثم ل اذه يف

VLAN: 1

Time of Day Access: Always On

MAC Filtering: Enable Configure

Captive portal: Enable New ...
 Default_Portal_Profile

Apply Cancel

قبطي ة ققط ط. 28 ة و ط خ ل ا

Add/Edit Wireless SSID Settings

SSID Name: Network_Find

Enable:

Actively applied to Radio: Both

SSID Broadcast: Enable

Security Mode: WPA2-Personal

Passphrase: (8-63 ASCII or 64 H...)

Show password

PMF: Not Required Capable Required

Wireless Isolation within SSID: Enable

WMM: Enable

WPS: Enable Configure

VLAN: 1

Time of Day Access: Always On

MAC Filtering: Enable Configure

Captive portal: Enable Default_Portal_Profile

Apply Cancel

ل و د ج ل ا ث ي د ح ت م ت . ج ا ج ن ب ن ي و ك ت ل ا ت ا د ا د ع ل ا ظ ف ح ب ة ص ا خ ل ا د ي ك ا ت ل ا ة ل ا س ر ر ي ت ن ا ب ج ي ا ث ي د ح ا ه ن ي و ك ت م ت ي ت ل ا ة ك ب ش ل ا ب ن ا ل ا ي ك ل س ل ا ل ا

Basic Settings

Success. To permanently save the configuration. Go to [Configuration Management](#) page or click Save icon.

Enable	SSID Name	Radio	SSID Bro...	Security Mode	MAC Filter	VLAN	Wireless Isol...	WMM	WPS	Captive Portal
<input checked="" type="checkbox"/>	Network_F...	Both	<input checked="" type="checkbox"/>	WPA2-Personal	Enable	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Default_Portal_Profile
<input checked="" type="checkbox"/>	cisco2	Both	<input checked="" type="checkbox"/>	WPA2-Personal	Enable	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Default_Portal_Profile
<input type="checkbox"/>	cisco3	Both	<input checked="" type="checkbox"/>	None	Enable	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Default_Portal_Profile
<input type="checkbox"/>	cisco4	Both	<input checked="" type="checkbox"/>	None	Enable	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Default_Portal_Profile

Add Edit Delete

RV340W ه ج و م ل ا ي ل ع ة ي س ا س ا ل ا ة ي ك ل س ل ا ل ا ت ا د ا د ع ل ا ن ي و ك ت ن م ن ا ل ا ت ي ه ت ن ا د ق ل

حاجنب

تامولعملاب ةينغ ةلاقملا هذه دجت دقف ،RV34x هجوملا ىلع فرعتت لازت ال تنك اذا
[RV34x ةلسلسلا نم هجوملاب ةصاخلا ةلواتملا ةلئسألا](#)

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نمة ومة مادختساب دن تسمل اذة Cisco تمةرت
ملاعلاء انء مء مء نمة دختسمل معد و تمة مء دقتل ةر شبل او
امك ةق قء نوك ت نل ةللأل ةمچرت لصف أن ةظحال مء ءرء. ةصاأل مء تءل ب
Cisco ةللخت. فرتمة مچرت مء دقء ةللأل ةل فارتحال ةمچرتل عم لاعل او
ىل إأمءءاد ءوچرلاب ةصوء و تامةرتل هذه ةقء نء اهءل وئس م Cisco
Systems (رفوتم طبارل) ةل صأل ةل ءل ءن إل دن تسمل