

نم لوحم ىلع ةتباثلل جماربلا ةيقرت 1300 وأ Catalyst 1200 ةلسلسلا

فدهلا

لوحم ىلع تباثلل جماربلا ةيقرت ةيفيك حيصوت وه ةلاقملا هذه نم فدهلا
Catalyst 1200 وأ 1300 switch.

ةمدقملا

وهو. هفئاظوو لّدملا ليغشت يف مكحتي يذلا جماربلا وه تباثلل جماربلا
جماربلا دوك ىلع يوتحت يتلا ةيداملا تانوكملاو جماربلا نم ةعومجم نع ةرابع
زاهجلا لمعي يتح هب ةنخمللا تانايبلاو

أنسححم أنام أرفوي دق امم، زاهجلا ءادا نيسحت ىلع تباثلل جماربلا ةيقرت لمعت
يلى ام تهجاو اذا أضيأ ةيرورص ةيلمعلا هذه. ءاطخألل تاحالصاو ةديج تازيمو

- لدبملا مادختساب عطقتملا لاصتالا وأ رركتم لكشب ةكبشلا عاطقنا
- ءيطبلا لاصتالا

جماربلا رادصا | قيبطتلل ةلباقلا ةزهجالا

- Catalyst 1200 | 4.0.0.91 ([تانايبلا ةقرو](#))
- Catalyst 1300 | 4.0.0.91 ([تانايبلا ةقرو](#))

★ Best Practice:

كنكمي. تباثلل جماربلا ةيقرت لبق ايطايتح كب صاخلا نيوكتلل خسن
تايلمع > تافلما ةرادا > ةرادا ىلا لاقتنالا قيروط نع كلدب مايقلا
هليغشت يراجلا نيوكتلل نم ةخسن ليزنتب مق. ةمئاقلا يف تافلما
دعب نع زاهجلل تباثلل جماربلا ةيقرت بىصوي ال. رتويبمكلا ىلا

لوحملا يف ةتباثلل جماربلا ةيقرت

تباثلل جماربلا ةيقرت

Note:

نم الوأ كيدل لوحم لل ةتباثلل جماربلل شدا أ ليزنت نم دكأت ، ةعباتم لل بق ةيفيك يف تاوطخلل عابتا كنكمي ، ليدبك و .هالعا بسانم لل طابتراللا زاهجيا أيلع اهتيقرتو ةتباثلل جماربلل ليزنت

1 ةوطخلل

ةراد رتخاو لوحم لل بيولا لىل ةدنتسم لل ةدعاسم لل ةادأل لىل لوخدللا ليجستب مق
ةتباثلل جماربلل تايلمع > تافلما ةراد >

▼ Administration 1

System Settings

Console Settings

Stack Management

Bluetooth Settings

User Accounts

Idle Session Timeout

▶ Time Settings

تافلملا تايلمع ةحفص يف


- "ةلمعلا عون" وه نوكيل ةتباثلا جماربلا شيدحت وي داررز قوف رقنا
- خسن ةقيرطك HTTP/HTTPS رايل رز قوف رقنا
- جماربلا فلم عقوم دحوو فلم رايتخا قوف رقنا، فلملا مسا يلع لوصحلل
كب صاخلا رتوي بمكلا نم اقبسما اهليزنت مت يتلا ةتباثلا

Firmware Operations

Active Firmware File: image1.bin
Active Firmware Version: 4.0.0.91

Operation Type: **1** Update Firmware
 Backup Firmware
 Swap Image

Copy Method: **2** HTTP/HTTPS
 USB
 TFTP
 SCP (File transfer via SSH)



File Name: **3** No file selected.

Note: لوحملا يل ةتباثلا جماربلا لقن يف بغيرت تنك اذا USB رتخأ
لومحم USB صارقأ كرحم مادختساب

حتف قوف رقنا م ث فلملا رتخأ

Downloads

Name	Date modified	Type	Size
Today			
image_Cat1200_1300_4.0.0.91_official_key.bin	8/3/2023 8:43 AM	BIN File	50,514 KB

4 ةوطخا

قبطي ةقطق.

Firmware Operations

Apply

Cancel

لوحمل ديهمت دعأ

لوحمل ديهمت ةداعإ بجي، هتيقرت تمت يذلا تباثلا جمانربلا رادصإ قيبطتل

1 ةوطخا

ديهمتلا ةداعإ > ةرادإ رتخأ

▼ Administration 1

System Settings

Console Settings

Stack Management

Bluetooth Settings

User Accounts

Idle Session Timeout

يولي ام لخدأ، ةحفصلا هذه في:

- يروفلا يضرارتفالا دادعإلا ديحت نم دكأت
- فلم حسم وأ ةضرارتفالا عنصملا تاداعإ ةداعتسإ رايثخالا تاناخ ددح (يرايثخا) لوجملا موقى، نيرايخلا نم يأ ديحت عم. ابولطم كلذ ناك اذإ ليغشتلا ادب نيوكت لك فذح متيس هنأ ةضرارتفالا عنصملا تاداعإ طبض ةداعإب ياساسأ لكشب ديهمتلا ةداعإ دنع ليغشتلا وليغشتلا تانويكت نم
- reboot ةقطق

قئاقد عضب ةيلمعلا هذه قرغتست دق. ديهمتلا ةداعإب كلذ دعب لوجملا موقىس

رارقلا

حاجنب كيذل لوجملا تباثلا جمانربلا ةيقرت نألا كيلىع بجي! عئار لمع

Catalyst تالوجم لوج تامولعمل نم ديزم ىلع لوصحلال ةيلاتلا تاحفصلا عجار 1200 و 1300 switches.

- [Cisco Catalyst 1200 و 1300 Series Switches تالوجملا تازيم ةنراقم ىلا ةيقرتلا اذامل](#)
- [Cisco Catalyst 1200 و 1300 Series Switches تالوجملا ىلع ةعيرس قرظن](#)

Catalyst ةلسلس [قرادإ ليلد](#) ىلا عجار، ىرخأ تازيمو تانويكت ىلع لوصحلال

ةمچرتل هذه ل و ح

ةلأل تاي نقتل ن م ة و مچ م ادخت ساب دن تسم ل ا ذه Cisco ت مچرت
م ل ا ل ا ا ن ا ع مچ ي ف ن م دخت س م ل ل م عد ي و ت م م م دقت ل ة يرش ب ل و
امك ة ق ي ق د ن و ك ت ن ل ة ل ا ة مچرت ل ض ف ا ن ا ة ظ ح ال م ي ج ر ي . ة ص ا خ ل ا م ه ت غ ل ب
Cisco ي ل خ ت . ف ر ت م م مچرت م ا م د ق ي ي ت ل ا ة ي ف ا ر ت ح ال ا ة مچرت ل ا م ل ا ح ل ا و ه
ي ل ا م ا د ا د ع و ج ر ل ا ب ي ص و ت و ت ا مچرت ل ا هذه ة ق د ن ع ا ه ت ي ل و ئ س م Cisco
Systems (ر ف و ت م ط ب ا ر ل ا) ي ل ص ا ل ا ي ز ي ل ج ن ا ل ا دن ت س م ل ا