



- Sx550X Series


## جم اربال رادصا

- 1.4.7.05 - ةلسلسلا - SX500
- 2.2.5.68 - SX350 Series, SG350X Series, SX550X Series

## لوحملا ىلع VLAN ىلى ددعتملا TV ثب ةومجم نيوكت

### VLAN ةكبش ىلى ددعتم نيوي زفلت ثب ةومجم ةفاضل

ةمئاقلا نم مدقتم رتخاو بيولا ىلى ةدنتسملا ةدعاسملا ةادالا ىلى لوخدلا ل جس 1. ةوطخلا  
ضرعلا عضو ةلدسنملا



[2. ةوطخلا](#) ىلى يطختلاب مقف، SX500 ةلسلسلا نم لوحم كي دل ناك اذا: ةظالم

VLAN ىلى ةومجم multicast TV VLAN > multicast ذف نم > ةرادا VLAN تر تخأ [2. ةوطخلا](#).



VLAN ةكبش ىلى اهنيعت متيس ددعتم ثب ةومجم ةفاضل ةفاضل قوف رونا 3. ةوطخلا

## Multicast Group to VLAN

Mapping Multicast Group To VLAN Table	
<input type="checkbox"/>	Multicast Group
	Multicast TV VLAN

0 results found.

An \* indicates that the corresponding Multicast Group is inactive  
Go to [VLAN Settings](#) page to create the VLAN.

ددعتملا ثبلا ةعومجم ل IPv4 ناو نع لخدأ، ددعتملا ثبلا ةعومجم لقح يف 4. ةوطخلا

⚙ Multicast Group:

ةظحالم: 224.168.1.1 مادختسا متي، لاثملا اذه يف

مزح نييعة متي يتي ال VLAN ةكبش رتخأ، Multicast TV VLAN ةلدسنملا ةمئاقلا نم 5. ةوطخلا  
اهيلا ددعتملا ثبلا

Multicast TV VLAN:  ▼

ةكبش نيوكت ةيفيك ةفرعمل 20 مقر VLAN ةكبش رايختسا متي، لاثملا اذه يف  
تاميلعت ىلع لوصحلل [ينه](#) رقنا، ام لوحم ىلع VLAN

"قالغ" قوف رقنا م ث قيبطت قوف رقنا 6. ةوطخلا

⚙ Multicast Group:

Multicast TV VLAN:  ▼


ليغشتلا ادب نيوكت فلم يف تادادعلا ظفحل ظفح قوف رقنا (يرايتخا). 7. ةوطخلا



VLAN إلى مجموعة multicast تنوع يخلق في نألا تفوس تنأ


### VLAN كيش إلى دعم الـ ثب الـ نوي زفلتة وعومجم فذح

قرواجم الـ رايتخالاة نأخ دح، VLAN كيش إلى دعم الـ ثب الـ وعومجم نييت لودج في 1. عوطخالاه فذح ديرت يتل الـ نوي عم الـ ثب الـ دعم نوي زفلت الـ وعومجم لـ



224.168.1.1 نم ققحت الـ متي، الـ ثب الـ اذه في: عوطخالام

فذح قوف رقنا 2. عوطخال



ليغش الـ ادب نيوكت فلم في تادادع الـ ظفح لظفح قوف رقنا (يرايتخال). 3. عوطخال

Save

cisco

## 10 Gigabit PoE Stackable Managed Switch

### Multicast Group to VLAN



Success. To permanently save the configuration, go to the

#### Mapping Multicast Group To VLAN Table

<input type="checkbox"/>	Multicast Group	Multicast TV VLAN	
0 results found.			
<input type="button" value="Add..."/>		<input type="button" value="Delete"/>	

An \* indicates that the corresponding Multicast Group is inactive because t  
Go to [VLAN Settings](#) page to create the VLAN.

كحافات فم ىلع VLAN ىلى ةوعومجم زافلت multicast تللكش ىقولتي نآلا تفوس تنأ

ةمچرتل هذه ل و ح

ةلأل تاي نقتل ن م ة و مچ م ادخت ساب دن تسم ل ا ذه Cisco ت مچرت  
م ل ا ل اء ان ا ع مچ ي ف ن م دخت س م ل ل م عد و ت ح م م ي دقت ل ة ي ر ش ب ل و  
امك ة ق ي ق د ن و ك ت ن ل ة ل ا ة مچرت ل ض ف ا ن ا ة ظ ح ال م ي ج ر ي . ة ص ا خ ل ا م ه ت غ ل ب  
Cisco ي ل خ ت . ف ر ت ح م مچرت م ا ه م د ق ي ي ت ل ا ة ي ف ا ر ت ح ال ا ة مچرت ل ا ع م ل ا ح ل ا و ه  
ى ل ا م اء ا د ع و ج ر ل ا ب ي ص و ت و ت ا مچرت ل ا هذه ة ق د ن ع ا ه ت ي ل و ئ س م Cisco  
Systems (ر ف و ت م ط ب ا ر ل ا) ي ل ص ا ل ا ي ز ي ل ج ن ا ل ا دن ت س م ل ا