

# بطلال مكحت ةدحول ةماعلا تاداعلا نيوكت تنرتنالا لوكوتورب فتاه يلع يئاقلتلا SPA 500 Series IP Phone

## فدهلا

SPA500 Series ةلسلسلا نم تنرتنالا لوكوتورب فتاهل يفاضل زاغ يه مداخل مكحت ةدحو مكحت ةدحول ةماعلا تاداعلا حمست . فتاهلا يل ةجمربلل الباق ارز 32 يل لصي ام فيضي (BLF ةمئاقل URI) "لوغشملا حابصملا ةمئاقل دحوملا دراوملا فرعم" مادختساب روضحلا يئاقلتلا بطلال مكحت ةدحو ضرع تاداعلا نيوكتو، "تاملكملا فاقيا" و.

بطلال مكحت ةدحول ةماعلا تاداعلا نيوكت ةي فيك ضرع وه دننتملا اذه نم فدهلا SPA500 Series IP فتاه يلع يئاقلتلا

## تباثلا جم انربلا رادصا | قي بطلال ةلباقلا ةزهجالا

- [\(ثدجالا لي زنت\) 7.5.3](#) | تنرتنالا لوكوتورب فتاه نم SPA500 ةلسلس

## نيوكتلا يئاقلتلا بطلال مكحت ةدحول ةماعلا تاداعلا ببول ةهجاو مادختساب

لوخد ليحست رتخاو ببول ةئيهتل ةدعاسملا ةادالا يل لوخدلا ليحست ب مق 1. ةوطخلا ماع > يئاقلتلا بطلال مكحت ةدحو > مدقتم > لوؤسملا

General			
Subscribe Expires:	1800	Subscribe Retry Interval:	30
Unit 1 Enable:	yes	Subscribe Delay:	1
Unit 2 Enable:	yes	Server Type:	Broadsoft
Test Mode Enable:	no	Attendant Console Call Pickup Code:	*98
Attendant Console Call Park Code:	*68	Attendant Console Call unPark Code:	*88
BLF List URI:			
Call Pickup Audio Notification:	no	Attendant Console Font Size:	10
Attendant Console LCD Contrast:	7		

ءاهتنا لبقي ناوثلاب تقولا رادقم لخدأ، ةيحالصل ءاهتنا كارتشا لقح ي ف 2. ةوطخلا 1800 وه يضرارتفالا . فتاهلاب مداخل مكحت ةدحو لاصتا ةيحالصل

يذلا ي ناوثلاب تقولا رادقم لخدأ، كارتشالا ةلواجم ةداعلا ينمزل لاصفلا لقح ي ف 3. ةوطخلا 30 وه يضرارتفالا . كارتشالا ةلواجم لشف دعب ةرضاحلا مكحتلا ةدحو هرظتننتس

بطلال مكحت ةدحو نيكمتمل Yes رتخأ، Unit 1 Enable ةلدسنملا ةمئاقلا نم 4. ةوطخلا وه يضرارتفالا . يلوالا يئاقلتلا بطلال مكحت ةدحو ليطعتل No رتخأ وأ، يلوالا يئاقلتلا ماع .

مكحتلا ةدحو هرظتننتس يذلا ي ناوثلاب تقولا رادقم لخدأ، كارتشالا ريخأت لقح ي ف 5. ةوطخلا 1. وه يضرارتفالا . كارتشالا لواحت نا لبقي ةقفرملا

بطلال مكحت ةدحو نيكمتمل Yes رتخأ، Unit 2 Enable ةلدسنملا ةمئاقلا نم 6. ةوطخلا يضرارتفالا . ةيئاقلتلا بطلال مكحت ةدحو ليطعتل No رتخأ وأ، ةيئاقلتلا

م عن و

كفتاه هب لصتمال مداخل عون رتخ، مداخل عون ولدسنم الة مئاق ال ن م 7. ةوطخ ال

- Windows ةمظناً عم قفاوتم ال (VoIP) تنرتن ال لوكوتورب ربع توصل ال مداخل زاخ و اجم انرب
- سكونيل ةمظناً عم قفاوتم ين اجم VoIP مداخل جم انرب — ةمجن
- VoIP م عدي لقتسم Cisco زاخ — SPA9000
- Windows ةمظناً عم قفاوتم VoIP مداخل جم انرب — Syllantro

ال و ا م عن ا م رتخ، راب تخ ال عضو ولدسنم الة مئاق ال ن م 8. ةوطخ ال

- حمسي امم، ةق فرم ال مكحت ال ةدحو يلع "راب تخ ال عضو" نيكمت يلع اذه لم عيس — م عن رارزال لوحتت فوس، طغض ال دنع. ةق باطم ال مكحت ال ةدحو يلع ةدوچوم ال رارزال راب تخ اب رارزال عي مج لي غشت درجم ب. فقوتت فوس اريخ او، يلاق تر ب ال م ث، رض ال ال م ث، رم ال ال عضو لي طعت متيسو مكحت ال ةدحو و فتاه ال لي غشت ةداع متتس، اه لي غشت فاق ي و ا راب تخ ال
- مداخل مكحت ةدحو يلع "راب تخ ال عضو" لي طعتت اذه موقيس — ال

زمر لخد ا، ةرض ال مكحت ال ةدحو تام ل كم عاقتن ال ةي جم ر ب ال تام لي لعت ال ل قح ي ف 9. ةوطخ ال \*98 وه يضا رتفال دادع ال. نينر ةم ل كم طاق ت ال هني عت مت يذال ةمجن ال

ةمجن ال زمر لخد ا، ةرض ال مكحت ال ةدحو عا ع دتس ال ةي ل حم ال ةقطنم ال زمر ل قح ي ف 10. ةوطخ ال \*68 وه يضا رتفال دادع ال. راطت ال ال دي ق ةم ل كم ال عضو هني عت مت يذال

هني عت مت يذال ةمجن ال زمر، UnPark مداخل مكحت ةدحو عا ع دتس ال زمر ل قح ي ف لخد ا 11. ةوطخ ال \*88 وه يضا رتفال دادع ال. ققيلعت ال اع ل ال

General			
Subscribe Expires:	1800	Subscribe Retry Interval:	30
Unit 1 Enable:	yes	Subscribe Delay:	1
Unit 2 Enable:	yes	Server Type:	Broadsoft
Test Mode Enable:	no	Attendant Console Call Pickup Code:	*98
Attendant Console Call Park Code:	*68	Attendant Console Call unPark Code:	*88
BLF List URI:	listname@server		
Call Pickup Audio Notification:	no	Attendant Console Font Size:	10
Attendant Console LCD Contrast:	7		

صاخ ال (URI) دجوم ال دراوم ال فرعمو BLF ةمئاق مسا لخد ا، BLF ةمئاق ل URI ل قح ي ف 12. ةوطخ ال دي دحتل فرح ال ن م ةلسلس نع ةرابع URI. هنم BLF ةمئاق فتاه ال لبقتسي يذال مداخل اب مداخل ال يلع BLF ةمئاق نيوكت ةلاخ ي ف طقف ل قح ال مدختسا. مداخل مسا

ال و ا م عن ا م رتخ، "تام ل كم ال عاقتن ا توص م ال ع" ةلدسنم الة مئاق ال ن م 13. ةوطخ ال

- ةدراو ةم ل كم كانه نو كي ام دنع ةم ل كم ال طاق ت ال ةمغن ني كمت يلع اذه لم عيس — م عن "تام ل كم ال طاق ت ال" ةطساوب هتبق ارم متت طخ يلع
- ةم ل كم ال عاقتن ا ةمغن لي طعتت ال اذه يدؤيس — ال

كلذ ي دؤيس 12 و ا 10 size ا م رتخ، مداخل مكحت ةدحو طخ مچج ةلدسنم الة مئاق ال ن م 14. ةوطخ ال ةق باطم ال مكحت ال ةدحو ضرع يلع طخ ال مچج ري عت ال

نم حوارتي امقرر لخد ا، ةرض ال مكحت ال ةدحو صاخ ال LCD ةشاش ني اب ت ل قح ي ف 15. ةوطخ ال ن، ني اب ت ال نم ردق لقا وه 1. ةرض ال ضرع ال ةشاش ي ف ني اب ت ةبسن يلع لوصحلل، 30 ال 1 رتكال وه 30 و

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نمة ومة مادختساب دن تسمل اذة Cisco تمةرت  
ملاعلاء انء مء مء نمة دختسمل معد و تمة مء دقتل ةر شبل او  
امك ةق قء نوك ت نل ةللأل ةمچرت لصف أن ةظحال مء ءرء. ةصاأل مء تءل ب  
Cisco ةللخت. فرتمة مچرت مء دقء ةللأل ةل فارتحال ةمچرتل عم لاعل او  
ىل إأمءءاد ءوچرلاب ةصوء و تامةرتل هذه ةقء نء اهءل وئس م Cisco  
Systems (رفوتم طبارل) ةلصلأل ةزءل ءنل دن تسمل