

بطلال مكحت ةدحول LED حات فم طمن نيوكت فتاوه ةدعاسمب SPA500S ىلع ىئاقلتال SPA500 Series IP

فدهال

ةرضاحال مكحتال تادحول ةزيم وه ىئاقلتال بطلال مكحت ةدحول حات فم LED رشؤم ىلع نيومدختسمال دعاسي وه SPA500 ةلسلسال نم تنرتنإل لوكوتورب فتاهل LED رشؤم نيوكت متي . ةيئرمل ةراشإل عم لمعال ةلاحو ةماعال ةلاجال نيوب زييمتال ةلاجال ىل ةراشإل ةدحول ناولأل جدامن وأ فورجال ضعب لاخدا دنع مكحتال ةدحول حات فم حياتفم ةضماول ناولأل او ناولأل طامنأ ىل LED شقن ري شي . مكحتال ةدحول ةيئرمل SPA500S نم ةقفارمالم مكحتال ةدحول

ةدحول حات فمب ةصاخال LED تاداعل نيوكت ةيئاقلتال حياتفم وه دننسمال اذه نم فدهال SPA500 Series IP فتاه ىلع روضجال ي ف مكحتال

نلو UC500 ةلسلسال نم ةدحول لاصلتال ةزهجأ عم SPA500DS ذفنم لمع ي نل : **ةظحال**م UC320 زارط ةدحول لاصلتال ةزهجأ عم ال لمع ي

قيبطتال ةلباقال ةزهجال

- SPA500 ةلسلسال نم تنرتنإل لوكوتورب فتاه
- مكحتال ةدحول SPA500S ATT.

جماربال رادصإ

- رادصإال [UC540] 8.6.0
- Cisco نيوكت دعاسم [v3.2(1)]
- [SPA 525G IP Phone] 7-5-2a زارط تنرتنإل لوكوتورب فتاه

LED صن

LED طخال حياتفم لم ضماول طمنال او نولال نع تامولعم LED ل يئاقلتال صنال رفوي

ثي ح $c = o / r / g$ وه ناولأل ل يئاقلتال صنال قيسنت:

- o — لثمت
- r — رمال نولال لثمي
- g — رضخال نولال لثمي

ثي ح $p = nb / sb / fb$ وه ضماول جذوملل يئاقلتال صنال قيسنت:

- nb — ةشمردجوي ال هنا لثمي
- SB — يداح ل يئاقلتال فاقوي او سبقم ال يداح ل يئاقلتال (. ةيئاقلتال ضمولا لثمي — SB سبقم ال)

- FB — 100 ليغشت فاقياو ةيئات ليلم 100 ليغشت). عيرسلا ضمولا لثمي — FB
(ةيئات ليلم)

- UD — م دختسلا لبق نم فرعلا ضماولا طمن لثمي — UD

ليغشت / فاقيا / ليغشت = u وه م دختسلا لبق نم فرعلا ضماولا شقن قيسنت
ناوت يف ةميقي لك ثيح فاقيا /

نيوكتل ليغشت ليلم ليلم م كحت ةدحو حيتافم LED طمن بيولا ةهجو عم

لوؤسلا لوخد ليغشت رتخاو بيولا ةيئات ةدعاسلا ةادالا ليغشت لوخدلا ل ج س 1. ةوطخلا
ATT م كحتلا ةدحو حيتافم LED طمن > ليغشت ليلم ليلم م كحت ةدحو > م دقتم >

| Info | System | SIP | Provisioning | Regional | Phone | Ext 1 | Ext 2 | Ext 3 | Ext 4 | Ext 5 | User | Att Console | TR-069 |
|--|--------|-----|--------------|-------------------------------------|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-------------|--------|
| Attendant Console Status User Login basic advanced | | | | | | | | | | | | | |
| General | | | | | | | | | | | | | |
| Subscribe Expires: | 1800 | | | Subscribe Retry Interval: | 30 | | | | | | | | |
| Unit 1 Enable: | yes | | | Subscribe Delay: | 1 | | | | | | | | |
| Unit 2 Enable: | yes | | | Server Type: | Broadsoft | | | | | | | | |
| Test Mode Enable: | no | | | Attendant Console Call Pickup Code: | *98 | | | | | | | | |
| Attendant Console Call Park Code: | *68 | | | Attendant Console Call unPark Code: | *88 | | | | | | | | |
| BLF List URI: | | | | | | | | | | | | | |
| Call Pickup Audio Notification: | no | | | Attendant Console Font Size: | 10 | | | | | | | | |
| Attendant Console LCD Contrast: | 1 | | | | | | | | | | | | |
| Att Console Key LED Pattern | | | | | | | | | | | | | |
| Application LED: | | | | Serv Subscribe Failed LED: | | | | | | | | | |
| Serv Subscribing LED: | | | | SNRM Day Mode LED: | | | | | | | | | |
| SNRM Night Mode LED: | | | | Parking Lot Idle LED: | | | | | | | | | |
| Parking Lot Busy LED: | | | | BLF Idle LED: | | | | | | | | | |
| BLF Ringing LED: | | | | BLF Busy LED: | | | | | | | | | |
| BLF Held LED: | | | | | | | | | | | | | |

طوطخلا حيتافم LED جزومن ةقطنم نم ةفلتخم لوقح فاصوا يلي امي.

| Voice | | Wi-Fi | | Bluetooth | | Personal Address Book | | | Call History | | | Speed Dials | | Firmware Upgrade | | |
|--|----------|-------|--------------|-------------------------------------|---------------|-----------------------|-------|-------|--------------|-------|------|-------------|--------|------------------|--|--|
| Info | System | SIP | Provisioning | Regional | Phone | Ext 1 | Ext 2 | Ext 3 | Ext 4 | Ext 5 | User | Att Console | TR-069 | | | |
| Attendant Console Status User Login basic advanced | | | | | | | | | | | | | | | | |
| General | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Subscribe Expires: | 1800 | | | Subscribe Retry Interval: | 30 | | | | | | | | | | | |
| Unit 1 Enable: | yes ▼ | | | Subscribe Delay: | 1 | | | | | | | | | | | |
| Unit 2 Enable: | yes ▼ | | | Server Type: | Broadsoft ▼ | | | | | | | | | | | |
| Test Mode Enable: | no ▼ | | | Attendant Console Call Pickup Code: | *98 | | | | | | | | | | | |
| Attendant Console Call Park Code: | *68 | | | Attendant Console Call unPark Code: | *88 | | | | | | | | | | | |
| BLF List URI: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Call Pickup Audio Notification: | no ▼ | | | Attendant Console Font Size: | 12 ▼ | | | | | | | | | | | |
| Attendant Console LCD Contrast: | 10 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Att Console Key LED Pattern | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Application LED: | | | | Serv Subscribe Failed LED: | u=.1/.1/.1/.1 | | | | | | | | | | | |
| Serv Subscribing LED: | c=o | | | SNRM Day Mode LED: | | | | | | | | | | | | |
| SNRM Night Mode LED: | | | | Parking Lot Idle LED: | | | | | | | | | | | | |
| Parking Lot Busy LED: | | | | BLF Idle LED: | c=o,p=fb | | | | | | | | | | | |
| BLF Ringing LED: | c=g,p=sb | | | BLF Busy LED: | u=.1/.1/.9/.1 | | | | | | | | | | | |
| BLF Held LED: | | | | | | | | | | | | | | | | |

LED فيظو لثمي — قيبطت لل LED رشؤم.

لثمي ATT مكحت ةدحوي ف كارتشالا لش ف لثمي — SERV كارتشالا لش ف LED رشؤم. رضأالا وه يضارتفالا نوللا نأ غرافالا لقحالا

كارتشالا نأ لثمي — (SERV) ةمدخلاب ني لصت مالا ني كرتشم لاب صاخالا LED رشؤم. نوللا نأ غرافالا لقحالا لثمي. ليغشالا دي ق ةبوروأالا تادرتالا ةراحت مكحت ةدحوي ف رماأالا وه يضارتفالا

لقحالا لثمي. مويالا عضوو ف IP فتاه نأ لثمي — SNRM موي عضوو LED رشؤم. رضأالا وه يضارتفالا نوللا نأ غرافالا

لثمي. يليللا عضوو ف IP فتاه نأ لثمي — يليللا SNRM عضوو LED رشؤم. رضأالا وه يضارتفالا نوللا نأ غرافالا لقحالا

ةملاك ميا فاقيا مدع يلا ريشي — تارايسالا راطتالا ةحاسمب صاخالا LED رشؤم. رضأالا وه يضارتفالا نوللا نأ غرافالا لقحالا لثمي. لومخال عضوو ف طخال عضوو مدعو

ةفقوت مةملاك مالا نأ لثمي — "ةلوغشمالا تارايسالا راطتالا ةحاسم" LED رشؤم. رضأالا وه يضارتفالا نوللا نأ غرافالا لقحالا لثمي. لوغشم طخال نأ ولعفالاب

لثمي. لماخ IP فتاهب لصت مالا رخأالا دادتمالا طخ نأ لثمي — BLF لماخ LED رشؤم. رضأالا وه يضارتفالا نوللا نأ غرافالا لقحالا

لوكوتورب فتاهب لصت مالا رخأالا دي دم تالا طخ نأ لثمي — BLF قدل LED رشؤم. رضأالا وه يضارتفالا نوللا نأ غرافالا لقحالا لثمي. نري تنرتنالا

لوغشم IP فتاهب لصت مالا رخأالا قحلمالا طخ نأ لثمي — BLF لوغشم LED رشؤم. رضأالا وه يضارتفالا نوللا نأ غرافالا لقحالا لثمي.

لوكوتورب فتاهب لصت مالا رخأالا قحلمالا نأ لثمي — BLF ةنقت لمحي LED رشؤم. رضأالا وه يضارتفالا نوللا نأ غرافالا لقحالا لثمي. راطتالا دي ق تنرتنالا

تادادعإلا ظفحل تاريخيغتلا لك لاسرا ىلع رقنا 2 ةوطخلا

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نم ةومچم مادختساب دن تسمل اذہ Cisco تچرت
ملاعلاء انء عيچ ي ف ني مدختسمل معد يوتحم مي دقتل ةيرشبلاو
امك ةقيقد نوك تنل ةللأل ةمچرت لصف أن ةظحال م يچري. ةصاخل مهتغب
Cisco يلخت. فرتحم مچرت م اهم دقي ي تلل ةي فارتحال ةمچرتل عم لالحل وه
ىل إأمئاد عوچرلاب ي صؤتو تامچرتل هذه ةقدنع اهتيلوئسم Cisco
Systems (رفوتم طبارلا) ي لصلأل يزي لچن إل دن تسمل