

# ةرداصللا تاملاكملا زيمرت ديدحت زومر نيوكت SPA122 و SPA112 ىلع يميلىقلا توصلا يف

## فدهلا

جمانرب ريشي .مدختسملا زيمرتلا جمانربب قلع تي امي فة فلتخم توص تادادع| دجوت تافلما طغضل مدختسي رتوي بمك جمانرب هن| .زيمرتلا كفو زمرا ىل زيمرتلا ةي توص ةراشا لوح ي .رتوي بمكلا ىلع هليغشت نكمي قيسنتب اهتئيهتو ةري بلكلا ريغ ةي توص ةراشا ىل رخا ةرم اه لوح ي م ث ،لاس رالا لجأ نم ةطوغضم ةي مقرر ةراشا ىل توصلاو ويديفلا تافلما لقن ىلع زيمرتلا جمارب دعاست .لليغشتلا ةداعلا ةطوغضم ىلع ةردقلا يقلت ملل حيتت زيمرتلا جمارب نا امك .تنتننالا ربع ةعرب ةري بلكلا اهلا سرا مت امك امامت تامولعمل جاتنا ةداع|

و SPA112 ىلع ةرداصللا تاملاكملا زيمرت ديدحت زومر نيوكت وه دنتسملا اذه نم فدهلا SPA122.

## قيبطتلا ةلباقلا ةزهجالا

- SPA112
- SPA122

## جماربال رادصا

·1.3.2 (014)

## ةرداصللا تاملاكملا زيمرت نيوكت

> توصلا رتخاو لوؤسمك ةدعاسملا فتاهلا ئيهاه نيوكت ةادا ىل لوخدلا لچس 1. ةوطخلا :ةي ميلىقلا ةحفصللا حتفت .ي ميلىقلا

## Regional

### Call Progress Tones

Dial Tone:	350@-19,440@-19;10(*0/1+2)
Second Dial Tone:	420@-19,520@-19;10(*0/1+2)
Outside Dial Tone:	420@-16;10(*0/1)
Prompt Tone:	520@-19,620@-19;10(*0/1+2)
Busy Tone:	480@-19,620@-19;10(.5/.5/1+2)
Reorder Tone:	480@-19,620@-19;10(.25/.25/1+2)
Off Hook Warning Tone:	480@-10,620@0;10(.125/.125/1+2)
Ring Back Tone:	440@-19,480@-19;*(2/4/1+2)
Ring Back 2 Tone:	440@-19,480@-19;*(1/1/1+2)
Confirm Tone:	600@-16;1(.25/.25/1)
SIT1 Tone:	985@-16,1428@-16,1777@-16;20(.380/0/1,.380/0/2,.380/0/3,0/4/0)
SIT2 Tone:	914@-16,1371@-16,1777@-16;20(.274/0/1,.274/0/2,.380/0/3,0/4/0)
SIT3 Tone:	914@-16,1371@-16,1777@-16;20(.380/0/1,.380/0/2,.380/0/3,0/4/0)
SIT4 Tone:	985@-16,1371@-16,1777@-16;20(.380/0/1,.274/0/2,.380/0/3,0/4/0)
MWI Dial Tone:	350@-19,440@-19;2(.1/.1/1+2);10(*0/1+2)
Cfwd Dial Tone:	350@-19,440@-19;2(.2/.2/1+2);10(*0/1+2)
Holding Tone:	600@-19;*(.1/.1/1,.1/.1/1,.1/9.5/1)

لخدا. ةرداصل ا تاملكملا زيمرت ديدحت زومر ةقطنم ىل ا لفسال ريرمتلاب مق 2. ةوطخلا زيمرتلا چمانرب G.711u لعجل بلطلا ةئداب يه هذه. لصفملا G711u زمر لقحل ةميق يه وه. ةيمجتلل G711u مادختسا متي \*01710 وه يضارثفالا دادعلا. ةملاكملل لصفملا ناب ةريكبلا تادرتلا تاذ تاراشلا لك لتل حمست و تادرتلا ةنزاومل مدختست ةادا ديزي و، تالخدمك تب-14 عقوم يطرخ توص μ-Law زيمرتلا ذخاي. ةصفخنم تادرتب لقتنت تب-8 ةميق ىل ا هلوي و، 32 راقمب سايقلا

### Outbound Call Codec Selection Codes

Prefer G711u Code:	*017110	Force G711u Code:	*027110
Prefer G711a Code:	*017111	Force G711a Code:	*027111
Prefer G726r32 Code:	*0172632	Force G726r32 Code:	*0272632
Prefer G729a Code:	*01729	Force G729a Code:	*02729

چمانرب G.711u لعجل بلطلا ةئداب يه هذه. Zمرلا صرف لقحل ةميق لخدا. 3. ةوطخلا \*027110 وه يضارثفالا دادعلا. ةملاكملل همادختسا نكمي يذلا ديحول زيمرتلا

G.711a لعجل بلطلا ةئداب يه هذه. لصفملا G711a زمر لقحل ةميق لخدا. 4. ةوطخلا G711a مادختسا متي \*017111 وه يضارثفالا دادعلا. ةملاكملل لصفملا زيمرتلا تب-8 ةميق ىل ا هلوي و تب-13 عقوم يطرخ توص ذخي a-law زيمرتلا. ةيمجتلل

بلطلا ةئداب يه هذه. Force G711a ةيمجتلا تاميلعتلا لقحل ةميق لخدا. 5. ةوطخلا وه يضارثفالا دادعلا. ةملاكملل همادختسا نكمي يذلا ديحول زيمرتلا G.711a لعجل \*027111.

G.726r32 لعجل بلطلا ةئداب يه هذه. لصفملا G726r32 زمر لقحل ةميق لخدا. 6. ةوطخلا متي يذلا G726-32. \*0172632 وه يضارثفالا دادعلا. ةملاكملل لصفملا زيمرتلا 32 غلب سايرا توص لدعم لمحي و فتاهلا ةكبش ي ف لاصلتالا طوطخ ىل ع همادختسا

ةيناث/تبولي.

G.726r32 لعجل بلطال ةئداب يه هذو *Force G726r32* دوكل قحله ةميقل لخدأ 7. ةوطخلل  
\*0272632 وه يضارثفال دادعال. ةملاكملل همدختسإ نكمي يذلل ديحولل زيمرتلا

بلطال ةئداب يه هذو *G729a* ةيجمربلل *تاميلعتلا* لقحله ةميقل لخدأ 8. ةوطخلل  
مدختسإ متي \*01729 وه يضارثفال دادعال. ةملاكملل لضملا زيمرتلا *G.729a* لعجل  
غلبت مزح يفي يمقرلا توصلل طغضب *G729a* موقت. توصلل تانايب طغضل *G729a*  
ةيناث يللل 10 اهتدم.

بلطال ةئداب يه هذو *Force G729a* ةيجمربلل *تاميلعتلا* لقحله ةميقل لخدأ 9. ةوطخلل  
دادعال. ةملاكملل همدختسإ نكمي يذلل ديحولل زيمرتلا جم انرب وه *G.729a* لعجل  
\*02729 وه يضارثفال.

اهب تمق يتلا تاريخيغتلا لاسرلال لاسرلال قوف رقنا 10. ةوطخلل

