

اهحال صاوا SPA122 و SPA112 ءاطخأ فاشكتسا فتاوهلا لاصتا مدع دنع

فدهلا

لش ف دنع اھحال صاوا SPA122 و SPA112 ءاطخأ فاشكتسا ال تاراخيلا ضعب دنستسا اذھ حرشي نيكم تي نعي اذھف ، اي رئااد فتاھلا نوکي ال امدنعو . لي غشلتا فاقيا ي ف اھب فتاوهلا لاصتا تاملاکمل اھجوت ءداعا ءزيم نأ مدختسا فرعي . فتاھلا يلع تاملاکمل اھجوت ءداعا تازيم يتلا فتاوهلا ءاطخأ فاشكتسا نكمي . طخلا يلع ءئي طب ءمغن دوجو دنع ءنكمم فتاھلا يلع لكش عون ي ف ريغي غتلاو ي ق ل حل ا دهجلا امه ، ني ق ي رط لال خ نم اھحال صاوا اھطرب موقت ال مدختسا هي ف ميقي ي ذلا مي ق مل لي ي ا بره لال دهجلا يلع ي رئاادلا دهجلا فقوت ي و . تاجوملا ي ذلاو ، فرحنم هبش يلا اھجتالا ي داخا و ا ي داخا يلا ا فرحنم هبش نم ءجوملا لكش ريغي غت نكمي (SIP) لمعلا ءسلج ءدب لوکوتورب ب بسب هني عت مت

تباثلا جم انربلا رادصا | قي بطتل ءلباقلا ءزهالا

- SPA112 | 1.3.2.(014) ([ثدخال لي زنت](#))
- SPA122 | 1.3.2.(014) ([ثدخال لي زنت](#))

ءمدقمل

رفوم نم ءمدخال مادختسا SPA فتاوهلا نكمي ، تباثلا جم انربلا رادصاوارطلا يلع ادامتعاو IP لداپتل صاخلا تاملاکمل ي ف مكحتلا مداخا و (ITSP) ت نرتنالا ربع ي فتاھلا لاصتالا ءمدخ ءلثمالا ضعب Verizon و Ring Central و WebEx ربع لاصتالا ITSP ءلثمأ نمو . (PBX) ي عرفلا و Asterisk، Centile، تاصنم ، لمشت SPA فتاوه عم لمعت دق ي التا IP PBX تامدخ يلع Metaswitch.

لثم تامدخ رفوي لص فنم ماظن يھو ، تاملاکمل ي ف مكحتلا ءدحو SPA ءلسلس مدختست مدختست ال SPA فتاوه نال ارظنو . لصتملا فرعمو ، ي توصولا دي ربلاو ، تاملاکمل ءقطنم تاءارجالا لوصولا توافتي ، تاملاکمل ي ف ءني عم مكحت ءدحو .

يلع كعلطن نأ اننكمي ال كلذل ، ءفل تخم تاءارجا عابتا تاملاکمل ي ف مكحت ءدحو لكل نكمي عجرا ، ءدحمل كرم اواب ءصاخلا تامي لع تلاو تامولعم يلع لوصولل . طبضلاب اھلمع ق ي رط لوصولل مھب لصتاف ، لوؤسم كي دل ناك اذا . هترتخا ي ذلا رفوملا نم تامي لع تلا عقاوم يلا لعلم حملل بي ردتلاو لي صافتلا يلع .

لصتا SPA فتاوه نيوكت ءي ف ي ك بسحب ، حجنت ال و ا تاءارجالا هذھ حجنت دق ، كلذ عمو لي صافت يلع لوصولل لوؤسملاب .

اهحال صاوا اھطبر متي ال يتلا فتاوهلا ءاطخأ فاشكتسا

ني ق ي رطب ءلكشملل ل نكمي .

ءي ق ل ح ءي ط ل و ف

ءي مي ل ق ل ا > توصولا رتخا و فتاھلا ئي اھم نيوكت ءادا يلا لوخدلا لي جستب مق 1 ءوطخلا . ءي مي ل ق ل ا ءح ف ص ل ا ح ت ف م ت ي :

Regional

Call Progress Tones

Dial Tone:	350@-19,440@-19;10(*0/1+2)
Second Dial Tone:	420@-19,520@-19;10(*0/1+2)
Outside Dial Tone:	420@-16;10(*0/1)
Prompt Tone:	520@-19,620@-19;10(*0/1+2)
Busy Tone:	480@-19,620@-19;10(.5/5/1+2)
Reorder Tone:	480@-19,620@-19;10(.25/.25/1+2)
Off Hook Warning Tone:	480@-10,620@0;10(.125/.125/1+2)
Ring Back Tone:	440@-19,480@-19;*(2/4/1+2)
Ring Back 2 Tone:	440@-19,480@-19;*(1/1/1+2)
Confirm Tone:	600@-16;1(.25/.25/1)
SIT1 Tone:	985@-16,1428@-16,1777@-16;20(.380/0/1,.380/0/2,.380/0/3,0/4/0)
SIT2 Tone:	914@-16,1371@-16,1777@-16;20(.274/0/1,.274/0/2,.380/0/3,0/4/0)
SIT3 Tone:	914@-16,1371@-16,1777@-16;20(.380/0/1,.380/0/2,.380/0/3,0/4/0)
SIT4 Tone:	985@-16,1371@-16,1777@-16;20(.380/0/1,.274/0/2,.380/0/3,0/4/0)

Submit

Cancel

Refresh

Ring and Call Waiting Tone Spec

Ring Waveform:	Trapezoid	Ring Frequency:	20
Ring Voltage:	90	CWT Frequency:	440@-10
Synchronized Ring:	no		

ةبلحل او راظت نال اةمغن تافصاوم ةقطنم تحت

دهجلا لقح يف اهلاخدا مت يئال ةرئادلل يبرهكلا دهجلا ةميق تناك اذا امم ققحت 2. ةوطخل مئيمقر توص فلم وه يرئادلل دهجلا. ةلودلا تاداع عم ةقفاوتم ةرئادلل يبرهكلا ةميق لخدا، ةحاسم كانه نك مل اذا. فتهال طخ يلع ةدراو ةملاكم نوكت امدن هليغشت غلبي، لاثملا لبيس يلع. يرئادلل دهجلا لقح يف ةلودلل ةبسانملا ةقلحلل يبرهكلا دهجلا هذه فلخت دقو. زتره 20 ددرت بتلوف 90 ةيكرملا ةدحتملا تايالولل يذومنلا يودلا دهجلا خلا، طخال ةلح نع يزكرملا بتكملا دع ب بسب يئابرهكلا دهجلا

ةدحملل ةميقلا زواجتت ال ةقلحلل دهج ةميق نأ نم دكأت، كلذب مايقلا ةلواجم اناثأ: **ةظحالم** ةلح يف تلوف 90 نم رثكأ إلى ةميقلا لصت ال بجي، لاثملا لبيس يلع. كدلبل اهدح يئال ةيكرملا ةدحتملا تايالولل

نيوكتلا ظفلح لاسرا قوف رقنا 3. ةوطخل

ةجوملا لكش عون ريغت

ةيميقلا > توصلا رتخاو فتهال ئيهاهم نيوكت ةادا إلى لوخدلا ليحسبت مق 1. ةوطخل ةيميقلا ةحفلل حت مئيم

Regional

Call Progress Tones

Dial Tone:	350@-19,440@-19;10(*0/1+2)
Second Dial Tone:	420@-19,520@-19;10(*0/1+2)
Outside Dial Tone:	420@-16;10(*0/1)
Prompt Tone:	520@-19,620@-19;10(*0/1+2)
Busy Tone:	480@-19,620@-19;10(.5/5/1+2)
Reorder Tone:	480@-19,620@-19;10(.25/25/1+2)
Off Hook Warning Tone:	480@-10,620@0;10(.125/.125/1+2)
Ring Back Tone:	440@-19,480@-19;*(2/4/1+2)
Ring Back 2 Tone:	440@-19,480@-19;*(1/1/1+2)
Confirm Tone:	600@-16;1(.25/.25/1)
SIT1 Tone:	985@-16,1428@-16,1777@-16;20(.380/0/1,.380/0/2,.380/0/3,0/4/0)
SIT2 Tone:	914@-16,1371@-16,1777@-16;20(.274/0/1,.274/0/2,.380/0/3,0/4/0)
SIT3 Tone:	914@-16,1371@-16,1777@-16;20(.380/0/1,.380/0/2,.380/0/3,0/4/0)
SIT4 Tone:	985@-16,1371@-16,1777@-16;20(.380/0/1,.274/0/2,.380/0/3,0/4/0)

Submit

Cancel

Refresh

Ring and Call Waiting Tone Spec

Ring Waveform:	Trapezoid	Ring Frequency:	20
Ring Voltage:	Sinusoid	CWT Frequency:	440@-10
Synchronized Ring:	no		

ةبلحل او راظت نال ةمغن تافصاوم ةقطنم تحت

Trapezoid و Sinusoidal نپ ارايخ رتخأ. ةقحلل ةيطلوفل ةلدسنم ل ةمئاق ل نم 2. ةوطخل Sinusoidal ل Trapezoid و Trapezoid ل Sinusoidal نم ةجوم ل لكش عون ريغت يدوي دقو ببسب هذه تاجوم ل جذامن نييعت بجي. اضيا ةلكشم ل ل Ring WaveForm ل قح ي SIP رقوم.

نيوكتل ظفحل لاسرل قوف رقنا 3. ةوطخل

و Cisco SPA112 تالاقم عيجم ل طباورل لكذ ي ف امب، تامولعمل نم ديزم ل لوصحلل ةيالات طباورل عجار، SPA122:

- [هجوم ل جت نم ةحفص عم Cisco SPA112 ATA](#)
- [هجوم ل جت نم ةحفص عم Cisco SPA122 ATA](#)

ةمچرتل هذه ل و ح

ةلأل تاي نقتل ن م ة و مچ م ادخت ساب دن تسمل اذ ه Cisco ت مچرت
ملاعلاء ن أ عي مچ ي ف ن ي م دخت سمل ل معد ي و تح م مي دقت ل ة ي رش ب ل و
امك ة ق ي قد ن و ك ت ن ل ة ي ل أ ة مچرت ل ض ف أ ن أ ة ظ حال م ي ج ر ي . ة ص ا خ ل م ه ت غ ل ب
Cisco ي ل خ ت . ف ر ت ح م مچرت م ا ه م د ق ي ي ت ل ا ة ي ف ا ر ت ح ا ل ا ة مچرت ل ا ع م ل ا ح ل ا و ه
ي ل ا م ا د ع و ج ر ل ا ب ي ص و ت و ت ا مچرت ل ا ه ذ ه ة ق د ن ع ا ه ت ي ل و ئ س م Cisco
Systems (ر ف و ت م ط ب ا ر ل ا) ي ل ص أ ل ا ي ز ي ل ج ن ا ل ا دن تسمل ا