

توصل الاملعم في ةعونتم تاداع| نيوكت SPA100 ةلسلس لىع ةيميلقإل

فدهل

تاداع| في ةعونتم الاملعمل نيوكت ةيفي كحيضوت وه دنتسمل اذه نم فدهل
SPA 100 ةلسلس لىع ةيميلقإل توصل

قيبطتلل ةلباقلا ةزهجال

SPA100 تائيهام ةلسلس

جماربال رادصل

1.3.1 (003)

يميلقإل توصل الاملعم نيوكت

> توصل رتخاو ةدعاسمل فاتاهل ئيهام نيوكت ةادأ لىل لوخدل لىجس 1. ةوطخل
ةيميلقإل ةحفصل حتف متي .يميلقإل

Quick Setup	Network Setup	Voice	Administration	Status
Information System SIP Provisioning	Regional			
Regional	Call Progress Tones			
Line 1	Dial Tone:	350@-19,440@-19;10(*0/1+2)		
User 1	Second Dial Tone:	420@-19,520@-19;10(*0/1+2)		
Line 2	Outside Dial Tone:	420@-16;10(*0/1)		
User 2	Prompt Tone:	520@-19,620@-19;10(*0/1+2)		
	Busy Tone:	480@-19,620@-19;10(.5/1+2)		
	Reorder Tone:	480@-19,620@-19;10(.25/25/1+2)		
	Off Hook Warning Tone:	480@-10,620@0;10(.125/125/1+2)		
	Ring Back Tone:	440@-19,480@-19;*(2/4/1+2)		
	Ring Back 2 Tone:	440@-19,480@-19;*(1/1/1+2)		
	Confirm Tone:	600@-16;1(.25/25/1)		
	SIT1 Tone:	985@-16,1428@-16,1777@-16;20(.380/0/1,.380/0/2,.380/0/3,0/4/0)		
	SIT2 Tone:	914@-16,1371@-16,1777@-16;20(.274/0/1,.274/0/2,.380/0/3,0/4/0)		
	Submit	Cancel	Refresh	

تاعونتم مسق لىل لفسأل ريرمتلاب مق 2. ةوطخل

Miscellaneous			
FXS Port Impedance:	600	FXS Port Input Gain:	-3
FXS Port Output Gain:	-3	DTMF Playback Level:	-16
DTMF Twist:	2	DTMF Playback Length:	.1
Detect ABCD:	yes	Playback ABCD:	yes
Caller ID Method:	Bellcore(N.Amer,China)	FXS Port Power Limit:	3
Caller ID FSK Standard:	bell 202	Feature Invocation Method:	Default

Submit Cancel Refresh

ةقوإعملا تتبث *FXS Port Impedance* ذفانم لةلدسنم لةمئاقلا في 3. ةوطخلل قرشابم (FXS) "ةببنجال المعال فرص ةطحم" ةهجاو لصتت. FXS ذفنم لةببنة لةل تارايخلل. بلطلل ةربنو ةيطلو فولو اتادام لةل ةقو لءب لصتت امك، سكا ف وافتاه زاهب ةي:

- 600
- 900
- 600+2.16uF
- 900+2.16uF
- 270+750||150nF
- 220+850||120nF
- 220+820||115nF
- 200+600||100nF

عيطتسي وه، لاجم بسك لخدم انيم *FXS* ل في dB في بسك لاءدلال تلخد. 4. ةوطخلل لىصوت ةيلباق في لاءدلال ةميق مكحتت. ةيرشع لزانم ةثالث ىتح تبتك تنك يضا رتفا لكشب -3 ىلع اهنيعت متي. -12.000 ىل 6.000 نم وه ىدملا. نوفوركيملا

عيطتسي وه، لاجم جاتن رسى *FXS* ل لاجم في dB في بسك جاتن ل تلخد. 5. ةوطخلل ربكم مادختسا ةيلباق في جارخال ةميق مكحتت. ةيرشع لزانم ةثالث ىتح تبتك تنك لكشب -3 ىلع اهنيعت متي. -12.000 ىل 6.000 نم وه ىدملا. هطيشنت دنع توصللا يضا رتفا.

لليغشت ىوتسم ل قح في dBm في لىلحملا DTMF لىغشت ىوتسم لخدأ. 6. ةوطخلل لكشب -16.0 ىلع اهنيعت متي. ةدحاو ةيرشع ةلزنم ىتح هتباتك نكميو، DTMF طغضت ام دنع فتاه ل دلوت لىل ةراش ل وه (نيل نطلل جودزم جودزم ددرت) DTMF يضا رتفا لىع ةنيعم تاددرت نم نيل نط دلوي طوغضم جاتفم لك، فتاه جياتفم لىع

لليغشت لوط ل قح في ةيناث لىللملاب ةيلىحملا DTMF لىغشت ةدم لخدأ. 7. ةوطخلل DTMF.

DTMF فلم ل قح في dBmin في DTMF لىغشت لىوتسم لخدأ. 8. ةوطخلل

ةمئاق نم فشك فشك لىل DTMF ل لىلحم فشك نكمي نأ م عن ترتخأ. 9. ةوطخلل ةلدسنم.

نم لىغشت لىل نم OOB DTMF ل لىلحملا لىغشت لىل نىكمتل م عن رتخأ. 10. ةوطخلل ةلدسنم لةمئاق لىل نم لىغشت ةلدسنم لةمئاق لىل.

نم ةملاكم لىل عهق ببطت في بغيرت لىل لصتلم فرعم بولسأ رتخأ. 11. ةوطخلل ةيلىل تارايخلل رفوتت. لىلصتلم فرعم بولسأ ةلدسنم لةمئاق لىل

لثم) لىلوال ةقو لءب دعب FSK لاسرا VMWI و CIDCW و CID و (نىصلل Bellcore (N.amer. - DTAS) و (ببطق ساكعنا دجوي ال) (لىلوال ةقو لءب دعب ETSI FSK لاسرا

ةمچرتل هذه ل و ح

ةلأل تاي نقتل ن م ة و مچ م ادخت ساب دن تسمل اذ ه Cisco ت مچرت
ملاعلاء ن أ عي مچ ي ف ن ي م دخت سمل ل معد ي و تح م مي دقت ل ة ي رش ب ل و
امك ة ق ي قد ن و ك ت ن ل ة ي ل أ ة مچرت ل ض ف أ ن أ ة ظ حال م ي ج ر ي . ة ص ا خ ل م ه ت غ ل ب
Cisco ي ل خ ت . ف ر ت ح م مچرت م ا ه م د ق ي ي ت ل ا ة ي ف ا ر ت ح ا ل ا ة مچرت ل ا ع م ل ا ح ل ا و ه
ي ل ا م ا د ع و ج ر ل ا ب ي ص و ت و ت ا مچرت ل ا ه ذ ه ة ق د ن ع ا ه ت ي ل و ئ س م Cisco
Systems (رف و ت م ط بار ل ا) ي ل ص أ ل ا ي ز ي ل ج ن ا ل ا دن تسمل ا