

ل دحاولا مقرلا ىل لوصولا نيوكت CallManager

تايوت حمل

[عمدق مل](#)

[قيساس الابلط مل](#)

[تابلط مل](#)

[عمدختس مل تانوك مل](#)

[قيساس تامول عم](#)

[نيوكت مل](#)

[مدختس مل نيوكت](#)

[ديعبل اةجول فيرعت فلم نيوكت](#)

[ديعبل اةجول نيوكت](#)

[قحصل مل تم ققحت مل](#)

[اهجالص او اعاطخ ال فاشكتسا](#)

عمدق مل

قيبطت نيوكت دن عئاش لكشب عمدختس مل تاليدعتل او تالخدم مل دن تسمل اذه فصي
Mobile Connect م سب فورعمل Cisco نم دحوم ل قننتل

قيساس الابلط مل

تابلط مل

ةيلال عيضاوم ل ابة فرعم كيدل نوكت نأب Cisco ي صوت

- دق ف، عموم حمل ماظن سفنل الجسم افته اديعبل اةجول فته نوكي نأ نكمي ال .
ةب اوبل/الاصتال طخ ربع PSTN فته وأ فلتخم عموم حمل ماظن ي فته نوكي .
- بتكمل فته عموم حمل ماظن نم اديعبل اةجول فته ىل لوصول نكمي .

عمدختس مل تانوك مل

ةيلال جماربل تارادصل ىل دن تسمل اذه يف اءراول تامول عم مل دن تست

- Cisco Unified Call Manager 11.0.1.21900-11

ةصاخ ةيلم عم ةئيبي يف اءوجومل اءهال نم دن تسمل اذه يف اءراول تامول عم مل اءشن اءم
تناك اءا (يضا رتفا) حوسم نيوكت دن تسمل اذه يف عمدختس مل اءهال عيمج اءب
رم اءل لم حمل ريثا تلل كم هف نم دكأ ف، ليغش تل دي قكتك ب ش

ةيساسأ تامولعم

قلطي يذلاو، Mobile Connect م س اب فورعمل Cisco Unified Mobility Application قيبطت رفوي يمدختسم ل ل لوصول ةينام"، (SNR) دحاولا مقرلا ل لوصولا" مس ا عئاش لكشب هيلع نم لك ل ع نري تاسسؤملا ةئف نم يداحأ فتاه مقر لال خ نم Cisco Unified Communications هسفن تقولا يف مهب صاخلا (ةديعبل ةهول) يولخ فتاهو مهب صاخلا IP بتكم فتاه فتاهول وأ بتكملا ةزهجأ نم يأ ل ع ةدراو ةملاكم طاقتل Mobile Connect يمدختسم ل نكمي نود رآلا ل فتاهول هذه دحأ نم مدقتلا دي ق ةملاكم ل ل قن مه نكمي و ةطقن يأ يف و ةيولخل ةعطاقم.


نيوكتلا

ةطشنألا هذهب قلعتت اهذيفنت مت يتل ماهملا نإف، CUCM عم لمعت ام دنع

- م دختسملا نيوكت
- ةديعبل ةهول فيرعت فلم نيوكت
- ةديعبل ةهول نيوكت

مدختسملا نيوكت

End User Configuration

Save  Delete  Add New

Device Information

Controlled Devices

Device Association

Line Appearance Association for Presence

هنارتقا بجي يذلا زاهجلا ديدحت كنكمي شيح، مدختسملا زاهج نارتقا ةحفص ل لكهيجوت متي حضورم وه امك، ةددحمل/تارييغتلا ظفح قوف رقنا م، مدختسملاب صاخلا بتكملا فتاهك ةروصللا يف

User Device Association				
Find User Device Association where Name begins with				
<input checked="" type="checkbox"/> Show the devices already associated with user				
		Device Name	Directory Number	
<input type="checkbox"/>		BOTMOTOG	1234	
<input checked="" type="checkbox"/>		SEP0026CB3DC691	9998	SEP0026CB3DC691
<input type="checkbox"/>		SEP0026CB3DC691	\+61388710958	SEP0026CB3DC691
<input type="checkbox"/>		SEP006440B57B06	\+61388710959	SEP006440B57B06
<input type="checkbox"/>		SEP04C5A44C15BD	\+61388710957	SEP04C5A44C15BD
<input type="checkbox"/>		SEP04C5A44C15BD	9998	SEP04C5A44C15BD
<input type="checkbox"/>		SEP0C27245472A0	1005	Auto 1005
<input type="checkbox"/>		SEP1C1D862F4170	1001	Auto 1001
<input type="checkbox"/>		SEP28C7CED7E0FA	1007	Auto 1007
<input type="checkbox"/>		SEP503DE57D6C04	1003	Auto 1003
<input type="checkbox"/>		SEP5067AEE361AC	\+61388710956	Auto 1004
<input type="checkbox"/>		SEP74A02FC0AEB1	8120	Auto 1008
<input type="checkbox"/>		SEPACA016FDC201	1012	Auto 1012
<input type="checkbox"/>		SEPB000B4BA090B	1011	Auto 1011
<input type="checkbox"/>		SEPB8386156E7BA	\+61388710955	SEPB8386156E7BA
<input type="checkbox"/>		SEPBBC16F51668F6	1006	Auto 1006
<input type="checkbox"/>		SEPBBCF1F2E97CF4	5678	Auto 1009
<input type="checkbox"/>		SEPD0C282D0B3B9	1000	Auto 1000
<input type="checkbox"/>		SEPDC7B94F8EE28	123456789	Auto 1002
<input type="checkbox"/>		SEPDC7B94F8EE28	1002	Auto 1002

م تي يتللا ؤزهجالا في زاهجال مسا ىرت نأ بجي، ؤروصلا في حضورم وه امك، ؤاهاتنالا درجم ب مسقلا في اهي في مكحتلا.

End User Configuration

Save Delete Add New

Device Information

Controlled Devices: SEP0026CB3DC691

Available Profiles: A...

Device Association

Line Appearance Association for Presence

زاهجالل يساسالا قحلملا رتخأ، ؤروصلا في حضورم وه امك.

Directory Number Associations

Primary Extension: 9998

راطتنالا تقول ىصقألا دحلا لىدعت اضيأ كنكمي. لقننالا نيكم مت رايتخالا ؤناخ دح كنكمي، كلذ ىلع ؤوالع. ابولطم كلذ ناك اذا، ؤديعبلا ؤهوجلل ىصقألا دحلا وبتكملا طاقتلال ؤروصلا في ؤيضا رتفالا ميقللا ؤيؤر.

Mobility Information

Enable Mobility

Enable Mobile Voice Access

Maximum Wait Time for Desk Pickup* 10000

Remote Destination Limit* 4

ةديعب لة هجولا فيرعت فلم نيوكت

. يئاهنلا مدختسم لل (RDP) ةديعب هجو فيرعت فلم عاشنإ

> ةديعب هجو فيرعت فلم > زاهل ادادعإ > زاهل ل لقتنا ، ديج RDP في صوت عاشنإ
> ديج ةفاضا

Remote Destination Profile Configuration



Save

Status



Status: Ready

Remote Destination Profile Information

Name*	RDP-Sankalp
Description	
User ID*	sankalp
Device Pool*	Default
Calling Search Space	< None >
AAR Calling Search Space	< None >
User Hold Audio Source	< None >
Network Hold MOH Audio Source	< None >
Privacy*	Default
Rerouting Calling Search Space	< None >
Calling Party Transformation CSS	< None >
<input checked="" type="checkbox"/> Use Device Pool Calling Party Transformation CSS	
User Locale	< None >
Network Locale	< None >
<input type="checkbox"/> Ignore Presentation Indicators (internal calls only)	

Do Not Disturb

<input type="checkbox"/> Do Not Disturb	
DND Option*	Call Reject

Save

(DN) ديدج ليلد مقر ةفاضل راخي ىرت نأ كنكمي نألا . ظفح قوف رقنا

مقر ديدحت ىل جاتحت شيح ليلدل مقر نيوكت ىل لقننلل ديدج DN ةفاضل قوف رقنا
ظفح قوف رقنا م هب RDP نارق ىل جاتحت يذل بتكملا فتاه ليلد

Remote Destination Profile Configuration

Save Delete Copy Add New

Add successful

Association Information

1 Line [1] - Add a new DN

Remote Destination Profile Information

Name* RDP-Sankalp
Description
User ID* sankalp
Device Pool* Default
Calling Search Space test
AAR Calling Search Space < None >
User Hold Audio Source 1-SampleAudioSource
Network Hold MOH Audio Source 1-SampleAudioSource
Privacy* Default
Rerouting Calling Search Space test
Calling Party Transformation CSS test
 Use Device Pool Calling Party Transformation CSS
User Locale < None >
Network Locale < None >
 Ignore Presentation Indicators (internal calls only)

Associated Remote Destinations

[Add a New Remote Destination](#)

Do Not Disturb

Do Not Disturb
DND Option* Call Reject

دعاة شحبة حاسم لال خ نم ةديعب الة هجولا الى لوصول لواحى CUCM نأ ةفرعم اضيأ مهم ل نم هيجوت الة.

Directory Number Configuration

Save Delete Reset Apply Config Add New

Status

Update successful

Directory Number Information

Directory Number* 9998 Urgent Priority

ةفاضا الى ع رقنا . شحبل الة حاسم هيجوت ريغت دض ححص ال CSS دح ، لىلدل مقرر ظفح دعب ةروصل الى ف حضم وه امك ، ةديج ةديعب ةهجو:

Remote Destination Profile Configuration

Save Delete Copy Add New

Status

Status: Ready

Association Information

- Line [1] - 9998 (no partition)
- Line [2] - Add a new DN

Remote Destination Profile Information

Name*	RDP-Sankalp
Description	
User ID*	sankalp
Device Pool*	Default
Calling Search Space	test
AAR Calling Search Space	< None >
User Hold Audio Source	1-SampleAudioSource
Network Hold MOH Audio Source	1-SampleAudioSource
Privacy*	Default
Rerouting Calling Search Space	test
Calling Party Transformation CSS	test
<input checked="" type="checkbox"/> Use Device Pool Calling Party Transformation CSS	
User Locale	< None >
Network Locale	< None >
<input type="checkbox"/> Ignore Presentation Indicators (internal calls only)	

Associated Remote Destinations

[Add a New Remote Destination](#)

ةديعبل ةجول نيوكت

. ةديعبل ةجول مقررلا وه اذه نأ شيج ،ةجول مقرر دح

مقرب لوصول نيكمت وه حرصم الريغ لقنننل تازيم نيكمت رايختال ةناخ ديدحت نم دكأت ةلومحمل ةزهجال لى لقننل نيكمت ودحاو

"تقؤملا يف مكحتلا": ني رايخ "دحاو مقررلا لى لوصول" يتوصل ديربلا جهن رفوي ايسارتفا لوال رايخل نوكي شيج ،"مدختسملا يف مكحتلا" و

ةجول نكمت نأ لبق ريختال رادقم ديدحت كنكمي ،"تقؤملا تامولعم" ،مسقلا تحت عباتتلا عارج نم ةديعبل

رفص لىع *راطنالا نييعت كنكمي ،اروف طبرلل ةديعبل ةجول بلط ةلاح يف

لى ةملاكملا ةديعبل ةجول ةمدخل دوزم هي ف لسري يذلا تقولا ةرياعم اضيأ مهمل نم ةميقل دعب فتاهلا اذه نينر فاقبي نييعت نكمي .ةديعبل ةجولاب صاخلا يتوصل ديربلا م .لومحمل فتاهلل يتوصل ديربلا لى ةملاكملا لاقننل مدع نامضل لكذ نم لقأ لكشب دعب فتاهلا اذه نينر فاقبي لباقم هذه تقولا ةميقل ديدحت

ةفلا تخم عامسأ تاملعمل اذهل تناك ،تاملاكملا ةرادل قباسلا رادصلا يف

- نينرلا تي قوت زاغ لبق ريخاتلا
- ادج ةعيرس ةباجا
- ادج رخاتم تقو ةباجا

Remote Destination Configuration



Status

Status: Ready

Remote Destination Information

Name: RDP-Sankalp

Destination Number*: 9008815186

Owner User ID*: sankalp

Enable Unified Mobility features

Remote Destination Profile*: RDP-Sankalp

Single Number Reach Voicemail Policy*: Use System Default

Enable Single Number Reach
Ring this phone and my business phone at the same time when my business line(s) is dialed.

Enable Move to Mobile
If this is a mobile phone, transfer active calls to this phone when the mobility button on your Cisco IP Phone is pressed.

Enable Extend and Connect
Allow this phone to be controlled by CTI applications (e.g. Jabber)

CTI Remote Device*: -- Not Selected --

Timer Information

Wait*: 4.0 seconds before ringing this phone when my business line is dialed.*

Prevent this call from going straight to this phone's voicemail by using a time delay of* 1.5 seconds to detect when calls go straight to voicemail.*

Stop ringing this phone after* 19.0 seconds to avoid connecting to this phone's voicemail.*

تامولعم ريغتتس ف ،مدختسم لاي ف مكحتل SNR ل يتوصلال ديربال ةسايس نيوكت مت اذا ةروصلال يف حصوصم وه امك ،تقوؤملال

Single Number Reach Voicemail Policy*: User Control

Enable Single Number Reach
Ring this phone and my business phone at the same time when my business line(s) is dialed.

Enable Move to Mobile
If this is a mobile phone, transfer active calls to this phone when the mobility button on your Cisco IP Phone is pressed.

Enable Extend and Connect
Allow this phone to be controlled by CTI applications (e.g. Jabber)

CTI Remote Device*: -- Not Selected --

Timer Information

Wait*: 4.0 seconds before ringing this phone when my business line is dialed.*

Prevent this call from going straight to this phone's voicemail by requiring you to respond to a prompt to be connected.

Stop ringing this phone after* 19.0 seconds to avoid connecting to this phone's voicemail.*

تارايلخال هذه ليدعت متي ،مويلاو تقولا الى ادا نسا SNR نيوكت ديقت الى ةجالحال ةلاحي في All the Time الى ةقلحلال لودج نييعت نكمي ،دويقي اي قي بطتل ةجالحال انه نكت مل اذا .بولطم وه امك امداء ةهجالا اذه طبر الى هنييعت نكمي هالعا ةقلحلال لودج انا ةملاكم يقلت دنوع Time

ظفح قوف رونا ،ةديعبال ةهجالا نيوكت لامتك ادب

When Single Number Reach is Enabled

Ring Schedule

All the time

As specified below

- Monday All Day No Office Hours to No Office Hours
- Tuesday All Day No Office Hours to No Office Hours
- Wednesday All Day No Office Hours to No Office Hours
- Thursday All Day No Office Hours to No Office Hours
- Friday All Day No Office Hours to No Office Hours
- Saturday All Day No Office Hours to No Office Hours
- Sunday All Day No Office Hours to No Office Hours

Time Zone* (GMT) Etc/GMT

When receiving a call during the above ring schedule

Always ring this destination

Ring this destination only if caller is in -- Not Selected -- [View Details](#)

Do not ring this destination if caller is in -- Not Selected -- [View Details](#)

ظفح قوف رقناو، رطسلا راوجب ةدوجوملا رايتخاله ةناخ دح.

Remote Destination Configuration

Save Delete Copy Add New

Status: Add successful

Remote Destination Profile

Line	Line Association
Line [1] - 9998 (no partition)	<input checked="" type="checkbox"/>

Remote Destination Information

Name: RDP-Sankalp

Destination Number*: 9008815186

Owner User ID*: sankalp

Enable Unified Mobility features

Remote Destination Profile*: RDP-Sankalp

Single Number Reach Voicemail Policy*: Use System Default

Enable Single Number Reach
Ring this phone and my business phone at the same time when my business line(s) is dialed.

Enable Move to Mobile
If this is a mobile phone, transfer active calls to this phone when the mobility button on your Cisco IP Phone is pressed.

Enable Extend and Connect
Allow this phone to be controlled by CTI applications (e.g. Jabber)

CTI Remote Device*: -- Not Selected --

Timer Information

Wait* 4.0 seconds before ringing this phone when my business line is dialed.*

Prevent this call from going straight to this phone's voicemail by using a time delay of* 1.5 seconds to detect when calls go straight to voicemail.*

Stop ringing this phone after* 19.0 seconds to avoid connecting to this phone's voicemail.*

ةحصللا نم ققحتلا

ححص لكشب نيوكتلا لمع ديكأتل مسقلا اذه مدختسا

يئاهنلا مدختسملا ةحفص ىلع رهظي يذلاو، ةديعبلا ةهجولا فيرعت فلم مسا نم ققحت

Mobility Information

Enable Mobility

Enable Mobile Voice Access

Maximum Wait Time for Desk Pickup* 10000

Remote Destination Limit* 4

Remote Destination Profiles RDP-Sankalp


[View Details](#)

هذه الة مسق في ةديعبال ةهجولا فيرت فلم مسا ىرت نأ بجي، لي لدللا مقر ةحفص في ةنرتقلم.

Directory Number Configuration

 Save  Delete  Reset  Apply Config  Add New

Status

 Status: Ready

Directory Number Information

Directory Number* 9998 Urgent Priority

Route Partition < None >

Description

Alerting Name

ASCII Alerting Name

External Call Control Profile < None >

Allow Control of Device from CTI

Associated Devices
SEP0026CB3DC691
SEP04C5A44C15BD
RDP-Sankalp

[Edit Device](#)

[Edit Line Appearance](#)

هجو تاملكملا ري دم ناك اذا امم ققحتلل "بولطملا مقرلا لي لحت" لال خ نم رابتخا عارجا مق ال مأي وكتلل إلى اءانتسا ةديعبال ةهجولا إلى ةملاكملا.

مقرلا للحم > تاودأ > Cisco Unified ServiceAbility إلى لقتنا، بولطم مقر لي لحت عارجا لجا نم لاصلال فتاه رايتخا > ثحب > فتاهال > لي لحت > بولطملا.

لي لحت عارجا قوف رقنواو بتكملا فتاه لي لد مقر دح.

Analyzer Input

Dialed Digit Settings

- Directory URI
- Dialed Digits

Pattern Analysis

- SIP Analysis
- Domain Route
 - IP Route

Date and Time Settings

Time Zone

Date - - (YYYY - MMM - DD)

Time - - - (HH : MM : SS : MS)

دكؤي يذلا رمألا ، بتكملا فتاه عم RDP لى إة لمكالملا ديدمت متي ، ليلحتلا جرخ يفو
SNR نيوكتلة ئهائهنلا تاريثاتلا

DNA Analysis Output

Cisco Unified Communications Manager Dialed Number Analyzer Results

Results Summary

Calling Party Information

- Calling Party = 1002
- Partition =
- Device CSS =
- Line CSS =
- AAR Group Name =
- AAR CSS =

● **Dialed Digits = 9998**

● **Match Result = RouteThisPattern**

Matched Pattern Information

- Pattern = 9998
- Partition =
- Time Schedule =

● **Called Party Number = 9998**

▼ **Device :Type= Cisco 7975**

- **Device Status** = UnKnown
- **Device Name** = SEP0026CB3DC691

▼ **Device :Type= Remote Destination Profile**

- **Device Status** = UnKnown
- **Device Name** = RDP-Sankalp
- **Ignore Presentation Indicators** = Disabled
- **Logged Into Hunt Groups** = Disabled
- **Alerting Name** =
- **Dual Mode** = Disabled

اهحال صاوا ءاطخال ا فاشك ت سا

لېكشت اذه ىرحتي نا رفوتي ةددحم ةمولعم نم ام ايلاح كانه

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نمة ومة مادختساب دن تسمل اذة Cisco تمةرت
ملاعلاء انء مء مء نمة دختسمل معد و تمة مء دقتل ةر شبل او
امك ةق قء نوك ت نل ةللأل ةمچرت لصف أن ةظحال مء ءرء. ةصاأل مء تءل ب
Cisco ةلخت. فرتمة مچرت مء دقء ةل ةل ةفارتحال ةمچرتل عم لالحل وه
ىل إأمءءاد ءوچرلاب ةصوء و تامةرتل هذه ةقء نء اهءل وئس م Cisco
Systems (رفوتم طبارل) ةلصلأل ةزءل ءن إلل دن تسمل