

ي توصل ال ديربل ال ال ةرشابم تامل الكمل لقن Cisco Unified Communications Manager

تايوت حمل ال

[ةمدقم ال](#)

[ةيساس ال اابل طم ال](#)

[تابل طم ال](#)

[قم دختسم ال انا نوكت](#)

[ن نوكت ال](#)

[قماع قرظن](#)

[ي توصل ال ديربل ال في رعت فلم نوكت](#)

[CTI هي جوت ةطقن نوكت](#)

[ةحصل ال نم قق ح ال](#)

[اهال ص او اعاطخ ال افاش كتسا](#)

[ةلص تا ذ تامول عم](#)

ةمدقم ال

ديربل ال بي حرت ال ال ةرشابم اهل قنل تامل الكمل نوكت ةي فيك دن تسم ال اذه حضوي ةرشابم تامل الكمل لقن ال ةردق لابل نوم دختسم ال عتم تي .مدختسم ال لبق نم ي توصل ال لقن ال ال ةجالل نودو مدختسم ال اذهل قحلم لاخذ ال ال ةجالل نود ةي توصل ال ديربل ةبلع ال ال جت فلابل بي حرت لئاسر ال ال لال خ

ةيساس ال اابل طم ال

تابل طم ال

ةيل ال اعياوم لابل ةفرعم كيدل نوكت نأب Cisco ي صوت:

- ي توصل ال ديربل ال في رعت فلم نوكت
- رتوي بمك ال زاهج بي فتاه ال لاصت ال اجم د هي جوت ةطقن نوكت

ةمدختسم ال انا نوكت ال

ةيل ال اجم ارب ال اارادص ال ال دن تسم ال اذه في ةراول تامول عم ال دن تست:

- Cisco Unified Communications Manager 12.5
- Cisco Unity Connection، رادص ال 12.5

ةميدق ةمظناً مادختساب اقبس م دنتس م الاذه يف ةدراولا تامولعمل ةحص نم ققحتلا مت
لثم ةفلتخم

- Cisco CallManager 3.2.2 spD
- Cisco Unity
- Avaya تاراشا لاسرا مادختساب Octel ب لصت م Cisco نم (DPA) يمقرلا PBX ئيها م
يمقرلا
- تاراشا ل مادختساب Octel ب ةلصت م Cisco VG248 ةيرطانتلا فتاهل ةبواب
(SMDI) ةطسب م لئاسرلا بتكم ةهجاو ةيرطانتلا
- يتوص ديرب ماظن ياب Cisco نم SMDI لاصتا
- ةومجم ل ماظن يلع قبس م م ياب مادختسا عم (H.323) تاعومجم ل ني ب لاصتالا طخ
ةهول

ةصاخ ةيلمعم ةئي ب يف ةدوجوم ل ةزهجال نم دنتس م الاذه يف ةدراولا تامولعمل ءاشن ا مت
تناك اذا. (يضا رتفا) حوس م نيوكت ب دنتس م الاذه يف ةمدختس م ل ةزهجال عي م تادب
رم يال لمحت م ل ري ثاتل ل كم هف نم دكات ف ، ةرشاب م كتك ب ش

نيوكتلا

ةماع ةرظن

موقوي قحل م و ةي م جن ةمالع بلط ن ا ف ، دنتس م الاذه يف دراو ل نيوكتلا مدختست تنك اذا
ءارج ا ل اذه لمعي . قحل م ل اذه ب نرتق م ل يتوص ل ديرب ل ع برم يف ةرشاب م لصت م ل طاقس اب
ةطقن ب ه نارق او يتوص ل ديرب ل في رعت فلم يلع يتوص ديرب ع برم عانق نيوكت ل لال خ نم
ةمالع ل ديرجت متي . ةي م جن ل ةمالع ل عم قباطت يتل او ا ثي دح اه و اشن ا مت يتل CTI هي جوت
س ا ر يف فدهل ديرب ل ةبلع قحل م عضو متي و يتوص ل ديرب ل ع برم عانق ةطساوب ةزي م م ل
يتوص ل ديرب ل ي ل ةم ل م ل لاق تنا ءانثا ب سان م ل ءارشا ل

 اذه ضارغال ل ا ث م ك ةم جن ل مادختسا متي . اطرش ةي م جن ةمالع مادختسا رب تعي ال : ةطخال م
ةي م جن ل ةمالع ل نم ال دب م ا ق رال نم زي م ل س ل ست ياب مادختسا كن كم ي . دنتس م ل
نوكي ام اب لاغ ةزي م ل هذ ل بلط ل ل س ل ست ءد ب ل ةي م جن ةمالع ل ث م صاخ فرح مادختسا
ةم جن ل ا حات ف م ب ا د ب ت طام ن ا يلع يوتحت ال ةيسا ي ق ل بلط ل ططخ مطعم نال ةديج ةطخ
9 ل 0 نم ل ث م ةي م ق ر ت ا ق ا ط ن مادختسا يلع ظا ف ح ل ةديج ةرك ف نوكت ام ءاعو

يتوص ل ديرب ل في رعت فلم نيوكت

في رعت ل فلم ةي م ست مت . ديدج يتوص ديرب في رعت فلم ءاشن ا ب جي ، ل ا ث م ل اذه حضوي ام ك
ب جي . مدختس م ل فتاوه ب نرتق م ل يتوص ل ديرب ل في رعت فلم نع هزي ي م ت ل TransferToVM
عانق نيي عت متي . اي ل ا ح نوكم ل ي ب ي رجت ل رادصال م ق ر يلع يتوص ل ديرب ل ل ي ل د نيي عت
مت اذا . م ا ق ر ا ةس م خ نم ةنوكم بلط ةطخ ةقبا ط م ل XXXXX ل د ب ل فرح ل يتوص ل ديرب ل ع برم
xxxx يلع اذه ل د ب ل فرح نيي عت ب م ق ف ، تان ا خ ع بر ا نم بلط مادختسا

يأ. نيميلا نم ةيادب ةبولطملا ماقرال قباطي اذه لدبلا فرح نإف ، بلطلا ةطخ تناك ايأ هديجت متي عانقلل ةقباطملا ماقرال قبا سي عيش.

م. اظنلل يضارتفالا يتوصلال ديربلا فيرعت فلم اذه لعجت ال :ريذحت

Voice Mail Profile Configuration Related Links: [Back To Find/List](#)

Save Copy

Status

 Status: Ready

Voice Mail Profile Information

Voice Mail Profile: TransferToVM (used by 0 devices)

Voice Mail Profile Name*:

Description:

Voice Mail Pilot**:

Voice Mail Box Mask:

Make this the default Voice Mail Profile for the System

 *- indicates required item.

 **- The Voice Mail Pilot is comprised of the Voice Mail Pilot Number and it's corresponding Calling Search Space Name (< Voice Mail Pilot Number >/< Calling Search Space >).

CTI هيجوت ةطقن نيوكت

مساب الاثم مسقلا اذه يف دوجوملا لاثملا حضوي . ةديج CTI هيجوت ةطقن عاشن بجي ةحاسم اعدتسا ، ةزهجأ عمجت مادختساب رخأ زاغ يأ لثم زاغلا اذه نيوكت مت TransferToVM. بجي و ، CTI قيبطت يأ ةطساوب اهليجست متي نل CTI راسم ةطقن يه هذه . عقوملاو ، شحبلال ليلدلا يف نيمدختسم يأ ةنرتقم نوكت الأ

CTI Route Point Configuration Related Links: [Back To Find/List](#) [Go](#)

Status

Status: Ready

Device Information

Registration: Unknown
 IPv4 Address: None
 Device is trusted
 Device Name*:
 Description:
 Device Pool*: [View Details](#)
 Common Device Configuration: [View Details](#)
 Calling Search Space:
 Location*:
 User Locale:
 Media Resource Group List:
 Network Hold MOH Audio Source:
 User Hold MOH Audio Source:
 Use Trusted Relay Point*:
 Calling Party Transformation CSS:
 Geolocation:
 Use Device Pool Calling Party Transformation CSS

Association

[Line \[1\] - *15XXX in Internal PT](#)
 [Line \[2\] - Add a new DN](#)

*- indicates required item.

م تي، لاثملا اذه في امامت انكمم اذه لعجي CTI راسم ةطقن طخ ىل ع دوجوملا ليكشتلاو ةداعإل *xxxxx ةلوهسلا س فن ب دادعإل اذه نوكي نأ نكمي *15xxx ىل ع ليلدلا مقر ني عت ديرب ةبل ع ىل هي جوتلا ةداعإل *15654 لثم عيش وأ، ديربلا تا ع برم ةفاك ىل هي جوتلا **نيوكت** في هئاشناب تمق يذلا يتوصلال ديربلا في رعت فلم رتخأ. طقف ةدحاو مدختسم هي جوت ةداعإ دحو، يتوصلال ديربلا في رعت فلم لقحل **يتوصلال ديربلا في رعت فلم** مسقلا طاقنلاو تاملا كمالا هي جوت ةداعإ تا داعإ نمض يتوصلال ديربلا ىل لكال

Directory Number Configuration Related Links: [Configure Device \(TransferToVM\)](#) [Go](#)

Save Delete Reset Apply Config Add New

Status
 Status: Ready

Directory Number Information

Directory Number* Urgent Priority

Route Partition

Description

Alerting Name

ASCII Alerting Name

External Call Control Profile

Associated Devices

Dissociate Devices

Directory Number Settings

Voice Mail Profile (Choose <None> to use system default)

Calling Search Space

BLF Presence Group*

User Hold MOH Audio Source

Network Hold MOH Audio Source

Calling Line ID Presentation When Diverted

Reject Anonymous Calls

Directory Number Configuration Related Links: [Configure Device \(TransferToVM\)](#) [Go](#)

Save Delete Reset Apply Config Add New

forwarding history

Call Forward and Call Pickup Settings

	Voice Mail	Destination	Calling Search Space
Calling Search Space Activation Policy			<input type="text" value="Use System Default"/>
Forward All	<input checked="" type="checkbox"/> or	<input type="text"/>	<input type="text" value="< None >"/>
Secondary Calling Search Space for Forward All			<input type="text" value="< None >"/>
Forward Busy Internal	<input type="checkbox"/> or	<input type="text"/>	<input type="text" value="< None >"/>
Forward Busy External	<input type="checkbox"/> or	<input type="text"/>	<input type="text" value="< None >"/>
Forward No Answer Internal	<input type="checkbox"/> or	<input type="text"/>	<input type="text" value="< None >"/>
Forward No Answer External	<input type="checkbox"/> or	<input type="text"/>	<input type="text" value="< None >"/>
Forward No Coverage Internal	<input type="checkbox"/> or	<input type="text"/>	<input type="text" value="< None >"/>
Forward No Coverage External	<input type="checkbox"/> or	<input type="text"/>	<input type="text" value="< None >"/>
Forward on CTI Failure	<input type="checkbox"/> or	<input type="text"/>	<input type="text" value="< None >"/>
Forward Unregistered Internal	<input type="checkbox"/> or	<input type="text"/>	<input type="text" value="< None >"/>
Forward Unregistered External	<input type="checkbox"/> or	<input type="text"/>	<input type="text" value="< None >"/>
No Answer Ring Duration (seconds)		<input type="text"/>	
Call Pickup Group			<input type="text" value="< None >"/>

قحللملا نوكي صخش يا وأ) ةرشابم مدختسملا ديرب ةبلع ءاعدتسا صخش يا نآلا نكمي ةلصفنمو ةددعتم يتوص ديرب مداوخ دوجو ةلاح يف (CTI هيجوت ةطقن ليلد مقر يف انمضم اذ CTI راسم ةطقن سفن مادختسا كنكمي. اهنم لكل يتوص ديرب فيرعت فلم ءاشن بجي تاعومجملا نيب لاصتالا طوطخ ربع اضيا لمعي اذهو. ةيفاضا طوطخ ةفاضاب تمق

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نمة ومة مادختساب دن تسمل اذة Cisco تمةرت
ملاعلاء انء مء مء نمة دختسمل معد ىوتحم مء دقتل ةر شبل او
امك ةق قء نوك ت نل ةللأل ةمچرت لصف أن ةظحال مء ءرء. ةصاأل مء تءل ب
Cisco ةلخت. فرتحم مچرت مء مء دقء ةل ةل ةفارتحال ةمچرتل عم لاعل او
ىل إأمءءاد ءوچرلاب ةصوءو تامچرتل هذه ةقء نء اهءل وئس م Cisco
Systems (رفوتم طبارل) ةلصلأل ةزءل ءنل دن تسمل