

ب ة ص ا خ ل ا ه ا ح ا ل ص ا و CRC ء ا ط خ ا ف ا ش ك ت س ا ASR5500 DPC و MIO

ت ا ي و ت ح م ل ا

[ة م د ق م ل ا](#)

[ة ي س ا س ا ت ا م و ل ع م](#)

[ة ل ك ش م ل ا](#)

[ل ح ل ا](#)

ة م د ق م ل ا

ن و ا ع ت ل خ د م ي ف (CRC) ط ا ق ت ل ل ا ل ا د ر ا و م ز ك ر م ء ا ط خ ا ف ا ش ك ت س ا ة ي ف ي ك د ن ت س م ل ا ا ذ ه ح ض و ي MIO و ا ه ا ح ا ل ص ا و ا ه ا ط خ ا ف ا ش ك ت س ا و ASR5500 ل (DPC) م ي ل س ت ل ا

ة ي س ا س ا ت ا م و ل ع م

د ا د ر ت س ا ل ا و ا ي ة ا ق ل ل ت ل ا د ا د ر ت س ا ل ا ء ا ر ج ا ل ASR5500 م ي م ص ت م ت ، CRC ء ا ط خ ا ف ا ش ك ت ك ا د ن ع ة ي ل خ ا د ل ا ت ا ي ل م ع ل ل م ا ح ت ق ا ر ي غ ة م ع ا ن ط ب ض ة د ا ع ا ء ا ر ج ا د ن ع ، ت ا ل ا ح ل ا م ط ع م ي ف . ي ت ا ذ ل ا ا ذ ه ة م ز ن ل ا د ا س ف ن م م ا ط ن ل ا د ر ت س ت ا ه ن ا ف ، ة ي ة ا ق ل ل ت ل ا ت ا ق ا ط ب ل ل ا ل ي د ب ت و

ة ل ك ش م ل ا

ن ع ي ق ا ب ت س ا ل ك ش ب ا ط خ ل ا د ا د ر ت س ا ل ا و ا StarOS ل و ا ح ي ، (CRC ا ط خ) ط ي س ب ا ط خ ف ا ش ك ت ك ا د ن ع م ل ا ذ و . DDF و NPUMGR ل ي م ح ت ة د ا ع ا ل ث م ة ل ص ل ا ت ا ذ ة ي ل خ ا د ل ا ت ا ي ل م ع ل ل ن ي ي ع ت ة د ا ع ا ق ي ر ط ء ا ر ج ا و ط ي س ب ل ا ا ط خ ل ا ح س م ل ا ي ة ا ق ل ل ت ة ق ا ط ب ل ل ا ل ي غ ش ت ة د ا ع ا م ت ي س ف ، د ا د ر ت س ا ل ا ا ذ ه ح ج ن ي ة ق ا ط ب ل ل ل م ا ك ل ا ة ز ه ا ل ا ص ح ف .

ت ا و ط خ ي د ح ا ن ا ف ، DPC/UPDC/DPC2/UDPC2/MIO/UMIO ة ط س ا و ب CRC ء ا ط خ ا ف ا ش ك ت ك ا د ن ع ة و م ج م ب ة ط ب ت ر م ل ا ت ا ي ل م ع ل ل ط ب ض ة د ا ع ا ي ه م ا ط ن ل ا ا ه ب م و ق ي ي ت ل ا ي ل و ا ل ا د ا د ر ت س ا L show log/syslog ن م ت ا ل ج س ل ا ت ف ش ك ، ل ا ث م ل ا ا ذ ه ي ف . ة س ل س ة ق ي ر ط ب ة ر ث ا ت م ل ا ح ا ر ش ل ا د a د ا د ر ت س ا ل ا ي ل ع ة ر د ا ق ت ن ا ك و CRC ا ط خ ن ع 8 ة ق ا ط ب ل ل ا ء ا ط خ ا ل ا ح ي ح ص ت م ك ح ت ة د ح و و

```
2021-Aug-01+01:01:01.711 [drvctrl 39204 error]
[8/0/7058 <hwmgr:80> hw_common_lib.c:492]
[software internal system syslog] hw_mon_elem_changed:
Detected DDF RELOAD on CRC error: card 8, device DDF1
```

```
2021-Aug-01+01:01:01.727 card 8-cpu0: [23552535.124999]
DF2 Complex-0 Program DDF2 CAF_DF1_PROG_ERR error detected on FLM123456AB
```

ل ي غ ش ت ة د ا ع ا م ت ت ، م ا ط ن ل ا د ا د ر ت س ا ب ة ي ل م ع ل ل ل ي غ ش ت ة د ا ع ا م ق ت م ل ا ذ ا ، ة ن ي ع م ت ا ل ا ح ي ف ل ي غ ش ت ة د ا ع ا م ت ي ، ل ا ث م ل ا ا ذ ه ي ف . ا ي ة ا ق ل ل ت DPC/UPDC/DPC2/UDPC2/MIO/UMIO ت ا ق ا ط ب ة ق ا ط ب ل ل a debug و ا/syslog م ا ط ن ل ا م ك ح ت ة د ح و ت ا ل ج س و ا show log ن م ة د ر ا و ل ا ت ا ل ج س ل ا ة د ا ع ا ت م ت ، ت ا ل ج س ل ا ه ذ ه ي ف . CRC ء ا ط خ ا ف ا ش ك ت ك ا د ن ع م ا ط ن ل ا ة ط س ا و ب ا ي ة ا ق ل ل ت ر ث ا ت م ل ا د ا د ع ت س ا ل ا ة ل ا ح ي ل ا ت د ا ع و 6 ة ق ا ط ب ل ل ا ل ي غ ش ت

```
2021-Jun-20+10:11:12.150 [hat 3033 error]
[5/0/7094 <hatsystem:0> atsystem_fail.c:1470]
[hardware internal system critical-info diagnostic]
Card error detected on card 6 device DDF reason DDF_CRC_ERROR
```

```
2021-Jun-20+10:11:12.201 [rct 13013 info]
[software internal system critical-info syslog] Card 6 shutdown started
2021-Jun-20+10:11:12.201 [afctrl 186001 error]
[5/0/7169 <afctrl:0> l_msg_handler.c:277]
[software internal system critical-info syslog]
afctrl_bcf_scrmem_doorbell_callback: Slot 6 scratch memory driver error
```

```
***** show rct stats *****
```

```
RCT stats Details (Last 1 Actions)
```

```
Action Type From To Start Time Duration
```

```
-----
Shutdown N/A 6 0 2021-Jun-20+10:11:12.201 0.002 sec
```

لحل

م تي قرباع ءاطخأ يه MIO و DPC ةقاطب ىل ع CRC ءاطخأ فاشتكاه يه ف م تي يذلا تقولا مظعم ىل اهتداع او حاج نب ةقاطب ل ل ي غ ش ت ةداع ةلح ي ف .ماظن ل ةطساوب ا ي ئا ق ل ت اه د ا د ر ت س ا نم ي ئا ق ل ت ل د ا د ر ت س ا ل ا ىل ع م ا ظ ن ل ا ة ر د ق م د ع ةلح ي ف .ىر خ ا ت اء ا ر ج ا ي ا ذ ا خ ت ا م ز ل ي ال ، ة م د خ ل ا ت ال و ا ح م 3 د ع ب ة ل ص ت م ر ي غ ة ر ث ا ت م ل ا ت ا ن ا ي ب ل ا ة ج ل ا ع م ة ق ا ط ب ل ع ج ب م ا ظ ن ل ا م و ق ي ، ء ا ط خ ا ل ا ه ذ ه ك ا ن ه ن و ك ت ن ل ف ، د ا د ع ت س ا ل ا ة ل ح ي ل ا ت د ا ع و ة ق ا ط ب ل ل ي غ ش ت ة د ا ع ا م ت ا ذ ا . ن ي ي ع ت ل ا ة د ا ع ا ل د ا د ر ت س ا ل ا ىل ع ا ر د ا ق م ا ظ ن ل ا ن ك ي م ل ا ذ ا ، ة ر د ا ن ل ا ت ا ل ا ح ل ا ي ف . ت ا ء ا ر ج ا ل ا نم د ي ز م ىل ل ة ج ا ح ل ا TAC ب ل ص ت ا ، CRC نم ي ئا ق ل ت ل ل

