

Teilnehmerinformationen auf Telefonadapter der Serie SPA100

Ziel

Die Teilnehmerinformationen werden verwendet, um zu ermitteln, wer die Benutzer an beiden Enden der Leitung sind. Durch die Verwendung dieser Funktion wird die Kommunikation zwischen den beiden Benutzern einfacher. In diesem Artikel wird erläutert, wie Sie die Teilnehmerinformationen für den analogen Telefonadapter der Serie SPA100 konfigurieren.

Anwendbare Geräte

SPA112
SPA122

Softwareversion

·1.3.2 (2014)

Einstellungen für Teilnehmerinformationen

Schritt 1: Melden Sie sich beim Konfigurationsprogramm für Telefonadapter an, und wählen Sie **Voice > Line1** oder **Line2** aus. Die Seite *Leitung 1* wird geöffnet:

The screenshot shows the configuration page for Line 1. The 'Subscriber Information' section is highlighted with a red box. The fields in this section are:

Field	Value
Display Name:	
Password:	
Auth ID:	
User ID:	
Use Auth ID:	no
Resident Online Number:	

Other visible settings include:

- Call Feature Settings: Blind Attn-Xfer Enable (no), Xfer When Hangup Conf (yes), Conference Bridge Ports (3), Emergency Number (empty), MOH Server (empty), Conference Bridge URL (empty), Enable IP Dialing (no), Mailbox ID (empty).
- Proxy and Registration: Proxy (empty), Outbound Proxy (empty), Use Outbound Proxy (no), Register (yes), Register Expires (3600), Use DNS SRV (no), Proxy Fallback Intvl (3600), Mailbox Subscribe URL (empty), Use OB Proxy In Dialog (yes), Make Call Without Reg (no), Ans Call Without Reg (no), DNS SRV Auto Prefix (no), Proxy Redundancy Method (Normal), Mailbox Subscribe Expires (2147483647).
- Supplementary Service Subscription: Call Waiting Serv (yes), Block CID Serv (yes).

Buttons at the bottom: Submit, Cancel, Refresh.

Hinweis: Die Konfiguration der Teilnehmerinformationen auf Leitung 1 gilt für Leitung 2.

Subscriber Information			
Display Name:	<input type="text" value="User"/>	User ID:	<input type="text" value="12"/>
Password:	<input type="text" value="Pass1"/>	Use Auth ID:	<input type="text" value="yes ▼"/>
Auth ID:	<input type="text" value="user1"/>	Resident Online Number:	<input type="text" value="555-0100"/>

Schritt 2: Geben Sie im Feld Anzeigename den Namen der Anrufer-ID ein.

Schritt 3: Geben Sie die Benutzer-ID im Feld Benutzer-ID ein.

Schritt 4: Geben Sie das Kennwort im Feld Kennwort ein.

Schritt 5: (Optional) Wählen Sie **Yes (Ja)** in der Dropdown-Liste Use Auth ID (Auth-ID verwenden) aus, um die Authentifizierungs-ID und das Kennwort für die SIP-Authentifizierung einzugeben. Andernfalls wählen Sie **Nein**, um die Benutzer-ID und das Kennwort zu verwenden.

Hinweis: Wenn Sie Nein wählen, fahren Sie mit Schritt 7 fort.

Schritt 6: Geben Sie die Authentifizierungs-ID für die SIP-Authentifizierung im Feld Auth ID (Auth-ID) ein.

Schritt 7: Geben Sie eine gültige Skype-Online-Nummer in das Feld Resident Online Number **ein**, damit Anrufe an die Skype-Nummer Ihr Telefon klingeln.

Schritt 8: Klicken Sie auf **Senden**, wenn die erforderlichen empfohlenen Einstellungen vorgenommen wurden, oder klicken Sie auf **Aktualisieren**, um die neuen erforderlichen Informationen anzuzeigen.