

¿Cómo pasar de las licencias inteligentes a las tradicionales?

Contenido

[Introducción](#)

[Condiciones](#)

[Solución Alternativa](#)

[Información Relacionada](#)

Introducción

Este documento describe cómo revertir la configuración de licencias inteligentes a las licencias tradicionales.

No hay ningún paso directo para pasar de las licencias inteligentes a las tradicionales. Este artículo contiene una solución alternativa para revertir la configuración del tipo de licencia.

Condiciones

ESA que ejecuta 12.0 o una versión posterior y tiene la licencia inteligente (SL) activada. Si desea volver a la licencia tradicional o clásica (CL), siga los pasos mencionados en la sección de solución alternativa.

Solución Alternativa

Advertencia:

1. Restablecer la configuración a todos los valores inicial/predeterminado.
2. Esto afecta a la producción y se recomienda guardar una copia del archivo de configuración (con contraseña de cifrado) antes de realizar esta acción.

Este es el comando para revertir los cambios

```
(Machine cisco.com)> resetconfig
```

```
Are you sure you want to reset all configuration values? [N]> y
```

```
Machine cisco.com removed from the cluster.
```

```
All settings have been restored to the factory defaults.
```

Nota: El comando `resetconfig` sólo funciona en el estado sin conexión.

Debe suspender los receptores (como se mencionó aquí) para ejecutar el comando `resetconfig`.

```
(Machine cisco.com)> suspend
```

```
Enter the number of seconds to wait before abruptly closing connections.  
[30]>
```

```
Waiting for listeners to exit...  
Receiving suspended for Test.  
Waiting for outgoing deliveries to finish...  
Mail delivery suspended.  
(Machine cisco.com)>
```

O

```
(Machine esa.cisco.com)> diagnostic
```

```
Choose the operation you want to perform:
```

- RAID - Disk Verify Utility.
- DISK_USAGE - Check Disk Usage.
- NETWORK - Network Utilities.
- REPORTING - Reporting Utilities.
- TRACKING - Tracking Utilities.
- RELOAD - Reset configuration to the initial manufacturer values.
- SERVICES - Service Utilities.

```
[> reload
```

This command will remove all user settings and reset the entire device.

If this is a Virtual Appliance, all feature keys will be removed,
and the license must be reapplied.

```
Are you sure you want to continue? [N]> y
```

```
Are you *really* sure you want to continue? [N]> y
```

```
Do you want to wipe also? [N]>
```

```
Reverting to "virtualimage" preconfigure install mode.
```

```
Connection to x.x.x.x closed by remote host.
```

Nota: Realice el cambio anterior como guía de un ingeniero del TAC. Si tiene algún problema, puede ponerse en contacto con el TAC inmediatamente.

Información Relacionada

- [Dispositivo de seguridad Cisco Email Security Appliance - Guías de usuario final](#)
- [Cómo instalar claves de característica en Cisco ESA, WSA y SMA](#)
- [Descripción general de las licencias inteligentes y prácticas recomendadas](#)