

Configurer le minuteur de déconnexion des utilisateurs inactifs dans l'interface utilisateur EPNM

Contenu

[Introduction](#)

[Conditions préalables](#)

[Conditions requises](#)

[Components Used](#)

[Configuration](#)

[Niveau système](#)

[Niveau utilisateur](#)

Introduction

Ce document décrit les étapes à suivre pour modifier le minuteur de déconnexion de l'utilisateur inactif dans EPNM (Evolved Programmable Network Manager).

Conditions préalables

Conditions requises

Cisco vous recommande de connaître EPN Manager.

Note: Vous devez avoir accès à l'interface utilisateur graphique EPNM.

Components Used

Les informations contenues dans ce document sont basées sur EPNM.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Si votre réseau est en ligne, assurez-vous de bien comprendre l'incidence possible des commandes.

Configuration

Vous devez effectuer cette modification à deux niveaux (niveau système et niveau utilisateur).

Niveau système

Naviguez jusqu'à **Administration > Setting > System Settings**. Sous **General**, sélectionnez **Server** et modifiez la valeur du délai d'attente comme indiqué dans cette image :



System Settings

Search All

- Help Us Improve
- Job Approval
- Proxy
- Login Disclaimer
- Report
- Server**
- Software Update
- Support Request
- Cisco DNA Center coexistence
- User Defined Fields
- Mail and Notification
 - Change Audit Notification
 - Mail Server Configuration

General Server

The page will automatically reload once the Global Idle Timeout settings are changed and saved.

Global Idle Timeout

Logout all idle users

Logout all idle users after

- 15 min
- 10 min
- 15 min
- 30 min
- 60 min**
- 120 min
- 600 min

Restart application

Restart EPN M

FTP

Enable Disable

Listening on Port 21

Niveau utilisateur

Cliquez sur l'icône Paramètres en haut à droite et sélectionnez My Preferences.

16 root - ROOT-DOMAIN

Logged In As root

- Log out
- Change Password
- Set Current Page As Home
- My Preferences**
- Support Cases

Virtual Domain: **ROOT-DOMAIN**

Modifiez la valeur du délai d'attente, puis cliquez sur Save.

General

Alarms & Events

Chassis racks to display ?

▼ Service Provisioning

Default Technology ?

Default Service Type ?

▼ Device Inventory List View

Device List Table Refresh Interval

▼ Mobility Services Engine

Use MSE Admin View ?

▼ User Idle Timeout

Logout idle user ?

Logout idle user after ?

Save

Cancel

Reset Default System Settings

Déconnectez-vous et reconnectez-vous pour que les modifications prennent effet.

À propos de cette traduction

Cisco a traduit ce document en traduction automatisée vérifiée par une personne dans le cadre d'un service mondial permettant à nos utilisateurs d'obtenir le contenu d'assistance dans leur propre langue.

Il convient cependant de noter que même la meilleure traduction automatisée ne sera pas aussi précise que celle fournie par un traducteur professionnel.