

Configurazione di IP statico su RV110W

Obiettivo

L'indirizzamento IP statico fornisce un indirizzo IP costante al dispositivo. In questo modo la comunicazione all'interno di una rete è più semplice, ma si creano anche rischi per la sicurezza.


Lo scopo di questo documento è quello di mostrare come configurare le impostazioni IP WAN statiche sull'RV110W.

Dispositivi interessati

RV110W

Configurazione dell'IP statico

Passaggio 1. Nell'utility di configurazione Web, scegliere **Networking > WAN**.



Internet Setup

Internet Connection Type: **Static IP**

Static IP Settings

Internet IP Address: 0 . 0 . 0 . 0 (Hint: 192.168.100.100)

Subnet Mask: 0 . 0 . 0 . 0 (Hint: 255.255.255.0)

Default Gateway: 0 . 0 . 0 . 0 (Hint: 192.168.100.1)

Static DNS 1: 0 . 0 . 0 . 0 (Hint: 1.2.3.4)

Static DNS 2: 0 . 0 . 0 . 0

Optional Settings

Host Name: router1FE47D

Domain Name:

MTU: Auto Manual

Size: 1500 Bytes (Range: 576 - 1500, Default: 1500)

Passaggio 2. Dal menu a discesa Tipo di connessione Internet nel campo *Tipo di connessione Internet*, scegliere **IP statico**.

Internet Setup

Internet Connection Type:

Static IP Settings

Internet IP Address: . . . (Hint: 192.168.100.100)

Subnet Mask: . . . (Hint: 255.255.255.0)

Default Gateway: . . . (Hint: 192.168.100.1)

Static DNS 1: . . . (Hint: 1.2.3.4)

Static DNS 2: . . .

Optional Settings

Host Name:

Domain Name:

MTU: Auto Manual

Size: Bytes (Range: 576 - 1500, Default: 1500)

Save

Cancel

Passaggio 3. Nel campo *Internet IP Address*, immettere l'indirizzo IP della porta WAN.

Internet Setup

Internet Connection Type:

Static IP Settings

Internet IP Address: . . . (Hint: 192.168.100.100)

Subnet Mask: . . . (Hint: 255.255.255.0)

Default Gateway: . . . (Hint: 192.168.100.1)

Static DNS 1: . . . (Hint: 1.2.3.4)

Static DNS 2: . . .

Optional Settings

Host Name:

Domain Name:

MTU: Auto Manual

Size: Bytes (Range: 576 - 1500, Default: 1500)

Save

Cancel

Passaggio 4. Nel campo *Subnet mask*, immettere la subnet mask della porta WAN

Internet Setup

Internet Connection Type:

Static IP Settings

Internet IP Address: . . . (Hint: 192.168.100.100)

Subnet Mask: . . . (Hint: 255.255.255.0)

Default Gateway: . . . (Hint: 192.168.100.1)

Static DNS 1: . . . (Hint: 1.2.3.4)

Static DNS 2: . . .

Optional Settings

Host Name:

Domain Name:

MTU: Auto Manual

Size: Bytes (Range: 576 - 1500, Default: 1500)

Save

Cancel

Passaggio 5. Nel campo *Gateway predefinito*, immettere l'indirizzo IP del gateway predefinito.

Internet Setup

Internet Connection Type:

Static IP Settings

Internet IP Address: . . . (Hint: 192.168.100.100)

Subnet Mask: . . . (Hint: 255.255.255.0)

Default Gateway: . . . (Hint: 192.168.100.1)

Static DNS 1: . . . (Hint: 1.2.3.4)

Static DNS 2: . . .

Optional Settings

Host Name:

Domain Name:

MTU: Auto Manual

Size: Bytes (Range: 576 - 1500, Default: 1500)

Save

Cancel

Passaggio 6. Nel campo *DNS statico 1* immettere l'indirizzo IP del server DNS primario.

Internet Setup

Internet Connection Type:

Static IP Settings

Internet IP Address: . . . (Hint: 192.168.100.100)

Subnet Mask: . . . (Hint: 255.255.255.0)

Default Gateway: . . . (Hint: 192.168.100.1)

Static DNS 1: . . . (Hint: 1.2.3.4)

Static DNS 2: . . .

Optional Settings

Host Name:

Domain Name:

MTU: Auto Manual

Size: Bytes (Range: 576 - 1500, Default: 1500)

Save

Cancel

Passaggio 7. Nel campo *Static DNS 2* immettere l'indirizzo IP del server DNS secondario.

Internet Setup

Internet Connection Type:

Static IP Settings

Internet IP Address: . . . (Hint: 192.168.100.100)

Subnet Mask: . . . (Hint: 255.255.255.0)

Default Gateway: . . . (Hint: 192.168.100.1)

Static DNS 1: . . . (Hint: 1.2.3.4)

Static DNS 2: . . .

Optional Settings

Host Name:

Domain Name:

MTU: Auto Manual

Size: Bytes (Range: 576 - 1500, Default: 1500)

Passaggio 8. (Facoltativo) Immettere il nome host dell'RV110W nel campo *Nome host*.

Nota: Se non si desidera configurare nessuna delle impostazioni opzionali, andare al passaggio 11.

Internet Setup

Internet Connection Type:

Static IP Settings

Internet IP Address: . . . (Hint: 192.168.100.100)

Subnet Mask: . . . (Hint: 255.255.255.0)

Default Gateway: . . . (Hint: 192.168.100.1)

Static DNS 1: . . . (Hint: 1.2.3.4)

Static DNS 2: . . .

Optional Settings

Host Name:

Domain Name:

MTU: Auto Manual

Size: Bytes (Range: 576 - 1500, Default: 1500)

Save

Cancel

Passaggio 9. Immettere il nome di dominio della rete nel campo *Nome dominio*.

Internet Setup

Internet Connection Type:

Static IP Settings

Internet IP Address: . . . (Hint: 192.168.100.100)

Subnet Mask: . . . (Hint: 255.255.255.0)

Default Gateway: . . . (Hint: 192.168.100.1)

Static DNS 1: . . . (Hint: 1.2.3.4)

Static DNS 2: . . .

Optional Settings

Host Name:

Domain Name:

MTU: Auto Manual

Size: Bytes (Range: 576 - 1500, Default: 1500)

Save

Cancel

Passaggio 10. Fare clic su **Auto** per impostare le dimensioni dell'MTU in modo che vengano regolate automaticamente oppure su **Manual** per specificare le dimensioni dell'MTU nel campo *MTU*.

Internet Setup

Internet Connection Type:

Static IP Settings

Internet IP Address: . . . (Hint: 192.168.100.100)

Subnet Mask: . . . (Hint: 255.255.255.0)

Default Gateway: . . . (Hint: 192.168.100.1)

Static DNS 1: . . . (Hint: 1.2.3.4)

Static DNS 2: . . .

Optional Settings

Host Name:

Domain Name:

MTU: Auto Manual

Size: Bytes (Range: 576 - 1500, Default: 1500)

Passaggio 11. Se si fa clic su **Manuale**, immettere le dimensioni dell'MTU nel campo *Dimensioni*.

Passaggio 12. Fare clic su **Save** per salvare le modifiche alla configurazione oppure fare clic su **Cancel** per annullare le modifiche.