

# Procedura di ripristino in fabbrica e recupero della password per Cisco serie 2520 Connected Grid Switch

## Sommario

[Introduzione](#)

[Problema](#)

[Soluzione](#)

[Informazioni correlate](#)

## Introduzione

In questo documento viene descritto come eseguire il reset di fabbrica e il recupero della password sugli switch Connected Grid (CGS2520) Cisco serie 2520.

Contributo di Mehar Swarup e Sumedha Phatak, tecnici Cisco TAC.

## Problema

Questa procedura è applicabile quando si perde la password sullo switch o il cliente desidera ripristinare lo switch in fabbrica.

## Soluzione

Attenersi alla seguente procedura per ripristinare la configurazione su CGS2520:

1. Scollegare e collegare il cavo di alimentazione dallo switch.
2. Attendere che il messaggio di **inizializzazione flash** venga visualizzato come mostrato:

...Inizializzazione di Flash completata.

Il sistema è stato interrotto o si è verificato un errore durante l'inizializzazione del file system. Questi comandi inizializzano il file system flash e terminano il caricamento del software del sistema operativo:

```
init_flash
```

```
avvio
```

3. Premere il pin di impostazione rapida sullo switch quando il flash viene inizializzato per 3-5 secondi. Viene visualizzato il prompt 'switch:'.

```
interruttore:
```

4. Utilizzare questi comandi per eseguire il backup della configurazione esistente.

interruttore: **init\_flash**

interruttore: **dir flash:**

interruttore: **rinominare flash:config.text flash:config-backup.text**

interruttore: **rinominare flash:vlan.dat flash:vlan-backup.dat**

5. Utilizzare questi comandi per eliminare la configurazione già esistente.

interruttore: **del flash:config.text**

interruttore: **del flash:vlan.dat**

avvio

- Dopo aver eseguito l'**avvio**, lo switch viene caricato nella modalità predefinita e viene richiesta la configurazione iniziale.
- Se si desidera ignorare la configurazione iniziale per farlo in un secondo momento, premere **ctrl+c** sul PC.

Se si desidera recuperare solo la password, utilizzare l'opzione **boot** al posto dell'opzione **flash\_init**, come mostrato di seguito:

- boot flash:<immagine del sistema>
- copy config.bak running-config  
Cambia password
- copy running-config startup-config

## Informazioni correlate

- [http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/connectedgrid/cgs2520/hardware/installation/guide/cgs2520\\_hig/higquick.html#wpxref69136](http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/connectedgrid/cgs2520/hardware/installation/guide/cgs2520_hig/higquick.html#wpxref69136)
- [Documentazione e supporto tecnico – Cisco Systems](#)