

VPN Client GUIメッセージ

内容

[概要](#)

[前提条件](#)

[要件](#)

[使用するコンポーネント](#)

[表記法](#)

[VPN Client GUIメッセージ](#)

[関連情報](#)

概要

このドキュメントでは、VPN Client GUIのエラーメッセージ、理由、および警告メッセージと、説明/アクションについて説明します。これらのメッセージは、シスコテクニカルサポートとエンジニアリングサポートで使用されます。

この情報により、シスコテクニカルサポートのエンジニアは、テクニカルサポートのサービスリクエストをオープンする際に、問題をより迅速かつ効率的に解決できます。また、問題と問題の原因を特定する関連のデバッグについて、ユーザにさらに情報を提供します。

前提条件

要件

これらのVPN Client GUIメッセージを活用するには、ネットワークにアクセスし、デバッグをオンにして出力をキャプチャする機能が必要です。

使用するコンポーネント

このドキュメントの内容は、特定のソフトウェアやハードウェアのバージョンに限定されるものではありません。

表記法

ドキュメント表記の詳細は、『[シスコテクニカルティップスの表記法](#)』を参照してください。

VPN Client GUIメッセージ

Errors

番号	メッセージ
1	コマンドラインパラメーター%1は、コマンドラインパラメーター%2と組み合わせて使用すること

0	接続エントリ名が無効です。 接続エントリ名に次の文字を含めることはできません...
3	無効なTCPポートが指定されました。有効な範囲は%1 ~ %2です。
4	無効なピア応答タイムアウトが指定されました。有効な範囲は%1 ~ %2です。
5	No hostname exists for this connection entry.Unable to make VPN connection.
6	接続エントリ%1が存在しません。
7	グループパスワードが一致しません。両方のテキストボックスに同じパスワードを入力します。
8	Start Before Logon設定を更新できません。
9 ミリ 秒	ログオフ時のVPN接続切断の設定を更新できません。
10	Allow launching of third party applications before logon設定を更新できません。
11	CSGINA.DLLの登録に失敗しました。
12	自動開始ステータスを取得できません。
13	Automatic VPN Initiation Enable設定を更新できません。
14	Automatic VPN Initiation Retry Interval設定を更新できません。
15	無効な再試行間隔が指定されました。有効な範囲は%1 ~ %2です。
16	接続エントリ%1は既に存在します。別の名前を選択します。
17	接続エントリを作成できません。
18	接続エントリの名前を変更できません。
19	変更された接続エントリを保存できません。
20	接続エントリを複製できません。
21	接続エントリ%1を削除できません。
22	接続エントリ%1をインポートできません。
23	接続エントリ%1の暗号化されたパスワードを消去できません。
24	接続エントリ%1を更新できません。
25	ショートカットファイル%2の%1()が%3hで失敗しました。
26	ショートカットファイル%1の作成中に完全修飾ファイルパスを作成できません。
27	ショートカットファイル%1を作成できません。
28	ログの終わりに達しました。一致するログが見つかりません。
29	サードパーティダイアルアッププログラムを開始できませんでした。
30	選択した接続エントリは、Microsoft CryptoAPI証明書ストアを使用します。この接続エントリは、 にログインするまで使用できません。
31	この接続エントリに関連付けられた証明書%1は存在しないか、開けませんでした。別の証明書を
32	証明書%1を確認できません。
33	証明書ストアから証明書%1を削除できません。
34	証明書%1の詳細を表示できません。
35	証明書をエクスポートできません。パス%1が無効です。
36	証明書%1をエクスポートできません。
37	エクスポートパスを指定する必要があります。
38	証明書のパスワードが一致しません。両方のテキストボックスに同じパスワードを入力します。
39	証明書をインポートできません。
40	インポートパスを指定する必要があります。
41	証明書のパスワードが一致しません。両方のテキストボックスに同じパスワードを入力します。
42	証明書登録要求を作成できません。
43	証明書の登録に失敗したか、承認されませんでした。
44	証明書が無効であるか、オンライン登録要求ではありません。
45	パスワードが一致しません。もう一度試してください。
46	証明書%1のパスワードの変更に失敗しました。
47	ipsecdlog.exeを読み込めませんでした。
48	サービス/デーモンを停止できません。
49	GI_VPNStopに失敗しました。切断できません。

50	サービス/デーモンが実行されていません。
51	IPCソケットの割り当てがエラー%1hで失敗しました。
52	IPCソケットの割り当て解除がエラー%1hで失敗しました。
53	%1へのセキュアな接続が予期せず切断されました。
54	認証パスワードが一致しません。両方のテキストボックスに同じパスワードを入力します。
55	認証PINが一致しません。両方のテキストボックスに同じPINを入力します。
56	VPN接続を開始できません。

理由

番号	メッセージ
401	VPN接続の確立中に認識できないエラーが発生しました。
402	接続マネージャが接続エントリを読み取れなかったか、接続エントリに情報がないか、または情報
403	Unable to contact the security gateway」
404	リモートピアは、セキュリティポリシーのネゴシエーション中に接続を終了しました。
405	ユーザ認証中にリモートピアが接続を終了しました。
406	セキュアな通信チャネルを確立できません。
407	ユーザー認証がユーザーによって取り消されました。
408	VPN接続は既に確立中です。
409	VPN 接続がすでに存在しています。
410	接続マネージャはユーザー認証要求を転送できませんでした。
411	リモートピアは、必要なVPN Clientプロトコルをサポートしていません。
412	The remote peer is no longer responding.」
413	ユーザ認証に失敗しました。
414	TCP接続を確立できませんでした。
415	インストールされているクライアントソフトウェアの間に、必要なコンポーネントPPPTool.exeが
416	リモートピアはロードバランシングです。
417	必要なファイアウォールソフトウェアが実行されていません。
418	ファイアウォールソフトウェアを設定できません。
419	接続が存在しません。
420	アプリケーションはシステムリソースの一部を割り当てることができず、続行できません。
421	ISPへの接続を確立できませんでした。
422	セキュリティゲートウェイとの接続が失われました。ネットワーク接続を確認します。
423	VPN接続が終了しました。
424	クライアントへの接続がピアによって失われました。
425	管理者によって手動で切断されました。
426	Maximum Configured Lifetime Exceeded.
427	ピアで不明なエラーが発生しました。
428	ピアがシャットダウンされました。
429	ピアで不明な重大エラーが発生しました。
430	設定された最大接続時間を超えました。
431	セッションの設定された最大アイドル時間を超えました。
432	ピアがリブートされました。
433	ピアで理由が指定されていません。
434	ポリシーネゴシエーションが失敗しました。
435	ファイアウォールポリシーの不一致。
436	使用されている証明書の有効期限が切れています。

437	指定されたパラメータが正しくありません。
438	クライアントのさまざまなコンポーネントが通信できません。クライアントマシンにインストール
439	Cisco VPN Clientサービスを開始します。
440	ドライバを起動できません。DNEが正しくインストールされていることを確認します。_cvpndrva_
441	バックアップサーバが不足しています。すべてのバックアップサーバに接続しようとしたが(
442	failed to enable virtual adapter.
443	証明書に関連付けられているスマートカードが削除されました。スマートカードを再挿入してくだ

警告

番号	メッセージ
201	コマンドラインパラメーター%1は使用できません コマンドラインパラメーター%2と組み合わせて使用します。
202	この機能を無効にすると、%1はログオフ時にVPN接続を自動的に切断しません。その結果、コンピ
203	この接続エントリに対する書き込み権限がありません。読み取り専用で開きます。
204	この接続エントリに関連付けられている証明書%1が見つかりませんでした。別の証明書を選択する
205	この接続でスマートカードを使用する必要があります。接続する前にスマートカードを挿入してく

関連情報

- [Cisco Bug ID CSCed05004 \(登録ユーザ専用\)](#)
- [IPSec ネゴシエーション/IKE プロトコルに関するサポート ページ](#)
- [テクニカル サポートとドキュメント - Cisco Systems](#)