



D コマンド

この章では、D で始まる Cisco NX-OS FabricPath コマンドについて説明します。

description (FabricPath)

トポロジの説明を設定するには、**description** コマンドを使用します。

description *desc*

no description *desc*

構文の説明

desc ラインの説明。最大サイズは 80 バイトです。

コマンド デフォルト

なし

コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション モード

コマンド履歴

リリース	変更内容
5.1(3)N1(1)	このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン

このコマンドには、Enhanced Layer 2 ライセンスが必要です。

例

次に、トポロジの説明を設定する例を示します。

```
switch# configure terminal
switch#(config)# description FabricPath Topology 50 Configuration
switch#(config)#
```

関連コマンド

コマンド	説明
fabricpath domain default	FabricPath Layer 2 IS-IS をイネーブルにします。