



Identifier Manager の障害

fltUuidpoolPoolEmpty

障害コード: **F10000198**

メッセージ

UUID pool [name] is empty

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: minor
Cause: empty-pool
mibFaultCode: 10000198
mibFaultName: fltUuidpoolPoolEmpty
moClass: uuidpool:Pool
Type: server
Auto Cleared: true
Affected MO: org-[name]/uuid-pool-[name]
```

fltFcpoolInitiatorsEmpty

障害コード: **F10000200**

メッセージ

FC pool [purpose] [name] is empty

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: minor
Cause: empty-pool
mibFaultCode: 10000200
mibFaultName: fltFcpoolInitiatorsEmpty
moClass: fcpool:Initiators
Type: server
Auto Cleared: true
Affected MO: org-[name]/wwn-pool-[name]
```

fltMacpoolPoolEmpty

障害コード: **F10000207**

メッセージ

MAC pool [name] is empty

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: minor
Cause: empty-pool
mibFaultCode: 10000207
mibFaultName: fltMacpoolPoolEmpty
moClass: macpool:Pool
Type: server
Auto Cleared: true
Affected MO: org-[name]/mac-pool-[name]
```

fltIdentpoolElementDuplicatedAssigned

障害コード: **F10000208**

メッセージ

ID is duplicated assigned

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、
 解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ
 テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: major
Cause: duplicated-assigned
mibFaultCode: 10000208
mibFaultName: fltIdentpoolElementDuplicatedAssigned
moClass: identpool:Element
Type: server
Auto Cleared: true
```

fltIdentpoolElementDuplicatedDefined

障害コード: **F10000209**

メッセージ

ID is defined in multiple systems

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、
 解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ
 テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: duplicated-defined
mibFaultCode: 10000209
mibFaultName: fltIdentpoolElementDuplicatedDefined
moClass: identpool:Element
Type: server
Auto Cleared: true
```

fltIppoolPoolEmpty

障害コード: **F10000210**

メッセージ

IP pool [name] is empty

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、
 解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ
 テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: minor
Cause: empty-pool
mibFaultCode: 10000210
mibFaultName: fltIppoolPoolEmpty
moClass: ippool:Pool
Type: server
Auto Cleared: true
Affected MO: org-[name]/ip-pool-[name]
```

fltIqnpoolPoolEmpty

障害コード: **F10000212**

メッセージ

iqn pool [name] is empty

説明

通常、この障害は、IQN プールに IQN が含まれていない場合に発生します。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

-
- ステップ 1 プールが使用中である場合は、プールに IQN のブロックを追加します。
 - ステップ 2 プールが使用中でない場合は、障害を無視します。

障害の詳細

```
Severity: minor
Cause: empty-pool
mibFaultCode: 10000212
mibFaultName: fltIqnpoolPoolEmpty
moClass: iqnpool:Pool
Type: server
Auto Cleared: true
Affected MO: org-[name]/iqn-pool-[name]
```

fltCommSvcEpCommSvcNotDeployed

障害コード: **F10000339**

メッセージ

Communication Service configuration can't be deployed.Error: [configStatusMessage]

説明

この障害は通常、Cisco UCS Manager が無効な通信ポリシー構成を検出したために発生します。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

ステップ 1 すべての通信サービスで設定されているポートが一意であることを確認します。

障害の詳細

```
Severity: major
Cause: comm-svc-config-error
mibFaultCode: 10000339
mibFaultName: fltCommSvcEpCommSvcNotDeployed
moClass: comm:SvcEp
Type: comm-svc-not-deployed
Auto Cleared: true
Affected MO: sys/svc-ext
```

fltPkiTPStatus

障害コード: F10000591

メッセージ

[name] Trustpoint's cert-chain is invalid, reason: [certStatus].

説明

この障害は、トラストポイントの証明書ステータスが無効になった場合に発生します。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: major
Cause: invalid-trustpoint-cert-chain
mibFaultCode: 10000591
mibFaultName: fltPkiTPStatus
moClass: pki:TP
Type: security
Auto Cleared: true
Affected MO: sys/pki-ext/tp-[name]
```

fltPkiKeyRingStatus

障害コード: F10000592

メッセージ

[name] Keyring's certificate is invalid, reason: [certStatus].

説明

この障害は、キーリングの証明書ステータスが無効になった場合に発生します。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: major
Cause: invalid-keyring-certificate
mibFaultCode: 10000592
mibFaultName: fltPkiKeyRingStatus
moClass: pki:KeyRing
Type: security
Auto Cleared: true
Affected MO: sys/pki-ext/keyring-[name]
```