



CHAPTER 5

システムの再起動

この項では、次の再起動オプションを使用する手順について説明します。

- 「バージョンの切り替えと再起動」
- 「現在のバージョンの再起動」
- 「システムのシャットダウン」

バージョンの切り替えと再起動

このオプションは、新しいソフトウェアにアップグレードする場合と、以前のソフトウェアのバージョンにフォールバックする場合の両方で使用します。アクティブ ディスク パーティションで実行中のシステムをシャットダウンし、その後非アクティブ パーティションのソフトウェア バージョンを使用してシステムを自動的に再起動するには、次の手順に従います。



(注)

クラスタをノンセキュアな Cisco Unified Communications Manager の旧リリース (Release 8.0 よりも前) にダウングレードする場合、バージョンを切り替える前にクラスタをロールバックに備えてください。旧リリースにダウングレードする前にクラスタをロールバックに備えないと、システム上の Cisco Unified IP Phone にある ITL ファイルをそれぞれ手動で削除しなければいけません。詳細については、『Cisco Unified Communications Manager Security Guide』の「Security by Default」の第 2 章を参照してください。



注意

この手順を実行すると、システムが再起動し、一時的に使用できない状態になります。

手順

- ステップ 1** [Cisco Unified Communications Operating System Administration] ウィンドウで、[Settings] > [Version] の順に移動します。
- [Version Settings] ウィンドウが表示されます。このウィンドウにはアクティブ パーティションと非アクティブ パーティションの両方のソフトウェア バージョンが表示されます。
- ステップ 2** バージョンを切り替えて再起動する場合は、[Switch Versions] をクリックします。操作を中止する場合は、[Cancel] をクリックします。

[Switch Version] をクリックするとシステムが再起動し、現在非アクティブであるパーティションがアクティブになります。

現在のバージョンの再起動

現在のパーティションでバージョンを切り替えずにシステムを再起動するには、次の手順に従います。



注意

この手順を実行すると、システムが再起動し、一時的に使用できない状態になります。

手順

- ステップ 1** [Cisco Unified Communications Operating System Administration] ウィンドウで、[Settings] > [Version] の順に移動します。
- [Version Settings] ウィンドウが表示されます。このウィンドウにはアクティブ パーティションと非アクティブ パーティションの両方のソフトウェア バージョンが表示されます。
- ステップ 2** システムを再起動する場合は [Restart] をクリックします。操作を中止する場合は [Cancel] をクリックします。
- [Restart] をクリックすると、システムはバージョンを切り替えずに現在のパーティションで再起動します。

システムのシャットダウン



注意

サーバをシャットダウンおよびリブートする場合、サーバの電源ボタンを押さないでください。電源ボタンを押すと、誤ってファイル システムを破損し、サーバをリブートできなくなるおそれがあります。

システムをシャットダウンするには、手順 1 または手順 2 に従います。



注意

この手順を実行すると、システムがシャットダウンします。

手順 1

- ステップ 1** [Cisco Unified Communications Operating System Administration] ウィンドウで、[Settings] > [Version] の順に移動します。
- [Version Settings] ウィンドウが表示されます。このウィンドウにはアクティブ パーティションと非アクティブ パーティションの両方のソフトウェア バージョンが表示されます。
- ステップ 2** システムをシャットダウンする場合は [Shutdown] をクリックします。操作を中止する場合は [Cancel] をクリックします。
- [Shutdown] をクリックすると、システムはすべてのプロセスを停止してシャットダウンします。



(注) ハードウェアが停止するまで数分かかる場合があります。

手順 2 (手順 1 の代わり)

ステップ 1 CLI コマンド **utils system shutdown** または **utils system restart** コマンドを実行します。CLI コマンドを実行する手順については、『*Command Line Interface Reference Guide for Cisco Unified Communications Solutions*』を参照してください。
