

# Tijd van dagtoegang voor een SSID op de RV130W

## Doel

De beheerders kunnen de veiligheid voor een netwerk verhogen door de Toegang van de Tijd van de Dag voor een specifiek Identifier van de Service (SSID) te configureren. Een SSID is de unieke identifier die aan een draadloos netwerk is gekoppeld. Tijd van de Toegang van de Dag staat een beheerder toe om te specificeren wanneer de gebruikers toestemming hebben om tot het netwerk toegang te hebben en wanneer de gebruikers beperkt zijn.

Het doel van dit document is uit te leggen hoe u de instellingen voor de dagelijkse toegang van een SSID op RV130W kunt configureren.

## Toepasselijke apparaten

- RV130W

## Stappen van orde

Stap 1. Meld u aan bij het programma voor webconfiguratie en kies **Draadloos > Basisinstellingen**. De pagina *Basisinstellingen* wordt geopend:

Basic Settings

Radio:  Enable

Wireless Network Mode: B/G/N-Mixed

Wireless Band Selection:  20MHz  20/40MHz

Wireless Channel: Auto

AP Management VLAN: 1

U-APSD (WMM Power Save):  Enable

<input type="checkbox"/>	Enable SSID	SSID Name	SSID Broadcast	Security Mode	MAC Filter	VLAN	Wireless Isolation with SSID	WMM	Max Associated clients	WPS	Captive Portal	Enable
											Portal Profile	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	SSIDName1	<input checked="" type="checkbox"/>	WPA2-Personal	Disabled	3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	16	<input checked="" type="checkbox"/>	cisco1	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ciscosb2	<input type="checkbox"/>	Disabled	Disabled	1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>	Please select a Profile	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ciscosb3	<input type="checkbox"/>	Disabled	Disabled	1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>	Please select a Profile	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ciscosb4	<input type="checkbox"/>	Disabled	Disabled	1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>	Please select a Profile	<input type="checkbox"/>

Edit Edit Security Mode Edit MAC Filtering Time of Day Access Edit WPS

Save Cancel

Stap 2. Controleer het aankruisvakje van de Service Set-id (SSID) dat u wilt bewerken en klik vervolgens op de knop **Tijd voor toegang tot de dag** om *Tijd voor een SSID te configureren*.

**Basic Settings**

Radio:  Enable

Wireless Network Mode: B/G/N-Mixed

Wireless Band Selection:  20MHz  20/40MHz

Wireless Channel: Auto

AP Management VLAN: 1

U-APSD (WMM Power Save):  Enable

Wireless Table												
<input type="checkbox"/>	Enable SSID	SSID Name	SSID Broadcast	Security Mode	MAC Filter	VLAN	Wireless Isolation with SSID	WMM	Max Associated clients	WPS	Captive Portal	
											Portal Profile	Enable
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	SSIDName1	<input checked="" type="checkbox"/>	WPA2-Personal	Disabled	3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	16	<input checked="" type="checkbox"/>	cisco1	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ciscosb2	<input type="checkbox"/>	Disabled	Disabled	1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>	Please select a Profile	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ciscosb3	<input type="checkbox"/>	Disabled	Disabled	1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>	Please select a Profile	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ciscosb4	<input type="checkbox"/>	Disabled	Disabled	1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>	Please select a Profile	<input type="checkbox"/>

Buttons: Edit, Edit Security Mode, Edit MAC Filtering, Time of Day Access, Edit WPS

Buttons: Save, Cancel

De pagina *Tijd-tijd voor toegang* wordt geopend:

**Time of Day Access**

**Add / Edit Access Point Configuration**

Active Time:  Enable

Start Time: 12 Hours 0 Minutes AM

Stop Time: 12 Hours 0 Minutes AM

Buttons: Save, Cancel, Back

Stap 3. In het veld *Actieve tijd*, controleert u het vakje Toegang tot de dag inschakelen.

**Time of Day Access**

**Add / Edit Access Point Configuration**

Active Time:  Enable

Start Time: 12 Hours 0 Minutes AM

Stop Time: 12 Hours 0 Minutes AM

Buttons: Save, Cancel, Back

Stap 4. In het veld *Begintijd* specificeert u de tijd tijdens de dag waarop het netwerk voor gebruikers toegankelijk wordt met de bijgeleverde vervolgkeuzelijsten.

## Time of Day Access

### Add / Edit Access Point Configuration

Active Time:  Enable

Start Time: 12 Hours 0 Minutes AM

Stop Time: 12 Hours 0 Minutes AM

Save

Cancel

Back

Stap 5. In het veld *Stop Time*, specificeert u de tijd tijdens de dag waarop het netwerk beperkt wordt tot gebruikers met de bijgeleverde vervolgkeuzelijsten.

## Time of Day Access

### Add / Edit Access Point Configuration

Active Time:  Enable

Start Time: 05 Hours 08 Minutes PM

Stop Time: 12 Hours 0 Minutes AM

Save

Cancel

Back

Stap 6. Klik op **Save** om uw instellingen op te slaan.

06		28		50	
07		29		51	
08		30		52	
09		31		53	
10		32		54	
11		33		55	
12		34		56	
13		35		57	
14		36		58	
15		37		59	
16		38		60	
17		39		61	
18		40		62	
19		41		63	
20		42		64	
21		43			
22		44			

Save Cancel Back