

Configuração de Nome de Usuário e Senha nos Roteadores VPN RV016, RV042, RV042G e RV082

Objetivo

Para uma rede segura, é importante ter uma senha difícil de adivinhar. É recomendável alterar o nome de usuário (admin) e a senha (admin) do administrador padrão. Além disso, algumas configurações exigem que a senha do administrador seja alterada do padrão. Este documento explica o procedimento para alterar o nome de usuário e a senha nos RV016, RV042, RV042G e RV082 VPN Routers.

Dispositivos aplicáveis

- RV016
- RV042
- RV042G
- RV082

Versão de software

- v4.2.1.02

Alterar nome de usuário e senha

Etapa 1. Faça login na página do utilitário de configuração da Web e escolha **Setup > Password**. A página *Senha* será aberta:

The screenshot shows the 'Password' configuration page. It includes the following fields and options:

- Username :** admin
- Old Password :** [masked with dots]
- New Username :** example
- Confirm New Username :** example
- New Password :** [masked with dots]
- Confirm New Password :** [masked with dots]
- Minimum Password Complexity :** Enable
- Password Strength Meter :** A progress bar with 7 segments, the last one being green.
- Password Aging Enforcement :** Disable Change the password after Days

At the bottom, there are 'Save' and 'Cancel' buttons.

O campo Nome de usuário exibe o nome de usuário padrão que é admin.

Etapa 2. Digite a senha antiga no campo Senha antiga.

Etapa 3. Digite o nome de usuário desejado no campo Novo nome de usuário. Se quiser manter o nome de usuário atual, deixe este campo em branco.

Etapa 4. Insira novamente o nome de usuário desejado no campo Confirmar novo nome de usuário. Se quiser manter o nome de usuário atual, deixe este campo em branco.

Etapa 5. Digite a senha desejada no campo Nova senha. Para a senha, você pode usar números alfanuméricos ou caracteres especiais, mas o uso de espaço não é permitido.

Etapa 6. Insira novamente a nova senha desejada no campo Confirmar nova senha.

Etapa 7. (Opcional) Para impor um nível mínimo de segurança para a senha, marque a caixa de seleção **Ativar** no campo Complexidade mínima da senha.

Observação: a complexidade mínima da senha exige que ela tenha pelo menos 8 caracteres e não seja igual ao nome de usuário ou à senha atual. Ele também deve conter 3 das 4 categorias: letras maiúsculas, letras minúsculas, números e caracteres especiais.

A força da senha é indicada pelo Medidor de força da senha, que é baseado nas regras de complexidade. As barras de cores são exibidas quando você digita sua senha. As cores são vermelho, o que significa que a senha é fraca e inaceitável, amarelo que indica que a senha é de uma força média e é aceitável, e verde, o que significa que a senha é forte.

Etapa 8. (Opcional) Para ativar o envelhecimento de senha, clique no botão de opção **Alterar a senha após ___ dias** no campo Aplicação de envelhecimento de senha. Se você escolher essa opção, terá que alterar sua senha após o tempo expirar.

Economizador de tempo: se você escolher **Desativar** na Etapa 8, o que significa que você não deseja que a senha expire, vá para a Etapa 10.

Etapa 9. Insira o número de dias antes da senha expirar no campo Alterar a senha após ___ dias. O padrão é 180 dias.

Etapa 10. Clique em **Save** para salvar as alterações.

Sobre esta tradução

A Cisco traduziu este documento com a ajuda de tecnologias de tradução automática e humana para oferecer conteúdo de suporte aos seus usuários no seu próprio idioma, independentemente da localização.

Observe que mesmo a melhor tradução automática não será tão precisa quanto as realizadas por um tradutor profissional.

A Cisco Systems, Inc. não se responsabiliza pela precisão destas traduções e recomenda que o documento original em inglês ([link fornecido](#)) seja sempre consultado.