

SPA8000电话适配器上的附加服务设置

目标

附加服务设置用于根据用户要求配置各种主叫方ID选项。本文档概述了更改SPA8000的各种附加服务设置的步骤。本文中配置的所有设置都是可选的，在这些设置中，您可以选择是以启用或否禁用该设置。

注意：当您未订用指定服务或您的Internet服务提供商(ISP)已提供指定服务时，请禁用所有这些功能。

适用设备

- SPA8000

软件版本

- 6.1.12

附加服务设置

步骤1.以管理员身份登录Web配置实用程序，然后选择**Basic > Voice > L1- L8**。将打开“线路”页。向下滚动到Supplementary Service Settings (补充服务设置) 区域。

Info	System	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	Admin Login
SIP Settings										
Proxy and Registration										
Subscriber Information										
Supplementary Service Subscription										
Audio Configuration										
Call Forward Settings										
Cfwd All Dest:		Cfwd Busy Dest:								
Cfwd No Ans Dest:		Cfwd No Ans Delay:	20							
Selective Call Forward Settings										
Cfwd Sel1 Caller:		Cfwd Sel1 Dest:								
Cfwd Sel2 Caller:		Cfwd Sel2 Dest:								
Cfwd Sel3 Caller:		Cfwd Sel3 Dest:								
Cfwd Sel4 Caller:		Cfwd Sel4 Dest:								
Cfwd Sel5 Caller:		Cfwd Sel5 Dest:								
Cfwd Sel6 Caller:		Cfwd Sel6 Dest:								
Cfwd Sel7 Caller:		Cfwd Sel7 Dest:								
Cfwd Sel8 Caller:		Cfwd Sel8 Dest:								
Cfwd Last Caller:		Cfwd Last Dest:								
Block Last Caller:		Accept Last Caller:								
Supplementary Service Settings										
CW Setting:	yes	Block CID Setting:	no							
Block ANC Setting:	no	DND Setting:	no							
CID Setting:	yes	CWCID Setting:	yes							
Dist Ring Setting:	yes	Message Waiting:	no							

注意：这些行命名为 L_n ，其中 n 是行号。管理员必须选择在步骤1中配置哪一行。

Supplementary Service Settings										
CW Setting:	yes	Block CID Setting:	no							
Block ANC Setting:	no	DND Setting:	no							
CID Setting:	yes	CWCID Setting:	yes							
Dist Ring Setting:	yes	Message Waiting:	no							

步骤2.从CW设置下拉列表中选择要分配给呼叫等待选项的状态。呼叫等待用于在完成其他活动时将呼叫置于保留状态。

步骤3.从Block CID Setting下拉列表中选择要分配给块呼叫方ID选项的状态。此功能阻止所有出站呼叫的呼叫方ID。

步骤4.从Block ANC Setting下拉列表中选择要分配给阻止匿名呼叫的状态。当用户收到没有任何主叫方ID的呼叫时，会使用此功能，在这种情况下，设备会阻止它。

步骤5.从“免打扰设置”下拉列表中选择要分配给“免打扰”(DND)的状态。当用户不想被来电的声音干扰时，使用该功能，因此该装置消除了电话产生的铃声，并且在用户仍想应答电话时向用户发送可视信号。

步骤6.从CID设置下拉列表中选择要分配给呼叫方ID生成的状态。此功能为呼叫分配ID。

步骤7.从“CWCID设置”下拉列表中选择要分配给呼叫等待主叫方ID生成的状态。此功能为正在

等待的呼叫分配主叫方ID。

步骤8.从Dist Ring Setting下拉列表中选择要分配给独特振铃的状态。当您想为同一电话配置不同号码，但为不同功能提供不同的振铃时，会使用此功能。

注意：要在SPA8000上配置独特的振铃设置，请遵循“SPA8000电话适配器上特别的振铃设置”一文中所述的步骤。

步骤9.从Message Waiting下拉列表中选择要分配给等待消息的状态。当IP电话收到语音邮件通知时，消息等待参数会更新。

注意：消息等待指示器用于让管理员发出可视警报，提示有消息等待用户读取。您可以手动修改它以清除或设置标志。在步骤9中选择yes将激活口吃音和VMWI信号。它存储在长期内存中，在重新启动或重新通电后将继续存在。默认情况下，它被选为no。

步骤10.单击“提交所有更改”以保存配置。