

CallManager Express 3.2.1与Cisco 7970 Color IP电话配置示例

目录

[简介](#)

[先决条件](#)

[要求](#)

[使用的组件](#)

[规则](#)

[配置](#)

[CallManager Express 3.2.1](#)

[CallManager Express 4.0](#)

[验证](#)

[故障排除](#)

[如何排除 Cisco CME 系统故障](#)

[相关信息](#)

简介

Cisco CallManager Express 3.2.1 及更高版本支持 Cisco 7970 Color IP。电话要求固件，具体取决于您使用的 Cisco CallManager Express 版本。固件版本在 telephony-service 配置模式下进行配置。本文档说明为了确保 Cisco 7970 IP 电话与 Cisco CallManager Express 的正常注册和工作您必须完成的步骤。

先决条件

要求

尝试进行此配置之前，请确保满足以下要求：

- Cisco CallManager Express 命令行界面 (CLI) 的知识

使用的组件

本文档中的信息基于 Cisco CallManager Express 版本 3.2.1、CallManager Express 4.0 和 Cisco 7970 IP 电话。

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您使用的是真实网络，请确保您已经了解所有命令的潜在影响。

规则

注：确保Cisco CallManager Express路由器从网络时间协议(NTP)服务器接收时钟：

```
CME3.2.1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
CME3.2.1(config)#ntp server 129.7.1.66
CME3.2.1(config)#end
```

发出 show clock 和 show ntp 命令以验证 Cisco CallManager Express 路由器与 NTP 服务器同步并且具有正确的时间：

```
CME3.2.1#show ntp status
Clock is unsynchronized, stratum 16, no reference clock
nominal freq is 250.0000 Hz, actual freq is 249.9989 Hz, precision is 2**16
reference time is C546AEE8.4A0E878B (21:17:28.289 PST Wed Nov 17 2004)
clock offset is 1.6617 msec, root delay is 54.09 msec
root dispersion is 3880.97 msec, peer dispersion is 3879.30 msec
```

```
CME3.2.1#show clock
```

```
15:33:18.214 PST Thu Nov 18 2004
```

注：为了使对时区设置的更改生效，您必须发出no create cnf-files命令，然后发出create cnf-files命令，以更新Sep*.conf.xml文件。并且，您必须用 reset 命令重新启动 Cisco 7970 IP 电话单元。

5. 为了使 Cisco CallManager Express 创建 Sep*.conf.xml，必须在 ephone 下配置 CLI“type 7970”。例如：

```
ephone 1
mac-address 0011.2032.C999
type 7970
button 1:1 2:2 3:23,24 4:27
```

然后关键是发出以下命令：

```
CCM3.2.1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
CCM3.2.1(config)#tele
CCM3.2.1(config)#telephony-service

CCM3.2.1(config-telephony)#create cnf-files
CNF file creation is already On
Updating CNF files
CNF files update complete
CCM3.2.1(config-telephony)#end
```

这将强制 Cisco CallManager Express 路由器创建具有 Cisco 7970 IP 电话特定的 MAC 地址 0011.2032.C999 的配置文件。没有此 CLI (load 7970)，Cisco CallManager Express 就不能创建 SEP00112032c999.cnf.xml。此 .xml 文件是必需的，以便 Cisco 7970 IP 电话能正常工作（包括正确的时钟）。

[CallManager Express 4.0](#)

完成 CallManager Express 4.0 的以下配置步骤：

1. 如果运行 CallManager Express 4.0，请确保以下 7970 IP 电话文件放置在闪存中：

```
CME4.0#show flash

System CompactFlash directory:
File Length Name/status
 1 31441504 c3825-ipvoicek9-mz.124-9.T.bin
 2 1994898 CVM70.2-0-2-26.sbn
```

```

3 866919 Jar70.2-9-2-26.sbn
4 591 TERM70.7-0-3-0S.loads
5 1979692 cnu70.2-7-6-26.sbn
6 591 term70.default.loads
7 591 term71.default.loads

```

注意：每种电话类型和Cisco CME版本的电话固件文件名列在相应的[Cisco CME支持的固件、平台、内存和语音产品](#)文档中。

2. 为新的电话固件文件启用 TFTP 文件共享。

```

CME4.0#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

CME4.0(config)#tftp-server flash:CVM70.2-0-2-26.sbn
CME4.0(config)#tftp-server flash:Jar70.2-9-2-26.sbn
CME4.0(config)#tftp-server flash:TERM70.7-0-3-0S.loads
CME4.0(config)#tftp-server flash:cnu70.2-7-6-26.sbn
CME4.0(config)#tftp-server flash:term70.default.loads

```

3. 将电话类型与电话固件文件关联并重新启动电话。

```

CME4.0(config)#telephony-service
CME4.0(config-telephony)#load 7970 TERM70.7-0-3-0S
!--- When configuring the load command, do not include !--- the .sbin or .loads file
extension CME4.0(config-telephony)#create cnf-files

```

为了验证在特定 ephone 中安装了何种电话固件，请发出 **show ephone phone-load** 命令。

```
CME4.0#show ephone phone-load
```

```

DeviceName          CurrentPhoneload    PreviousPhoneload    LastReset
=====
!
SEP001759E7492C     7.0(3.0S)          Initialized

```

!--- The DeviceName includes the MAC address for the IP phone

验证

本部分提供了可用于确认您的配置是否正常运行的信息。

为了验证 Cisco CallManager Express 是否已创建 Cisco 7970 IP 电话的配置文件，请发出 **show telephony-service tftp-binding** 命令。利用此命令，您可查看与各自电话关联的 SEP*.cnf.xml 文件：

```

CCM3.2.1#show telephony-service tftp-bindings
tftp-server system:/its/SEPDEFAULT.cnf
tftp-server system:/its/SEPDEFAULT.cnf alias SEPDefault.cnf
tftp-server system:/its/XMLDefault.cnf.xml alias XMLDefault.cnf.xml
tftp-server system:/its/ATADefault.cnf.xml
tftp-server system:/its/XMLDefault7970.cnf.xml alias SEP0011211117D0.cnf.xml
tftp-server system:/its/XMLDefault7970.cnf.xml alias SEP00112032C999.cnf.xml
tftp-server system:/its/united_states/7960-tones.xml alias United_States/7960-tones.xml
tftp-server system:/its/united_states/7960-font.xml alias English_United_States/7960-font.xml
tftp-server system:/its/united_states/7960-dictionary.xml alias English_United_States/7960-dictionary.xml
tftp-server system:/its/united_states/7960-kate.xml alias English_United_States/

```

7960-kate.xml

```
tftp-server system:/its/united_states/SCCP-dictionary.xml alias English_United_S  
tates/SCCP-dictionary.xml
```

为了验证 Cisco 7970 已向 Cisco CallManager Express 注册，请发出 **show ephone** 命令：

```
CCM3.2.1#show ephone  
ephone-1 Mac0011.2032.C999 TCP socket[1] activeLine0 REGISTERED  
mediaActive0 offhook0 ringing0 reset0 reset_sent0 paging 0 debug0  
IP10.10.10.13 3855 7970 keepalive 8908 max_line 8  
button 1 dn 1 number 2901500 CH1 IDLE CH2 IDLE shared  
button 2 dn 2 number 2901566 auto dial 2901567 CH1 IDLE shared  
button 3 dn 23 number 2901555 CH1 IDLE mwi overlay shared  
button 4 dn 27 number 2918888 CH1 IDLE shared  
button 5 dn 30 number 2909999 CH1 IDLE CH2 IDLE shared  
button 6 dn 31 number 2901515 CH1 IDLE CH2 IDLE shared  
overlay 3 23(2901555) 24(2901557)  
speed dial 12900013 James  
speed dial 22900015 Matt  
speed dial 315627166448 Albert's Cell  
speed dial 42901510 Bill  
paging-dn 9  
Username Joe Password 12345  
after-hour exempt
```

[故障排除](#)

[如何排除 Cisco CME 系统故障](#)

为了排除 Cisco CallManager Express 系统故障，请执行以下任务：

1. 发出 **show ephone** 命令以显示所有已注册电话。如果任何电话都没有注册，请执行以下步骤：
检查 DHCP 配置，包括默认路由器和 TFTP 服务器地址（选项 150）。发出 **dir** 命令以检查路由器闪存中是否有必需的文件。检查是否已为必需的文件设置 **tftp-server** 命令。发出 **debug ephone register mac-address** 命令以显示 Cisco IP 电话注册活动。发出 **debug ip dhcp** 命令以确认 DHCP 运作。
2. 发出 **show ephone** 命令以显示所有已注册电话。如果电话已注册并显示出来，请执行以下任务：
检查电话按钮到目录号码的绑定是否正确。检查 Cisco IP 电话是否显示为已注册。使用电话上的 **Settings** 显示以验证 Cisco IP 电话上的 IP 参数设置。发出 **show phone** 命令以检查 **Keepalive** 计数是否已更新。发出 **debug ephone register mac-address** 命令以重置电话并观察重新注册。此命令显示 Cisco IP 电话。发出 **show ephone-dn summary** 命令以检查 Cisco IP 电话线路的状态。检查电话的 IP 地址并尝试 ping 该地址。
3. 发出 **debug ephone keepalive** 命令为 Cisco IP 电话设置 **keepalive** 调试。
4. 发出 **debug ephone state** 命令为 Cisco IP 电话设置状态调试。

[相关信息](#)

- [CallManager Express：生成7970 IP电话的定制后台镜像](#)
- [Cisco Unified Communications Manager Express 系统管理员指南](#)
- [Cisco 7900 系列 Unified IP 电话常见问题解答](#)
- [Cisco IP Phone 7970 系列管理指南](#)
- [Cisco IP 电话 7970 故障排除](#)
- [语音技术支持](#)

- [语音和统一通信产品支持](#)
- [Cisco IP 电话故障排除](#)
- [技术支持 - Cisco Systems](#)