



启动向导

本章介绍了 ASDM 启动向导，它将引导您完成 ASA 的初始配置并帮助您定义基本设置。

- [访问启动向导，第 1 页](#)
- [启动向导准则，第 1 页](#)
- [启动向导屏幕，第 1 页](#)
- [启动向导历史记录，第 4 页](#)

访问启动向导

要访问启动向导，请选择以下任一选项：

- **Wizards > Startup Wizard。**
- **配置 (Configuration) > 设备设置 (Device Setup) > 启动向导 (Startup Wizard)，** 然后点击启动启动向导 (**Launch Startup Wizard**)。

启动向导准则

情景模式准则

系统情景中不支持启动向导。

启动向导屏幕

实际屏幕序列取决于您指定的配置选项。除非另有说明，否则每个屏幕均可供所有模式或型号使用。

起点或欢迎页面

- 点击 **Modify existing configuration** 单选按钮以更改现有配置。

- 点击 **Reset configuration to factory defaults** 单选按钮以将配置设置为出厂默认值。
- 选中配置管理接口的 **IP 地址** 复选框，以将管理 0/0 接口的 IP 地址和子网掩码配置为不同于默认值 (192.168.1.1) 的值。



注释 如果将配置重置为出厂默认值，则无法通过点击 **Cancel** 或关闭此屏幕来撤消这些更改。

在多情景模式中，此屏幕不包含任何参数。

基本配置

在此屏幕中设置主机名、域名和启用密码。

接口屏幕

接口屏幕取决于选择的型号和模式。

外部接口配置（路由模式）

- 配置外部接口（安全级别最低的接口）的 IP 地址。
- 配置 IPv6 地址。

外部接口配置 - PPPoE（路由模式、单模式）

配置外部接口的 PPPoE 设置。

管理 IP 地址配置（透明模式）

对于 IPv4，每个网桥组都需要一个管理 IP 地址，以用于管理流量和将要通过 ASA 的流量。此屏幕可为 BVI 1 设置 IP 地址。

其他接口配置

为其他接口配置参数。

静态路由

配置静态路由。

DHCP 服务器

配置 DHCP 服务器。

地址转换 (NAT/PAT)

访问外部地址（安全级别最低的接口）时，请为内部地址（安全级别最高的接口）配置 NAT 或 PAT。有关详细信息，请参阅《防火墙配置指南》。

管理访问权限

- 配置 ASDM、Telnet 或 SSH 访问权限。
- 选中启用 **HTTP 服务器** 以用于 **HTTPS/ASDM** 访问复选框，启用与 HTTP 服务器的安全连接以访问 ASDM。
- 选中启用 **ASDM 历史记录度量值** 复选框。

IPS 基本配置

在单情景模式下，使用 ASDM 中的启动向导配置基本 IPS 网络配置。这些设置将保存到 IPS 配置中，而非 ASA 配置中。有关详细信息，请参阅《IPS 快速入门指南》。

ASA CX 基本配置 (ASA 5585-X)

您可以使用 ASDM 中的启动向导配置 ASA CX 管理地址和身份验证代理端口。这些设置将保存到 ASA CX 配置中，而非 ASA 配置中。您还需要在 ASA CX CLI 上设置其他网络设置。有关此屏幕的信息，请参阅《ASA CX 快速入门指南》。

ASA FirePOWER 基本配置

您可以使用 ASDM 中的启动向导配置 ASA FirePOWER 管理地址信息并接受最终用户许可协议 (EULA)。这些设置将保存到 ASA FirePOWER 配置中，而非 ASA 配置中。您还需要在 ASA FirePOWER CLI 上配置某些设置。有关详细信息，请参阅《防火墙配置指南》中关于 ASA FirePOWER 模块的一章。

时区和时钟配置

配置时钟参数。

自动更新服务器（单模式）

请遵循以下准则，配置自动更新服务器：

- 通过选中启用 **ASA 的自动更新服务器** 复选框，配置自动更新服务器。
- 如果有 IPS 模块，请选中 **Enable Signature and Engine Updates from Cisco.com** 复选框。设置以下额外参数：
 - 输入 Cisco.com 用户名和密码，然后确认密码。
 - 以 hh:mm:ss 的格式用 24 小时制时钟输入开始时间。

启动向导摘要

此屏幕汇总了您为 ASA 所做的所有配置设置。

- 点击 **返回 (Back)** 以返回之前的屏幕更改任意设置。
- 选择以下其中一个选项：
 - 如果您直接从浏览器运行启动向导，则点击 **完成 (Finish)** 时，通过向导创建的配置设置将发送到 ASA 并自动保存在闪存中。
 - 如果从 ASDM 内部运行启动向导，则必须通过依次选择 **文件 > 保存运行配置到闪存**，将配置显式保存在闪存中。

启动向导历史记录

表 1: 启动向导历史记录

功能名称	平台版本	说明
Startup Wizard	7.0(1)	引入了此向导。 引入了 Wizards > Startup Wizard 屏幕。
ASA IPS 配置	8.4(1)	对于 ASA IPS 模块，启动向导中添加了 IPS Basic Configuration 屏幕。IPS 模块的签名更新也已添加到 Auto Update 屏幕上。添加了时区和时钟配置屏幕，以确保在 ASA 上设置时钟；IPS 模块可从 ASA 获取其时钟。 引入或修改了以下屏幕： Wizards > Startup Wizard > IPS Basic Configuration Wizards > Startup Wizard > Auto Update Wizards > Startup Wizard > Time Zone and Clock Configuration
ASA CX 配置	9.1(1)	对于 ASA IPS 模块，启动向导中添加了 ASA CX Basic Configuration 屏幕。 引入了以下屏幕： Wizards > Startup Wizard > ASA CX Basic Configuration

功能名称	平台版本	说明
ASA FirePOWER 配置	9.2 (2.4)	对于 ASA FirePOWER 模块，启动向导中添加了 ASA FirePOWER Basic Configuration 屏幕。 引入了以下屏幕： 导向 > 启动向导 > ASA FirePOWER 基本配置

当地语言翻译版本说明

思科可能会在某些地方提供本内容的当地语言翻译版本。请注意，翻译版本仅供参考，如有任何不一致之处，以本内容的英文版本为准。