

交換矩陣互聯上的埠運行時間超過90天

目錄

[交換矩陣互聯上的一個或多個埠在寬限期內運行超過90天](#)

[ICSeverity](#)

[影響](#)

[說明](#)

[系統日誌消息](#)

[MessageSample](#)

[產品系列](#)

[Regex](#)

[建議](#)

[指令](#)

交換矩陣互聯上的一個或多個埠在寬限期內運行超過90天

ICSeverity

3 — 錯誤

影響

寬限期過期後，埠可能無法工作。如果系統日誌出現過一次/幾次，並且不經常顯示，則可以將其安全忽略。

說明

此消息表示交換矩陣互聯上至少有一個埠已在寬限期內運行超過90天。當所有預設許可證已分配給埠且未許可埠運行超過90天後，固定模組上的一個或多個埠處於啟用狀態時，通常會發生此故障。

系統日誌消息

```
UCSM-3-LICENSE_GRACEPERIOD_90DAYS
```

MessageSample

```
Jan 03 18:38:02 <<ipaddress>> : %UCSM-3-LICENSE_GRACEPERIOD_90DAYS: [F0674][major][license-graceperiod-  
[sys/license/feature-ETH_PORT_ACTIVATION_PKG-cisco-x/inst-y] license  
for ETH_PORT_ACTIVATION_PKG on fabric-interconnect y is running in the grace period for more than X day
```

產品系列

- Cisco UCS B系列刀鋒伺服器
- 思科UCS C系列機架式伺服器
- Cisco UCS 5100系列刀鋒伺服器機箱
- Cisco UCS 6400系列光纖互連
- Cisco UCS 6300系列光纖互連
- Cisco UCS 6200系列光纖互連

Regex

不適用

建議

建議採取以下步驟：

1. 如果Cisco UCS (統一計算系統) 管理器GUI (圖形使用者介面) 中出現故障，請檢查固定模組上啟用的埠數。
2. 檢查每個交換矩陣互聯上安裝和使用的許可證數量。在Cisco UCS Manager GUI中，使用者可以從交換矩陣互聯的Admin頁籤訪問許可資訊。在Cisco UCS Manager CLI (命令列介面) 中，使用者可以通過在許可證範圍下輸入show usage detail命令來訪問許可資訊。
3. 如果問題仍然存在，請購買新許可證並將其安裝在裝置上。如果這也不能解決問題，請與支援工程師聯絡。

指令

```
#show usage detail
```

```
#show feature detail
```

```
#show fault detail
```

關於此翻譯

思科已使用電腦和人工技術翻譯本文件，讓全世界的使用者能夠以自己的語言理解支援內容。請注意，即使是最佳機器翻譯，也不如專業譯者翻譯的內容準確。Cisco Systems, Inc. 對這些翻譯的準確度概不負責，並建議一律查看原始英文文件（提供連結）。