

檢視RV110W上的控制面板

目標

RV110W Dashboard頁面顯示裝置上的許多功能的豐富簡要資訊。

本文檔介紹如何檢視RV110W上的控制面板。

適用裝置

·RV110W

檢視儀表板

步驟1.在Web配置實用程式中選擇**Status > Dashboard**。

The screenshot displays the RV110W Dashboard with a 'Refresh Rate' dropdown set to 'No Refresh'. The dashboard is organized into several sections:

- Device Information:** System Name: routerE3A2B6, Firmware Version: 1.1.0.9, Serial Number: CBT15140AAL.
- Resource Utilization:** CPU: 2%, Memory: 55% (34/64 MB), Current Time: 01/01/10 12:21 AM, System Up Time: 0 Days, 0 Hours, 21 Minutes, 24 Seconds.
- Syslog Summary:** Emergency, Alert, Critical, Error, and Warning logging are all disabled.
- LAN (Local Network) Interface:** MAC Address: 54:75:D0:E3:A2:B6, IPv4 Address: 192.168.1.1, DHCP Server: Enabled.
- WAN (Internet) Information:** IPv4 Address: (blank), State: Down.
- Wireless Networks:** ciscosb1: Active, ciscosb2: Disabled, ciscosb3: Disabled, ciscosb4: Disabled.
- VPN:** QuickVPN Users: 0/0, PPTP Users: 0/0.

步驟2.要使儀表板定期刷新更新的資訊，請從「刷新率」下拉選單中選擇時間。

步驟3.控制面板顯示以下資訊：

·裝置資訊

Device Information	
System Name:	routerE3A2B6
Firmware Version:	1.1.0.9
Serial Number:	CBT15140AAL

— 系統名稱 — 裝置的名稱。

— 韌體版本 — 裝置當前運行的軟體版本。

— 序列號 — 裝置的序列號。

·資源利用

Resource Utilization	
CPU:	4%
Memory:	56% (35/64 MB)
Current Time:	01/01/10 12:00 AM
System Up Time:	0 Days, 0 Hours, 0 Minutes, 35 Seconds

- CPU — 裝置使用的CPU數量。

— 記憶體 — 可用或未使用的記憶體量。

— 當前時間 — 裝置當前設定的時間。

— 系統時間啟動 — 系統已運行多長時間。

·系統日誌摘要

Syslog Summary	details	manage logging
Emergency:	Logging Disabled	
Alert:	Logging Disabled	
Critical:	Logging Disabled	
Error:	Logging Disabled	
Warning:	Logging Disabled	

指示是否為這些事件類別啟用日誌記錄：

— 緊急 — 系統不可用。這通常廣播到所有進程。

— 警報 — 需要立即採取行動。

— 嚴重 — 記錄硬碟裝置錯誤等嚴重情況。

— 錯誤 — 記錄錯誤條件。

— 警告 — 記錄警告條件。

·LAN (本地網路) 介面

LAN (Local Network) Interface	details
MAC Address:	54:75:D0:E3:A2:B6
IPv4 Address:	192.168.1.1
DHCP Server:	Enabled

- MAC地址 — 路由器的MAC地址。

- IPv4地址 — 路由器的本地IP地址。

- DHCP伺服器 — 路由器IPv4 DHCP伺服器的狀態 (啟用或禁用) 。

·WAN (網際網路) 資訊

WAN (Internet) Information [details](#)

IPv4 Address:

State: Down

- IPv4地址 — 路由器WAN埠的IP地址。

— 狀態 — Internet連線的狀態（開啟或關閉）。

·無線網路

Wireless Networks [details](#)

ciscosb1: Active

ciscosb2: Disabled

ciscosb3: Disabled

ciscosb4: Disabled

列出四個無線網路SSID的狀態。

·VPN

VPN

QuickVPN Users: 0/0

PPTP Users: 0/0

- QuickVPN使用者 — 在裝置上分配並正在使用的QuickVPN使用者的數量。

- PPTP使用者 — 在裝置上分配並在使用的點對點隧道協定使用者的數量。