

RV215W上的故障切換和恢復配置

目標

故障切換和恢復功能非常強大，用於確保RV215W持續連線到網際網路。當RV215W的乙太網WAN連線斷開時，會發生故障切換。這時3G連線將接管RV215W並提供網際網路。當RV215W恢復為使用乙太網連線時，會發生恢復。必須配置乙太網WAN連線和3G WAN連線才能使這些功能正常工作。要利用故障切換功能，必須在*Mobile Network*頁面上將行動網路的連線模式設定為automatic。

本文說明如何在RV215W上配置故障切換和恢復功能。

適用裝置

- RV215W

軟體版本

- 1.1.0.5

故障切換和恢復

步驟1.登入到Web配置實用程式，然後選擇Networking > WAN > Failover & Recovery。*Failover & Recovery*頁面隨即開啟：

Failover & Recovery

Failover to 3G WAN: Enabled Disabled

Recovery back to Ethernet WAN: Enabled Disabled

Failover Check Interval: Seconds (Range: 10 - 1440, Default: 10)

Recovery Check Interval: Seconds (Range: 60 - 1440, Default: 60)

Switch back to Ethernet immediately when Ethernet is available.

Switch back to Ethernet in a specific time range.

Start time: Hours Minutes

End time: Hours Minutes

Connection Validation Site: Gateway

Custom IPv4 . . .

WAN Interface	
Interface	Status
Ethernet	Disconnected
USB	Disconnected

步驟2.按一下Failover to 3G WAN欄位中的Enabled單選按鈕以啟用故障切換功能。每當乙太網WAN連線發生故障且3G WAN連線接管時，就會發生故障切換。

步驟3.點選Recovery back to Ethernet WAN欄位中的Enabled單選按鈕以啟用恢復功能。每當故障切換後乙太網WAN連線恢復連線時，就會執行恢復。

步驟4.在Failover Check Interval欄位中輸入RV215W檢查故障切換的時間間隔。

步驟5.在Recovery Check Interval欄位中輸入RV215W檢查恢復的時間間隔。

步驟6.點選與所需恢復時間對應的單選按鈕。

步驟7.如果上一步按一下第二個單選按鈕，請輸入允許RV215W恢復為乙太網連線的開始和結束時間。

步驟8.點選與Connection Validation Site欄位中所需的驗證站點對應的單選按鈕。此站點驗證在故障轉移或恢復後是否重新建立了Internet連線。

- 網關 — 預設網關用作驗證站點。
- 自定義IPv4 — 輸入用作驗證站點的IP地址。

步驟9.按一下「Save」。