

فلم ىل Cisco AV جاوزاً نم دي دعلا ة فاضل لوصول ل جسم يف مدخت سم في رعت

المحتويات

- [المقدمة](#)
- [المتطلبات الأساسية](#)
- [المتطلبات](#)
- [المكونات المستخدمة](#)
- [الاصطلاحات](#)
- [الإجراء](#)
- [معلومات ذات صلة](#)

[المقدمة](#)

قام موردون مختلفون بتوسيع أزواج قيم السمات القياسية (أزواج AV) لتلبية إحتياجات محددة. تسمى أزواج AV التي تقدمها Cisco بشكل جماعي سمات المورد المحددة، والتي تسمى إحداها زوج AV من Cisco.

يشرح هذا المستند كيفية إضافة أزواج Cisco AV متعددة، أو أي سمة متعددة القيم، إلى ملف تعريف مستخدم.

[المتطلبات الأساسية](#)

[المتطلبات](#)

لا توجد متطلبات خاصة لهذا المستند.

[المكونات المستخدمة](#)

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى إصدارات البرامج والمكونات المادية التالية:

• Solaris 8

• Access Registrar 3.0R8

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك مباشرة، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

[الاصطلاحات](#)

للحصول على مزيد من المعلومات حول اصطلاحات المستندات، ارجع إلى [اصطلاحات تلميحات Cisco التقنية](#).

[الإجراء](#)

لا يمكن إضافة أزواج AV أو سمات متعددة القيم من Cisco في كل مرة. إذا تمت إضافة واحدة في كل مرة، تبقى فقط زوج AV الأخير، أو السمات لأنها تستبدل الآخرين.

الصياغة الصحيحة التي يجب استخدامها هي:

```
"set Cisco-Avpair "vpdn:l2tp-tunnel-password=XYZ" "vpdn:tunnel-type=l2tp  
"vpdn:tunnel-id=tunnel123" "vpdn:ip-addresses=10.10.10.1"
```

ملاحظة: لا تكون هناك حاجة ماسة إلى علامات التنصيص المزدوجة إلا إذا كانت القيمة بها مساحة. في هذه الحالة، لا تكون هناك حاجة إلى علامات تنصيص مزدوجة. يجب إدخال الأمر بالكامل في سطر واحد. لقد تم تضمينه إلى السطر الثاني في هذا المستند لأسباب مكانية.

هذا مثال على كيفية تنفيذ الخطوات في aCmd:

```
/cd /Radius/Profiles/default-PPP-users/Attributes <--  
  
[ localhost/Radius/Profiles/default-PPP-users/Attributes// ]  
Ascend-Idle-Limit = 1800  
"Framed-Compression = "VJ TCP/IP header compression  
Framed-MTU = 1500  
Framed-Protocol = PPP  
Framed-Routing = None  
Service-Type = Framed  
  
This command is brought down to a second line !--- for spatial reasons. Keep this command ---!  
on one line when you !--- enter it. --> set Cisco-Avpair "vpdn:l2tp-tunnel-password=XYZ"  
"vpdn:tunnel-type=l2tp  
"vpdn:tunnel-id=tunnel123" "vpdn:ip-addresses=10.10.10.1"  
  
This command is brought down to a second line !--- for spatial reasons. Keep this command ---!  
on one line when you !--- enter it. Set Cisco-Avpair vpdn:l2tp-tunnel-password=XYZ vpdn:tunnel-  
type=l2tp vpdn:tunnel-id=tunnel123 vpdn:ip-addresses=10.10.10.1 --> ls [  
//localhost/Radius/Profiles/default-PPP-users/Attributes ] Ascend-Idle-Limit = 1800 Cisco-Avpair  
= vpdn:l2tp-tunnel-password=XYZ  
Cisco-Avpair = vpdn:tunnel-type=l2tp  
Cisco-Avpair = vpdn:tunnel-id=tunnel123  
Cisco-Avpair = vpdn:ip-addresses=10.10.10.1  
All av-pairs are successfully added. Framed-Compression = "VJ TCP/IP header compression" ---!  
Framed-MTU = 1500 Framed-Protocol = PPP Framed-Routing = None Service-Type = Framed
```

معلومات ذات صلة

- [صفحة دعم مسجل الوصول من Cisco](#)
- [أزواج قيمة السمات ل TACACS+](#)
- [أزواج RADIUS للسمات والقيمة](#)
- [الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems](#)

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نمة ومة مادختساب دن تسمل اذة Cisco تمةرت
ملاعلاء انء مء مء نمة دختسمل معد و تمة مء دقتل ةر شبل او
امك ةق قء نوك ت نل ةللأل ةمچرت لصف أن ةظحال مء ءرء. ةصاأل مء تءل ب
Cisco ةللخت. فرتمة مچرت مء دقء ةللأل ةل فارتحال ةمچرتل عم لالحل و
ىل إلمءءاد ءوچرلاب ةصوء و تاملرتل هذه ةقء نء اهءل وئس م Cisco
Systems (رفوتم طبارل) ةلصلأل ةزىلچن إلل دن تسمل