

ةكبشلا ىلا لوصولا زاهج لاخدا لىدعت/ةفاضلا Catalyst زكرم ةطساوب ISE يف

تايوتحمل

[ةمدقملا](#)

[ةيساسأ تامولعم](#)

[ةلكشملا](#)

[لحللا](#)

ةمدقملا

يذلا ISE يف (NAD) ةكبشلا ىلا لوصولا زاهج لاخدا نيوكت ةداعا عارجا دننتملا اذه فصى ISE نم هتللازا وا هلىدعت متي.

ةيساسأ تامولعم

متمت يذلا) ةكبشلا زاهجلا NAD لاخدا لىدعت مزلي شىح ةددعتم تاهوي رانيس كانه نوكت دق
لاثملا لىبس ىلع (Catalyst زكرم ةطساوب هترادا:

NAD لاخدا يف دىج لىسلسلست مقرر شىدحت بجيو، لىسلسلستلا مقرلا رىيغتو، زاهج عارجا متي
(ةمدقتملا TrustSec تاداعا) اذه ةكبشلا زاهجلا.

PAC/env تانايب لىزننت لشف ىلا يذوي امم، Device TrustSec ةقداصم متم نلف الو.

ببسب) (ISE) ةيوهلا تامدخ كرحم نم NAD لاخدا فذح هي متي رخاوي رانيس كانه نوكتي دق
ISE يف NAD لاخدا دجوي ال شىح زاهجلا ةقداصم عىمجل لشف نالوا. (رخا بىس يودي اطح

ةلكشملا

Catalyst زكرم يف اقبس م ددحم راىخ دوجو مدع يه ركذلا ةقبا سلا تاهوي رانيسلا يف ةلكشملا
لوألا NAD لاخدا لىسلسلست زاهجلا عوقوملا نييعة درجمب ةرشابم NAD لاخدا عاشنلا
امم ايودي ISE يف NAD لاخدا لىدعت/نىوكت ىلا نىمدختسملا رارطضا هلىع بترت ي امم، ةرم
أطخلل ةضروعو تقولل الكالستسا نوكتي نا نكمي.

يال (ةكبشلا ىلا لوصولا زاهج) NAD لاخدا نيوكت ةداعا لىسلسلست/عارجا دننتملا اذه فصى
يال ىلع قىبطلل لىسلسلست لىسلسلست اذه. ISE NAD نم هتللازا وا هلىدعت متي ISE يف ةكبشلا زاهج
Catalyst زكرم ةطساوب هترادا متم ةكبشلا زاهج.

لحللا

ريغتي لاساساً لكشبحاتحن، ISE في NAD Entry نيوكتب Catalyst Center موقري يكل ريس ليغشلتة فيفلخاله جاولا نوكي يذلاو (يمهو IP يا لى) زاهجاله راداب صاخال IP ناونع NAD Entry عاشن ل مع

م تيس Catalyst. زكرم ةطساوب هترادإ متت ةكبش زاهج يا لى قىببطللل لباق اراجلا اذه في ريغتلل لباق لمعلال ريس ليغشلت متي شيح) ي لصلال IP مادختساب NAD لاخلإ عاشن ل NAD لاخلإ ةمدقتم ال TrustSec تاداعل لي طعت مت، لامل اذه في (ةرادالاب صاخال IP ناونع في ISE :

Network Devices

Selected 0 Total 1

Edit + Add Duplicate Import Export Generate PAC Delete Quick Filter

Name	IP/Mask	Profile Name	Location	Type	Description
9400	x				
pod7-9400...	172.19.100.15/32	Cisco	All Locations	All Device Types	

ةكبشلال زاهجل نيئدتببم لل ISE

Cisco ISE

Administration · Network Resources

Network Devices

Network Device Groups

Network Device Profiles

External RADIUS Servers

RADIUS Servers

Network Devices

Default Device

Device Security Settings

TACACS Authentication Settings

SNMP Settings

SNMP Version 2c

SNMP RO Community ** Show

SNMP Username

Security Level

Auth Protocol

Auth Password Show

Privacy Protocol

Privacy Password Show

Polling Interval 0 seconds (Valid Range 600 to 86400 or zero)

Link Trap Query

MAC Trap Query

Originating Policy Services Node Auto

Advanced TrustSec Settings

اذه NAD لاجدال ةمدقتم TrustSec تادادع ليطعت م

ةمدقتم TrustSec تادادع لىلع زاهجلل NAD لاجدال يوتحي ،ةروصلال هذه يف حضوم وه امك (مسقلا اذه نيكمت متي ،NAD لاجدال عاشناب Catalyst Center موقبي امندن ماع لكشبه) ةلطم ليغشت لىل يدوي يذلاو يمهو IP لىل Catalyst زكرم يف ةرادالاب صاخلا IP ناونع رييغت بمق هناف ،ةرادالاب صاخلا IP ناونع رييغت دن . ISE يف NAD لاجدال نيوك ةداعال لمعال ريس ISE و ISE لاجدال ليدعت بجيو ةنمازمال ةلاح لىل زاهجلال ةرادال ةيلباق لقني

Provision / Inventory

Devices (1) Focus: Inventory

deviceName: (*9400*)

1 Selected Add Device Tag Actions

Device Name	IP Address
pod7-9400.dr.com	172.19.100.15

1 Records

Edit Device

Credentials Management IP Resync Interval Device Role

Device IP / DNS Name*
172.19.100.100

- Please ensure that the new IP address is reachable from Cisco DNA Center and device credentials are correct, otherwise the device may go to an unmanaged state.
- Please ensure that the device is re-provisioned if the management interface has changed and IP address of the same has been updated. Failure to do so will cause reachability issues from the device to the network servers.

Device Controllability is Enabled. Config changes will be made on network devices during discovery/inventory or when device is associated to a site. [Learn More](#)

Cancel Update

فئاز IP لىل Catalyst زكرم يف ةكبشلال زاهجل Management IP ناونع رييغت

Devices (1) Focus: Inventory

deviceName: (*9400*)

0 Selected Add Device Tag Actions

Device Name	IP Address	Device Family	Reachability	EoX Status	Manageability
pod7-9400.dr.com	172.19.100.100	Switches and Hubs (WLC Capable)	Reachable	Not Scanned	Managed Syncing...

ةنمازمال ةلاح يف ةكبشلال زاهجل لخددي

Q deviceName: (*9400*)



0 Selected

Add Device

Tag

Actions



As of: Jul 7, 2024 7:13 PM

Device Name	IP Address	Device Family	Reachability	EoX Status	Manageability	Compliance	Health Score	Site
pod7-9400.dr.com	172.19.100.100	Switches and Hubs (WLC Capable)	Unreachable	Not Scanned	Managed Inventory Sync...	Non-Compliant	No Health	...

IP ناووع وه هيل لوصول لباق ريغ ةرادالاب صاخ ال IP ناووع نوكي امنيب هيل لوصول لباق ريغ ةكبشلا زاهج حبصي
Catalyst زكرم نم هيل لوصول نكمي الويمه و

: نأل "ةمدقتم ال TrustSec تاداع" و ةثحتم ال تاداع ال ISE NAD ل اخذ ني كمت مت

Network Devices
Network Device Groups
Network Device Profiles
External RADIUS Servers
RA

Network Devices

Default Device

Device Security Settings

SNMP Username

Security Level

Auth Protocol

Auth Password [Show](#)

Privacy Protocol

Privacy Password [Show](#)

Polling Interval seconds (Valid Range 600 to 86400 or zero)

Link Trap Query

MAC Trap Query

Originating Policy Services Node

Advanced TrustSec Settings

Device Authentication Settings

Use Device ID for TrustSec Identification

Device Id

Password [Show](#)

Catalyst زكرم نم ةرادال IP ناووع شيحت دعب ةمدقتم ال TrustSec تاداع ني كمت مت

هب صاخ ال لصل ال IP ال ىرخأ ةرم ةرادالاب صاخ ال IP ناووع ريغت اننكمي ، اذه عاشن دعب

Devices (1) Focus: **Inventory** ▾

deviceName: (*9400*)

1 Selected Add Device Tag Actions ▾ ⌵

	Device Name	IP Address
<input checked="" type="checkbox"/>	pod7-9400.dr.com	172.19.100.15

1 Records

Edit Device

Credentials
Management IP
Resync Interval
Device Role

Device IP / DNS Name*

172.19.100.15

- Please ensure that the new IP address is reachable from Cisco DNA Center and device credentials are correct, otherwise the device may go to an unmanaged state.
- Please ensure that the device is re-provisioned if the management interface has changed and IP address of the same has been updated. Failure to do so will cause reachability issues from the device to the network servers.

Device Controllability is **Enabled**. Config changes will be made on network devices during discovery/inventory or when device is associated to a site. [Learn More](#)

Cancel
Update

هہ صاخال یل صأل IP یل یرخأ ةرم ةرادإلاب صاخال IP ناوع ریغت

ةلاح یف زاہجال لخد ی، هہ صاخال یل صأل IP ناوع یل ةرادإلاب صاخال IP ناوع ثیدحت دعب "رادم" حبص یو "ةنمازملا".

NAD : لآخدا فذح ه یف مت رخآ ویرانیس یلی ام یف

Network Devices

Selected 0 Total 0

Edit
+ Add

Export ▾

Delete ▾
Quick Filter ▾

	Name	IP/Mask	Profile Name	Location	Type	Description
<input type="checkbox"/>	9400	x				

No data available

ةكبشل زاہجال ISE یف دوجوم ریغ NAD لآخدا

ناوع لی دعت، یأ، عارجال سفن مدختسن نحن. دوجوم ریغ چارداو زاہجال سفن ةفیاش كنا امب لآخدا عاشنا متی، عارجالا اذه مادختسا دعب. (فئاز IP یل Catalyst زكرم یف ةرادإلاب صاخال IP هہ صاخال یل صأل IP ناوع ب ةكبشل زاہجال

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نمة ومة مادختساب دن تسمل اذة Cisco تمةرت
ملاعلاء انء مء مء نمة دختسمل معد ىوتحم مء دقتل ةر شبل او
امك ةق قء نوك ت نل ةللأل ةمچرت لصف أن ةظحال مء ءرء. ةصاأل مء تءل ب
Cisco ةللخت. فرتحم مچرت مء مء دقء ةللأل ةل فارتحال ةمچرتل عم لاعل او
ىل إلمءءاد ءوچرلاب ةصوءو تامچرتل هذه ةقء نء اهءل ءوئس م Cisco
Systems (رفوتم طبارل) ةل صأل ةل ءل ءن إل دن تسمل