

عيرسلا ءدبلا ليلد نم تالچسلا عيمجت Cisco نم ةيمقرلا ةكبشلا ةينب زكرم

تايوتحمل

[ةمدقملا](#)

[ةيساسالاب تابلطتملا](#)

[تابلطتملا](#)

[ةمدختسملا تانوكملا](#)

[ةيساسا تامولعم](#)

[ةيقرتلا وريوطتلا وةمالسلا لادعتسالا اصحفا تايلمع عارجال AURA ةادا](#)

[Cisco نم ةيمقرلا ةكبشلا ةينب زكرم لكاشم فينصت](#)

[ةيقرتلا لكاشملا اوعيمجت بولطملا تالچسلا](#)

[SDA / دادملا ونامضللا وةتمتالاب تالكشم ةچلاعمل اوعيمجت بولطملا تالچسلا / SDA فالخب](#)

[\(GUI\) ةيموسرلا مدختسملا ةوچاولئاسملا اوعيمجت متيسيتلا تالچسلا](#)

[لوصولا ةكبش لكاشملا ةكبشلا ةزهجأ نم اوعيمجت متيسيتلا تالچسلا / چماربلا لبق نم ةفرعملا](#)

ةمدقملا

ةينب زكرم نم رماوالا تاجرم وةرورضلا تالچسلا عمجل ةمزاللا تاوطخلل دننتملا اذه فصبي Cisco نم (DNA) ةيمقرلا ةكبشلا

ةيساسالاب تابلطتملا

تابلطتملا

ةيلاتلا عيضاوملاب ةفرعم كيديل نوكت ناب Cisco ي صوت

- ةكبشلا ةينب زكرم ىل (CLI) رماوالا رطس ةهچاولوصو قح مدختسملا نوکي نأ مزلي Cisco نم (DNA) ةيمقرلا
- كيلع بجي، CLI مادختساب Cisco نم ةيمقرلا ةكبشلا ةينب زكرم ىل لوخدلا ليچستل ةكبشلا ةينب زكرم IP ناوئعب (SSH) ةنمآلا ليصوتلا ذخأم ةقبط ربع لاصتالا 2222 ذفنملا ىلع مدختسم مساك Maglev مادختساب Cisco نم (DNA) ةيمقرلا

ةمدختسملا تانوكملا

ةيلاتلا ةيداملا تانوكملا وچماربلا تارادصا ىل دننتملا اذه يف ةدراولا تامولعملا دننست

- Cisco DNA Center (نم ةيمقرلا ةكبشلا ةينب زكرم)

ةصاخ ةيلمعم ةئيب يف ةدوچوملا ةزهجالا نم دننتملا اذه يف ةدراولا تامولعملا عاشنم

تتأكد إذا (يضايرفا) حوسم نيوكتب دننسملا اذف ةمدختسُملا ةزهجالا عيمج تادب رما يال لمحتحمال ريثأتلل كمهف نم دكأتف ،ليغشئلا ديق كئكئبش

ةيساسأ تامولعم

كذعاسي (SR) (TAC) ةينفلا ةدعاسملا زكرم ةمدخ بلط ي امدم تامولعملل هذه ريفوت نإ كئلكشم لخب قلعتي اميف لمعلل ي فءبلا لعل

ةمالسلل دادعتسالل صئف تايلمع ءارجال AURA ةادا ةيقرتلال وريوطتلالو

ةيقرتلال وريوطتلالو ةمالسلل تصوئف ءارجال Github لعل ةرفوتملل AURA ةادا ذيفنئب مق ISE & WLC و ةينبلا ةزهجالا نم تاجرئم طاقئلا ةادالل نكمي امك Cisco نم DNA زكرم لعل يوتسمو مكئئلا يوتسمو ءصلا لعل ةدننسملا ققئئلا تايلمع نم ديدعلل ذيفنئل ءءان و ةسلل ةيقرت نامضل ةيقرتلال لبق هليغشئ مئتي نأ ةياغلل ديفملا نم .نامألا مئظئنم ساسأ لعل ةاداللا ليعغشئ ةلودج نكمي

[انھ](#) ليعصافئلا نم ديزملا ريفوت

Cisco نم ةيمقرلا ةكئبشلا ةينب زكرم لكاشم فينصت

ءءرا ،ةلكشملا فصولي ةروكئملا تانوكملا ي فاهءءاوم مئئ لكاشم ياب قلعتي اميف ةبولطملا تامولعملل عمئل ةيلئلا ةيلصفتلا ةلباقملا ةلكشملا تائف لعل

ةلكشملا ءئف	ةلكشملا فصول
ةيقرتلال	ةيقرت تاقفءء ءانئأ اهئظءالم تئئ لشف تالء ي قيقبئطئلا/مظئللا
ةمئأ	ءداعئسالل ويطايئءاللا ءسنللا (HA) ةيلءال ءءاللا ءرادملا تامءلل فائئءاللا/نوزءملا ةكئبشلل ميمصئ ءادملا IP تاعمءئ LAN ةكئبشلل يئئاقئلئلا ليعغشئلا ءبس بلقلا ريفوت NFV ءادملا PNP يئكئلا صيئرئلا (ACA) لوصولل ءسايئ طئارءلل ايءولوبوط و NBAPI و UDN و Cisco DNA-Spaces و CMX و ISE عم لمكئئلا تالكشم

	كلذىلى امو NB-notifications
SDA ريغ دادم	SDA ريغ ري فو تاق ف دت ي ف اه تظ حالم تم ت لشف تالاح ي
انان ئىم ط	ري راق تالو تال ي لحت لال سا ي ق ل ا ع ب ت ت ن ا م ض ل ا ت ا ق ف د ت ي ف ا ه ت ظ ح ا ل م ت م ت ي ر خ ا ل ش ف ت ا ل ا ح ي
ق ه ج ا و ل ك ا ش م م د خ ت س م ل ا ق ي م و س ر ل ا	ق ي م و س ر ل ا م د خ ت س م ل ا ق ه ج ا و ي ف ظ ح ا ل ت ا ط خ ا ي ا ع م ج ل د ي ج ا ذ ه ق ق ط ن م ل ا ب ق ص ا خ ي ر خ ا ا ل د ي ف ق ب و ل ط م ل ا ت ا م و ل ع م ل ا ي ل ا ق ف ا ض ا ل ا ب
ف ر ع م ل ا ل و ص و ل ا ج م ا ر ب ل ا ب	ن ع ق ف ر ع م ل ا ل و ص و ل ا ق ي ن ب ق ز ه ج ا ر ب ع ا ه ت ظ ح ا ل م م ت ت ل ش ف ت ا ل ا ح ي ج م ا ر ب ل ا ق ي ر ط

ق ي ق ر ت ل ل ك ا ش م ل ا ه ع ي م ج ت ب و ل ط م ل ا ت ا ل ج س ل ل

ع م ج ب م ق ، Cisco ن م ق ي م ق ر ل ا ق ب ش ل ل ا ق ي ن ب ز ك ر م ل (CLI) ر م ا و ا ل ر ط س ق ه ج ا و ن م . 1 ق و ط خ ل ل
ق ي ل ل ا ت ل ل ر م ا و ا ل ا ت ا ج ر خ م :

```
maglev system_updater update_info
maglev catalog settings display
maglev catalog release_channel display -V
maglev catalog settings validate
etcdctl get /maglev/config/cluster/cloud
maglev catalog system_update_package display
maglev catalog package display
```

ع ي م ج ت و ، ر م ا ل ا ا ذ ه م د خ ت س ا و ل ج س ف ل م ي ل ل ا م ا ظ ن ل ل ا ش ي د ح ت ق م د خ ت ا ج ر خ م ل ا س ر ا ب م ق . 2 ق و ط خ ل ل
/tmp/ د ل ج م ن م ف ل م ل ا

```
magctl service logs -r system-updater > /tmp/system-updater.log
```

. [د ن ت س م ل ا](#) ا ذ ه ي ف ا ه م ي ل ع ت م ت ا م ك RCA ت ا ل ج س ع ي م ج ت . 3 ق و ط خ ل ل

وأتمت ألتالكشم ةجلالعمل اهعيمجت بولطملا تالجالسلا SDA فالخب / SDA دادمإ وأ نامضلا

[دنتسملإ](#) اذف اهميلعت مت امك RCA تالجالس عيمجت 1. ةوطخلا

[Cisco نم ةيمقرلا ةكبشلا ةينب زكرم AURA ةادأ](#) ليغشت 2. ةوطخلا

مدختسمللا ةهجال لئاسمل اهعيمجت متيس يتلا تالجالسلا (GUI) ةيموسرلا

[دنتسملإ](#) اذف اهميلعت مت امك RCA تالجالس عيمجت 1. ةوطخلا


[Cisco نم ةيمقرلا ةكبشلا ةينب زكرم AURA ةادأ](#) ليغشت 2. ةوطخلا

موركلا تاداشرا عبتت ةوطخب ةوطخ. ببول اضرعتسم نم HAR تافل عيمجت 3. ةوطخلا


- سواملا رزب رقناو ةحفصلا لىل لقتنا، ةيموسرلا مدختسمللا ةهجال يف أطخ ىري ام دنع
صفح رتخاو اهيلع نميال

The screenshot displays the Cisco DNA Center interface. At the top, there is a navigation bar with the Cisco DNA Center logo and search, refresh, and help icons. Below the navigation bar, a welcome message for 'admin' is shown, along with links for 'Take a Tour' and 'Learn More'. A banner message encourages users to learn about new capabilities on the Cisco DNA Center YouTube Channel. The main content area is divided into two primary sections: 'Assurance Summary' and 'Network Snapshot'. The 'Assurance Summary' section includes a 'Health' card showing 67% for Network Devices, 0% for Wireless Clients, and 100% for Wired Clients, with a 'View Details' link. It also features a 'Critical Issues' card with 26 P1 and 23 P2 issues, and a 'Trends and Insights' card showing throughput, coverage, and capacity trends over the last 7 days. The 'Network Snapshot' section includes a 'Sites' card with 5 sites, a 'DNS Servers' card with 0 servers, and an 'Application Policies' card with 0 policies. A context menu is visible over the 'Sites' card, listing actions like Back, Forward, Reload, Save as..., Print..., Cast..., Translate to English, View page source, View frame source, Reload frame, and Inspect.

- بيوبتللا ةمالع لىل لقتنا. ةحفصلا نم نميال بناجال لىل روطملا تاودأ حتف صفح
حضوم وه امك، اهيلع رقناو ةكبشلا



• حضور ومه امك (HAR ري دصت) لي زنت لاهس قوف رقنا



• TAC ةم دح بلط لى له لي محت نم دكأتو، ايلحم HAR فلم ظفح

لكاشم ل ةكبش ل ةزهجأ نم اه عي محت متيس يت لال ةالجس لال جمار بلال لبق نم ةفر عمل لوصول ةكبش

نم ةرشابم او Cisco نم (DNA) ةي مقر لال ةكبش لال ةينب زكرم رماو اهجوم ربع) عي محت 1. ةوطخلال
ةرثأت لال فاوخلال لى ةفاض لال اب، دودخلال دقو ومكحت لال دقو عي مچ نم (CLI) رماو لال رطس ةهجاو
جمار بلال ةطساوب ةدحمل لال لوصول ةينب ةقو مل

0 ةي فرط لال ةدحو لال لو

ي ن ف ل ا م ع د ل ا ر ا ه ظ ا

ي ن ف ل ا م ع د ل ا ة ي ن ب ر ا ه ظ ا

show tech support lisp

show tech-support cef

ي ن ف ل ا م ع د ل ا ر ا ه ظ ا ل I S I S

ي ن ف ل ا م ع د ل ل ي س ي ئ ر ل ا م ا ظ ن ل ا ض ر ع

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نم ةومچم مادختساب دن تسمل اذه Cisco تچرت
ملاعلاء انءمچ يف نيمدختسمل معدى وتحم مي دقتل ةيرشبلاو
امك ةقيد نوك تنل ةللأل ةمچرت لصف أن ةظحال مچرئ. ةصاغل مهتغب
Cisco يلخت. فرتحم مچرت مامدقي يتل ةيفارتحال ةمچرتل عم لالحل وه
ىلإ أمئاد عوچرلاب يصوت وتامچرتل هذه ةقد نع اهتيلوئسم Cisco
Systems (رفوتم طبارل) يلصلأل يزلچنلإل دن تسمل