

# هبة بل اطم ل او C ةئف لقتسم مداخ نيوكت مألا ةحوللا لادبتسا دعب دادعتسال عضويف

## تايفوتحمل

[ةمدقملا](#)

[ةيساسألا تابلطتملا](#)

[تابلطتملا](#)

[ةمدختسملا تانوكملا](#)

[ةيساسأ تامولعم](#)

[مداخلاب ةبل اطم ل متي و Intersight يف ديدجل RMA مداخ ةبل اطم ل متي مل :ةلكشمل](#)

[يلصلألا لطمعلا](#)

[لحللا](#)

[زاهجلاب ةبل اطم ل لكاشم نم يساسألا ققحتلا](#)

[Cisco Intersight ةماعلا ةكبشلا لاصتا تابلطتم](#)

[قلص تاذا تامولعم](#)

## ةمدقملا

قېبطت يف هبة بل اطم ل او C ةئفل نم لقتسم مداخ نيوكت ةيفيف دننتسملا اذه حضوي  
مألا ةحوللا لادبتسا دعب Cisco Intersight.

## ةيساسألا تابلطتملا

### تابلطتملا

ةيلال عيضاوملاب ةفرعم كيدل نوكت نأب Cisco يف صوت:

- Cisco نم (CIMC) ةرادإلا يف ةلماكتملا مكحتلا ةدحو
- Cisco Intersight
- C ةلسلسلا نم Cisco مداوخ

### ةمدختسملا تانوكملا

ةيلال ةيداملا تانوكملا وجماربال تارادصإلا دننتسملا اذه يف ةدراول تامولعمل دننتست:

- Cisco C240-M5 4.1(3d)
- ةمدخك Cisco Intersight جم انرب (SAAs)

ةصاخ ةيلمعم ةئيب يف ةدوجوملا ةزهجال نم دننتسملا اذه يف ةدراول تامولعمل عاشنإ مت  
تناك اذا. (يفضارتفا) حوسمم نيوكتب دننتسملا اذه يف ةمدختسملا ةزهجال عيمج تادب  
رمأ يال لمحتحمل ريثأتلل كمهف نم دكأتف، ليغشتلا ديقتك تشبش

### ةلصللا تاذا تاجتنملا

ةغص ةيجمربو زاه اذه عم تلمعتسا تنك اضيأ عيظتسي قوثو اذه

- شذألأ تارادصلإ او C ةئفلا نم M4 3.0(4)
- شذألأ تارادصلإ او 3.1 رادصلإ C-Series M5 ةئفلا
- شذألأ تارادصلإ او C ةئف M6 4.2
- شذألأ تارادصلإ او S-Series M5 4.0(4e)

هذه لىل عوجرلاب مق، ةم و عدم لىل جمارب لىل او ةزهألأ اب ةلماش ةمئاق لىل ع لوصحلل: **ةظحال م**.  
**ةم و عدم لىل Intersight ةمظناو** Intersight ةي نقتب **ةم و عدم لىل ةي وهلا تافرع م**: تاطابترال

## ةيساسأ تامول عم

- Cisco نم C ةلسلسلا بلط مت ام دنع يه دنن تسمل اذهل اعويش مادختسالا تالاح رثكأ شذحي تقويأ ي ف (RMA) ةدئاعلا داوملا صيخرتب مألأ ةحولل لادبتسإ متي و Intersight مزليو لىل صألأ مداخلاب ةبلاطملا مدع مزلي (RMA) ةعجرتسمل داوملا صيخرت هي ف Cisco Intersight ي ف ديجل مداخلاب ةبلاطملا.
- لبق حاجنب هب ةبلاطملا مت دق C ةئفلا نم لىل صألأ مداخل نا دنن تسمل اذه ضررتي ف ي مهاست نا اهنأش نم ةكبشلا وأ نيوكتل ي ف تالكشم يأ دجوت الو، RMA مألأ ةحولل لةشاف ةبلاطم ةي لمع.
- ةزهألأ لصوصم نم وأ Cisco Intersight ةباوب نم ةرشابم فادهألأ اب ةبلاطملا اعألل كنكمي ف Cisco Intersight Portal نم فادهألأ اب ةبلاطملا اعألل نسحتسمل نمو، اهسفن ةي اهنلا ةطقنل Portal.
- هناف، Intersight لخدم سي لو هب صاخلا زاهل لصوصم نم ةرشابم بولطم ريغ فدهل ناك اذا ةي اهنلا ةطقنل ةبلاطملا مدع اضيأ بجي. بولطم ريغك Cisco Intersight لخد فدهل ضرعي Cisco Intersight نم ايودي.
- دق Cisco Intersight ي ف ةلصتملا ريغ ةلحال حجرا لىل ع C ةئف لىل صألأ مداخل ضرعي لادبتسالا لىل مألأ ةحولل ةجاج عارو ببسلا فالخاب اعرا ل اذه فلتيخي.


## Intersight ي ف ديجل RMA مداخل ةبلاطملا متي مل: ةلكشملا لىل صألأ لطملا مداخلاب ةبلاطملا متي و

مقرل احبصي، Cisco Intersight ي ف C ةلسلسلا نم لقتسم مداخل ةبلاطملا مت دق ناك اذا بلطتي هب ةبلاطملا مداخل ناك اذا Cisco Intersight عم انرتقم (SN) مداخل لىل لسلسلا لىل صألأ مداخلاب ةبلاطملا مدع بجي ف، رخأ ببس يأ وأ لطم ببسب ةيسئي ةحول لادبتسإ عم C ةلسلسلا نم SN ةكبش ريغتت Cisco Intersight ي ف ديجل مداخلاب ةبلاطملا مزليو RMA مألأ ةحولل ل.

## لحل


نيوكتب مق. لادبتسإ لىل جاتحي يذل Cisco Intersight نم C ةئف مداخلاب ةبلاطملا اعألل مق Cisco Intersight وه ديجل مداخل نا يعداو، زاهل لصوصم و CIMC ةديجل مداخلاب

(فادهألأ) فدهلأ صاخلا عبرملا ددح Admin > Targets ةقطقو Cisco Intersight ليغشت 1. ةوطخل ي ف حضورم وه امك Trash Can Icon > Unclaim قوف رقناو اهب ةبلاطملا مدع وأ اهلادبتسإ بولطملا ةروصل هذه.





يطلب (ثيخ ل دبت سم ال مداخل ال (KVM) حيت افم ال ءحول ب ويديف ءشاش لي صوت 2 ءوطل ال ءب دن Cisco نم ءيادل ءشاش يف (ل ءل اب هنيوك ت مت دق CIMC ناك اذا ءوطل ال هذه نم Network Interface Card (NIC) Properties بسانم ال نيوك ت ب مق CIMC نيوك ت ل F8 دح ، ليغش ال ل صم ال زا ءل ال ءي ل ءل ءل ال ءل ال Save. ل ف10 سبكو ك ءي ب ل ءل ءل ال م دخت سي NIC Properties ل ال ادانت سا ه ب صا ءل ال

C240-M5 ل ءرشابم ل صم ال KVM عم CIMC ل لي ءم داد ءل فصت و ءصوت 2 ءوطل ال : ءط ءال م ل ءو ءر ال ءا ءر ال DHCP م ادخت سباب د ءب نع CIMC ل لي لوالا داد ءل ال ذي فن ت ن كم ي امك . كل ل ص فال CIMC ل لي لوالا داد ءل ال راي ت ءاو مداخل زارطل بسانم ال تي ب ت ال ل ل



Admin ل ل لاق ت ن ال او CIMC ب ءصا ءل ال (GUI) ءي م و سر ال م دخت سم ال ءه او لي غش ت ءب 3 ءوطل ال > Device Connector. اذ Device Connector ل ط ءم ءر ءا ل ءم ب Settings دح ، ا هنيوك ت در ءم ب Turn On ءر ءا ل ط ءم Device Connector اذ .

إلى لقتنا، CIMC م كحتال ةدحوب ةصاخلا (GUI) ةيموسرلا مدختسما ةهجاو يف: **حيملت** جماربلا تابلطتم نم یندألا دحلا ةيبلت ديكأتل **Firmware Version** نراقو **Chassis > Summary** طابترالا اذم مدختسا. Cisco Intersight جمانرب ةطساوب اهب ةبلاطملا متيل ةتباثلا **ةموملا ةمظنألا**: كيدل ددحمل مداخل زارط تابلطتمل یندألا دحلا نم ققحتلل تابلطتملا نم یندألا دحلا تباثلا جمانربلا فوتسي مل اذم. **Intersight ةينقتب** مداخل ال (HUU) فيضملا ةقرتل ةدعاسملا ةادألا ليغشتب مقف، اهلط بولطملا، **Cisco** نم فيضملا ةقرتل ةدعاسملا ةادألا ةيلمع: انه رظنا



DNS بسانملا ةئيهتو **Admin > Device Connector > Settings > DNS Configuration** الى لقتنا 3.1 ةوطخلال ةروصلال هذه يف حضورم وه امك **Save** ددحو **Server**.

The Device Connector is an embedded management controller that enables the capabilities of Cisco Intersight, a cloud-based management platform. For detailed information about configuring the device connector, please visit [Help Center](#)

Configure DNS settings for IMC Software

Domain Name

DNS Server

Cancel Save

3.2. ةوطخ ال نيوكتب مق **Admin > Device Connector > Settings > NTP Configuration**. ةروصل هذه في حضورم وه امك **Save** ديحت م، ةئيب لكل ناوئع ال

The Device Connector is an embedded management controller that enables the capabilities of Cisco Intersight, a cloud-based management platform. For detailed information about configuring the device connector, please visit [Help Center](#)

Configure NTP settings for IMC Software

NTP Server

Cancel Save

1.0.11-2209

3.3. ةوطخ ال Cisco Intersight. لوصل رمال مزل اذا يرايتخ لكش ب ليكو نيوكتب مق **Admin > Device Connector > Settings > Proxy Configuration > Enable Proxy**. نيوكتب مق **Proxy Hostname/IP** و **Proxy Port** و **Save**.

The Device Connector is an embedded management controller that enables the capabilities of Cisco Intersight, a cloud-based management platform. For detailed information about configuring the device connector, please visit [Help Center](#)

Configure proxy settings

Enable Proxy

Proxy Hostname/IP \*


Proxy Port \*

Authentication


Cancel Save


1 - 65535

4. ةوطخ ال نيزاهال الك خسن **Device ID** و **Claim Code** خسنو **Admin > Device Connector** ديحت 4. ةوطخ ال اقحال مادختس ال ليصن فلم و ةركدم.




في مخطط 5، نوضح الخطوات لإعداد Cisco Intersight وإلحاق الخوادم الـ Cisco UCS Server (Standalone) > Start. نحتاج إلى إدخال Device ID و Claim Code من الخوادم (GUI) و Claim.





هذه هي خطوات حضوره و امك Status > Connected، عشان قبل اتمام رهظت Admin > Targets. الى لقتنا 6. قوطلال  
ةروصلال.



## زاهجلا بة بلاطمال لكاشم نم يساسال اقحتال

[تالاج](#): طابترالال اذه الى عجارا اهلصل او اطلال تالاج بة لماش عمئاق الى لوصحلل: عطلال  
[جالصلال تاوطلو عزهجالال لوصوم يف اطلال](#)

لوصوم ليلصوت الال فاصل او  
زهجالال

تعدا

لوصوم لاصلتال الال تاحيلصوت  
زهجالال

Cisco يساسالال ماظنلاب لاصلتالال  
اعاداب تمق دقو حجان Intersight  
لاصلتالال.

ةنكممال فاصلتالال لبلل

رفوتم ريغ

عدي مل	<p>Cisco يساسأل ماظنلاب لاصتالاطقن سيكلو، حججان Intersight اهب ةبلاطملا متي مل ةياهنلا دعب.</p>	<p>غ لاصتابة بلاطملا كنكمي Cisco Intersight لالخنم بولطم</p>
ايرادا لطم	<p>ايرادا ليطعت مت هنا لريشي ةطقن يلع زاهجلا لصوم/Intersight ةياهنلا.</p>	<p>Device Connecto نيكم تب مق ةياهنلا ةطقن يلع</p>
ريغ لكشب DNS نيوكت مت حيحص	<p>ريغ لكشب DNS نيوكت مت متي مل او CIMC يف حيحص قالاطالا يلع هنيوكت</p>	<p>صولا ةينام مدع يلا ريشي ل DNS ءامسا مداوخ نم يلا ل. ماظنلا يلع هنيوكت مت IP نيوانع لاخدإ نم ققحتلا DNS ءامسا مداوخلة حللاص</p>
DNS Intersight لحي ف أطخ	<p>لح رذعتي نكلو DNS نيوكت مت Intersight ل DNS مسا</p>	<p>ص ل طابترالا اذه نم ققحت ل Intersight ناك اذا <a href="#">Intersight</a> لحي ف. شيلذ نإف، لريغشتلا ديقل DNS مسا نأ للاحجالا يلع لحي متي مل Intersight</p>
UCS لاصتابة كشب يف أطخ	<p>ةكبشلا تانيوكت يلا ةراشالا ةحللاصلا ريغ</p>	<p>ص MTU: ديكلاتلاو ققحتلا ل ءاب حومسم، ةياهن يلا ةياهن حومسي ةيامحلا راج، 80 و 443 ا تالوكوتورب عيجم نيوكتب DNS و ةيضارتفالاو ةيداملا ةياهنلا ةطقن يلع NTP</p>
ةداهشلا ءحص نم ققحتلا يف أطخ	<p>ءاشنإ ةياهنلا ةطقن ضفرت Cisco يساسأل ماظنلاب لاصتالاطقن سيكلو، حججان Intersight اهب ةبلاطملا متي مل ةياهنلا دعب.</p>	<p>و ةيحللاصلا ةيهت نم ةداهش نيوكت نم ققحت: دعبة حللاص نم ازم نم و حيحص لكشب NTP للاحال تيقوتلا عم زاهجالا تقو نيوكت نم ققحت. قسنملا و ليلي و ناك اذا. حيحص لكشب ديكلات، مادختسالا ديقل فافش. ةداهشلا ةيحللاص ءاهتنا مدع ل ةداهشلا مسا قباطتي ال ءدخل DNS مسا عم بيومداخ نم نيوكت نم ققحت: Intersight: ءؤسم بلصتا. حيحص لكشب نيوكت نم ققحتلل بيوليكي و لكشب فافشلا بيوليكي و ءي، ديحتلا هجولعو. حيحص ديقل ةداهشلا مسا قباطتي ءدخل DNS مسا عم بيولا ليكيو Intersight (svc.intersight.com). رم لبق نم ةداهشلا رادصا مت ت: (CA) هب قووم ريغ قحصم نيوكت نم infosec و بيوليكي و نيوكت نم ققحتلل لحو. حيحص لكشب فافشلا مسا قباطتي نأ بجي، ديحتلا ل ليكيو نم ءدقمل ةداهشلا Intersight. ءدقمل DNS مسا عم</p>



- طوقن يف ؤزهجال لوصوم نم يساسأال Intersight ماظنب ؤكبش لاصتا عاشنإ متي ؤياهنلا
- دعوق رييغت مت اذا ام وأ Intersight، و رادملا فدهلا نيبة ؤيامح راج ميديقت مت اذا ام ققحت ؤياهن ىلا ؤياهن نم لاصتالا يف لكاشم ثودح يف لك لذب بس تي دق. يلاجال ؤيامجال راج يلال دعوقلا نأ نم دكأتف، دعوقلا رييغت مت اذا Intersight. و ؤياهنلا طوقن نيبة ؤيامجال راج ربع رورملا ؤكح ب حمست اهرييغت مت.
- كب ؤصاخلا ي نابملا جراح ىلا تانا ي بل رورم ؤكح هي جوتل HTTP ليكو مدختست تنك اذا، نيوكت رييغت نم دكأتف، HTTP ليكو مداخ نيوكت ىلع تارييغت ؤارجاب تمق دق تنك اذا مداوخ ايئاقلت فشتك ي ال Intersight نأل بولطم اذهو. تارييغتلا س كعل زاهجال لوصوم HTTP ليكو.
- DNS تابلط لاسررا ىلع ارداق زاهجال لوصوم نوكي نأ بجي. DNS مسالحو DNS نيوكتب مق قلشم لحو ىلع ارداق زاهجال لوصوم نوكي نأ بجي. DNS تالجس لحو DNS مداخ ىلا IP ناونع ىلا svc.intersight.com.
- تقولا مداخ عم جيحص لكشب زاهجال تقو ؤنمازم نم ققحتو NTP نيوكتب مق.

[تابلطم](#) عجار، Intersight، نم لاصتالا تابلطتمب ؤلماش ؤمئاق ىلع لوصحلل: [عظالم Intersight](#) نم ؤكبش لاصتا

## ؤلص تاذا تامولعم

- [Cisco Intersight ليغشت ادب دنع ؤبلاطملا فادهأ](#)
- [Cisco Intersight SAAs ؤم و عدمل ؤمظنألا](#)
- [Cisco Intersight SAAs ؤم و عدمل PIDs تافرع](#)
- [Cisco Intersight ؤكبش لاصتا تابلطتم](#)
- [Cisco Intersight ىلع بي ردتلا ويديف عطاقم](#)
- [Cisco CSCvw76806](#) نم ؤاطخألا جيحصت فرعم يف C ؤئف لقتسم مداخ لش في نأ نكمي -
- [Cisco Systems - تادنتس مل او ي نقتلا معدلا](#)

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نمة ومة مادختساب دن تسمل اذة Cisco تمةرت  
ملاعلاء انء مء مء نمة دختسمل معد و تمة مء دقتل ةر شبل او  
امك ةق قء نوك ت نل ةللأل ةمچرت لصف أن ةظحال مء ءرء. ةصاأل مء تءل ب  
Cisco ةللخت. فرتمة مچرت مء دقء ةللأل ةل فارتحال ةمچرتل عم لاعل او  
ىل إلمءءاد ءوچرلاب ةصوء و تاملرتل هذه ةقء نء اهءل وئس م Cisco  
Systems (رفوتم طبارل) ةلصلأل ةزىل ءنل اءل دن تسمل