

ةصاخلا صيخارتلا دي دجت يننكمي فيك ASA CSC Security Services نامأ تامدخ ةدحوب

تايوت حمل

[ةمدقملا](#)

[ASA CSC Security Services نامأ تامدخ ةدحوب ةصاخلا صيخارتلا دي دجت يننكمي فيك](#)

[ةلص تاذا تامولعم](#)

ةمدقملا

Cisco ASA Content Security and Control (CSC) Security Services Module ةدحو ىلع صيخارتلا دي دجت ةي فيك دنتسمل اذه حضوي

قافاتا ةقيثو ىلع ةمولعم [قافاتا فرط ينف cisco](#) تلحأ

ASA CSC Security Services نامأ تامدخ ةدحوب ةصاخلا صيخارتلا دي دجت يننكمي فيك .س

ASA CSC ةيظمنلا نامأ تامدخ ةدحو ىلع صيخارتلا دي دجت ل ةيلاتلا تاوطخلا لمكأ .أ
Security Services:

1. ةبسانملا (SKU) نوزملا ب ظافاتحالا ةدحو دي دجت

بجي ، ASA CSC Security Services Module نامأ تامدخ ةدحو ىلع صيخارتلا دي دجت لجا نم
لكب ةصاخلا صيخارتلا ل ةبسانملا (SKU) نوزملا ب ظافاتحالا ةدحو دي دجت الوأ كي ل
CSC module JAB101900KH صيخرت ةشاش ىلع لاثملا اذه في لمأت

Base License		View detailed license online
Product:	Base license for InterScan for CSC SSM	
Version:	Standard	
Activation code:	PX-EL4Y-E5HJ6-36QRM-N4N6W-TH6S3-3TF5Q	Enter a new code
Seats:	000500	
Status:	Activated	
Expiration date:	08/30/2012	
		<input type="button" value="Check Status Online"/>
		Last Status Check:10/26/2011
Plus License		View detailed license online
Product:	Plus license for InterScan for CSC SSM	
Version:	Standard	
Activation code:	PX-N6TY-RBYHZ-ERD8V-4D8SQ-3ELPQ-VYBBB	Enter a new code
Status:	Activated	
Expiration date:	08/30/2012	
		<input type="button" value="Check Status Online"/>
		Last Status Check:10/26/2011

500 CSC-10 ةدحو لىل ع اى فاضا اى صى خرت و اى ساسا اى صى خرت ل اثم ل اذ ه حضوى ةدحو ل ا عون و دعا قم ل ا دد ع ق با ط م ك لى ل ع ب جى ، ب س ا ن م ل ا دى د ج ت ل ا ر ا ي ت خ ا ل . م د خ ت س م (ا م ه ل ك ا و ا PLUS ا و ا BASE) ا ه دى د ج ت ب جى ي ت ل ا صى خ ا ر ت ل ا و ا صى خ ر ت ل ا دى د ج ت و ، ة ط م ن ل ا

ASA-CSC10-500UP-1Y و L-ASACSC10-500UP1Y : ة ل ث م ا ك ه ذ ه (SKU) ن و ز خ م ل ا ب ظ ا ف ت ح ا ل ا ت ا د ح و م د خ ت س ا

دى د ج ت ل ا صى ص ا ص خ د د ج ت ي ت ل ا (SKU) ن و ز خ م ل ا ب ظ ا ف ت ح ا ل ا ة د ح و ر ص ا ن ع ل و د ج ل ا ا ذ ه د ر س ي

فصولا	رصنع SKU
CSC CSC-SSM-10 ةدحو فى رعت	10
ة ط م ن ل ا ة د ح و ل ا د ع ا ق م د د ع فى ر ع ت	500
ط ق ف ي س ا س ا ل ا صى خ ر ت ل ا دى د ج ت	U

طوقف PLUS صيخرت دي دجت	P
نم ةدحاو ةنس ةدمل صيخرت لا دي دمت ي. لالجال ةي حالصال اءاتنا	1Y

وأ، ةدحاو ةطقن وأ، ةدحاو ةدحاو (SKU) نوزخملاب ظافتحال ةدحاو نمضتت نأ نكمي: ةظحال م دجت اءنإف، طوقف ةدحاو ةدحاو ضرعت (SKU) نوزخملاب ظافتحال ةدحاو تناك اذا. امهيلك طوقف PLUS صيخرت دجي هنإف، طوقف P رهظي ناك اذا. طوقف ياساسأل صيخرت لا

[نوزخملا ظفح تادجو](#) ي Cisco ASA 5500 ةلسلس نم يوتحمل نامأ دي دجت مسق يلا عجرا ظافتحال تادحوب ةمئاق يلع لوصحلل [ينورتكلال صيخرت لا ميلس تب ةصاخلا \(SKU\)](#) ةحاتملا دي دجت لل (SKU) نوزخملاب

2. ظافتحال ةدحاو ةارش ب مق، ةبسانملا (SKU) نوزخملاب ظافتحال ةدحاو دي دجت درجم ب تادحاو نم ةدحاو ةارش درجم ب. كب صاخ تاباسح قيرف وأ ةئزجت عئاب نم (SKU) نوزخملاب ديرف PAK مقرر يلع لصحتس، دي دجت لل (SKU) نوزخملاب ظافتحال

3. نوبز [لجسي](#) ([ليجست جوتنم](#)) ل Cisco ل يلع وه تلخد، مقرر PAK ل تنأ ملتسي نإ ام بيو ةحفص (طوقف)

4. عبتا، (طوقف [نولجس ملامعلا](#)) Cisco [جتنم صيخرت ليجست](#) بيو ةحفص نمض اءبلط دنع CSC ل يلسلستلا مقررل ري فوتب مقو، ةشاشلا يلع ةدراوال تامي لعتلا

5. ربع ةلجال نم ققحتلا قوف رقناو، ةي طمنلا ةدحولا ةءاوح تافا، ةي لمعلا لامتك دنع صيخرتلا يلع لوصحلل تنرتنالا

ةلص تاذا تامولعم

• [Cisco Systems - تادنتس ملامو ينقتلا معدلا](#)

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نمة ومة مادختساب دن تسمل اذة Cisco تمةرت
ملاعلاء انء مء مء نمة دختسمل معد و تمة مء دقتل ةر شبل او
امك ةق قء نوك ت نل ةللأل ةمچرت لصف أن ةظحال مء ءرء. ةصاأل مء تءل ب
Cisco ةللخت. فرتمة مچرت مء مء دقء ةللأل ةل فارتحال ةمچرتل عم لاعل او
ىل إلمءءاد ءوچرلاب ةصوء و تاملرتل هذه ةقء نء اهءل وئس م Cisco
Systems (رفوتم طبارل) ةلصلأل ةزىل ءنل اءل دن تسمل