

لأبقتسالاو لاسرالا زاهج عااطخأ فاشكسأ ةيظمنلا ةدحو لا يف اهجالصإو دمتعمل ريغ Catalyst 3850 Switch لوحملل ةيعرفلا

تايوتحمل

[ةمدقملا](#)

[ةلكشملا](#)

[لحل](#)

ةمدقملا

لوحمل ةيئوضلا لأبقتسالاو لاسرالا زاهج تادحو عم ةعئاشلا لكاشملا دنتمسلا اذه فصبي
ةلباقلا مچحلا ةريغص ةيئوضلا لأبقتسالاو لاسرالا زاهج تادحو وأ (GBIC) تباجيج ةهجاو
(SFP) ليصوتلل.

ةلكشملا

أطخ لچس اذه تملتسإ نكمأ تنأ، حاتفم 3850 ةزافح ةدام ىلع صاخ GBICs تنأ لخد ام دنع

```
%PLATFORM_PM-6-MODULE_ERRDISABLE: The inserted SFP module with interface name Gix/y/z is not supported  
%PM-4-ERR_DISABLE: gbic-invalid error detected on Gix/y/z, putting Gix/y/z in err-disable state
```

SFP ةيچراخلا تاهجالو GLC-SX-MMD عم ماع لكشب رمالا اذه دهوش دقو

لحل

أ، (C3850-NM) ةيعرف ةيظمن ةدحو، SFP عم زاهج ةلكشم اذه ربتعت نأ لبق طاقنلا هذه ركذت
Catalyst 3850 ةزعم ةحول.

- [ليلد](#) عجار. ةغيص ةيچمربو، ةيعرف ةيظمن ةدحو، لوحمل او SFP ل نيب قفاوت تقود
نم ديزم ىلع لوصحلل [Cisco Optics](#) ل نيبلا ليغشلا ةيناكما ةفوفصم مدختسم
تامولعمل.
- ةدام يف لمعلا ىلع ةرداق تحبصأ in order to تاءارجإو ليكشت ىل سFPs ضعب جاتحت
رماً اذه تلخد. (ثلاث فرط عئاب ةطساوب اهعنيصت متي ام دنع ابلاغ) حاتفم 3850 ةزافح
<#root>

```
3850(config)#
```

```
no errdisable detect cause gbic-invalid
```

3850(config)#

service unsupported-transceiver

دحوو لادإ ةداعإو، ذفنم لال قالغإ مدع/ليغشت فاقيا متو، ةيظمن لال SFP ةدحو ةلازاب مق ةيظمن لال SFP.

- ةيلات لال جمارب لال بوي ع رابتع لال نيع ب ذخالاب:
 - هيلع فرعت لال متي ال GLC-SX-MMD - Cisco [CSCut9443](#) نم ءاطخال احي حصت فرعم OIR
 - لال SFP force ports نيدرولم لال ضع ب - Cisco [CSCuj31712](#) نم ءاطخال احي حصت فرعم OIR

ءاطخال هذه تفد اص ءاوس ةيجمر ب لال تاميلعت لال نم تباث رادصا لال لاقنت لال اب ي صوي هذه عجار. ثداوخل نم عون لال اذه حالصا ي في cisco.com لعل هب ي صوم لال رادصا لال دعاس. ال ماً تامولعملال نم ديزم لعل لوصحلل تادنتس لال

- [اهدادرتس او اهتراداو Catalyst 3850 Series تالوحم ةيقرت تاينقت](#)
- [Cisco Catalyst 3850 Series Switches تالوحملال](#)

ةمچرتل هذه ل و ح

ةلأل تاي نقتل ن م ة و مچ م ادخت ساب دن تسم ل ا اذ ه Cisco ت مچرت
م ل ا ل ا ا ن ا ع مچ ي ف ن ي م د خ ت س م ل ل م ع د ي و ت ح م م ي د ق ت ل ة ي ر ش ب ل و
ا م ك ة ق ي ق د ن و ك ت ن ل ة ل ا ة مچرت ل ض ف ا ن ا ة ظ ح ا ل م ي ج ر ي . ة ص ا خ ل ا م ه ت غ ل ب
Cisco ي ل خ ت . ف ر ت ح م مچرت م ا ه م د ق ي ي ت ل ا ة ي ف ا ر ت ح ا ل ا ة مچرت ل ا ع م ل ا ح ل ا و ه
ي ل ا م ا د ع و ج ر ل ا ب ي ص و ت و ت ا مچرت ل ا ه ذ ه ة ق د ن ع ا ه ت ي ل و ئ س م Cisco
Systems (ر ف و ت م ط ب ا ر ل ا) ي ل ص ا ل ا ي ز ي ل ج ن ا ل ا دن ت س م ل ا