

هاجت إلـا يـئـانـث هـيـجـوـتـلـا ءـدـاعـإ ءـاطـخـأ فـاشـكـتـسـأ وـفـاـحـالـصـإـوـ Cisco IOS XE

تـايـوـتـحـمـلـا

[قـمـدـقـمـلـا](#)

[قـيـسـاسـأـلـاـتـابـلـطـتـمـلـا](#)

[تـابـلـطـتـمـلـا](#)

[قـمـدـخـتـسـمـلـاـتـانـوـكـمـلـا](#)

[لـيـلـعـقـمـاعـقـرـظـنـ](#)

[لـيـغـشـتـعـاضـوـاـ](#)

[اهـجـالـصـإـوـBFDـعـاـطـخـأـفـاشـكـتـسـأـ](#)

[ضـافـخـنـاـ](#)

[قـرـواـجـمـلـاـتـاقـدـ](#)

[قـمـزـحـلـاـنـادـقـفـبـبـسـبـقـرـواـجـمـلـاـTFLAPSـتـامـالـعـ](#)

[اهـجـفـضـفـخـنـمـقـمـيـقـلـيـلـعـتـامـلـعـمـلـاـنـيـيـعـتـبـبـسـبـقـرـواـجـمـلـاـTFLAPSـتـامـالـعـ](#)

[دـيـقـمـلـاـعـضـولـاـنـيـوـكـتـمـتـيـالـاـمـدـنـعـLـيـشـفـيـالـ](#)

[قـدـيـفـمـرـاهـظـارـمـاوـاـ](#)

[رـاجـلـيـصـاـفـتـرـاهـظـاـ](#)

[صـخـلـمـرـاهـظـاـ](#)

[طـاقـسـاـتـاـلـمـعـرـاهـظـاـ](#)

[نـاـرـيـجـخـيـرـاتـرـاهـظـاـ](#)

[قـلـصـتـاذـتـامـوـلـعـمـ](#)

قـمـدـقـمـلـا

يـفـCiscoـfـوـrـwـaـrـdـiـngـهـاجـتـإـيـئـانـثـعـمـرـاـدـصـاـىـرـحـتـيـنـأـفـيـكـقـيـثـوـاـذـهـفـصـيـIOS®XEـ.

قـيـسـاسـأـلـاـتـابـلـطـتـمـلـا

تـابـلـطـتـمـلـا

دـنـتـسـمـلـاـاـذـهـلـةـصـاـخـتـابـلـطـتـمـدـجـوـتـاـلـ.

قـمـدـخـتـسـمـلـاـتـانـوـكـمـلـا

ةـنـيـعـمـقـزـهـجـأـوـجـمـاـرـبـتـارـاـدـصـاـىـلـعـدـنـتـسـمـلـاـاـذـهـرـصـتـقـيـاـلـ.


ةـصـاـخـقـيـلـمـعـمـقـزـهـجـأـلـاـنـمـدـنـتـسـمـلـاـاـذـهـيـفـةـدـرـاـوـلـاـتـامـوـلـعـمـلـاـعـاـشـنـاـمـتـ.
تـنـاـكـاـذـاـ.ـ(ـيـصـاـرـتـفـاـ)ـحـوـسـمـمـنـيـوـكـتـبـدـنـتـسـمـلـاـاـذـهـيـفـقـمـدـخـتـسـمـلـاـقـزـهـجـأـلـاـعـيـمـجـتـأـدـبـ.
رـمـأـيـأـلـمـتـحـمـلـاـرـيـثـأـتـلـلـكـمـهـفـنـمـدـكـأـتـفـ،ـلـيـغـشـتـلـاـدـيـقـكـتـكـبـشـ.

ىلע ةماع ةرظن BFD

فاشتكا تاقوا ريفوغل ممصم فشك لوكوتورب وه هاجتالا يئانث هيجوتلا ةداع افاشتكا ناططخم او نيمضتلاب تاي لممع و طئاسولا عاونأ عيمجل مامألل ةعرسب راسملا لشف بـ BFD رفوي ، عيرسلا هيجوتلا راسم لشف فاشتكا ايلإ ةفاضلاب . هيجوتلا تالوكوتورب و لوفسم مادختسا ئيناكملارظن . ةكبشلا يلولوفسم لشف فاشتكا ةقيربط تالدعملانم الدب ، دحوم لدعمب يلبقتسملاب راسملا لشف تالاحنع فشك كلل BFD ةكبشلا اه ططخ و ةكبشلا فيرعت تافلم نإف ، هيجوتلا لوكوتورب ابحرم تاي لآ فلت خمل ةريغتملا بـ ئوبننلا نكمي و اقسانتم براقتلا ةداع اتقوه بصي و ، ئلوهس رثكأ نوكت.

فقوت اذاؤ ، نيماظنلا نيب راسم لك رب عيرود لكتشب BFD مزح لاسراب ةموظنانلا نم جوز موقعي راسملا كلذ يف تانوكملاب ضعب نأ ضرتفي هنإف ، ئيفاك ةدملى BFD مزح مالتسا نع ماظنلا ةموظنانلل نكمي ، تالاحلا ضعب يفو . تلشف دق رواجملا ماظنلا ايلإ نيعملاب هاجتالا يئانث ددع ضفخ نأ ريق . ئيفاضإلا فيلاكتلا ليلىقتل ئيرود BFD مزح لاسرا مدع ئلعا ضوافتلا ماعلا لكتشلا اهب مسستي يتلا ئيساسحلا ئلعا رثؤي نأ نكمي اه رتاوت و تاثي دحتلا ئيلاملا تاءاصحالل .

و لامهنيوكت مت نيهجوم مادختساب ةطيسب ةكبش يف ئاشنإ ةروصلارهظت ةسلج عدل ئيلحملاب BFD ةيلمع ايلإ ابلط لسرى هنإف ، (1) راج OSPF فشتكي امدنع رواجملا BFD لمع ةسلج ئاشنإ متى . (2) رواجملا هجوملا مادختساب OSPF ل ئرواجلماع ئرخألا هيجوتلا تالوكوتورب عم مدقتلا سفن مادختسا متى . (3) رواجملا هجوملا عم نيكمت دنع BFD .



ليغشت عاضوا BFD

مادختساب هليغشت متى و ، يضارتفا لكتشب ECHO Mode - BFD ليعشتلا وأ ، قسانتلاب مدع عم ليغشتلل دحاو بناج ئلعا بنيطعت نكمي . نمازتملا ريق رب اههيجوت ةداع او ، يمامألا كرحملا ةطساوب دادرالا مزح لاسرا متى . راوجلا يبناج الک ئلعا ئانيم UDP ئياغ و ، هسفن نراقلاب ناونع ئياغ و ردصم عم ئدص طبر تتبث . هسفن راسملا نم هب ئصاخلا ئيلملعلا لمح للىقى يأ ، ئشنملاب ايلإ ئرخأ ئرم ئدصلاب سكعني رواجملا 3785 . ئلإ ئادصلأا هيجوت ةداعا متى ال ، ماع لكتشب و BFD نم ئلمتحملاب ئيساسحلا ديزى و ، طبرلا ئيزكرملاب ئجلاعملاب دحولي ممحتو تاريخت ليلقت لجأ نم ، رواجملا مكحتلا ئوتسنم .

لدابت لالخ نم رواجملا رفوتلا بقعتب نمازتملا ريق عضولاب ريفوغل ممصم - نمازتملا ريق عضو . نيبناجلا الک ئلعا بـ BFD ل تباثلاب نيكوتلا بلطفتي امم ، نيتراجلا نيب مكحتلا مزح .

احالص او BFD ءاطخا فاشكتسأ

ضافخنا BFD

بابسألا نم ديدعل ا كانه و . ئلطعم لمع ئسلج لزع ئسلج جورخ بابس لئاسر ربتعت اهتظرحال نكمي يتل ا ئفلتخمل ا:

طيشنن لئاسر رورم ئكرح لبقتسي هجوملا دعي مل - تقويملا ئيحالص ئاهتنانع فشكلا BFD ئقولا ئاهتن او.

رخآلا بناجلا نم هب ئصالخا BFD ئادصا ئقلتى هجوملا دعي مل - ECHO لشف.

Rx Down - دق هنأب هراج نم اراطخا هجوملا لبقتسي.

Rx Admin - رواجملا زاهجل ا ئلعي طمعت مت.

```
*Mar 31 19:35:51.809: %BFDFSM-6-BFD_SESS_DOWN: BFD-SYSLOG: BFD session 1d:4111 handle:3,is going Down R
*Mar 31 19:35:51.811: %BGP-5-NBR_RESET: Neighbor 10.1.1.2 reset (BFD adjacency down)
*Mar 31 19:35:51.812: %BGP-5-ADJCHANGE: neighbor 10.1.1.2 Down BFD adjacency down
*Mar 31 19:35:51.813: %BGP_SESSION-5-ADJCHANGE: neighbor 10.1.1.2 IPv4 Unicast topology base removed from
*Mar 31 19:35:51.813: %BFD-6-BFD_SESS_DESTROYED: BFD-SYSLOG: bfd_session_destroyed, 1d:4111 neigh proc
```

```
*Mar 31 19:36:33.377: %BFDFSM-6-BFD_SESS_DOWN: BFD-SYSLOG: BFD session 1d:4113 handle:1,is going Down R
*Mar 31 19:36:33.380: %BFD-6-BFD_SESS_DESTROYED: BFD-SYSLOG: bfd_session_destroyed, 1d:4113 neigh proc
*Mar 31 19:36:33.381: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 10.30.30.30 on GigabitEthernet3 from FULL to DOWN,
```

```
*Mar 31 19:35:59.483: %BFDFSM-6-BFD_SESS_DOWN: BFD-SYSLOG: BFD session 1d:4110 handle:2,is going Down R
*Mar 31 19:36:02.220: %BFD-6-BFD_SESS_CREATED: BFD-SYSLOG: bfd_session_created, neigh 10.1.1.2 proc:BGP
```

لزع يف عدبلا كنكمي، ئلكلشملا هاجتاو، لمع ئسلج ليفمعت ببس نم دكأتلا دعوب ئلمتحملابابسألا:

- هاجت إللا يداحأ يمالعإ لشف
- نيكوتلا تارييغت
- راسملالا يف بابس ببس ئسلج ليزنل ئلخ ئلبل
- دحاو زاهج ئلعي (CPU) ئيزكرملالا ئجلاعملالا ئدحولش ف تالاح هيجوت ئداعا

رواجملاتاقد

مزمحلانادقف ببس ببس ئرواجملاتامالع

مزح دقف يف ببس تي طابترا دقف ببس بابلاخ BFD راركت راركت تارم ددع نوكى نأ نكمي، لمعلا ئسلج ليزنل ئلخ ئلبل بابسأ كانه اذا. قشارتلالا ئادصا وأ بابس ئيزكرملالا ئذيفن مكحتلا، مزمحلانادقف ئلعي ئلبل درثكأ نوكيس اذيفن.

```
*Apr  4 17:18:25.931: %BFDFSM-6-BFD_SESS_DOWN: BFD-SYSLOG: BFD session 1d:4097 handle:1,is going Down R
*Apr  4 17:18:25.933: %BGP-5-NBR_RESET: Neighbor 10.1.1.2 reset (BFD adjacency down)
*Apr  4 17:18:25.934: %BGP-5-ADJCHANGE: neighbor 10.1.1.2 Down BFD adjacency down
```

```

*Apr 4 17:18:25.934: %BGP_SESSION-5-ADJCHANGE: neighbor 10.1.1.2 IPv4 Unicast topology base removed fr
*Apr 4 17:18:25.934: %BFD-6-BFD_SESS_DESTROYED: BFD-SYSLOG: bfd_session_destroyed, 1d:4097 neigh proc
*Apr 4 17:18:27.828: %BFDFSM-6-BFD_SESS_UP: BFD-SYSLOG: BFD session 1d:4097 handle:1 is going UP
*Apr 4 17:18:32.304: %BFD-6-BFD_SESS_CREATED: BFD-SYSLOG: bfd_session_created, neigh 10.1.1.2 proc:BGP
*Apr 4 17:18:32.304: %BGP-5-ADJCHANGE: neighbor 10.1.1.2 Up
*Apr 4 17:18:34.005: %BFDFSM-6-BFD_SESS_UP: BFD-SYSLOG: BFD session 1d:4100 handle:1 is going UP
*Apr 4 17:18:34.418: %BFDFSM-6-BFD_SESS_DOWN: BFD-SYSLOG: BFD session 1d:4100 handle:1, is going Down R
*Apr 4 17:18:34.420: %BGP-5-NBR_RESET: Neighbor 10.1.1.2 reset (BFD adjacency down)
*Apr 4 17:18:34.422: %BGP-5-ADJCHANGE: neighbor 10.1.1.2 Down BFD adjacency down
*Apr 4 17:18:34.422: %BGP_SESSION-5-ADJCHANGE: neighbor 10.1.1.2 IPv4 Unicast topology base removed fr
*Apr 4 17:18:34.422: %BFD-6-BFD_SESS_DESTROYED: BFD-SYSLOG: bfd_session_destroyed, 1d:4100 neigh proc
*Apr 4 17:18:42.529: %BFDFSM-6-BFD_SESS_CREATED: BFD-SYSLOG: bfd_session_created, neigh 10.1.1.2 proc:BGP
*Apr 4 17:18:42.529: %BGP-5-ADJCHANGE: neighbor 10.1.1.2 Up
*Apr 4 17:18:43.173: %BFDFSM-6-BFD_SESS_UP: BFD-SYSLOG: BFD session 1d:4100 handle:1 is going UP

```

طروت م نرافقلا نم طبرجمدم ضبق ذخأي نأ ديفملانم، ڦمزحلا نادقف لزعـل.

يـه ئـيسـاسـاـلـا رـمـاـوـاـلـا:

ضرـعـلـا زـاهـجـ طـاقـتـلـا <name> اوـجـ اوـجـ <interface> <in|out|both>
لوـكـوتـورـبـ قـبـاطـتـ <name> يـأـ 3784|3785 <3784|3785>

يـفـ مـكـحـتـلـاـ مـزـحـ نـمـ لـكـ ئـقـبـاطـمـلـ لـوـصـوـلـاـ ئـمـئـاـقـ مـاـدـخـتـسـابـ ئـفـصـتـلـاـ اـضـيـأـ كـنـكـمـيـ
وـدـرـتـلـاـ.

config t

ip access-list extended <ACLname>

يـأـ بـ حـامـسـلـاـ UDPـ EQـ 3784

يـأـ بـ حـامـسـلـاـ UDPـ EQـ 3785

ئـيـاهـنـ

ضرـعـلـا زـاهـجـ طـاقـتـلـا <name> اوـجـ اوـجـ <interface> <in|out|both>

طـاقـتـلـا <name> access-list <ACLname>

مـتـيـ BFDـ يـفـ مـكـحـتـلـاـ مـزـحـ ئـدـرـاـوـلـاـ ئـهـجـاـوـلـاـ ئـلـعـ طـاقـتـلـاـ تـايـلـمـعـ رـهـظـتـ،ـلـاثـمـلـاـ اـذـهـ يـفـ
ئـيـنـاـثـلـاـ نـمـ ئـيـنـمـزـلـاـ عـبـاوـطـلـاـ نـمـ.ـعـطـقـتـمـ نـوـكـتـمـ نـوـكـتـمـ ئـادـصـاـلـاـ نـكـلـوـ،ـتـبـاـثـ لـكـشـبـ اـهـلـاـبـقـتـسـاـ
ريـشـيـ اـذـهـوـ.ـ10.1.1.1ـ ٥ـعـاجـراـ مـتـ يـذـلـاـ يـلـحـمـلـاـ مـاـظـنـلـلـىـ دـصـ مـزـحـ دـجـوـتـ الـ،ـ15ـ ئـيـنـاـثـلـاـ ئـلـاـ سـمـخـلـاـ
راجـ هـاجـتـ ٥ـجـوـمـ نـمـ ئـرـاسـخـ ثـودـجـ ئـلـاـ.

BFDrouter#show run | section access-list extended

ip access-list extended BFDcap

10 permit udp any any eq 3784

20 permit udp any any eq 3785

BFDrouter#mon cap BFD interface Gi1 in

BFDrouter#mon cap BFD access-list BFDcap

BFDrouter#mon cap BFD start

Started capture point : BFD

BFDrouter#mon cap BFD stop

Stopped capture point : BFD

BFDrouter#show mon cap BFD buffer brief

#	size	timestamp	source	destination	dscp	protocol
---	------	-----------	--------	-------------	------	----------

212	54	4.694016	10.1.1.1	->	10.1.1.1	48	CS6	UDP
213	54	4.733016	10.1.1.2	->	10.1.1.2	48	CS6	UDP
214	54	4.735014	10.1.1.1	->	10.1.1.1	48	CS6	UDP
215	54	4.789012	10.1.1.1	->	10.1.1.1	48	CS6	UDP
216	54	4.808009	10.1.1.2	->	10.1.1.2	48	CS6	UDP
217	54	4.838006	10.1.1.1	->	10.1.1.1	48	CS6	UDP
218	66	4.857002	10.1.1.2	->	10.1.1.1	48	CS6	UDP
219	66	5.712021	10.1.1.2	->	10.1.1.1	48	CS6	UDP
220	66	6.593963	10.1.1.2	->	10.1.1.1	48	CS6	UDP
221	66	7.570970	10.1.1.2	->	10.1.1.1	48	CS6	UDP
222	66	8.568971	10.1.1.2	->	10.1.1.1	48	CS6	UDP
223	66	9.354977	10.1.1.2	->	10.1.1.1	48	CS6	UDP
224	66	10.250979	10.1.1.2	->	10.1.1.1	48	CS6	UDP
225	66	11.154991	10.1.1.2	->	10.1.1.1	48	CS6	UDP
226	66	11.950000	10.1.1.2	->	10.1.1.1	48	CS6	UDP
227	66	12.925007	10.1.1.2	->	10.1.1.1	48	CS6	UDP
228	66	13.687013	10.1.1.2	->	10.1.1.1	48	CS6	UDP
229	66	14.552965	10.1.1.2	->	10.1.1.1	48	CS6	UDP
230	66	15.537967	10.1.1.2	->	10.1.1.1	48	CS6	UDP
231	66	15.641965	10.1.1.2	->	10.1.1.1	48	CS6	UDP
232	66	15.656964	10.1.1.2	->	10.1.1.1	48	CS6	UDP
233	54	15.683015	10.1.1.1	->	10.1.1.1	48	CS6	UDP
234	54	15.702011	10.1.1.2	->	10.1.1.2	48	CS6	UDP
235	54	15.731017	10.1.1.1	->	10.1.1.1	48	CS6	UDP
236	54	15.752012	10.1.1.2	->	10.1.1.2	48	CS6	UDP

ادج ةضفخنم ۃمیق ىلع تاملمع ملا نییعت ببسب ۃرواجمل ا تامالع

BFD تارتماراب رابتتعالا يف عضوي نأ مهملانم ، عرس لقألا طباورلاب قلعتي اميفو اذا . ئيناث يللملاب مالتسالا ميقل ئن دالا دحل او ينمزلالصافلا نییعت مت . ئبسانملال يتلا ئيداعلا تاريختالا نإف ، اهنم برقلاپ وأ ميقللا هذه دنع ناريجلانيب ريخأتلاناك ريخأتلاناك اذا ، لاثملالبيس ىلع BFD تامالع روھظ ىلإ يدؤت رورملالکرح فورظ اهبسن ينمزلالصافلا نییعت مت و ئيناث يللم 100 و هناريجلانيب ئيلإ ئياده نم يداعلا ڈدحاو ۃمزح نإف ، 3 فعاضم عم ئيناث يللم 50 وهو ئن دالا دحلالىع (BFD) دروملا ئيف فرعمل ثيح رواجملا ڈدحلا لىغشت بموقتس اهيلإ لوصولامتي مل يتلا (BFD) دروملا ئيف فرعمل لقنلا عضوي ف نالازى ال نييلاتلانا نينثالا نأ.

IP ئيناونع نيب طيس بلاق تا رابتخا لالخ نم رواجملا ئيلإ ريخأتلاروحش نم ققحتلا كنكمي نيرواجملا.

بجي و ، يساساً ماظن لكل ۃموقع دمل ايتدلا تيقوتلا تادحو فلتخت ، كلذ ئيلإ ئفاض إلاب لوكوتورب نيكوت لباق اهديكت BFD.

ديقملا عضولا نيكوت متى ال امدنع BFD لشفى ال

عنمي ال BFD ۃسلج بايغ نإف ، ديقملا BFD عضونيكوت متى ال امدنع هنأ ظحالممهمملانم طبترملا هي جوتلا لوكوتورب عاشنا.

حجن ، لاثملالا اذه يف . ئبوجرملا ريع تاهوي رانيسلا يف براقتلاريداعاب حمسى نأ هنأش نم اذهو رواجملا دوعييف ، احجان لظي TCP لوكوتورب لاصتا نأ نكلو ، BGP لوكوتورب طاقسا يف BFD ئرخأ ئرم.

```

*Mar 31 18:53:08.997: %BFDFSM-6-BFD_SESS_DOWN: BFD-SYSLOG: BFD session 1d:4097 handle:1, is going Down R
*Mar 31 18:53:08.999: %BGP-5-NBR_RESET: Neighbor 10.1.1.1 reset (BFD adjacency down)
*Mar 31 18:53:09.000: %BGP-5-ADJCHANGE: neighbor 10.1.1.1 Down BFD adjacency down
*Mar 31 18:53:09.000: %BGP_SESSION-5-ADJCHANGE: neighbor 10.1.1.1 IPv4 Unicast topology base removed fr
BGPpeer#
*Mar 31 18:53:09.000: %BFD-6-BFD_SESS_DESTROYED: BFD-SYSLOG: bfd_session_destroyed, 1d:4097 neigh proc
*Mar 31 18:53:10.044: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
BGPpeer#
*Mar 31 18:53:15.245: %BFD-6-BFD_SESS_CREATED: BFD-SYSLOG: bfd_session_created, neigh 10.1.1.1 proc:BGP
*Mar 31 18:53:15.245: %BGP-5-ADJCHANGE: neighbor 10.1.1.1 Up
BGPpeer#show bfd neighbor

```

IPv4 Sessions

NeighAddr	LD/RD	RH/RS	State	Int
10.1.1.1	4097/0	Down	Down	Gi1

براق تلا ۋە داعاب موقت ئەك بىشلا نإف، راوج ۋە قىطۇم لېق عقىي BGP لوكوتورب نأىل ارظن و تقومىم ئىحالىسى يەتنىت امدىن عىه لازىن لىل ھراجىل ۋە دىحولى ۋە قىرطلا نإف، ال طۇم يىقىب اذىل شىفلە زواجت رىخات ئىلار يىدۇي ام، نىتىقىقىد ۋە دەمل راظتنالا.

```

*Mar 31 18:59:01.539: %BGP-3-NOTIFICATION: sent to neighbor 10.1.1.1 4/0 (hold time expired) 0 bytes
*Mar 31 18:59:01.540: %BGP-5-NBR_RESET: Neighbor 10.1.1.1 reset (BGP Notification sent)
*Mar 31 18:59:01.541: %BGP-5-ADJCHANGE: neighbor 10.1.1.1 Down BGP Notification sent
*Mar 31 18:59:01.541: %BGP_SESSION-5-ADJCHANGE: neighbor 10.1.1.1 IPv4 Unicast topology base removed fr
*Mar 31 18:59:01.541: %BFD-6-BFD_SESS_DESTROYED: BFD-SYSLOG: bfd_session_destroyed, 1d:4097 neigh proc

```

دېفم راھ ئەرم اوأ

راجلىي صافت راھ ئەرم

حضۇم وە امك اهنىوكت مەت يەتلە BFD لوكوتوربىل ۋە راچمەل لە دەلە لوحلىي صافت رەمألا ادەرفووي ۋە يەلەحلا ۋە لە دەلە ئىلار نومتىنى ئەن نىزىلە نارىچىلە عىمەج كەلذ لەمشىو. ھان دا.

```
BFDrouter#show bfd neighbor details
```

IPv4 Sessions

NeighAddr	LD/RD	RH/RS	State	Int
10.1.1.2	4104/4097	Up	Up	Gi1

Session state is UP and using echo function with 50 ms interval.

Session Host: Software

OurAddr: 10.1.1.1

Handle: 3

Local Diag: 0, Demand mode: 0, Poll bit: 0

MinTxInt: 1000000, MinRxInt: 1000000, Multiplier: 3

Received MinRxInt: 1000000, Received Multiplier: 3

Holddown (hits): 0(0), Hello (hits): 1000(36)

Rx Count: 38, Rx Interval (ms) min/max/avg: 2/1001/827 last: 493 ms ago

Tx Count: 39, Tx Interval (ms) min/max/avg: 4/988/809 last: 402 ms ago

Echo Rx Count: 534, Echo Rx Interval (ms) min/max/avg: 23/68/45 last: 26 ms ago

Echo Tx Count: 534, Echo Tx Interval (ms) min/max/avg: 39/63/45 last: 27 ms ago

Elapsed time watermarks: 0 0 (last: 0)

Registered protocols: BGP CEF

Uptime: 00:00:24

Last packet: Version: 1 - Diagnostic: 0
State bit: Up - Demand bit: 0
Poll bit: 0 - Final bit: 0
C bit: 0
Multiplier: 3 - Length: 24
My Discr.: 4097 - Your Discr.: 4104
Min tx interval: 1000000 - Min rx interval: 1000000
Min Echo interval: 50000

IPv4 Sessions

NeighAddr	LD/RD	RH/RS	State	Int
10.2.2.2	4102/4097	Up	Up	Gi2

Session state is UP and using echo function with 50 ms interval.

Session Host: Software

OurAddr: 10.2.2.1

Handle: 2

Local Diag: 0, Demand mode: 0, Poll bit: 0

MinTxInt: 1000000, MinRxInt: 1000000, Multiplier: 3

Received MinRxInt: 1000000, Received Multiplier: 3

Holddown (hits): 0(0), Hello (hits): 1000(2637)

Rx Count: 2639, Rx Interval (ms) min/max/avg: 3/1012/879 last: 10 ms ago

Tx Count: 2639, Tx Interval (ms) min/max/avg: 2/1006/879 last: 683 ms ago

Echo Rx Count: 51504, Echo Rx Interval (ms) min/max/avg: 1/98/45 last: 32 ms ago

Echo Tx Count: 51504, Echo Tx Interval (ms) min/max/avg: 39/98/45 last: 34 ms ago

Elapsed time watermarks: 0 0 (last: 0)

Registered protocols: EIGRP CEF

Uptime: 00:38:37

Last packet: Version: 1 - Diagnostic: 0
State bit: Up - Demand bit: 0
Poll bit: 0 - Final bit: 0
C bit: 0
Multiplier: 3 - Length: 24
My Discr.: 4097 - Your Discr.: 4102
Min tx interval: 1000000 - Min rx interval: 1000000
Min Echo interval: 50000

IPv4 Sessions

NeighAddr	LD/RD	RH/RS	State	Int
10.3.3.2	4100/4097	Up	Up	Gi3

Session state is UP and using echo function with 50 ms interval.

Session Host: Software

OurAddr: 10.3.3.1

Handle: 1

Local Diag: 0, Demand mode: 0, Poll bit: 0

MinTxInt: 1000000, MinRxInt: 1000000, Multiplier: 3

Received MinRxInt: 1000000, Received Multiplier: 3

Holddown (hits): 0(0), Hello (hits): 1000(10120)

Rx Count: 10137, Rx Interval (ms) min/max/avg: 1/2761/878 last: 816 ms ago

Tx Count: 10136, Tx Interval (ms) min/max/avg: 1/2645/877 last: 904 ms ago

Echo Rx Count: 197745, Echo Rx Interval (ms) min/max/avg: 1/4126/45 last: 15 ms ago

Echo Tx Count: 197745, Echo Tx Interval (ms) min/max/avg: 39/4227/45 last: 16 ms ago

Elapsed time watermarks: 0 0 (last: 0)

Registered protocols: CEF OSPF

Uptime: 00:38:39

Last packet: Version: 1 - Diagnostic: 0
State bit: Up - Demand bit: 0
Poll bit: 0 - Final bit: 0
C bit: 0

```

Multiplier: 3
My Discr.: 4097
Min tx interval: 1000000
Min Echo interval: 50000
- Length: 24
- Your Discr.: 4100
- Min rx interval: 1000000

```

ةيسيئرلا لوقحلا:

لمعلا ةسلج فيضم	فاصتسا مت دق ناك اذا ام لقحلا اذه ددحي ءاغلإ مت وأ جمانربلا يف لمعلا ةسلج ءاغلإ ئيناكما رفوتت . زاهجلا ىلإ اهليمحـت ةيساسـألا ةـمـظـنـأـلا ضـعـبـ ىـلـعـ ةـزـهـجـأـلـا لـيـمـحـتـ ةـدـحـوـ مـاحـدـزـا بـبـسـبـ BFD رـارـقـتـسـا مـدـعـ عـنـمـلـ ةـيـزـكـرـمـلـا ةـجـلـاعـمـلـاـ (CPU).
MinTxInt/MinRxInt/Multipler	تارتـفـ نـمـ ىـنـدـأـلـاـ دـحـلـلـ ةـيـلـحـمـلـاـ مـيـقـلـاـ فـاعـضـمـلـاـوـلـاـبـقـتـسـالـاـوـلـاـسـرـالـاـ.
ىـقـلـتـمـلـاـ MinRxInt/Receive فـعـاصـمـ	يـنـمـزـلـاـ لـصـافـلـاـ نـمـ ىـنـدـأـلـاـ دـحـلـلـ رـيـظـنـلـاـ مـيـقـ فـاعـضـمـلـاـوـلـاـبـقـتـسـالـلـاـ.
دعـ Rx/Tx	ةـمـلـتـسـمـلـاـوـةـلـسـرـمـلـاـ BFDـ مـزـحـ تـادـاـدـعـ.
دعـ rx/tx دـادـتـرـالـاـ	ةـمـلـتـسـمـلـاـوـةـلـسـرـمـلـاـ BFDـ ءـادـصـاـلـاـ تـادـاـدـعـلـاـ.
ةـلـجـسـمـلـاـ تـالـوـكـوـتـوـرـبـلـاـ	ةـطـسـاـوبـ مـدـخـتـسـمـلـاـ هـيـجـوـتـلـاـ لـوـكـوـتـوـرـبـ لـمـعـ ةـسـلـجـ.
لـيـغـشـتـلـاـ تـقـوـ	لمـعـلـاـ ةـسـلـجـ لـيـغـشـتـ تـقـوـ
LD/RD	Local Discrimination و Remote Discrimination ةـسـلـجـلـلـ.
RH/RS	دعـبـ نـعـ ةـلـاحـلـاوـ دـعـبـ نـعـ عـمـسـلـاـ ةـلـاحـ

صلـمـ رـاهـظـاـ BFD

ةـطـشـنـلـاـ لـيـمـعـلـاـ تـالـوـكـوـتـوـرـبـلـاـ ةـعـيـرـسـلـاـ تـاجـخـمـلـاـ نـمـ دـيـدـعـلـاـ تـاجـخـمـلـاـ show bfd summary
رمـأـلـاـ رـفـويـ .
هـذـهـ نـوـكـتـ . BFDـ . تـاسـلـجـ ةـفـاصـتـسـمـلـاـ جـمـارـبـلـاـ لـبـاقـمـ ةـزـهـجـأـلـاـ وـأـ IPـ ،ـ لـوـكـوـتـوـرـبـ تـاسـلـجـ وـأـ
يـلـمـعـ رـيـغـوـ الـيـوـطـ ةـلـمـاـكـلـاـ لـيـصـافـتـلـاـ جـتـانـ نـوـكـيـ اـمـدـنـعـ ةـدـيـفـمـ تـامـوـلـعـمـلـاـ.

```
BFDrouter#show bfd summary client
```

Client	Session	Up	Down
BGP	1	1	0
EIGRP	1	1	0
OSPF	1	1	0
CEF	3	3	0
Total	3	3	0

```
BFDrouter#show bfd summary session
```

Protocol	Session	Up	Down
IPV4	3	3	0
Total	3	3	0

```
BFDrouter#show bfd summary host
```

Host	Session	Up	Down
Software	3	3	0
Hardware	0	0	0
Total	3	3	0

طاقس اتاي لمع راه ظا

تاي لمع ڈايز مت اذى . ببس ل او يل حمل ا زاه جلا يل ع تطقس ي يت لا BFD مزح رمألا اذه ضرع ي . تاس ل جلا ڈ فر فر لى ا ي دؤي دق ك لذ ن إف ، ة يل حمل ا طاقس إل ا.

```
BFDrouter#show bfd drops
```

BFD Drop Statistics

	IPV4	IPV6	IPV4-M	IPV6-M	MPLS_PW	MPLS_TP_LSP	MPLS_TE_GAL_LSP	MPLS_TE_SR_
Invalid TTL	0	0	0	0	0	0	0	0
BFD Not Configured	0	0	0	0	0	0	0	0
No BFD Adjacency	12	0	0	0	0	0	0	0
Invalid Header Bits	0	0	0	0	0	0	0	0
Invalid Discriminator	3	0	0	0	0	0	0	0
Session AdminDown	2222	0	0	0	0	0	0	0
Authen invalid BFD ver	0	0	0	0	0	0	0	0
Authen invalid len	0	0	0	0	0	0	0	0
Authen invalid seq	0	0	0	0	0	0	0	0
Authen failed	0	0	0	0	0	0	0	0
Dampenend Down	0	0	0	0	0	0	0	0
SBFD Srcip Invalid	0	0	0	0	0	0	0	0
Invalid SBFD_SPORT	0	0	0	0	0	0	0	0
Source Port not valid	0	0	0	0	0	0	0	0

ناريچ خيرات راه ظا

ة يل حلا ه تلاح لى ا ڈ فاض إلاب ، راج ل كل ڈريخ الا BFD تال جس رمألا اذه ضرع ي .

```
BFDrouter# show bfd neighbors history
```

IPv4 Sessions

NeighAddr	LD/RD	RH/RS	State	Int
10.1.1.2	4101/4097	Down	Init	Gi1

History information:

```
[Apr 4 15:56:21.346] Event: V1 FSM 1d:4101 handle:3 event:RX DOWN state:INIT
[Apr 4 15:56:20.527] Event: V1 FSM 1d:4101 handle:3 event:RX DOWN state:INIT
[Apr 4 15:56:19.552] Event: V1 FSM 1d:4101 handle:3 event:RX DOWN state:INIT
[Apr 4 15:56:18.776] Event: V1 FSM 1d:4101 handle:3 event:RX DOWN state:INIT
[Apr 4 15:56:17.823] Event: V1 FSM 1d:4101 handle:3 event:RX DOWN state:INIT
[Apr 4 15:56:16.816] Event: V1 FSM 1d:4101 handle:3 event:RX DOWN state:INIT
[Apr 4 15:56:15.886] Event: V1 FSM 1d:4101 handle:3 event:RX DOWN state:INIT
[Apr 4 15:56:14.920] Event: V1 FSM 1d:4101 handle:3 event:RX DOWN state:INIT
[Apr 4 15:56:14.023] Event: V1 FSM 1d:4101 handle:3 event:RX DOWN state:INIT
```

[Apr 4 15:56:13.060] Event: V1 FSM 1d:4101 handle:3 event:RX DOWN state:INIT
[Apr 4 15:56:12.183] Event: V1 FSM 1d:4101 handle:3 event:RX DOWN state:INIT
[Apr 4 15:56:11.389] Event: V1 FSM 1d:4101 handle:3 event:RX DOWN state:INIT
[Apr 4 15:56:10.600] Event: V1 FSM 1d:4101 handle:3 event:RX DOWN state:INIT
[Apr 4 15:56:09.603] Event: V1 FSM 1d:4101 handle:3 event:RX DOWN state:INIT
[Apr 4 15:56:08.750] Event: V1 FSM 1d:4101 handle:3 event:RX DOWN state:INIT
[Apr 4 15:56:07.808] Event: V1 FSM 1d:4101 handle:3 event:RX DOWN state:INIT
[Apr 4 15:56:06.825] Event: V1 FSM 1d:4101 handle:3 event:RX DOWN state:INIT
[Apr 4 15:56:05.877] Event: V1 FSM 1d:4101 handle:3 event:RX DOWN state:INIT

IPv4 Sessions

NeighAddr	LD/RD	RH/RS	State	Int
[Apr 4 15:56:04.917]	Event: V1 FSM 1d:4101 handle:3 event:RX DOWN state:INIT			
[Apr 4 15:56:03.920]	Event: V1 FSM 1d:4101 handle:3 event:RX DOWN state:INIT			

10.2.2.2 104/4097 Up Up Gi2

History information:

[Apr 4 15:10:41.820] Event: V1 FSM 1d:104 handle:1 event:RX UP state:UP
[Apr 4 15:10:41.803] Event: V1 FSM 1d:104 handle:1 event:RX UP state:UP
[Apr 4 15:10:41.784] Event: V1 FSM 1d:104 handle:1 event:RX UP state:UP
[Apr 4 15:10:41.770] Event: notify client(CEF) IP:10.2.2.2, 1d:104, handle:1, event:UP,
[Apr 4 15:10:41.770] Event: notify client(EIGRP) IP:10.2.2.2, 1d:104, handle:1, event:UP,
[Apr 4 15:10:41.770] Event: notify client(CEF) IP:10.2.2.2, 1d:104, handle:1, event:UP,
[Apr 4 15:10:41.770] Event: resetting timestamps 1d:104 handle:1
[Apr 4 15:10:41.768] Event: V1 FSM 1d:104 handle:1 event:RX INIT state:DOWN
[Apr 4 15:10:41.751] Event: V1 FSM 1d:104 handle:1 event:Session create state:DOWN
[Apr 4 15:10:41.751]
bfd_session_created, proc:EIGRP, idb:GigabitEthernet2 handle:1 act

10.3.3.2 4198/4097 Up Up Gi3

History information:

IPv4 Sessions

NeighAddr	LD/RD	RH/RS	State	Int
[Apr 4 15:26:01.779]	Event: notify client(CEF) IP:10.3.3.2, 1d:4198, handle:2, event:UP,			
[Apr 4 15:26:01.779]	Event: notify client(OSPF) IP:10.3.3.2, 1d:4198, handle:2, event:UP,			
[Apr 4 15:26:01.778]	Event: V1 FSM 1d:4198 handle:2 event:RX UP state:UP			
[Apr 4 15:26:01.777]	Event: notify client(OSPF) IP:10.3.3.2, 1d:4198, handle:2, event:UP,			
[Apr 4 15:26:01.777]	Event: V1 FSM 1d:4198 handle:2 event:RX INIT state:DOWN			
[Apr 4 15:26:01.776]	Event: V1 FSM 1d:4198 handle:2 event:Session create state:ADMIN DOWN			
[Apr 4 15:25:59.309]	Event: bfd_session_destroyed, proc:CEF, handle:2 act			
[Apr 4 15:25:59.309]	Event: V1 FSM 1d:4198 handle:2 event:Session delete state:UP			
[Apr 4 15:25:59.308]	Event: bfd_session_destroyed, proc:OSPF, handle:2 act			
[Apr 4 15:22:48.912]	Event: V1 FSM 1d:4198 handle:2 event:RX UP state:UP			
[Apr 4 15:22:48.911]	Event: notify client(CEF) IP:10.3.3.2, 1d:4198, handle:2, event:UP,			
[Apr 4 15:22:48.911]	Event: notify client(OSPF) IP:10.3.3.2, 1d:4198, handle:2, event:UP,			
[Apr 4 15:22:48.911]	Event: notify client(CEF) IP:10.3.3.2, 1d:4198, handle:2, event:UP,			
IPv4 Sessions				
NeighAddr	LD/RD	RH/RS	State	Int
[Apr 4 15:22:48.911]	Event: V1 FSM 1d:4198 handle:2 event:RX INIT state:DOWN			
[Apr 4 15:22:48.910]	Event: V1 FSM 1d:4198 handle:2 event:Session create state:DOWN			
[Apr 4 15:22:48.909]	bfd_session_created, proc:OSPF, idb:GigabitEthernet3 handle:2 act			

ةلص تاذ تامولعم

- [IOS BFD نم عجم](#)
- [Cisco BFD, Cisco IOS XE 17.x نیوکت لیلد](#)

- [IETF RFC 5880 J BFD](#)
- [نم تالیزنتل اوینفل ا معدلا Cisco](#)

هـ لـ وـ لـ جـ رـ تـ لـ اـ هـ ذـ هـ

ةـ يـ لـ آـ لـ اـ تـ اـ يـ نـ قـ تـ لـ اـ نـ مـ مـ جـ مـ وـ عـ مـ اـ دـ خـ تـ سـ اـ بـ دـ نـ تـ سـ مـ لـ اـ اـ ذـ هـ تـ مـ جـ رـ تـ
لـ اـ عـ لـ اـ ءـ اـ حـ نـ اـ عـ يـ مـ جـ يـ فـ نـ يـ مـ دـ خـ تـ سـ مـ لـ لـ مـ عـ دـ ئـ وـ تـ حـ مـ يـ دـ قـ تـ لـ ةـ يـ رـ شـ بـ لـ اـ وـ
اـ مـ كـ ةـ قـ يـ قـ دـ نـ وـ كـ تـ نـ لـ ةـ يـ لـ آـ ةـ مـ جـ رـ تـ لـ ضـ فـ اـ نـ اـ ةـ ظـ حـ اـ لـ مـ ئـ جـ رـ يـ .ـ صـ اـ خـ لـ اـ مـ هـ تـ غـ لـ بـ
يـ لـ خـ تـ .ـ فـ رـ تـ حـ مـ مـ جـ رـ تـ مـ اـ هـ دـ قـ يـ يـ تـ لـ اـ ةـ يـ فـ اـ رـ تـ حـ اـ لـ اـ ةـ مـ جـ رـ تـ لـ اـ عـ مـ لـ اـ حـ لـ اـ وـ
ىـ لـ إـ أـ مـ ئـ اـ دـ عـ وـ جـ رـ لـ اـ بـ يـ صـ وـ تـ وـ تـ اـ مـ جـ رـ تـ لـ اـ هـ ذـ هـ ةـ قـ دـ نـ عـ اـ هـ تـ يـ لـ وـ ئـ سـ مـ
(رـ فـ وـ تـ مـ طـ بـ اـ رـ لـ اـ)ـ يـ لـ صـ أـ لـ اـ يـ زـ يـ لـ جـ نـ إـ لـ اـ دـ نـ تـ سـ مـ لـ اـ).