

هنم ققحتل او Nexus ىلع NAT نيوكت

تاي وتحمل

ةمدقملا

نيرموج ناونع ةكبش ترقق دوكش ينأ فيك ةقيثوا ذه فصي (NAT) نيرموج.

ةيساسألا تابلطتملا

تابلطتملا

CISCO مارسلل ئيلاتلا عيضاوملا ئفرعم كيدل نوكت نأب يصوت:


- nat
- ياساسألا ماظنلا NXOS
- رزيلاناثيإلا مهف

ةمدختسملا تانوكملا

مسالا	مروفتلاب	رادصلالا
N9K1	N9K-C93108TC-EX	9.3(10)
N9K2	N9K-C93108TC-EX	9.3(10)
N9K3	N9K-C93108TC-EX	9.3(10)

صاخ ئيلمعم ئييب يف ئدوجوملا ئزهجألا نم دنتسملا اذه يف ئدراوللا تامولعملاءاشنامت تناك اذا. (يضارتفا) حوسمم نيوكتب دنتسملا اذه يف ئمدختسملا ئزهجألا عيمج تأدبل يأ لمحملاريثأتلل كمهف نم داكتف، ليغشتلا ديق كتكبش.

ةكبش لليطي طختلا مس رلا




IP خاد ئي مومعلا ۋە مەجىرتلۇ نى وكت

لخاد Global IP: 10.1.1.1

لخاد IP: 192.168.1.1 يىلىم حەممىلى

N9K1	N9K2
<pre> interface Ethernet1/1 ip address 10.10.10.10/24 no shut interface loopback 0 ip address 10.1.1.1/32 ip route 0.0.0.0/0 10.10.10.1 </pre>	<pre> feature nat ip access-list tac-nat-inside permit ip host 10.1.1.1 any ip nat pool tac-nat-inside-pool 192.168.1.1 192.168.1.1 prefix-length 32 ip nat inside source list tac-nat-inside pool tac-nat-inside-pool dynamic interface Ethernet1/1 ip nat inside ip address 10.10.10.11/24 no shut interface Ethernet1/2 ip nat outside ip address 10.20.20.21/24 no shut ip route 10.3.3.3/32 10.20.20.20 ip route 10.1.1.1/32 10.10.10.10 </pre>



ل نوكى نأ بجي ،زاهج يأ ىلع ايلعف دوجوم ريغ IP 192.168.1.1 IP نأ امب :ةظحالم
راسم لاخدا نيكوت نكمي .IP اذه ىلإ تانايبل رورم ةكرح هيجهوت ةداعل حلاص راسم
راسم عاشناب ايئاقت Nexus موقعي .nat ةممياق ئياهن يف "راسم ئفاضا" يودي تبات
مجرتمل ريغ IP نم ئيلاتل ۋوطخلا ىلا ريشي يذلا مجرتمل IP وحن.

IP لخاد ئمجرتلا ئيمومع نم ققحتلا

N9K1

```
ethanalyzer local interface inband display-filter icmp limit-captured-frames 0
Capturing on inband
1 2023-09-09 00:34:03.617811110 10.3.3.3 → 10.1.1.1 ICMP 158 Echo (ping) request id=0xd923, seq=0/0, ttl=254
```


ىلإ ڈجوملا ڈمجرتمل ا ڈمنزل N9K1 ملتسي 10.1.1.1.

جراخ یمومعل ا IP نم ڈمجرتلا نیوکت

جراخ IP یمومعل ا: 10.3.3.3

جراخ IP یلحملا: 172.16.3.3

N9K1	N9K2
<pre>interface Ethernet1/1 ip address 10.10.10.11/24 no shut interface loopback 0 ip address 10.1.1.1/32 ip route 0.0.0.0/0 10.10.10.11</pre>	<pre>feature nat ip access-list tac-nat-outside permit ip host 10.3.3.3 any ip nat pool tac-nat-outisde-pool 172.16.3.3 172.16.3.3 prefix-length 32 ip nat outside source list tac-nat-outside pool tac-nat-outisde-pool dyna interface Ethernet1/1 ip nat inside ip address 10.10.10.11/24 no shut interface Ethernet1/2 ip nat outside ip address 10.20.20.21/24 no shut ip route 10.3.3.3/32 10.20.20.20 ip route 10.1.1.1/32 10.10.10.10</pre>



Nexus ل نوكی نأ بجي ، زاهج يأ لىع ايلىعف دوجوم ريغ IP 172.16.3.3 نأ امب: ةظحالم راسم لاخدا نيوكت نكمي . اذه IP ىلا تانايبلأ رورم ةكرح هييجوت ةداعإ حلاص راسم IP وحن راسم عاشناب Nexus ۆمئاقيهان يف "راسم ۆفاضا" يودي تبات مجرتملأا ريغ IP نم ۆيلاتلأا ۆوطخلأا ىلا ريشي يذلا مجرتملأا.

جراخ يمومعلا IP نم ۆمجرتلارا نم ققحتلارا

N9K1	N9K2
ping 172.16.3.3 source 10.1.1.1	sh ip nat translations

PING 172.16.3.3 (172.16.3.3) from 10.1.1.1: 56 data bytes 64 bytes from 172.16.3.3: icmp_seq=0 ttl=253 time=1.103 ms	Pro Inside global any --- show ip route 172.16.3.3 172.16.3.3/32, ubest/mbest: 1/0 via 10.20.20.20 [1/0], 00:48:06, NAT	Inside local --- Out
يجراخ IP ىل لاصتا رابتخا ئېھت N9K1 موقت 172.16.3.3.	يەنەن ئەم تىي "راسم ئەفاسى" رمألا مادختساب ئىياقلت	يەنەن ئەم تىي "راسم ئەفاسى" رمألا مادختساب ئىياقلت

نیوکت IP ناونع یمل اعلی جراخ/لخاد ۃم جرت لل نیترم)

10.3.3.3 جراخی ملائی IP

جراخ IP: 172.16.3.3 | یل جمل |

لخاد Global IP:10.1.1.1


لخاد IP حملی: 192.168.1.1

N9K1	N9K2
<pre> interface Ethernet1/1 ip address 10.10.10.11/24 no shut interface loopback 0 ip address 10.1.1.1/32 ip route 0.0.0.0/0 10.10.10.11 </pre>	<pre> feature nat ip access-list tac-nat-outside permit ip host 10.3.3.3 any ip access-list tac-nat-inside permit ip host 10.1.1.1 any For Outside Twice translation nexus need 2 source list, one static Inside Both of them needs to match the same group. ip nat pool tac-nat-outside-pool 172.16.3.3 172.16.3.3 prefix-length 32 ip nat outside source list tac-nat-outside pool tac-nat-outside-pool group 1 ip nat inside source static 10.1.1.1 192.168.1.1 group 2 dynamic add-route For Inside Twice translation nexus need 2 source list, one static Outside Both of them needs to match the same group. ip nat pool tac-nat-inside-pool 192.168.1.1 192.168.1.1 prefix-length 32 ip nat inside source list tac-nat-inside pool tac-nat-inside-pool group 1 ip nat outside source static 10.3.3.3 172.16.3.3 group 1 dynamic add-route </pre>

```
interface Ethernet1/1
    ip nat inside
    ip address 10.10.10.11/24
    no shut

interface Ethernet1/2
    ip nat outside
    ip address 10.20.20.21/24
    no shut

ip route 10.3.3.3/32 10.20.20.20
ip route 10.1.1.1/32 10.10.10.10
```



نأ بجي ، زاج يأ لىع ايلعف نيدوجوم ريغ 192.168.1.1 و 172.16.3.3 IP نأ امب :ةظحالم
نيوكت نكمي . IP اذه ىلإ تانايبلأ رورم ةكرح هيچوت ةداعإ حلاص راسم Nexus ل نوكـي
ايـئاـقـلـتـ Nexus مـوقـيـ natـ ةـمـئـاـقـ ةـيـاهـنـ يـفـ "ـرـاسـمـ ةـفـاضـاـ"ـ يـوـديـ تـبـاـثـ رـاسـمـ لـاخـداـ
مجـرـتـمـلـاـ رـيـغـ IPـ نـمـ ةـيـلـاتـلـاـ ةـوـطـخـلـاـ ىـلـاـ رـيـشـيـ يـذـلـاـ مجـرـتـمـلـاـ وـحـنـ رـاسـمـ دـيـدـحـتـبـ.

نیترم (IP جراخ / خاد لم اش ۆم杰رت تقدقد)

N9K1

```
ethanalyzer local interface inband display-filter icmp limit-captured-frames 0  
Capturing on inband
```

```
1 2023-09-09 00:34:03.617811110 172.16.3.3 → 10.1.1.1 ICMP 158 Echo (ping) request id=0xd923, seq=0/0, ttl=255
```

N9K1 ىلإ ۆجوم ۆم杰رت ملتسی 10.1.1.1 .

هـ ذـ هـ لـ وـ حـ جـ رـ تـ لـ ا

ةـ يـ لـ آـ لـ اـ تـ اـ يـ نـ قـ تـ لـ اـ نـ مـ مـ حـ مـ وـ عـ مـ اـ دـ خـ تـ سـ اـ بـ دـ نـ تـ سـ مـ لـ اـ اـ ذـ هـ تـ مـ جـ رـ تـ
لـ اـ عـ لـ اـ ءـ اـ حـ نـ اـ عـ يـ مـ جـ يـ فـ نـ يـ مـ دـ خـ تـ سـ مـ لـ لـ مـ عـ دـ ئـ وـ تـ حـ مـ يـ دـ قـ تـ لـ ةـ يـ رـ شـ بـ لـ اـ وـ
اـ مـ كـ ةـ قـ يـ قـ دـ نـ وـ كـ تـ نـ لـ ةـ يـ لـ آـ ةـ مـ جـ رـ تـ لـ ضـ فـ اـ نـ اـ ةـ ظـ حـ اـ لـ مـ ئـ جـ رـ يـ .ـ صـ اـ خـ لـ اـ مـ هـ تـ غـ لـ بـ
يـ لـ خـ تـ .ـ فـ رـ تـ حـ مـ مـ جـ رـ تـ مـ اـ هـ دـ قـ يـ يـ تـ لـ اـ ةـ يـ فـ اـ رـ تـ حـ اـ لـ اـ ةـ مـ جـ رـ تـ لـ اـ عـ مـ لـ اـ حـ لـ اـ وـ
ىـ لـ إـ أـ مـ ئـ اـ دـ عـ وـ جـ رـ لـ اـ بـ يـ صـ وـ تـ وـ تـ اـ مـ جـ رـ تـ لـ اـ هـ ذـ هـ ةـ قـ دـ نـ عـ اـ هـ تـ يـ لـ وـ ئـ سـ مـ
(رـ فـ وـ تـ مـ طـ بـ اـ رـ لـ اـ)ـ يـ لـ صـ أـ لـ اـ يـ زـ يـ لـ جـ نـ إـ لـ اـ دـ نـ تـ سـ مـ لـ اـ).