

# ةيساسأل فئاطولا ءاطخأ فاشكتسأ اهالصل او SNMP لوكوتوربل

## تايوتحمل

[ةمدقمل](#)

[تابلطلتمل](#)

[ةيساسأل تابلطلتمل](#)

[ةمدختسمل تانوكمل](#)

[تالطصلال](#)

[اهالصل او ءةئاشل ءاطخأل فاشكتسأ](#)

[قلص تاذ تامولعم](#)

## ةمدقمل

ىلع هفئاطو رابتخا ءيفيكيو (SNMP) طيسبل ءكبشل ءرادل لوكوتوربل دنتسمل اذه فصوي زاهج.

## تابلطلتمل

### ةيساسأل تابلطلتمل

ءرادل ماظن مءاخ عم هتالاصت او SNMP لوكوتوربل ءفرعم كيءل نوكت نأب Cisco يصوت (NMS) ءكبشل.

### ةمدختسمل تانوكمل

ةيلال ءيءامل تانوكمل او جماربل تارادصل ىل دنتسمل اذه يف ءءراول تامولعمل دنتست:

- SNMP
- Cisco WS-C3650-12X48UZ

ءصاخ ءيلمعم ءئيبي يف ءءوومل ءزهأل نم دنتسمل اذه يف ءءراول تامولعمل ءاشنإ مت تناك اءا. (يضا رتفا) ءوسمم نيوكتب دنتسمل اذه يف ءمدختسمل ءزهأل ءيمج ءأءب رمل آل لمءءمل ريثأءلل كمهف نم ءكأءف ، ليغشءل ءيق كءكبش

## تالطصلال

[تالطصلال لوء تامولعمل نم ءيزم ىلع لوصءلل ءينقتل Cisco تالطصلال ءءراول ءءراول تامولعمل](#)

## اهالصل او ءةئاشل ءاطخأل فاشكتسأ

1. "ءيرف فرعم يء نم GetNext ءءراول عم :%SNMP-3-RESPONSE\_DELAYED: أءءل ءلاس رر ."

GetNext of ciscoMgmt.810.1.2.1.1 (24004 msecs)

\*May 24 01:30:48.463: %SNMP-3-RESPONSE\_DELAYED: processing GetNext of ciscoMgmt.810.1.2.1.1 (24008 msecs)

---> In this scenario ciscoMgmt.810.1.2.1.1 is the OID causes the issue.

\*May 24 01:31:12.477: %SNMP-3-RESPONSE\_DELAYED: processing GetNext of ciscoMgmt.810.1.2.1.1 (24012 msecs)

\*May 24 01:31:36.486: %SNMP-3-RESPONSE\_DELAYED: processing GetNext of ciscoMgmt.810.1.2.1.1 (24008 msecs)

\*May 24 01:32:00.503: %SNMP-3-RESPONSE\_DELAYED: processing GetNext of ciscoMgmt.810.1.3.1.1 (24016 msecs)

\*May 24 01:32:24.515: %SNMP-3-RESPONSE\_DELAYED: processing GetNext of ciscoMgmt.810.1.3.1.1 (24012 msecs)

\*May 24 01:32:48.528: %SNMP-3-RESPONSE\_DELAYED: processing GetNext of ciscoMgmt.810.1.3.1.1 (24012 msecs)

\*May 24 01:33:12.537: %SNMP-3-RESPONSE\_DELAYED: processing GetNext of ciscoMgmt.810.1.3.1.1 (24008 msecs)

اهحال صإو ءاطخألأ فاشك تسأل:

ةكبش لآ ةرادإ لوكوت ورب نم ينال لآ رادصل ل ةبس ن لآب. زاهال لىل ع SNMP نيوكت نم ققحت  
يلى امك ودبى نأ بجى، (SNMPv2) طيس لآ

```
snmp-server community TAC1 RO
```

```
snmp-server community TAC2 RO --> If multiple communities are added to device.
```

ل SNMPv3:

```
snmp-server view TESTV3 iso include
```

```
#snmp-server group TestGroupV3 v3 auth read TESTV3
```

```
#snmp-server user cisco TestGroupV3 v3 auth md5 ciscorules priv des56 cisco123
```

هرىيغتل SNMP نيوكت لىل ضرع ققيرط فضأو زاهال نيوكت عضو لخدأ

طيس لآ لاصتالآ ةكبش ةرادإ لوكوت ورب نم ينال لآ رادصل ل ةبس ن لآب:

```
snmp-server community TAC1 RO view cutdown RO
```

```
snmp-server community TAC2 RO view cutdown RO
```

نيوكتلآ عضو نم رطسألأ ضع ب:

```
snmp-server view cutdown iso included
```

```
snmp-server view cutdown ciscoMgmt.810 excluded -->>>
```

The Idea is to exclude the OID causes the issue, however,  
please read out what is the function of the OID that that is excluded.

ل SNMPv3:



```

event manager applet SNMP authorization bypass

event syslog pattern "SYS-5-RESTART"

action 11 cli command "enable"

action 12 cli command "conf t"

action 13 cli command "no snmp mib flash cache"

action 14 cli command "end"

```

رابطتنا عملاق عالمنا ببسب تطوقس "%:SNMP-3-INPUT\_QFULL\_ERR:Packet لالخال لاسرر 3. لالخال"

ةفثكم عارتقا ةيلمع ارجا وه لملكلا رابطتنا لال عملاق اطلخ ةلمتحملا بابسالا دحا نوكي دق زاهجلا نا نم دكات، الوا، كلذ في فختل. ةلكشملا يف ببستتي دحم ديرف فرعم وا زاهجلا لعل ةدشب هباطقتسا مت.

رملال اذه ذيفنتب مق، كلذب مايقلل

```
B02#show snmp stats oid
```

time-stamp	#of times requested	OID
15:40:19 BKK Dec 27 2019	11180008	ifAlias
15:40:19 BKK Dec 27 2019	44018183	dot1dBasePortEntry.4
15:40:19 BKK Dec 27 2019	44018212	dot1dBasePortEntry.3
15:40:19 BKK Dec 27 2019	45216156	ipNetToPhysicalEntry.4
15:40:19 BKK Dec 27 2019	44018059	dot1dBasePortEntry.5
15:40:19 BKK Dec 27 2019	44578303	dot1dBasePortEntry.1
15:40:19 BKK Dec 27 2019	6011756	dot3StatsEntry.19
15:40:19 BKK Dec 27 2019	11095925	ifSpeed
15:40:19 BKK Dec 27 2019	12879927	dot1dTpFdbEntry.3
15:40:19 BKK Dec 27 2019	84535	vmMembershipSummaryEntry.2
15:40:19 BKK Dec 27 2019	3241107	vmMembershipSummaryEntry.3
15:40:19 BKK Dec 27 2019	45208908	ipNetToMediaEntry.2
15:40:19 BKK Dec 27 2019	45223410	ipNetToPhysicalEntry.6
15:40:19 BKK Dec 27 2019	44018324	dot1dBasePortEntry.2

اهجالصوا اطلخال فاشكتسا

زاهجلا نايبتسال ةينمزلا لصاوفلا ليلقتو NMS لعل ةدوجوملا تادادعلا ريغت لىل جاتحت عمئاقول لملكلا اطلخال نم دحلل بجي، ققحتلا ةيلمعل ينمزلا لصافلا ليلقت درجم روثعلل. ةلكشملا ببستي نا OID لاصحفي نا جاتحت تنا كلذ دعب، نكي مل نإ. رابطتنا لعل سفنبا هجالصوا اطلخال فاشكتسا و ةلكشملا يف ببستتي ذللا (OID) ةي وهلا فرعم لعل



تانايا بللا هذه باسح لجا نم ةلوعشم تناك ةيزكرملا

SNMP ليمع طحال 2. ةقيرطلا

ةجلالعمل ةدحول يلالا مادختساللا نع لوؤسمللا (OID) دروملا ةئف فرعم يلع روثعلا لجا نم نكمي. جارحالا ةبقارمو NMS مداخل نم زاهج لىا snmpwalk ءدب كنكمي، زاهجال يلع (CPU) ةيزكرملا يه يخال ةزهجال تافرعم نم أطبال لكشب بيجتست يلالا (OIDs) ةزهجال تافرعم نوكت نا ريبك لكشب (CPU) ةيزكرملا ةجلالعمل ةدحو مادختساللا نع ةلوؤسمللا

اهالصال ءاطخال فاشكتسال

ةكبشلال ةرادا لوكتورب نم يخال رادصال ءبس نلاب. زاهجال يلع SNMP نيوكت نم ققحت يلى امك ودبي نا بجي، (SNMP) طيسبال

```
snmp-server community TAC1 RO
```

```
snmp-server community TAC2 RO --> If multiple communities are added to snmp.
```

- ل SNMPv3

```
snmp-server view TESTV3 iso include
```

```
#snmp-server group TestGroupV3 v3 auth read TESTV3
```

```
#snmp-server user cisco TestGroupV3 v3 auth md5 ciscorules priv des56 cisco123
```

هريغت ل SNMP نيوكت لىا ضرع ةقيرط فضاو زاهجال نيوكت عضو لخدأ

- ل SNMPv2

```
snmp-server community TAC1 RO view cutdown RO
```

```
snmp-server community TAC2 RO view cutdown RO
```

بولسال ليكشلال ي فطخ اذه تفضأ:

```
snmp-server view cutdown iso included
```

```
snmp-server view cutdown OID _causes_the_issue_is _to_excluded excluded
```

```
-->>> The Idea is to exclude the OID causes the issue, however,
```

```
please read out what is the function of the OID that we are about to exclude.
```

## ةلص تاذا تامولعم

- [SNMP](#)
- [Cisco نم تاليزنتلا و يبقنقنلا معدلا](#)

