

قرابعلل تافللملا ليلحت ليمع فرعم حرش ديربلا قرادو قابسلا قرابع قرابع بيولوا وينورتكلالا

تايوتحمللا

[قم دقمللا](#)

[بيولوا وينورتكلالا ديربلا قرادو قابسلا قرابع قرابع تافللملا ليلحت ليمع فرعم](#)

[قابسلا قرابع وا قابوللا](#)

[بيولوا ريديم وينورتكلالا ديربلا](#)

[تافللملا ليلحت ريراقت دادعلا زهجالا عيمجت](#)

[قعوومجمللا قزهجا](#)

[قابسلا قرابع وا قابوللا](#)

[بيولوا ريديم وينورتكلالا ديربلا](#)

[قزهجالا ضرع](#)

[قابسلا قرابع وا قابوللا](#)

[بيولوا ريديم وينورتكلالا ديربلا](#)

[قيفااضا تامولعم](#)

[Cisco نم قنمآلا وينورتكلالا ديربلا قرابع قيثوت](#)

[قنمآلا وينورتكلالا ديربلا قابس قرابع قيثاوثو](#)

[Cisco نم بيولوا ريديم ونمآلا وينورتكلالا ديربلا قيثاوثو](#)

[قراضلا Cisco Secure Ware تاليلحت](#)

[Cisco نم نمآلا جتنملا قيثوت](#)

قم دقمللا

ديربلا قرابعل تافللملا ليلحت ليمع فرعم يلع روثعلا قيفي ك دننيسملا اذه حضوي فرعم دعى .بيولوا ريديم وينورتكلالا ديربلا قابسلا قابول و Cisco نم قنمآلا وينورتكلالا ليلحت ليمع جنماربلا تاليلحت مادختساب بيولوا قرادو وينورتكلالا ديربلا قابسلا قرابع وا قابوللا قمكالمو تافللملا لاسرلا (تاديدهتلا كپش مساب اقباس عفورعمللا) Cisco نم قراضلا قم دخي دل رفوت ملو ، تافللملا ليلحت قم دخ ني كمتب تتمق اذا ، لامملا لي بس يلع . قيامحلا ريراغلعمل عم فلملا قفرم قفاوتيو ، قلاسر ريف دوجوملا فلملا قفرم لوح تامولعم قم عمللا [فلملا قم مس تامدخل قم وعدملا تافللملا اعچار](#) اهليلحت نكمي يتلا تافللملاب قصاللا [اهلاسرلا مت يتلا قاق فرملا عم Quarantation Messages اعچار](#) قلاسرلا لزع نكمي ، (اهليلحتو ليلحتلل هلاسرا مت يتلا فلملا و ، ليلحتلل

فرعم فرعت كنأ نم دكأتلا اعچارلا ، " تافللملا ليلحت ريراقتل قزهجالا عيمجت " يلع لوصللل (فلملا ليلحت (تافرعم)

تافللملا قم مس قيفصت " لصفلا قم عجارم اعچارلا ، قم لكلا ليلصا فتلا يلع لوصللل :مدختسملا ليلد يف "اهليلحتو

- Cisco نم قنمآلا وينورتكلالا ديربلا قابعل قيثوتاهنلا مدختسملا قلدأ

- Cisco نم ةي باحسلا نم آلا ينورتكلاللا ديربلا ةرابع لئ يئاهنلا مدختسملا ةلدأ

ةباحسلا ةرابع ةرابع ةرابع لئ تافلما لئ لئحت لئ م فرعم بيولوا وينورتكلاللا ديربلا ةرادا

تافلما لئ لئحت ني كمت دن ع زهجاللا ايئاقلت تافلما لئ لئحت لئ م فرعم عاشنإ م تي

ةبولطملا تازيما لئ حي تافم رفوت نم دكأتلا يجرى، ةباحسلا ةرابع وأ ةباوبلا نم ءدبلا لبقتنا، كب ةصاخلا تازيما لئ حي تافم يلع ع الاطاللا. تافلما لئ لئحت و فلما لئ عمس ني كمت و لص فنم لكشب فلما لئ لئحت و فلما لئ عمس درس م تي. تازيما لئ حي تافم > ماظنلا ةرادا يلا ةطشن ةلاح نالكشي و

ةباحسلا ةرابع وأ ةباوبلا

1. مدختسملا ةهجاو يلا لوخدلا لئس.
 2. هل لئحت و فلما لئ عمس > نامألا تامدخ يلا لئقتنا.
 3. ةي مومعلا تادادعلا ريرحت يلع رقتنا.
 4. فلما لئ لئحت لئ عم دقتملا تادادعلا عي سوت.
- ان ه تافلما لئ لئحت لئ م فرعم درس م تي

لثام:

Edit File Reputation and Analysis Settings

Advanced Malware Protection	
Advanced Malware Protection services require network communication to the cloud servers on ports 443 (for File Reputation and File Analysis). Please see the Online Help for additional details.	
File Reputation Filtering:	<input checked="" type="checkbox"/> Enable File Reputation
File Analysis: ?	<input checked="" type="checkbox"/> Enable File Analysis
<input type="checkbox"/> Select All <input type="button" value="Expand All"/> <input type="button" value="Collapse All"/> <input type="button" value="Reset"/>	
<input checked="" type="checkbox"/> Archived and compressed <input checked="" type="checkbox"/> Configuration <input checked="" type="checkbox"/> Database <input checked="" type="checkbox"/> Document <input checked="" type="checkbox"/> Email <input checked="" type="checkbox"/> Encoded and Encrypted <input checked="" type="checkbox"/> Executables <input checked="" type="checkbox"/> Microsoft Documents <input type="checkbox"/> Miscellaneous	
Advanced Settings for File Reputation	Advanced settings for File Reputation
Advanced Settings for File Analysis	File Analysis Server URL: AMERICAS (https://panacea.threatgrid.com)
	File Analysis Client ID: 01_VLNESA _423AA9781B67 -25CC6 _C600V_000000
Proxy Settings: ?	<input type="checkbox"/> Use File Reputation Proxy Server: <input type="text"/> Port: <input type="text"/> Username: <input type="text"/> Passphrase: <input type="text"/> Retype Passphrase: <input type="text"/>
Cache Settings	Advanced settings for Cache
Threshold Settings	Advanced Settings for File Analysis Threshold Score

ةزهجاللا لباقم ةي رهاطلا زهجاللا تافلما لئ لئحت لئ م فرعم ي ف فالتخأ دجوي: ةظالم

نم ةلسلس قيسنت ىل ةباحسلا ةرابع وأ ةرابعلل تافلما لىلحت لىم عم فرعم دنتسى
افرح 65:

ةمىقلا	حشلا
01_	"01" ةرابعلل ددحم
VLNESAXXY_	وأل رطس ةهجاو رمأ نم دوجوملا) # VLAN صىخرت مدختسى هنإف، يرهاظ زاهاج اذه ناك اذإ لقح دجوى الف، زاهاج اذه ناك اذإ. (CLI) showLicense
_ىلسلسلا	زاهاجلا لىلحت
CX00V_	زاهاجلا زارط
00000000	افرح 65 نم لىلحتلا ءاهنإل رىغتى كلذ نإف، ةقباسلا لوقحلا ىلع ءانب. لىلحتلا رافصأ

بىولا رىدمو ىنورتكلال دىرلا

1. مدختسما ةهجاو ىل لىلحتلا لىلحت

2. نامأل زاهاج > ةىزكرملا ةرادال ىل لىلحتنا

تافلما لىلحت لىم عم فرعم درس مئى. فافلما لىلحت مسق دجوى ةحفصلا هذه لىلحتسى
انه

لاىل:

Security Appliances

Centralized Service Status	
Spam Quarantine:	Enabled, using 1 license
Policy, Virus and Outbreak Quarantines:	Enabled, using 1 license
	Alternate Quarantine Release Appliance (?): esa5 Specify Alternate Release Appliance...
Centralized Email Reporting:	Enabled, using 1 license
Centralized Email Message Tracking:	Enabled, using 1 license
Centralized Web Configuration Manager:	Service disabled
Centralized Web Reporting:	Service disabled
Centralized Upgrades for Web:	Service disabled

Security Appliances							
Email							
Add Email Appliance...							
Appliance Name	IP Address or Hostname	Services				Connection Established?	Delete
		Spam Quarantine	Policy, Virus and Outbreak Quarantines	Reporting	Tracking		
		✓	✓	✓	✓	Yes	
Web							
No centralized services are currently available.							

File Analysis	
File Analysis Client ID:	06_VLNSMA ■_420D5DE07A468I -006DAF ■_M300V_00000000
Appliance Group ID/Name:	File Analysis Server URL: <input type="text" value="AMERICAS:https://panacea.threatgrid.com"/> <p>Group Name: <input type="text"/> Group Now</p> <ul style="list-style-type: none"> Typically, this value will be your Cisco Connection Online ID (CCO ID). This Group Name is case-sensitive. It must be configured identically on each appliance. An appliance can belong to only one group per server. <p>This change will take effect immediately, without Commit. Once grouped, this value can only be reset by Cisco support.</p>
Grouping Details:	You can use any appliance in a group to view detailed File Analysis results in the cloud for files uploaded from any appliance in the group. <p>View Appliances in Group</p>

ةزهجال لباقم ةيره اظلا ةزهجال للاف لمل ل لحت ليمع فرع م في فال تخأ دجوي :ةظحال م

قيسنت لى لى بى و لا ةرادا و ينورت كلالا ديربل للاف لمل ل لحت ليمع فرع م دنتسي اف: 65 نم ةلسلس

ةمي قلا	ح رشلا
06_	"06" ب صاخ Email and Web Manager.
VLNSMAXXY_	الارطس ةه او رمأ نم دوجوملا) # VLAN صيخرت مدختسي هناف، يرهاظ زاها اذناك اذنا (CLI) showLicense ل. قح دجوي الف، زاها اذناك اذنا.
اليسلس لتال	زاها لمل لك لسلس ت.
MX00V_	زاها ل زارط.
000000	رح 65 نم لقحلا اهانال ريغتي كلذ نإف، ةقباسلا لوقحلا لىع انا ب. لقحلا رافصأ

تافللملا ليلحت ريراق ت دادعال ةزهجال عيمجت

Cisco Secure Ware تاليلحت ىلى لوصولاً نمضتتي كب صاخلا صيخرتل ناك اذا (<https://panacea.threatgrid.com>)، ةصاخلا ةباحسلا ةرابع وأ بيولا ةرابعل ةسرامم لصفأ نإف، كب صاخلا يدرفلا ةسسؤملا باسحب اهطبريه كب يف يوتحمل ناماً ةزهجاً ةفاكل حامس لل. كب صاخلا يدرفلا ةسسؤملا باسحب اهطبريه كب نم ليلحتلل ةلسرمل تافللملا لوح ةباحسلا يف ةيليصفتلا جئاتنلا ضرعب كتسسؤم ةومجم ىلى ةزهجال عيمج ىلى امامضنالا كمزلي، كتسسؤم يف ةباحسلا ةرابع وأ ةباوب يا ةفاك ضرع متي، ةراضلا جماربلا تاليلحت ىلى لوخدلا ليحست دنع. اهسفن ةزهجال ةحول يف ليلحتلل ةارظنلا ةومجم ىلى اهلاسرا مت يتلا تاديدهتلا جدامنوتالاسرالا. كتسسؤم ةراضلا جماربلا تاليلحت تامولعم.

رشنلا وطيشننتلا تاليلمع انثأ نيوكتلا اذهب ةباحسلا ةرابع عالمع عتمتتي: **ةظالم** Cisco. ةطساوب اهوارج متي يتلا

ةومجملا ةزهجاً

لبق **معدقلا** حتف يجر يف، كلذلامك متي ملو ةباحسلا ةباوب كي دل تناك اذا: **ةظالم** ةزهجاً ةومجم مس/افرعم نيوكت

ةباحسلا ةرابع وأ ةباوبلا

1. هليلحتو فلملا ةعمس > نامألا تامدخ ىلى لقتنا، مدختسملا ةهجاو نم.
2. اهضرع وأ تافللملا ليلحت ريراق ت لاسرا ةزهجاً عيمجتل انه رقنا قوف رقنا.
3. حرتقملا نم: يه ةيضارتفالا ميقلا. كب ةصاخلا ةزهجال ةومجم مس/افرعم لخدا ةومجم ىلى زاوجل يمتني نأ نكمي. ميقلا هذهل (CCOID) دروملا ةئف فرعم مادختسا ةومجم ىلى زاوجل ةفاصلا كنكمي، "فلملا ليلحت" ةزيم نيوكت دعب. طقف ةدحاو
4. نألا عيمجت قوف رقنا.

بيولا ريدمو ينورتكلال ديربلا

ديربلا يدل نوكتي نأ دعب ال ةزهجاً ةومجم مس/افرعم نيوكت راخي رفوتتي ال: **ةظالم** مت دقو ةيزكرملا ةرادال ضارغال فاضم ينورتكلال ديرب زاهج بيولا ريدمو ينورتكلال اضرملا يشفتل ةلوزعملا تالاحلاو تاسوري فالوا جهنلا ليلحت.

1. **ةومجم مس/فرعم لخدأ .نامألا ةزهجأ > ةيزكرملا تامدخلا** لىل لقتنا ،مدختسملا ةهجاو نم .
لاصتا فرعم وه ةميقلا هذه ،يجذومن لكشب:يه ةيضارتفالا ميقلا .كب ةصاخلا ةزهجألا
اهنيوكت بجي. فرحألا ةلاحل ساسح اذه ةومجملا مس.ا. (CCO ID) تنرتنإلا لىل Cisco
مداخ لكل طقف ةدحاو ةومجم لىل زايجلا يمتني نأ نكمي .زاهج لك لىل لثامتم لكشب

2. **نألا عيمجت قوف رقنا .**

ةظحالملال يجرى:

- **نإ .مازتلا نودب ،روفلال لىل لوعفملا يراس حبصي ،ةومجم فرعم ةفاضاب موقت ام دنع**
Cisco TAC ب لصتا يغبني تنأ id، ةومجم ريغي نأ تنأ جاتحي .
- **ةومجم" يف زاهج لك لىل لثامتم لكشب هنيوكت بجي و فرحألا ةلاحل ساسح مسالا اذه**
"لئلحتلا".

ةزهجألا ضرع

ةباحسلا ةرابع وأ ةباوبلا

1. **هلئلحتو فللملا ةعمس > نامألا تامدخ** لىل لقتنا ،مدختسملا ةهجاو نم .
2. **اهضرع وأ تافللملا لئلحت ريراقت لاسرا ةزهجأ عيمجتل انه رقنا قوف رقنا .**
3. **ةزهجألا ضرع لىل رقنا .**

ببولا ريديم وينورتكلالال دبربلا

1. **نامألا ةزهجأ > ةيزكرملا تامدخلا** لىل لقتنا ،مدختسملا ةهجاو نم .
 2. **فللملا لئلحت مسق يف ةومجملا يف ةزهجألا ضرع قوف رقنا .**
- ةزهجألا ةومجم مس/فرعمب ةنرتقملا ةزهجألا ةفاكل تافللملا لئلحت ليمع فرعم درس متي
انه .

للاثم:

Appliance Grouping for File Analysis Reporting.

Appliance Grouping for File Analysis Reporting

Appliance Group ID/Name: [?] [] [] []

Copyright © 2003-2022 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

List of Appliances in the Group: [] [] [] (https://panacea.threatgrid.com)

Number	File Analysis Client ID
1	01_7C0EC []-FCH: [] []_C380_00
2	01_EC2B20195 [] []-FB7E4 [] []_C300V_00000000000000000000000000000000
3	01_VLNESA []_4239CEE15 [] []-0EDD [] []_C100V_00000000
4	01_VLNESA []_564D9931D [] []-1856 [] []_C100V_00000000
5	01_VLNESA []_420D4F3 [] []-B4F-B9 [] []_C300V_000000
6	01_VLNESA []_420DF63 [] []-17-A5 [] []_C_100V_000000
7	01_VLNESA []_423A11C [] []-3AA-20 [] []_A_C100V_000000
8	01_VLNESA []_423AA97 [] []-AAE-25 [] []_33_C600V_000000
9	01_VLNESA []_564D3DE [] []-AFFD-9 [] []_F9_C100V_000000
10	01_VLNESA []_564DA24 [] []-97E-EA [] []_3D_C100V_000000
11	01_VLNESA []_564D78E [] []-E52-6C [] []_2_C100V_000000
12	01_VLNESA []_420D39D [] []-7D6-62 [] []_24_C100V_000000
13	01_VLNESA []_423A59C [] []-22E-8B [] []_9_C100V_000000
14	01_VLNESA []_4239CEE [] []-04-0E [] []_9_C100V_000000
15	01_VLNESA []_4216676B [] []-28-A95 [] []_C_100V_000000
16	01_VLNESA []_423F2B99 [] []-38-776 [] []_C_100V_000000
17	01_VLNESA []_420D39DE [] []-D6-62 [] []_4_C100V_000000
18	01_VLNESA []_420D4E75 [] []-E3-0AA [] []_C_100V_000000
19	01_VLNESA []_423A09B8 [] []-5A-5B6 [] []_C_100V_000000
20	01_VLNESA []_423A59C6 [] []-2E-8BE [] []_C_100V_000000
21	06_VLNSMA []_420D5DE0 [] []-4-006 [] []_M300V_00000000
22	06_VLNSMA []_420D4B [] []-C57-CE [] []_9C_M100V_000000
23	06_VLNSMA []_420D538 [] []-9F-8FC [] []_M100V_000000
24	06_VLNSMA []_420D704E [] []-62-17F [] []_M100V_000000
25	06_VLNSMA []_420D8737 [] []-34-608 [] []_M100V_000000
26	06_VLNSMA []_420DEE32 [] []-4B-F5C [] []_2_M100V_000000

ةففاضلا تامولعم

Cisco نم ةنمآلا ينورتكللالا ديربلا ةرابع قيثوت

- رادصلا تاظحالم
- مدختسملا ليلد
- يدعجربلا CLI ليلد
- Cisco نم ةنمآلا ينورتكللالا ديربلا ةباوبل تاقيبطتلا ةجرب ةهجاو ةجرب ةلدأ
- Cisco نم ةنمآلا ينورتكللالا ديربلا ةرابع يف مدختسملا حوتفملا ردصملا
- Cisco نم ةنمآلا ينورتكللالا ديربلا ةرابع يف مدختسملا حوتفملا ردصملا (vESA رادصلا نمضتة)

ةنمآلا ينورتكلإلا دیربلا ةباحس ةرابع قئاثو

- [رادصلا تاظحالم](#)
- [مدختسملا لیلد](#)

Cisco نم بیولا ریدمو نمآلا ينورتكلإلا دیربلا قئاثو

- [قفاوتلا ةفوفصمو رادصلا تاظحالم](#)
- [مدختسملا لیلد](#)
- [Cisco Secure Email و Web Manager ل تاقيبطتلا ةجرمب ةهجاو ةجرمب ةلدأ](#)
- [Cisco نم یوتحمل نامأل یرهاظلا زاھجلا تېبثت لیلد \(vSMA ةینقت نمضتې\)](#)

ةراضلا Cisco Secure Ware تالیلحت

- [\(تادیدهتلا ةكبش\) Cisco نم ةنمآلا ةراضلا جماربلا تالیلحت](#)

Cisco نم نمآلا جتنملا قیثوت

- [Cisco نم ةنمآلا عیراشملا ةمئاق ةیمست ةینب](#)

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نمة ومة م ادخت ساب دن تسمل اذة Cisco ت مچرت
ملاعلاء انء مچ م ف ن م دخت تسمل معد و ت م م دقت ل ة يرش ب ل و
امك ة ق ق د ن و ك ت ن ل ة ل آل ة مچرت ل ض ف أن ة ظ حال م چ ر ة . ة ص ا خ ل م ه ت غ ل ب
Cisco ي ل خ ت . ف ر ت م م مچرت م ا ه م د ق ي ي ت ل ا ة ي ف ا ر ت ح ا ل ا ة مچرت ل ا م ل ا ح ل ا و ه
ل ا م ة ا د ع و چ ر ل ا ب ي ص و ت و ت ا مچرت ل ا ه ذ ه ة ق د ن ع ا ه ت ي ل و ة س م Cisco
Systems (ر ف و ت م ط ب ا ر ل ا) ي ل ص أ ل ا ي ز ي ل چ ن إ ل ا دن تسمل ا