

تابل طتملا

دنتسملا اذهل ٽصاخ تابلطتم دجوت ال.

ةمدختسملاتانوكمل

: ئيلاتلا ئيداملا تانوكمل او جماربلا تارادصا ىلإ دنتسملا اذه يف ئدراولما تامولعملما دنتسست

- Cisco FMC 1000
- 7.0.0 (Build 94)

صاخ ئيلمعم ئيپ يف ئدوجوملا ئزهجألا نم دنتسملا اذه يف ئدراولي تامولعملما ئاشنما مت تناك اذا . (يضارتفا) حوسمم نيكوتب دنتسملا اذه يف ئمدختسمللا ئزهجألا عيمج تأداب رمأ يأ لمرتحمل ريا ثأتلل كمهف نم دكأتف ، ليغشتلا ديق كتكم بش.

ئيقرت لبقلاب جي يتلما ماهملامه

ل فدهلا جمانربلا رادصا رتختا

: ئيلع فرعتلارادصا [FirePOWER](#) رادصا لال ئاعجارم

- قفاوتنلا
- فئاظول او تازيملا
- اهلح مت لكاشم
- ئفوريت تالكشم

جمانربلا رادصا او يلاحلا FMC جذومن نم ققحتلا

جمانربلا رادصا او يلاحلا FMC جذومن نم ققحتلا:

1. لوح > تاميلعتلا ىلإ لقتنا.
2. جمانربلا رادصا او جذومنلا نم ققحت.

The screenshot shows the Cisco FMC interface. On the left, there's a table of system specifications including Model (Cisco Firepower Management Center 1000), Serial Number (WZP2326001X), Software Version (7.0.0 (build 94)), OS (Cisco Firepower Extensible Operating System (FX-OS) 2.10.1 (build 2961)), Snort Version (2.9.18 (Build 174)), Snort3 Version (3.1.0.1 (Build 174)), Rule Update Version (2021-09-15-001-vrt), Rulepack Version (2600), Module Pack Version (2961), LSP Version (lsp-rel-20210915-1507), Geolocation Update Version (2021-09-20-002), VDB Version (build 338 (2020-09-24 12:58:48)), and Hostname (KSEC-FMC-1600-2). On the right, there's a sidebar with links like Page-level Help, How-Tos, Documentation on Cisco.com, What's New in This Release, Software Download, Secure Firewall YouTube, Secure Firewall on Cisco.com, Firepower Migration Tool, Partner Ecosystem, Ask a Question, TAC Support Cases, and About. The 'About' link is currently selected.

ئيقرتلاراسم طي طخت

لېلد يف. ئتقۇرم ئيقرت ئىلا ۋەچىڭ كانه نوكت دق ، فدهلا او يلاحلا FMC جمانرب رادصا لال اقفو

ددح و "FirePOWER" ۋارادا زكارم ئيقرتلا راسىم مىسىقى عجار، Cisco نم FirePOWER ئيقرتلا راسىم.

ئيقرتلا مىزجلىيەت

ئييلاتلار تاوطىخلا لمك، زاھىجا ئىلە ئيقرتلا مىزجلىيەتلىك.

1. [جماربلا لىيىزنت](#) ۆحفصى نم ئيقرتلا مىزجلىيەتلىك.
2. تاڭىدەتلىك > ماظنلار ئىلە لىقتىنامى FMC، يىف.
3. لىيەتلىك ئىدەت رەت خا.
4. يكىلسال ۆيلەحملار جماربلا ئىدەت مىزجلىيەتلىك رەز ئىلۇغۇ رقنا.
5. مىزجلىك رەت خا ۆحفصىنى ئىلۇغۇ رقنا.
6. لىيەت قۇفۇ رقنا.

The screenshot shows the FMC interface with the 'Product Updates' tab selected. At the top, it says 'Currently running software version: 7.0.0'. Below that is a 'Updates' section with a sub-section for 'Upload software updates and patches here.' There are two radio button options: 'Upload local software update package' (selected) and 'Specify software update source (FTD devices only)'. A 'Package' field contains the path 'Cisco_Firepower_Mgmt_Center_Patch-7.0.0.1-19.sh.REL.tor'. At the bottom of the dialog are 'Cancel' and 'Upload' buttons.

FMC لىيەتچالا خسنى ئاشنى

ةداعتساب حمسىت يېتلىك، ثراوكلار دىرىتىسى ئانايىبلار دەرىتىسى ئەمەم ۆوطىخ وە ئىطايىتچالا خسنى ئاشنى يىڭىزلىك كىشىب ئيقرتلا لىشىف ۋەتەنلىك يىۋەكتىلە.

1. ئادەتلىك ئىطايىتچالا خسنى ئاشنى > تاودا > ماظنلار ئىلە لىقتىنامى.
2. ۋارادا ئىطايىتچالا FirePOWER.
3. ئىطايىتچالا خسنى ئاشنى مىسالىخدا، مىسالا لىخدا، مىسالا لىقى يىف.
4. ئىطايىتچالا خسنى ئافىتىمىمىت بىچى يېتلىك تامولۇملاو نىزختىلا عقۇم رەت خا.
5. ئىطايىتچالا خسنى ئاشنى ئەپدىقىتىمىت بىچى يىف.
6. ئىطايىتچالا خسنى ئاشنى مەتكەپلىك ئەپدىقىتىمىت بىچى > مەتكەپلىك ئەپدىقىتىمىت.

يىطايىتچالا خسنى ئاشنى دىعىب عقۇم ئىلە ئىطايىتچالا خسنى ئارجاپ ۆدشىپ يىصۇن: حىىملىت يىطايىتچالا خسنى ئارادا ۆحفصى نم دىعىب نىزختىلا ۆدھون نىۋەكتىن كەمى. لىقنىلا ئېلىملىع.

عجار، تامولعملا نم ديزمل:

- [قداعتسالا او يطايتحالا خسنلا](#) لصفلا - 7.0 رادصالا Firepower، قرادر زكرم نويوكـت ليـلد
- [دعبـنـعـنـيـزـخـتـلـاـ قـرـادـاـ 7.0 رـادـصـالـاـ Firepower، قـرـادـاـ زـكـرـمـ نـوـيـوـكـتـ ليـلدـ](#)

ةنمازم نم قـقـحـتـلـاـ NTP

ةنمازم مـزـلـيـ (FMC)، ةـيـسـاسـأـلـاـ قـحـولـلـاـ قـرـادـاـ يـفـ مـكـحـتـلـاـ قـحـولـلـاـ ةـيـقـرـتـ ءـاحـإـلـ ةـيـلـاتـلـاـ تـاوـطـخـلـاـ لـمـكـأـ، ةـنـمـازـمـ نـمـ قـقـحـتـلـلـ:

1. تقولـا > نـيـوـكـتـلـاـ > مـاـظـنـلـاـ ىـلـاـ لـقـتـنـاـ.
2. ئـلـاجـ نـمـ قـقـحـتـ.

مـداـخـ عـمـ زـاهـجـلـاـ ةـنـمـازـمـ ىـلـاـ "ـمـادـخـتـسـالـاـ دـيـقـ"ـ رـيـشـيـ: ئـلـاجـلـاـ: ظـحـالـمـ NTP.

Current Setting Via NTP (based on System Configuration Time Synchronization)				
Current Time 2021-09-21 13:50				
NTP Server	Status	Authentication	Offset	Last Update
173.38.201.115	Being Used	none	+0.011(milliseconds)	126(seconds)
173.38.201.67	Available	none	+0.042(milliseconds)	223(seconds)
127.127.1.1	Unknown	none	+0.000(milliseconds)	12d(seconds)

ةـنـمـازـمـ - 7.0 رـادـصـالـاـ نـيـوـكـتـ ليـلدـ عـجـارـ، تـامـولـعمـلـاـ نـمـ دـيزـملـ تـقـولـاـ وـتـقـولـاـ.

صـرـقـلـاـ ـقـحـاسـمـ نـمـ قـقـحـتـلـاـ

تلـشـفـ إـلـاـوـ، صـرـقـلـاـ ـلـعـ ـقـرـحـ ـقـحـاسـمـ رـفـوتـ نـمـ دـكـأـ، فـدـهـلـاـ رـادـصـالـاـوـ FMCـ جـذـوـمـنـلـ اـقـفـوـ ةـيـلـاتـلـاـ تـاوـطـخـلـاـ لـمـكـأـ، ةـرـفـوـتـمـلـاـ FMCـ صـرـقـ ـقـحـاسـمـ نـمـ قـقـحـتـلـلـ. ةـيـقـرـتـلـلـ:

1. ةشاشلا > ماظنلا ايل ا لقتنا.

2. رت خا FMC.

3. صرقلا مادختسا نع ثحبلا او OEM اقلا عيسوتب مق.

4. فاحس متابل طتم و تقولا تارابتخا يف صرقلا فاحسم متابل طتم ايلع روشعلا نكمي.

صرقلما.

The screenshot shows the Cisco FMC Monitor interface. In the top navigation bar, there are tabs for Overview, Analysis, Policies, Devices, Objects, AMP, Intelligence, Deploy, and admin. The main area is titled "Health Status" and shows 1 total device. The device listed is "FMC". Under "Disk Usage", it shows a local disk partition status with Mount: /, Size Free: 3.7G, Used Percent: 44%, and Volume: 1.1T 966G 70G 7%. A note indicates "FMC Access Configuration changes on device Does not apply to this platform". There are two entries from Sep 21, 2021, at 1:10 PM.

وقلعملما جهنلا تارييغت ةفاك رشن

نامضل. راعشتسالا ڦهنجا يف تارييغتلارشن مزلي، حي حصتلوا وأ ثي دحتلا تي بثت لبقو ئيلاتلما تاوطلخا لمكا، وقلعملما تارييغتلارعينج رشن:

1. رشن > رشن ايل ا لقتنا.

2. رشن لاب مق و OEM اقلا يف ڏوچوملا ڦهنجا عينج رت خا.

رورملما ةكرح ةعطاطا قم ايل ا ةعطاطا قملا صحاف دومع ريشي: زيدحت

The screenshot shows the Cisco FirePOWER Management Center (FMC) interface. It displays a table of devices. One row for "FTD66" is selected, showing "Inspect Interruption" set to "Yes" and "Status" as "Pending". A note below the table says "Traffic interruption needed" and "Sensor with pending deployment".

جمانرب ڦيزهاج نم ققحتلا تايمل مع ليغشت

جماربلا ةيقرتل FirePOWER ناما زاهج دادعتسا مييقت ايلع دادعتسالا تارابتخا لممعت.

ئيلاتلما تاوطلخا لمكا، جماربلا دادعتسا نم ققحتلا تايمل مع ذيفن تل:

1. تاثي دحتلا > ماظنلا ايل ا لقتنا.

2. فدهل رادصلما راوحب تي بثتلا زمر درج.

3. دادعتسا قيقدت ةقطق طولما ترت خا FMC.

4. قفاوم رقنا، ققثبنملما ڏفانلما يف.

5. ماهملا > تامالع إلما نم دادعتسالا نم ققحتلا ةيمل مع ةبقارم.

FMC
Upload Update Overview Analysis Policies Devices Objects AMP Intelligence Deploy admin ▾

Product Updates Rule Updates Geolocation Updates

Currently running software version: 7.0.0

Selected Update

Type	Cisco Firepower Mgmt Center Patch
Version	7.0.0.1-15
Date	Tue Jul 6 19:27:03 UTC 2021
Reboot	Yes

By Group

Ungrouped (1 total)	Compatibility Check	Readiness Check Results	Readiness Check Completed	Estimated Upgrade Time	
<input checked="" type="checkbox"/> FTHC-NGFW-FMC1.proscloud.com 10.62.184.21 - Cisco Firepower Management Center 1000 v7.0.0	Compatibility check passed. Proceed			N/A	

[Back](#) [Check Readiness](#) [Install](#)

ةيزيج تارابت خا - Cisco نم FirePOWER ۋاردا زىرم ئىقىرت لىلىد عجار، تامولعملانم دىزملىرىنىڭ FirePOWER.

FMC ۋىقىرت دىپ اه مايقلا نىعىتى يىتلە رومألا مە

ةقلىعمل ا جهـنـلـا تـارـيـيـغـتـ ةـفـاكـ رـشـنـ

ڙهنجاً یف تارييغتلارشن مزلي، ڙشابم حيچڪت ڦمزح و آثي دحت تي بٺت لک دعب: ڦيلاتلار او تا خللا لمکا، ڦقلعملار تارييغتلار عيمج رشن نامضل. راعشتسالا

1. رشن > رشن ىلى لقتنى.
 2. رشن قوف رقناو ۋەمئاقلالا يىف ۋەدوجوملا ۋەھجالا عېمچىڭ رىختا.

رورملا ةكرح ةعطا قم ىلإ ةعطا قملا صحف دومع ريشي :ريذحت

Traffic interruption needed							Deploy		
	Search using device name, user name, type, group or status	Device	Modified by	Inspect Interruption	Type	Group	Last Deploy Time	Preview	Status
<input checked="" type="checkbox"/>	FTD66	admin	<input checked="" type="radio"/> Yes	FTD			Sep 13, 2021 1:33 PM		Pending

ع^بص إلأ ٰم صب و رث أتل ل ٰيل ب اقل ل تان اي ب ٰدع اق ث دحأ ت ي ب ث ت ن م ق ق ح ت ل ا

٤-١٦: ةيلاتلا تاووطخلال مكأ ،يلاحلـا (VDB) عـبـصـاـلـاـ ظـمـصـبـ رـادـصـاـ نـمـ قـقـحـتـلـلـ

1. لوح > تاميلعتلا ايل الاقتنا.
 2. ةغيص VDB لا تقاد.

ىلإ FMC نم لوصولا ئيناكما رفوت مزلى، Cisco.com نم ۋەرشابم VDB تاثيىدحت ليزنەل Cisco.com.

- جتنملا تاثيتحت > تاثيتحت > ماظنلا ايلالقتن.

 1. تاثيتحت ليزنت رختا.
 - 2.

3. رفوتم رادصا ثدحأ تيبيثتب مق.
4. كل ذ دعب راعشتسالا ۆزهجأ رشن ۆداعا بجي.

نم ۆرشابم VDB ۆمزح ليزنن نكمي ، تنرتن الاب لاصتا FMC ىدل نكى مل اذا: **ظحالم** software.cisco.com.

نم ۆمزحل ۆيئاقلتلارا تاتيبيثتلارا و تاليزننلارا ذيفننلارا ۆلودجب ىصو.

عوبس ألا ۆيامن تالاطع لالخ FMC ىلع اه بكر و اي موبي VDB تاثيدحت نم ققحت ، ۆديج ۆس راممك.

in order to VDB نم اي موبي www.cisco.com اذه steps:

1. ۆلودج > تاودا > ماظنلارا ىلإ لقتنا.
2. ۆممەم ۆفاضا قوف رقنا.
3. ثيدحت رخآ ليزنن رتختا ، ۆفي طولارا عون ۆلدىنملارا ۆمىئاقلارا نم.
4. راي تاخالا راركت رز قوف رقنا ، ۆلودج لارا ۆممەم لىغشتلى.
5. لمعلا تاعاس جراخ و احابص 3:00 ۆعاسلا يف اهلىغشتىب مقوموي لك ۆممەملار ررك.
6. تارغىللارا تانايىب ۆدعاق راي تاخالا ۆناخ ددح ، ثيدحتلارصانع ىلع لوصحلى.

New Task

Job Type	Download Latest Update
Schedule task to run	<input type="radio"/> Once <input checked="" type="radio"/> Recurring
Start On	September 13 2021 Europe/Warsaw
Repeat Every	1 <input type="button" value="A"/> Hours <input checked="" type="radio"/> Days <input type="radio"/> Weeks <input type="radio"/> Months
Run At	3:00 Am
Job Name	Downloading Latest VDB
Update Items	<input type="checkbox"/> Software <input checked="" type="checkbox"/> Vulnerability Database
Comment	Daily task to download latest Vulnerability (VDB) database
Email Status To	admin@acme.com
<input type="button" value="Cancel"/> <input type="button" value="Save"/>	

in order to VDB نم اي رو دلارا تتبث ، لاي ف رخآ تبكر FMC:

1. ۆلودج > تاودا > ماظنلارا ىلإ لقتنا.
2. ۆممەم ۆفاضا قوف رقنا.
3. ثيدحت رخآ تيبيثت رتختا ، ۆفي طولارا عون ۆلدىنملارا ۆمىئاقلارا نم.
4. راي تاخالا راركت رز قوف رقنا ، اهلىغشتلى ۆممەملارا ۆلودج لجأ نم.
5. لمعلا تاعاس جراخ و احابص 5:00 ۆعاسلا يف اهلىغشتىب مقوموب سألك ۆممەملار ررك.
6. تارغىللارا تانايىب ۆدعاق راي تاخالا ۆناخ ددح ، ثيدحتلارصانع ىلع لوصحلى.

New Task

Job Type	Install Latest Update
Schedule task to run	<input type="radio"/> Once <input checked="" type="radio"/> Recurring
Start On	September 13 2021 Europe/Warsaw
Repeat Every	1 <input type="button" value="▲"/> <input type="button" value="▼"/> Hours <input type="radio"/> Days <input checked="" type="radio"/> Weeks <input type="radio"/> Months
Run At	5:00 Am
Repeat On	<input type="checkbox"/> Sunday <input type="checkbox"/> Monday <input type="checkbox"/> Tuesday <input type="checkbox"/> Wednesday <input checked="" type="checkbox"/> Thursday <input type="checkbox"/> Friday <input type="checkbox"/> Saturday
Job Name	Install VDB in FMC
Update Items	<input type="radio"/> Software <input checked="" type="radio"/> Vulnerability Database
Device	fmc70
Comment	Install the latest available VDB into FMC
Email Status To	admin@acme.com

قدعاق ثيـدـحـت - 7.0 رادـصـالـا فـرـادـا زـكـرـمـ نـيـوـكـتـ لـيـلـدـ عـجـارـ، تـامـولـعـمـلـا نـمـ دـيـزـمـلـ
فـرـادـا زـكـرـمـ نـيـوـكـتـ لـيـلـدـ عـجـارـ، تـامـولـعـمـلـا نـمـ دـيـزـمـلـ

عصـوـلـا يـفـ نـامـأـلـا ةـمـزـحـلـ يـلـاحـلـا رـادـصـالـا وـرـيـخـشـلـا ةـدـعـاقـ نـمـ قـقـحـتـلـا

عـقـومـلـا تـارـادـصـاـوـ (LSP) نـزـوـلـا ةـفـيـفـخـ نـامـأـلـا ةـمـزـحـوـ ةـيـلـاحـلـا (SRU) ةـكـبـشـلـا ةـدـعـاقـ نـمـ قـقـحـتـلـلـ:
ةـيـلـاتـلـا تـاوـطـخـلـا لـمـكـأـ، يـفـارـغـجـلـا:

1. لـوحـ > تـامـيـلـعـتـلـا يـلـا لـقـتنـا.

2. رـادـصـاـنـمـوـ ةـدـعـاقـلـا ثـيـدـحـتـ رـادـصـاـنـمـ قـقـحـتـ.

ىـلـا FMC نـمـ لـوـصـوـلـا ةـيـنـاـكـمـ رـفـوتـ مـزـلـيـ، www.cisco.com نـمـ ةـرـشـابـمـ LSP وـ SRU لـيـزـنـتـ www.cisco.com.

1. دـعـاـوـقـلـا تـاثـيـدـحـتـ > تـاثـيـدـحـتـ > مـاظـنـلـا يـلـا لـقـتنـا.

2. ةـدـعـاقـ ثـيـدـحـتـ لـيـزـنـتـ رـتـخـأـ، دـعـاـوـقـلـا دـارـيـتـسـاـ/ةـدـحـاـوـ ةـرـمـ ةـدـعـاقـ ثـيـدـحـتـ بـيـوـبـتـلـا ةـمـالـعـ نـمـ.

3. معـدـلـا عـقـومـ نـمـ ةـدـيـدـجـ.

4. دـارـيـتـسـاـ رـتـخـأـ.

5. كلـذـ دـعـبـ رـاعـشـتـسـاـلـا ةـزـهـجـأـ يـلـعـ نـيـوـكـتـلـا رـشـنـبـ مـقـ.

ىـلـا Lوصـوـلـا ةـيـنـاـكـمـ اـهـيـدـلـ رـفـوتـ (FMC) تـالـاـصـتـاـلـا ةـرـادـاـ ةـدـحـوـ نـكـتـ مـلـ اـذـاـ: ةـظـحـاـلـمـ
بـيـوـلـا عـقـومـ نـمـ ةـرـشـابـمـ LSP وـ SRU مـزـحـ لـيـزـنـتـ نـكـمـيـ، تـنـرـتـنـاـلـا software.cisco.com.

ثـيـدـحـتـ رـخـآـ دـارـيـتـسـاـ اـمـئـادـ نـسـحـتـسـمـلـا نـمـوـ، ةـيـمـكـارتـ لـفـطـتـلـا ةـدـعـاقـ تـاثـيـدـحـتـ نـوـكـتـ.

لـمـكـأـ (SRU/LSP)، لـيـغـشـتـلـا دـعـاـوـقـ تـاثـيـدـحـتـلـ نـيـيـعـوـبـسـاـلـا رـشـنـلـاـوـ لـيـزـنـتـلـا لـيـغـشـتـ لـجـأـ نـمـ

ةيـلـاتـلـا تـاوـطـخـلـا:

1. دـعـاـوـقـلـا تـاـثـيـدـحـتـ > تـاـثـيـدـحـتـ > مـاـظـنـلـا إـلـا لـقـتـنـا.
2. رـايـتـخـاـلـا ةـنـاخـ دـدـحـ ، دـعـاـقـلـا ثـيـدـحـتـ دـارـيـتـسـاـلـا تـاـيـلـمـعـ رـاـرـكـتـ بـيـوـبـتـلـا ةـمـالـعـ يـفـ .
3. رـهـظـلـا دـعـبـ رـخـآـوـعـوـبـسـاـلـا نـمـ اـدـحـاـوـ اـمـوـيـ رـتـخـأـ ، اـيـعـوـبـسـاـ دـارـيـتـسـاـلـا رـاـرـكـتـ لـدـعـمـ رـتـخـأـ .
4. ظـفـحـ ةـقـطـقـطـ .

Recurring Rule Update Imports

The scheduled rule update has not yet run.

Note: Importing will discard all unsaved intrusion policy and network analysis policy edits.

Enable Recurring Rule Update Imports from the Support Site

Import Frequency on at : Europe/Warsaw

Policy Deploy Deploy updated policies to targeted devices after rule update completes

دعـاـوـقـلـا ثـيـدـحـتـ - 7.0 رـادـصـاـلـا فـيـرـپـوـرـ ، قـرـادـا زـكـرـمـ نـيـوـكـرـتـ لـيـلـدـ عـجـارـ ، تـامـولـعـمـلـا نـمـ دـيـزـمـلـ .
لـلـسـتـلـا

يـفـارـغـجـلـا عـقـوـمـلـا ثـيـدـحـتـلـا يـلـاحـلـا رـادـصـاـلـا نـمـ قـقـحـتـلـا

ةـيـلـاتـلـا تـاوـطـخـلـا لـمـكـأـ ، يـلـاحـلـا يـفـارـغـجـلـا عـقـوـمـلـا رـادـصـاـ نـمـ قـقـحـتـلـلـ .

1. لـوحـ > تـامـيـلـعـتـلـا إـلـا لـقـتـنـا.
 2. يـفـارـغـجـلـا عـقـوـمـلـا ثـيـدـحـتـ رـادـصـاـ نـمـ قـقـحـتـ .
- لوـصـوـلـا ةـيـنـاـكـمـا رـفـوـتـ مـزـلـيـ ، www.cisco.com نـمـ ةـرـشـابـمـ يـفـارـغـجـلـا عـقـوـمـلـا تـاـثـيـدـحـتـ لـيـزـنـتـلـ نـمـ FMC www.cisco.com.

1. يـفـارـغـجـلـا عـقـوـمـلـا تـاـثـيـدـحـتـ > تـاـثـيـدـحـتـ > مـاـظـنـلـا إـلـا لـقـتـنـا.
2. عـقـوـمـلـا ثـيـدـحـتـ لـيـزـنـتـ رـتـخـأـ ، دـحـاـوـ ةـرـمـلـ يـفـارـغـجـلـا عـقـوـمـلـا ثـيـدـحـتـ بـيـوـبـتـلـا ةـمـالـعـ نـمـ .
3. دـارـيـتـسـاـ قـوـفـ رـقـنـاـ .

عـقـوـمـلـا تـاـثـيـدـحـتـ ةـمـزـحـ لـيـزـنـتـ نـكـمـيـ ، تـنـرـتـنـإـلـاـبـ لـاـصـتـاـ FMC ئـدـلـ نـكـيـ مـلـ اـذـاـ: ةـظـاحـاـلـمـ

software.cisco.com نـمـ ةـرـشـابـمـ يـفـارـغـجـلـا

ةـيـلـاتـلـا تـاوـطـخـلـا لـمـكـأـ ، ةـيـئـاقـلـتـلـا يـفـارـغـجـلـا عـقـوـمـلـا تـاـثـيـدـحـتـ لـيـغـشـتـ لـجـأـ نـمـ .

1. يـفـارـغـجـلـا عـقـوـمـلـا تـاـثـيـدـحـتـ > تـاـثـيـدـحـتـ > مـاـظـنـلـا إـلـا لـقـتـنـا.
2. تـاـثـيـدـحـتـلـاـ "ـنـيـكـمـتـ رـايـتـخـاـلـا ةـنـاخـ دـدـحـ ، ةـرـرـكـتـمـلـا يـفـارـغـجـلـا عـقـوـمـلـا تـاـثـيـدـحـتـ"ـ مـسـقـ يـفـ .
3. لـيـلـلـا فـصـتـنـمـ دـنـعـ نـيـنـثـاـلـا مـوـيـ رـتـخـأـ مـثـ اـيـعـوـبـسـاـ دـارـيـتـسـاـلـا دـدـرـتـ رـتـخـأـ .
4. ظـفـحـ ةـقـطـقـطـ .

Recurring Geolocation Updates

Enable Recurring Weekly Updates from the Support Site

Update Start Time

Monday

12:00

AM

Europe/Warsaw

[Cancel](#)

[Save](#)

قدعاق ثيديث - 7.0 رادص الـ Firepower، ۋارادا زىكىم نىيوكتلىلىد عجارت، تامولعملا نم ديزمل ئىفارچىلار قوملا تانايىب (GeoDB).

ۋەلودجملا ۋەممەملا ئەم URL ۋەيىفىصت تانايىب ۋەدعاق ثيديث ۋەتمتأ

تاثيديث ىلۇغى لوصىحلا ماظنلا ىلۇغ بېجى، ۋەدعاق ثيديث URL ۋەيىفىصتلىك دىدەتلە تانايىب نا نامىضلى عېبتا، ۋەيىلمۇلە ھۆزە ۋەتمتالى. Cisco Collective Security Intelligence (CSI) ۋېباحىس نم تانايىبلە: ۋېيلاتلە تاوەطخىلە:

1. ۋەلودج > تاودا > ماظنلا ىلە لىقتنى.

2. ۋەممەم ۋەفاضا قوف رقنا.

3. URL ۋەيىفىصت تانايىب ۋەدعاق ثيديث رەتتە.

4. رايىخىلار راركت رىزلا قوف رقنا، ۋەلودجلا ۋەممەم لىغىشتىلە.

5. تاعاسى جراخ وأ دەحالا مايىءا ئاسىم 8:00 ۋەعاسىلە يەھىغىشتىب مۇقۇمۇسىنىڭ ۋەممەملا رىركەلەمەلە.

6. ظفح ۋەققەط.

New Task

Job Type: Update URL Filtering Database

Schedule task to run: Once Recurring

Start On: September 13, 2021 Europe/Warsaw

Repeat Every: 1 Weeks

Run At: 8:00 Am

Repeat On: Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday

Job Name: Update URL Filtering Database

This task downloads the latest URL Filtering Database

Comment:

Email Status To: admin@acme.com

[Cancel](#)

[Save](#)

تاثيديث ۋەتمتأ - 7.0 رادص الـ Firepower، ۋارادا زىكىم نىيوكتلىلىد عجارت، تامولعملا نم ديزمل ئەلودج ۋەممەم مادختىساب URL ۋەيىفىصت.

ۋەيىرودلە ۋەيىطاپىتحالا خسنىلا نىيوكت

ةيرود يطايتحا خسن تايملع عارجإب يصوي ،ثراوكللا دعب تانايبللا ةداعتسا ةطخ نم عزجك و

ماعل لاجمل ايف كنأ نم دكأت.

مسق عجار، تامولعمل نم ديزمل FMC ل يطايتحالا خسنلا فيرعت فلم عاشناب مق 2. ل يطايتحالا خسنلا عاشنا FMC.

ةلوج > تاودأ > ماظنلا إلإ لقتنا 3.

٤. رقنا قوفاً فاضاً مهم.

ي طايتحا خسن رت خأ، في ظولا عون ةل دس نملا ةممياقلانم 5.

6. رايخلا راركت رزلأا قوف رقنا، ةلودجلأا ٰ مهم ليغشتل.

يصونون نحن . ةسسؤملا تاجايتحا مئاليل يطايتحا خسنلا راركت لدعم ليدعـت بـجي مـادـخـتـسـالـا هـيـفـ نـوـكـيـ رـخـآـ تـقـوـ يـأـ يـفـ وـأـ ةـنـاـيـصـلـا رـاطـإـ عـانـثـأـ ةـيـطـايـتحـا خـسـنـ عـاشـنـإـبـ اـضـفـخـنـمـ.

رزل اقوف رقنا، ئي طايتحا لار ئخسنلا عون ىلע لوصح لل. 7. Management Center Radio.

خسنلا فيرعت فلم رتخا، يطايتحالا خسنلا فيرعت فلم ئلدس نملاء مئاقلنا نم 8. يطايتحالا.

9. ظفح ۃقطقاط.

New Task

Job Type	Backup		
Schedule task to run	<input type="radio"/> Once	<input checked="" type="radio"/> Recurring	
Start On	September	24	2021 UTC
Repeat Every	1	A ▼	<input type="radio"/> Hours <input type="radio"/> Days <input checked="" type="radio"/> Weeks <input type="radio"/> Months
Run At	11:00	Pm	
Repeat On	<input type="checkbox"/> Sunday <input type="checkbox"/> Monday <input type="checkbox"/> Tuesday <input type="checkbox"/> Wednesday <input type="checkbox"/> Thursday <input type="checkbox"/> Friday <input checked="" type="checkbox"/> Saturday		
Job Name	FMC_weekly_backup		
Backup Type	<input checked="" type="radio"/> Management Center <input type="radio"/> Device		
Backup Profile	Backup_FMC		
Comment	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 10px;"> This tasks creates FMC weekly backup </div>		
Email Status To	admin@acme.com		

يڪڏلا صيخرٽلا لڃجست نم دکأتلا

Cisco نم ڦيڪڏلا جمارپلا ريدم مادختساب Cisco نم ڦيامحلا رادج ڦرادا زکرم يف ليجستلل، ڦيلاتلا تاووطخلا لمکا:

1. صيخارتلارا > ئيكلەرلا جمابرلارىدىم ئىللىقتنىنى.
2. دىدجىزىمم زىمر ئاشناب مۇقۇمماعلە بىوبتىلا ئىللىقتنىنى.
3. ئيكلەرلا صيخارتلارا > ماظنلارا ئىللىقتنىنى، FMC مەدخلەتسىمىم ئەجاويف.
4. لىجس ئەقطقەط.
5. ئيكلەرلا Cisco جمابر صيخرەتلىخەم يەۋاشنامەت يەڭىلەرلا زىممەلە جارلارا.
6. تۈنكىم ئەكپېش حجان cisco لىنان ئەتنەمىش.
7. تارىيەغىتلارا قىبلىت قوف رقىنا.
8. ئيكلەرلا صيخرەتلارا ئەللاج نەم قىقەت.

Smart Licensing Product Registration

Product Instance Registration Token:

```
MG10ZGJhNTEtOTIxYy00ZGM2LWJjMTctNWE1ZTY5YWUxZGExLTE2NjQwMTUz%0AM
DQ0OTZ8bTQxTWJDbmJJWIVLd3hQMGs4bytHdU4wVzNvRWRZM1pjbkJ4Nkcr%0AI
```

If you do not have your ID token, you may copy it from your Smart Software manager under the assigned virtual account. [Cisco Smart Software Manager](#)

The Management Center establishes a secure connection to the Cisco Cloud so that it can participate in additional service offerings from Cisco. Management Center will establish and maintain this secure connection at all times. You can turn off this connection at any time by disabling Cisco Success Network and Cisco Support Diagnostics. Disabling these services will disconnect the device from the cloud.

Cisco Success Network

The Cisco Success Network provides usage information and statistics to Cisco. This information allows Cisco to improve the product and to make you aware of unused available features so that you can maximize the value of the product in your network. Check out the [sample data](#) that will be sent to Cisco.

Enable Cisco Success Network

Cisco Support Diagnostics

The Cisco Support Diagnostics capability provides entitled customers with an enhanced support experience by allowing Cisco TAC to collect essential information from your devices during the course of a TAC case. Additionally, Cisco will periodically collect configuration

Internet connection is required. [Cancel](#) [Apply Changes](#)

[صيخارتلارا لىجىسىت - 7.0 رادىصالا Firepower، ئارادا زىرىم نېۋەكتلىلىد](#) عجار، تامولۇمەلە نەم دىزمەل ئيكلەرلا.

تارىيەغىتمەلە تاۋۇمچىم نېۋەكت ئەعجارتىم

يەقىقە ئىلخادىلا ئىعرىفلىلا تاكبىشلىلاتاكبىشلىلا ئىللىق يوتىھى HOME_NET رىيغەتمەن ئەنم دەكتەر ئاماحىلا رادىج ئادا ئىللىق اراضى ارىيڭىت ئەھىچىسىلا رىغ تارىيەغىتمەلە تاۋۇمچىم فىرىعەت رەۋىئى. ئەس سۇفەملە.

1. تارىيەغىتمەن ئەعجارتىم > تانىڭ ئىللىقتنىنى.
2. حەمسىي كەنلى لەفەتلىلا جەن لېق نەم ئەمەدەتلىكەنلا تارىيەغىتمەلە تاۋۇمچىم ئەعجارتىم قىچىتىپ مەق.
3. ئەفلىتىخ ئادادىعاب ماجاتقا جەن لەككىل ئەدەھارىيەغىتمەن ئەعجارتىم دەچىپ.

ي ه ئيمهألا تاذ ئىخالا تاريغتملا DNS_SERVERS و HTTP_SERVERS.

تاعومجم - 7.0 رادص الـ Firepower، قرادا زكرم نـيـوـكـ لـيـلـد عـجـار، تـامـولـعـمـلـا نـمـ دـيـزـمـلـ
تـاريـغـتـمـلـا.

ةبـاحـسـلـا تـامـدـخـ نـيـكـمـتـ نـمـ قـقـحـتـلـا

تـامـدـخـ > لـمـاـكـتـلـاـ ىـلـاـ لـقـتـنـاـلـاـ ، ئـفـلـتـخـمـلـاـ ئـيـبـاحـسـلـاـ تـامـدـخـلـاـ نـمـ ئـدـافـتـسـاـلـلـ
ةـكـبـشـلـاـ.

ةـيـفـصـتـ URL

1. Cisco ليغشت بـ مـقـ ، ئـيـئـاقـلـتـلـاـ تـاثـيـدـحـتـلـاـ حـامـسـلـاـوـ URLـ ئـيـفـصـتـ نـيـكـمـتـ بـ مـقـ.
فـفـورـعـمـلـاـ رـيـغـ URLـ نـيـوانـعـ نـعـ مـالـعـتـسـاـلـلـ Cloudـ نـمـ دـيـزـمـلـاـ اـرـاـرـكـتـ رـثـكـأـلـاـ تـقـؤـمـلـاـ نـيـزـخـتـلـاـ ئـرـكـاـذـلـ URLـ نـاـونـعـ ئـيـحـاـلـصـ ئـاهـتـنـاـ بـلـطـتـيـ.
أـطـبـأـ بـيـوـلـامـحـأـ هـنـعـ جـتـنـيـ اـمـمـ ئـارـظـنـلـاـ ئـعـوـمـجـمـ ىـلـاـ تـامـالـعـتـسـاـلـاـ.
تـاريـيـغـتـلـاـ ئـفـحـبـ مـقـ.

ادـبـأـ يـضـارـتـفـالـاـ كـرـنـأـ ، تـقـؤـمـلـاـ نـيـزـخـتـلـاـ ئـرـكـاـذـلـ URLـ نـاـونـعـ ئـيـحـاـلـصـ ئـاهـتـنـاـلـ [ـجـيـمـلـتـ]
اـقـفـوـ دـادـعـإـلـاـ اـذـهـ لـيـدـعـتـ نـكـمـيـ ، ئـمـارـصـ رـثـكـأـ بـيـوـ فـيـنـصـتـ ئـدـاعـإـلـاـ ئـجـاحـلـاـ ئـلـاحـ يـفـ
كـلـذـلـ.

تـاكـبـشـلـلـ ئـمـدقـتـمـلـاـ ئـيـامـحـلـاـ

1. جـمـارـبـلـاـ فـاشـتـكـالـ ئـيـئـاقـلـتـلـاـ تـاثـيـدـحـتـلـاـ نـيـكـمـتـ : نـيـدـادـعـإـلـاـ الـكـ ليـغـشـتـ نـمـ دـكـأـتـ.
عـمـ ئـرـاضـلـاـ جـمـارـبـلـاـ ثـادـحـأـ نـمـ URIـ ئـكـراـشـمـ وـ ئـيـلـحـمـلـاـ ئـرـاضـلـاـ Ciscoـ.
2. كلـذـلـ تـاكـبـشـلـلـ 32137ـ لـAMPـ مـيـدـقـلـاـ ذـفـنـمـلـاـ مـادـخـتـسـ إـلـاـ لـيـطـعـتـبـ مـقـ FMC~6.6.xـ يـفـ
443ـ كـلـذـلـ نـمـ الـدـبـ مـدـخـتـسـمـلـاـ TCPـ ذـفـنـمـ نـوـكـيـ.
تـاريـيـغـتـلـاـ ئـفـحـبـ مـقـ.
3. 443ـ وـهـ اـمـئـادـ ذـفـنـمـلـاـوـ FMC~7.0+ـ يـفـ اـرـفـوـتـمـ دـادـعـإـلـاـ اـذـهـ دـعـيـ مـلـ [ـظـحـاـلـ]

ةـقـطـنـمـ Cisco Cloud

1. ئـاشـنـاـ مـدـعـ ئـلـاحـ يـفـ SecureXـ. ئـسـسـفـمـ ئـقـطـنـمـ عـمـ ئـبـاحـسـلـاـ ئـقـطـنـمـ قـبـاطـتـتـ نـأـ بـجـيـ.
ئـقـطـنـمـ وـ APJـ ئـقـطـنـمـ : FMCـ تـيـبـثـتـ إـلـاـ بـرـقـأـلـاـ ئـقـطـنـمـلـاـ رـتـخـأـ ، SecureXـ، ئـسـسـفـمـ
ئـدـحـتـمـلـاـ تـايـاـلـوـلـاـ ئـقـطـنـمـ وـ ئـبـورـوـلـاـ دـاحـتـالـاـ.
تـاريـيـغـتـلـاـ ئـفـحـبـ مـقـ.

ئـدـحـ نـيـوـكـ Cisco Cloud

ئـلـاـ ئـبـسـنـلـابـ FMC~6.6.x

1. ئـلـاـ ئـيـلـاعـلـاـ ئـيـوـلـوـلـاـ تـاذـلـاصـتـالـاـ ثـادـحـأـ لـاسـرـاـ : اـهـعـيـمـجـ ئـثـالـثـلـاـ تـارـايـخـلـاـ نـأـ نـمـ دـكـأـتـ.
لـفـطـتـلـاـ ثـادـحـأـ لـاسـرـاـوـ ، ئـبـاحـسـلـاـ ئـلـاـ ئـرـاضـلـاـ جـمـارـبـلـاـوـ تـافـلـمـلـاـ ثـادـحـأـ لـاسـرـاـوـ ، ئـبـاحـسـلـاـ
اـهـرـايـتـخـاـ مـتـ ئـبـاحـسـلـاـ ئـلـاـ.
تـاريـيـغـتـلـاـ ئـفـحـبـ مـقـ.

Cisco Cloud Event Configuration

Send high priority Connection Events to the cloud

Send File and Malware Events to the cloud

Send Intrusion Events to the cloud

فیلماتیک FMC 7.0+ لاب سنسن ئەلە

1. فلملا ثادحأ لاسراو ةباحسلا ىلإ لفطتل اثادحأ لاسرا :نيرايخلالا الـ رايـتـخـا نـم دـكـأـتـ . ةبـاحـسـلـا ىـلـإ ـةـرـاضـلـا جـمـارـبـلـاـوـ.
 2. ليجستـلـا لـحـ وـ نـامـأـلـا تـالـيـلـحـتـ تـنـاـكـ اـذـا لـكـلـا رـتـخـأـ ،ـلـاصـتـالـا ثـادـحـأـ عـونـ ىـلـعـ لـوـصـحـلـلـ . طـقـفـ نـامـأـلـا ثـادـحـأـ رـتـخـأـ ،ـلـ SecureXـ مـادـخـتـسـالـا دـيـقـ.
 3. تـارـيـيـغـتـلـا ظـفـحـبـ مـقـ.

Cisco Cloud Event Configuration

Send Intrusion Events to the cloud

Send File and Malware Events to the cloud

Send Connection Events to the cloud:

None Security Events All 

Save

SecureX نیکمٹ لامکت

وهي تتيح لك إنشاء شبكات آمنة وموثوقة باستخدام أحدث تقنيات التشفير والتحقق من الهوية.SecureX هي جزء من مجموعة Cisco Secure، والتي توفر حلولاً متكاملة لحماية البيانات والشبكات.

SecureX جم د طیرش

7.0+ رادص الـ FMC لـ رايـ خـ لـ اـ ذـهـ رـ فـ وـ تـيـ ظـ حـ الـ اـ لمـ

- مسا لقح يف : تاقيب طت ظجم رب ةهجاوليمع عاشن او SecureX ىلا لوخ دلا ليجست .
ليبس ىلع (FMC) دعب نع لوصولا يف مكحتلا ةدحول اي فص و امسا لخدا ، ليمعلا
دوك ئالمع بيو بتلا ئاما لع قوف رقنا 7.0 FMC تاقيب طتلا ظجم رب ةهجاوليمع ، لاثملا
راتخت يهـو . طيرشلا رت خـأ ، قبس مـلـا ليـمعـلـا دادـعـإ ئـلـدـسـنـمـلـا ئـمـئـاقـلـا يـفـ . ئـقـدـاصـمـلـا
، Enrichment:read، Global Intel:read، inspection:read، notification:

دعماً لـ URLs ينبع عن قيادات مقتبسة، `Private Intel`, `profile`, `response`, `telemetry:write`.
يُفتح نصوص رمز URL المدعى FMC:

| URL: <FMC_URL>/securex/oauth/callback | داعماً لـ URLs ينبع عن قيادات مقتبسة، `Private Intel`, `profile`, `response`, `telemetry:write`.
يُفتح نصوص رمز URL المدعى FMC:

نانونع URL يناثل ا ةداع إل <FMC_URL>/securex/testcallback هيچوتلا

دیج لیمۇغ ئفاضا قووف رقنا. ئەس سۇرمۇم رىخا، رفاقت ئەلدىن ملا ئەمئاڭلا يىف.

Add New Client with 10 scopes

Client Name*
FMC 7.0 API Client

Client Preset
Ribbon X ▾

API Clients **OAuth Code Clients**

Scopes* Select All

Search	
<input checked="" type="checkbox"/> Response	list and execute response actions using configured modules
<input type="checkbox"/> SSE	SSE Integration. Manage your Devices.
<input checked="" type="checkbox"/> Telemetry:write	collect application data for analytics - Write Only
<input type="checkbox"/> Users	Manage users of your organisation
<input type="checkbox"/> Webhook	Manage your Webhooks

Redirect URL*
`https://10.62.184.21/securex/oauth/callback`

Redirect URL* Delete
`https://10.62.184.21/securex/testcallback`

Add another Redirect URL

Availability*
Organization ▼

Description
Add description...

Add New Client Close

2. FMC نم لقتنا > **SecureX** ماظن ىلا.

3. SecureX قباطتت سفوم ع قباطتت.

4. FMC خسنا فرعم رورم ڈملکو لیمعلا.

5. نیوکتلا رابتخا رتخا.

6. API (SecureX لجس اولیمع ڈج مرتب طبتلا) تاقیب.

7. ئیلفسلا عزجا يف ضورعلملا طیرشلا ئیفول ضرعتسملا ثیدحتو تاریيغتلار ظفح بمق.

8. Get SecureX دامتعاتان ایب لخدا رتخا او طیرشلا عیسوتب مق.

9. کي دل FMC مدخلت سمل لمماك لكشب نآلار طیرش لمعي.

SecureX Configuration

This feature allows FMC to integrate with other SecureX services via SecureX ribbon.

Follow these steps to configure SecureX

1. Confirm your cloud region
Currently selected region: `api-sse.cisco.com`
To change the cloud region, go to [System / Integration / Cloud Services](#).
2. Create a SecureX API client
Copy and paste the URL below into the "Redirect URL" field:
[Copy to Clipboard](#)
`https://10.62.184.21/securex/oauth/callback`
Then click on "Add another Redirect URL" and copy and paste the URL below:
[Copied](#)
`https://10.62.184.21/securex/testcallback`
3. Enter the Client ID and password
Client ID: `client-2b2a954c-b9e4-4230`
Client Password:
 Show Password


[Test Configuration](#) [Save](#)

5YVPsGdZrkX8q8q0yYI-tDitezO6p_17MtH6NATx68fUZ5u9T3qOEQ

بـلـطـتـي (FMC) ئـيـسـاسـاـلـا ئـرـادـلـا يـفـ مـكـحـتـلـا ئـدـحـولـلـا رـخـآ مـدـخـتـسـمـيـأـنـاكـاـذـا: ئـظـحـالـمـ طـيـرـشـلـا ئـلـا لـوـخـدـلـا لـيـجـسـتـ مـدـخـتـسـمـلـا اـذـهـلـعـ بـجـيـفـ ، طـيـرـشـلـا ئـلـا لـوـصـوـلـا SecureX.

ئـلـا لـاصـتـالـا ثـادـحـأـ لـاسـراـ SecureX

1. ئـبـاحـسـلـا تـامـدـخـ (Cloud Services) ئـلـا لـقـتـنـا، يـفـ FMC System > Integration > مـاـظـنـلـا (ماـظـنـلـا) اـمـكـ ئـرـاضـلـا جـمـارـبـلـاوـ فـلـمـلـاوـ مـاـجـتـقـالـا ثـادـحـأـ لـسـرـىـ Cisco Cloud ئـدـحـ نـيـوـكـتـ نـأـ نـمـ دـكـأـنـوـ. ئـبـاحـسـلـا تـامـدـخـ لـيـغـشـتـ مـسـقـ يـفـ حـضـوـمـ وـهـ.
2. لـيـجـسـتـلـا مـسـقـ يـفـ حـضـوـمـ وـهـ اـمـكـ SMART صـيـخـرـتـ مـادـخـتـسـابـ FMC لـيـجـسـتـ نـمـ دـكـأـنـ. ئـيـكـذـلـا صـيـخـارـتـلـابـ.
3. < صـيـخـارـتـلـا > مـاـظـنـلـا نـمـضـ FMC يـفـ ضـورـعـمـ وـهـ اـمـكـ نـيـعـمـلـا يـرـهـاـظـلـا باـسـحـلـا مـسـاـ ظـحـالـ.
4. دـكـأـنـ. ئـزـهـجـأـلـا ئـرـادـا رـتـخـأـ. ئـزـهـجـأـ > ئـرـادـا ئـلـا لـقـتـنـا، يـفـ SecureX: دـكـأـنـ. ئـلـا لـيـجـسـتـ لـدـاـبـتـ ئـلـا لـوـخـدـلـا لـيـجـسـتـبـ مـقـ. ضـرـعـتـسـمـلـا يـفـ اـهـبـ حـوـمـسـمـ ئـقـثـبـنـمـلـا تـارـاطـإـلـا نـأـ نـمـ طـبـرـ رـتـخـأـ. ئـرـهـاـظـلـا/ئـيـكـذـلـا تـابـاـسـحـلـا طـبـرـ > تـادـدـأـ ئـمـيـاقـ ئـلـا لـقـتـنـا. (SSE) نـامـأـلـا تـامـدـخـ طـبـرـ رـتـخـأـ. (3. ئـوـطـخـلـا) FMC ئـلـا نـيـعـمـلـا يـرـهـاـظـلـا باـسـحـلـا دـدـحـ. تـابـاـسـحـلـا نـمـ دـيـزـمـلـا ئـرـهـاـظـلـا/ئـيـكـذـلـا تـابـاـسـحـلـا.



- ئـزـهـجـأـلـا يـفـ FMC زـاهـجـ جـارـدـا نـمـ دـكـأـنـ.
- دـيـدـهـتـ ئـبـاجـتـسـا لـيـغـشـتـبـ مـقـوـ، ئـبـاحـسـلـا تـامـدـخـ بـيـوبـتـلـا ئـمـالـعـ ئـلـا لـقـتـنـا تـازـيـمـلـا حـيـحـصـتـ وـ SecureX.
- قـيـقـدـتـلـا ئـزـيمـ رـاـوـجـبـ (سـورـتـلـا ئـنـوـقـيـأـ) ئـيـفـاـضـإـلـا ئـمـدـخـلـا تـادـادـعـإـ رـتـخـأـ.
- عـمـ ئـدـحـلـا تـانـاـيـبـ ئـكـرـاشـمـ رـتـخـأـ، "مـاعـ" بـيـوبـتـلـا ئـمـالـعـ يـفـ Talos.
- عـاـونـأـلـكـ رـتـخـأـ ئـدـحـلـا عـوـنـ بـسـحـ مـسـقـ يـفـ، ئـثـادـحـأـلـلـ ئـيـقـلـتـ ئـيـقـرـتـ بـيـوبـتـلـا ئـمـالـعـ يـفـ ئـظـفـحـلـابـ مـقـوـ ئـحـاتـمـلـا ئـثـادـحـأـلـا.
- لـمـاـكـتـ ئـدـحـوـ فـضـأـوـ FirePOWER > لـمـاـكـتـلـا ئـدـحـوـ ئـلـا لـقـتـنـا، ئـيـسـيـئـرـلـا SecureX ئـبـاـوبـ يـفـ Firepower.
- ئـدـيـدـجـ تـامـوـلـعـمـ ئـحـولـ عـاـشـنـا.

7. FirePOWER- ةفاضا اجتلا تابن عتملا قلوب ب.

(ةياهنلا طاقنل AMP) ةنمآلا ةياهنلا ةطقن لم اكت

عېتىا FirePOWER رىشنىم (ةياهنلا طاقنل AMP) ئەنمآلا ۋە ئەنلا ئەطقن لە ماكت نې كەم تىل ئەللاتلا تاوطخىلا:

- AMP > AMP لقتنا راداً.
 - AMP لاصتاً فاضاً باحس رتّخاً.
 - رتّخاً ستلاب مقوًّا باحسلاً.

(تادىيىدەتلا ۋەكپىش) ۋەنمآلە ۋەراضلە جەماربىلا تالىلىخت عېمىجتىلا

ئىامحلا تادىدەت ۋە كېش ئەباخس ب Firepower ۋارادا زىگرم لىصتىي نأ نكىمى، يىضا رارت فالكىش ب، كىل ذىعەم و لاصتالا اذە فەذح نكىمى ال. رىراققىلى دادرتس او تافلىملى لاسىرال Cisco نم ۋە ماعلا كې ئەصاخلى رىشنى لىا ۋە كېش ئىلى بىرقىلى رايىت خاب ئىصو يى:

- يكي مان يدل ليل حتل ا تالا صت | AMP > ايل لقتنا.
 - عاج إللا مسق يف (صاص رلا ملقل لة نوقياً) ريرحت رقنا.
 - حى حصل ا ةباح سللا مسا رتخا.
 - عضول ةمدقت ملا فئا ظاول او يلي صفت للا غالب إلل "تادي دهتل ا ةكبش" باسح نارقا إل.
 - نارت ق ال زمر قوف رقنا، ةيام حل ا.

**لوصولانيكمت - 7.0 رادص الا، FirePOWER، قرادة زكرم نيوكت لـ لـ عجار، تامولعملانم ديزمل
قمانع قباعس دوجو ئيلا دؤي يكيمانى دلاللى لحلحتلا ئيلا.**

قرادا زکرم نیوکت لیلد عجارت، طبارتل ا تارش فم ةكبش زاهج لماكت ىلع لوصح لىل
نم ئیامحلا تادیدهت ةكبش) يلخادلا يكيمان ئىدلالىلحتلا زاهج - 7.0 رادص الا
Cisco).

هـ ذـ هـ لـ وـ حـ جـ رـ تـ لـ ا

ةـ يـ لـ آـ لـ اـ تـ اـ يـ نـ قـ تـ لـ اـ نـ مـ مـ حـ مـ وـ عـ مـ اـ دـ خـ تـ سـ اـ بـ دـ نـ تـ سـ مـ لـ اـ اـ ذـ هـ تـ مـ جـ رـ تـ
لـ اـ عـ لـ اـ ءـ اـ حـ نـ اـ عـ يـ مـ جـ يـ فـ نـ يـ مـ دـ خـ تـ سـ مـ لـ لـ مـ عـ دـ ئـ وـ تـ حـ مـ يـ دـ قـ تـ لـ ةـ يـ رـ شـ بـ لـ اـ وـ
اـ مـ كـ ةـ قـ يـ قـ دـ نـ وـ كـ تـ نـ لـ ةـ يـ لـ آـ ةـ مـ جـ رـ تـ لـ ضـ فـ اـ نـ اـ ةـ ظـ حـ اـ لـ مـ ئـ جـ رـ يـ .ـ صـ اـ خـ لـ اـ مـ هـ تـ غـ لـ بـ
يـ لـ خـ تـ .ـ فـ رـ تـ حـ مـ مـ جـ رـ تـ مـ اـ هـ دـ قـ يـ يـ تـ لـ اـ ةـ يـ فـ اـ رـ تـ حـ اـ لـ اـ ةـ مـ جـ رـ تـ لـ اـ عـ مـ لـ اـ حـ لـ اـ وـ
ىـ لـ إـ أـ مـ ئـ اـ دـ عـ وـ جـ رـ لـ اـ بـ يـ صـ وـ تـ وـ تـ اـ مـ جـ رـ تـ لـ اـ هـ ذـ هـ ةـ قـ دـ نـ عـ اـ هـ تـ يـ لـ وـ ئـ سـ مـ
(رـ فـ وـ تـ مـ طـ بـ اـ رـ لـ اـ)ـ يـ لـ صـ أـ لـ اـ يـ زـ يـ لـ جـ نـ إـ لـ اـ دـ نـ تـ سـ مـ لـ اـ).