

ةياملال رادج ةرادا زكرم يلع تايلمعال طيشنت Firepower ةمدخو

تايوتحملال

[ةمدقملال](#)

[ةيساسالابلطتملال](#)

[تابلطتملال](#)

[ةمدختسملال تانوكملال](#)

[ةياملال رادج ةرادا زكرم تايلمعال ليغشت ةداعا](#)

[بيو مدختسم ةهجاو مادختساب تايلمعال ليغشت ةداعا](#)

[\(رم اوأال رطس ةهجاو\) CLI مادختساب تايلمعال ليغشت ةداعا](#)

[قرادملال ةزهجالا تايلمعال ليغشت ةداعا](#)

[يرهظلال NGIPS زاهاو ASA ةيظمنلال FirePOWER ةدحوو FirePOWER زاهاو](#)

[Series 2 رادملال زاهاو](#)

[ةلص تاذا تامولعم](#)

ةمدقملال

Cisco نم ةياملال رادج ةرادا زكرم زاهاو يلع تامدخال ليغشت ةداعا ةيفيك دنن تسملال اذه حضوي (رم اوأال رطس ةهجاو) CLI وأ (UI) بيو مدختسم ةهجاو مادختساب.

ةيساسالابلطتملال

تابلطتملال

دنن تسملال اذهل ةصاخ تابلطتم دجوت ال.

ةمدختسملال تانوكملال

ةنيعم ةيدام تانوكموجمارب تارادصا يلع دنن تسملال اذه رصتقوي ال.

ةصاخ ةيلمعم ةئيبي في ةدوجوملال ةزهجالا نم دنن تسملال اذه في ةدراولال تامولعملال عاشنإ مت تناك اذا. (يضا رتفا) حوسمم نيوكتب دنن تسملال اذه في ةمدختسملال ةزهجالا عيمج تادب رمايال لم تحملال ريثاتلل كمهف نم دكاتف، ليغشتلال ديق كتكباش.

ةياملال رادج ةرادا زكرم تايلمعال ليغشت ةداعا

يتلال تامدخالو تايلمعال ليغشت ةداعا كنكمي، اهلصاو تال كشملا يدحا عاطاخا فاشكتسال تامدخال هذه ليغشت ةداعا كنكمي. FireSIGHT Management Center زاهاو يلع اهل ليغشت متي ةيلالال ماسقالا في حضوم وه امك، زاهاو ليغشت ةداعا يلا ةجالال نود تايلمعالو.

بيو مدختسم ةهجاو مادختساب تايلمعال ليغشت ةداعا

مدخستسم ةهجاو ربع ةيامحل راج ةرادا زكرم تايلمع ليغشت ةداعإ ةيلاتال تاوطخال لمكأ بيول:

1. ةيامحل راج ةرادا زكرم ل بيو مدخستسم ةهجاو ىل لوخدلا ليجستب مق.
2. ةيلمعلا > نيوكتال > ماظنلا ىل لقتنا.
3. ةداعإ ىل كلذ ي دؤي. ةرادإل زكرم مكحت ةدحو ليغشت ةداعإ ل ليغشت رما ىل عرقنا. تايلمعلا و تامدخال ليغشت.

Access List	
Access Control Preferences	
Audit Log	
Audit Log Certificate	
Change Reconciliation	

Name	
Shutdown Management Center	→ Run Command
Reboot Management Center	→ Run Command
Restart Management Center Console	→ Run Command

رم اوألا رطس ةهجاو) CLI مادختساب تايلمعلا ليغشت ةداعإ

رم اوألا رطس ةهجاو ربع ةيامحل راج ةرادا زكرم تايلمع ليغشت ةداعإ ةيلاتال تاوطخال لمكأ:

1. ةيامحل راج ةرادا زكرم ل (CLI) رم اوألا رطس ةهجاو ىل لوخدلا ليجستب مق.
2. بولسأ ريخ تلخد:
> expert
admin@masolorifirepowermanager:~\$
3. يردجل مدخستسمال عضو ىل كزايتم اوتسم عفر ي:

```
admin@masolorifirepowermanager:~$ sudo su -  
Password:
```

```
root@masolorifirepowermanager:~#
```

1. مكحتلل ةيفرط ةدحو لا تدعأ CLI in order to ل لخد رما اذ تلخد:

```
root@masolorifirepowermanager:~# /etc/rc.d/init.d/console restart
```

ةرادملا ةزهجال تايلمع ليغشت ةداعإ

رادم زاغ ىل اهليغشت متي يتلا تايلمعلا ليغشت ةداعإ ةيفيك مسقلا اذ حضوي

يرهاظلا NGIPS زاغ و ASA ةيظمنلا FirePOWER ةدحو و FirePOWER زاغ

ةزهجا ةدحو و FirePOWER زاغ ىل لمعت يتلا تايلمعلا ليغشت ةداعإ تاوطخال هذه لمكأ يلاتال ليحل نم لستلا عنم ماظنل يرهاظلا زاغلا و Cisco نم (ASA) ةلدعمل نامألا (NGIPS):

1. نامألا ةقبط ربع رادملا زاغلاب ةصاخلا (CLI) رم اوألا رطس ةهجاو ىل لوخدلا ليجستب مق (SSH).
2. رمألا اذ لخد اكي لع بجي ف ASA، ىل FirePOWER (SFR) ةمدخ ةدحو ليغشتب تمق اذا.

ةي طمنن ال SFR ة دحو ىل ل لوصول ال ASA ىل ع

```
ciscoasa# session sfr console
Opening console session with module sfr.
Connected to module sfr. Escape character sequence is 'CTRL-^X'.
```

FirePOWER login:

رمأل اذه لخدأ، حاجنب shell ل ل و خ دل ل ل ج س ت و م د خ ت س م ل ا د ا م ت ع ا ت ا ن ا ي ب ر ي ف و ت د ع ب .
ت ا م د خ ل ل ل ي غ ش ت ة د ا ع ل ل

```
> system restart
```

```
This command will restart the application. Continue?
Please enter 'YES' or 'NO': YES
```

Series 2 رادمل زاوجل

رادم زاوجل ىل ع اهل ل ي غ ش ت م ت ي ي ت ل ا ت ا ي ل م ع ل ل ل ي غ ش ت ة د ا ع ل ل ا ة ي ل ل ا ت ا و ط خ ل ل م ك أ
2: ة ل س ل س ل ل

1. Sourcefire ل رادمل زاوجل اب ة ص ا خ ل ل (CLI) رم اوأل ا ر ط س ة ه ج او ىل ل و خ دل ل ل ج س ت ب م ق .
2. ي ر ذ ج ل م د خ ت س م ل ا ع ض و ىل ل ك ز ا ي ت م ا ي و ت س م ع ف ر ي :

```
admin@FirePOWER:~$ sudo su -
```

3. رادم ة ا د ا ىل ع ض ك ر ي ن ا ة ي ل م ع ل ل ت د ع ا ل L I in order to ل ا خ ا د ر م ا ا ذ ه ت ل خ د .

```
root@FirePOWER:~# /etc/rc.d/init.d/sensor restart
```

ة ل ص ت ا ذ ت ا م و ل ع م

- [Cisco نم ت ا ل ي ز ن ت ل ا و ي ن ق ت ل ا م ع د ل ا](#)

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نم ةومچم مادختساب دن تسمل اذہ Cisco تچرت
ملاعلاء انء عيچ ي ف ني مدخت سمل معد يوتحم مي دقتل ةيرشبل او
امك ةقيقد نوك تنل ةللأل ةمچرت لصف أن ةظحال م يچري. ةصاغل مه تلبل
Cisco ي لخت. فرتحم مچرت م امدقي ي تلل ةي فارتحال ةمچرتل عم لالحل وه
ىل إأمئاد عوچرلاب ي صؤتو تامچرتل هذه ةقدنع اهتيلوئسم Cisco
Systems (رفوتم طبارل) ي لصلأل يزي لچن إل دن تسمل