

نم آلا ةي امحل راج دي دهت ةي امح ةي قرت ةي امحل راج زاهج ري دم مادخت ساب

تايوت حمل

[ةمدقملا](#)

[ةيساس الابل طتملا](#)

[تابل طتملا](#)

[ةمدخت سمل تانوكملا](#)

[ةيساس ا تامول عم](#)

[عدبل لالبق](#)

[نيوك تلبا](#)

[ةحصلا نم ققحتلبا](#)

ةمدقملا

Cisco نم (FTD) نم آلا ةي امحل راج دي دهت دض عافدلا ةي قرتل الاثم دنت سمل اذه فصي (FDM). ةي امحل راج زاهج ري دم مادخت ساب

ةيساس الابل طتملا

تابل طتملا

ةي لالتل تاعوضوملا ةفرعمب Cisco ي صوت

- ليلدلا اذهل ةصاخ تابل طتم دجوت ال

ةمدخت سمل تانوكملا

ةي لالتل ةي داملا تانوكملا وجم اربل تارادصل ال دنت سمل اذه في ةدراول تامول عملا دنت ست

- Cisco Firepower 4125 رادصل ال FTD لغشي يذلا

ةصاخ ةي لمعم ةئي ب في ةدوجوملا ةزهجال نم دنت سمل اذه في ةدراول تامول عملا ءاشن ا مت ت ناك اذا. (يضا رتفا) حوسمم نيوك تلب دنت سمل اذه في ةمدخت سمل ةزهجال عي مج ت ادب رم ايل لم تحملا ري ثاتلل كم هف نم دكأتف، ليغش تلبا دي ق ك تكبش

ةيساس ا تامول عم

دنت سمل اذهل ةصاخلا تابل طتملا نمضتت

- FTD ةرادب صاخلا IP ب لاصتالا
- Cisco Portal جم انربل نم (rel.tar) FTD ةي قرت ةمزح لي زنت مت

ةزهأالآىلع موعدم اذه ةيقرتلآءارآ:


- ةيلآملا ةرادالآ مآءآآسااب هنيوكآ مآ FTD آمانرب لآشآ Cisco Firepower آذومن آى

ءءبالآلق

1. اهليلزنآو FTD آانآوكآ نم ةآطاآآءآ ةآسن ءاشنآ.
2. فءهالآ راءصالآ [ةيقرتلآ راسم ءآص](#) نم ققآآ.
3. [Cisco Software Central](#) نم ةيقرتلآ ءمآ لآزنآ.
4. ءءاعآ مآآ آآلآ آافللملا مآظنلآ ربتآآ. ةيقرتلآ فلم ةآمسآ ءءاعآب مآآ ال ءآلآص رآآ هآآمسآ.
5. رورملا ءآرآآب بسبب ةيقرتلآ ءارآال ءناآص ءذفان ءلوءآب مآ.


نآوكآلآ

FTD ءرادآب صآآالآ IP مآءآآسااب ةآمآلآ راءآ ءزهآ رآدم آلآ لولآلآ لآآسآب مآ 1. ءوطآلآ




© 2015-2023 Cisco Systems, Inc. Cisco, Cisco Systems and Cisco Systems logo are registered trademarks of Cisco Systems, Inc. This product contains some software licensed under the "GNU Lesser General Public License, versions: 2, 2.1 and 3" provided with ABSOLUTELY NO WARRANTY under the terms of "GNU Lesser General Public License, version 2.0, version 2.1 and version 3.0".

ةآمآلآ راءآ ءزهآ ءرادآ تامولعم ءآول آىف نآوكآلآ ضرع آلآ رقنا 2. ءوطآلآ



تثبيت الة موزج ليمحتل ماطن الة يقرت مسق نمض ضارعت سا رزى لى عرقنا 3. ةوطخل



ليمحتل اءناثا كرحتم مسرر ضرعب BROWSE موقيس ،ةيقرت الة موزج ليمحتل درجمب :ريذحت
 ليمحتل الة لى مع يهتنت لى تح بيولا ةحفص شيذحتب مقن ال . فللمل

للمحتل الة مدقت ةحفص لى لى لى لى

اديكأت بلطت ةقثب نم ةذفان روهظ نم ليحتللا ةي لمع يهتنت نأ درجمب 4. ةوطخل

✍ ةلاح يف ليحتللا ىلع ةرشابم ةيقرتلا لىغشت راىخ نم ققحتلا كنكمي: ةظحالم دادعتسالا صحف زواجتيس اذه نأ ظحال نكلو، ةيقرتلا لىغشت ةرشابم ةعباتملا يف كتبغر لشف ثودح عنمت يتلا ةيقرتلا ىلع تاضراعلا لوح ىورفوي نأ نكمي ذللا.

نم قبسمل ققحتلا ءارجل ةيقرتلا ةيزهاج نم ققحتلا لىغشت قوف رقنا 5. ةوطخل
 ةيقرتلا لشف ثودح عنمل ةيقرتلا

Firewall Device Manager

Monitoring Policies Objects **Device: firepower**

admin Administrator

Device Summary

Updates

Geolocation 2022-05-11-103
Latest Update on 18 Jul 2023

Configure
Set recurring updates

[UPDATE FROM CLOUD](#)

VDB 353.0
Latest Update on 18 Jul 2023

Configure
Set recurring updates

[UPDATE FROM CLOUD](#)

Security Intelligence Feeds

Configure
Set recurring updates

[UPDATE FROM CLOUD](#)

System Upgrade
Current version threat defense: 7.2.3-77 Current version FXOS: 2.13(0.212)

Important
Make sure the threat defense version is compatible with the FXOS version.
[Learn more](#)

File: **Cisco_FTD_SSP_Upgrade-7.2.4-165.s...** 19 Jul 2023 11:49 AM [Replace file](#)

Upgrade to: **7.2.4-165**

Readiness Check: **Not Performed Yet** [Run Upgrade Readiness Check](#)

[UPGRADE NOW](#) **Reboot required**

Intrusion Rule 20220511-1540
Latest Update on 18 Jul 2023

Configure
Set recurring updates

[UPDATE FROM CLOUD](#)

Snort
Inspection Engine: 3.1.21.100-7 [Downgrade to 2.0](#)
Snort is the main inspection engine in Secure Firewall Threat Defense. It is used for intrusion and file policy analysis, SSL decryption, and layer 7 inspection.
[See more](#)

مهمه المة قق حانج نب دادعت سال ص ح ف ا ه ت ن ا م ق ق ح ت ل ا ك ن ك م ي :ة ط ح ا ل م

ح ح ا ن ل ا دادعت سال ص ح ف ا ه ت ن ا م ق ق ح ت ل ا ك ن ك م ي :ة ط ح ا ل م

Firewall Device Manager

Monitoring Policies Objects **Device: firepower**

admin Administrator

Device Summary

Updates

Geolocation 2022-05-11-103
Latest Update on 18 Jul 2023

Configure
Set recurring updates

[UPDATE FROM CLOUD](#)

VDB 353.0
Latest Update on 18 Jul 2023

Configure
Set recurring updates

[UPDATE FROM CLOUD](#)

Security Intelligence Feeds

Configure
Set recurring updates

[UPDATE FROM CLOUD](#)

System Upgrade
Current version threat defense: 7.2.3-77 Current version FXOS: 2.13(0.212)

Important
Make sure the threat defense version is compatible with the FXOS version.
[Learn more](#)

File: **Cisco_FTD_SSP_Upgrade-7.2.4-165.s...** 19 Jul 2023 11:49 AM [Replace file](#)

Upgrade to: **7.2.4-165**

Readiness Check: **Precheck Success** [Run Upgrade Readiness Check](#)

[UPGRADE NOW](#) **Reboot required**

Intrusion Rule 20220511-1540
Latest Update on 18 Jul 2023

Configure
Set recurring updates

[UPDATE FROM CLOUD](#)

Snort
Inspection Engine: 3.1.21.100-7 [Downgrade to 2.0](#)
Snort is the main inspection engine in Secure Firewall Threat Defense. It is used for intrusion and file policy analysis, SSL decryption, and layer 7 inspection.
[See more](#)

Task List

1 total 0 running 1 completed 0 failures [Delete all finished tasks](#)

Name	Start Time	End Time	Status	Actions
Upgrade Readiness	19 Jul 2023 11:52 AM	19 Jul 2023 11:54 AM	Upgrade Readiness Check Completed Successfully	

ح ح ا ر ب ل ا ة ق ق ر ت ة ع ب ا ت م ل ن ا ل ا ة ق ق ر ت ل ا ر ز ل ع ر ق ن ا 6 ة و ط خ ل ا


The screenshot shows the 'System Upgrade' section in the Firewalls Device Manager. It displays the current version (7.2.3-77) and the target version (7.2.4-165). A red box highlights the 'UPGRADE NOW' button, with a red arrow pointing to it from the left.

ةقورتلا ةعبات مل ةعبات م دح ،قث بنملا راطإلا يف 7. ةوطخلا


The screenshot shows a 'Confirm System Upgrade' dialog box. It contains instructions for starting the upgrade and a section for 'UPGRADE OPTIONS' with a checked option for 'Automatically cancel on upgrade failure and roll back to the previous version'. The 'CONTINUE' button is highlighted with a red box and a red arrow pointing to it from the right.

اذهب ظفتحت نأ حرتقملا نمو ،يضارتفا لكشب عجارتلا راخي نيكمتم تي :ةظالم
ةقورتلا يف ةلكشم دوجو ةلاح يف ةقورت نيوكت يإ عاچرال راخإلا

ةقورتلا مدقت ضرع اهيف متيس ةحفص لإ كهيجوت ةداعإ متت 8. ةوطخلا




تم دقت لة ة حف صل ل ل ا ثم



© 2015-2023 Cisco Systems, Inc. Cisco, Cisco Systems and Cisco Systems logo are registered trademarks of Cisco Systems, Inc.
This product contains some software licensed under the "GNU Lesser General Public License, versions: 2, 2.1 and 3" provided with ABSOLUTELY NO WARRANTY under the terms of "GNU Lesser General Public License, [version 2](#), [version 2.1](#) and [version 3](#)".

ليجست ة شاش لة ة دوع لل ة ة قرت لة ل ا م ت ك ة د ب ة ا ه ن ة ز ل ا ق و ف ر ق ن ا 9 ة و ط خ ل ا


لوخدلا:



© 2015-2023 Cisco Systems, Inc. Cisco, Cisco Systems and Cisco Systems logo are registered trademarks of Cisco Systems, Inc.
This product contains some software licensed under the "GNU Lesser General Public License, versions: 2, 2.1 and 3" provided with ABSOLUTELY NO WARRANTY under the terms of "GNU Lesser General Public License, version 2.0, version 2.1 and version 3".

ةحصلال نم ققحتلال

نم ققحتلل "FirePOWER" ةزهجأ ةرادا" ىلإ لوخدلا لىجست كنكمي، ةيقرتلا ةاهتنا درجمب ةمالة رظنلا تامولعم ةحول ىلع كلذ ضرع متي و، ىلجال رادصإلا ةحص:



تاوطلال مادختسا كنكمي، (رم اوألا رطس ةهجاو) CLI ربع ةيقرتلا ةحص نم ققحتلال ةارجإل

تعليمات:

- i. بـ FTD صاخاللة راداللة IP ناونع مادختساب SSH ةسلج عاشنإ.
- ii. كـب صاخاللة لكـيـهـلـا يـلـع يـلـحـالـا رادصلإا نم ققحتلل show version رمألا مدختسأ.

تحت قملنا عارجالا يلع للاثم:

```
Copyright 2004-2023, Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.
Cisco is a registered trademark of Cisco Systems, Inc.
All other trademarks are property of their respective owners.

Cisco Firepower Extensible Operating System (FX-OS) v2.12.0 (build 499)
Cisco Firepower 4125 Threat Defense v7.2.4 (build 165)

> show version
-----[ firepower ]-----
Model                : Cisco Firepower 4125 Threat Defense (76) Version 7.2.4 (Build 165)
UUID                 : e55a326e-25cd-11ee-b261-8d0ffe6dde59
LSP version          : lsp-rel-20220511-1540
VDB version          : 353
-----
> █
```

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نمة ومة مادختساب دن تسمل اذة Cisco تمةرت
ملاعلاء انء عمة ف نمة دختسمل معد ى وتحم مة دقتل ةر شبل او
امك ة قة قة دنوك تنل ةللأل ةمچرت لصف أن ةظحال مة چرئ. ةصاخلا مة تغلب
Cisco ةلخت. فرتحم مچرت مة دقئ ةل ةل ةفارتحال ةمچرتل عم لالحا وه
ىل إأمءاد عوچرلاب ىصؤت و تامچرتل هذه ةق دن ع اهتئل وئسم Cisco
Systems (رفوتم طبارلا) ىلصلأل ىزئلچنلإل دن تسمل