

نم لامعألا تامولعم ةحول عم ةلودجملا تاءارجإلا Cisco

فدهلا

2.3.0 رادصلإلا مادختساب تاءارجإلا ةلودج ةيفيك حيصوت وه دننتمسلا اذه نم فدهلا Cisco Business Dashboard (CBD) نم.

ةمدقملا

اهترادإو Cisco لامعأ ةكبش ةبقارم ىلع كدعاست يتلا تاودألا CBD رفوي لامعألا ةزهجأ عيمج نيوكتب كل حمسي و ايئاقلت كتكبش CBD فشتكف لوصول طاقنو تاهجوملاو تالوحملا لثم اهتبقارم و Cisco نم ةمومدملا ةيكلساللا.

وأ زاهجلا يوتسم ىلع تاءارجإلا ةلودج ةينكما CBD نم 2.3.0 رادصلإلا فيضي يلي ام كلذ لمشي و. ةكبشلا

- زاهج ليغشت ةداعإ
- زاهج نيوكتل يطايتحالاحسنلا
- زاهج نيوكت ةداعتسا
- زاهجلل ةتباتلالجماربللا ةيقرت
- ليغشتلا ديقي زاهج نيوكت ظفح
- لصتملا ريغ زاهجال فذح
- ةذفانلا ريغت

!ءارقلا ىلع اومواد، ديزملا ةفرعلم

جماربل رادصلإ | قيبتلل ةلباقلا ةزهجألا

- Cisco | 2.3.0 نم لامعألا تامولعم ةحول

تايوتحملا لودج

- [ةكبشلا يوتسم ىلع تاءارجإلا ةلودج](#)
- [زاهجلا يوتسم ىلع تاءارجإلا ةلودج](#)
- [لودجلا فيرعت فلم](#)
- [فئاظولا ضرع](#)
- [ذفانلا ريغتلا ةرادا](#)
- [ةسسؤملا ريغتلا ةذفان ليديعت](#)
- [ةكبشلا ريغتلا ةذفان ليديعت](#)


ةكبشلا يوتسم ىلع تاءارجإلا ةلودج

1 ةوطخال

CBD (UI) ةرادإ مدختسم ةهجاو ىلإ لوخدلا لجس


2 ةوطخال

ةكبشلا ىلإ لقتنا



3 ةوطخال


ةنوقيأ قوف رقنلاب ةديج ةكبش ءاشنإب مق وأ ةمئاقلا نم ةكبش ىلع رقنا دئاز



1. عرفلا رايخإ متي، لاثملا اذه يف

4 ةوطخال

م تي، لاثملا اذه يف. ةلدسنملا ةمئاقلا نم ارايخ رتخاو ةكبشلا تايلمع ىلع رقنا يطايتحال خسنلا ةكبش نيوكت ديحت



5 ةوطخال

لودجال ددح

Backup Configuration



Add a note to this backup

Schedule

Ok

Cancel

6 ةوطخال

يوعوبسأ دي دحت متي، لاثملا اذه يف. ةلدسنملا ةمئاقلا نم راركت ةرتف رتخأ

Schedule

Recurrence

Weekly

Only Once

Daily

Timezone

Weekly

Start at

Monthly

Quarterly

Annually

Each Change Window

7 ةوطخال

هل ةرواجملا رايتخالالا ةناخ دي دحت لالخنم لضملا مويلا رتخأ

Schedule

Recurrence

Weekly

Mon Tue Wed Thur Fri Sat Sun

8 ةوطخلال

ددحملال تقولال يف ادبلال لخدأ.

Timezone

UTC-05:00

Start at

10 : 30

9 ةوطخلال

ةلدسنملال ةمئاقلال نم اءاتنالال تقورايل خرتأ.

End

Never

Never

After

On

Backup Configuration

10 ةوطخلال

يطايلتجالال خسنلال نيوكت ل قح يف افصول لخدأ.

Backup Configuration

Backup branch 1

11 ةوطخلال

ظفح ةقطقط.

Backup Configuration

Backup branch 1


Save

Cancel

زاهجال يوتسم يل ع تاءارجال ةلودج


1 ةوطخال

هجوم دي دحت متي، لاثملا اذه في. طاطخمال طاطخم نم ازاهج ددح.




2 ةوطخال

تاءارج | بيوبتلا ةمالة ددح.



3 ةوطخال

خسنلا نيوكت دي دحت متي، لاثملا اذه في. هتلودج ديرت يذلا رايلخال رتخأ. يطايلتالال.



4 ةوطخال

ةلودج ةقطقط.

Add a note to this backup

Schedule

Ok

Cancel

لودجلا فيرعت فلم

في اهبقعت متي و فئاظو اهنأ يلع CBD اهب موقت تاءارجا وأ ماهم يا إلى راشي و اهدب يتل فئاظول او مدختسمل اهدب يتل ماهملا ماهملا نمضتتو. لمعل زكرم وأ ايلاح اهذي فننت متي يتل ماهملا ةفاك فئاظول زكرم درسي. ايئاقلت ماظنلا ليصافتلا كلذ في امب، "ماهمل" بيوبتلا ةمالع في فيضامل في فتدح يتل تلمتكا دق ةمهمل تناك اذا ام وأ ةلجال او ةرثأتملا ةزهجال او ةفيظول عون لثم زكرم يوتحي، ايلاح ةخيبراتلا او ةذفنملا ماهملا راهظا إلى ةفاضل اب. حاجن ب لودجلا فيرعت تافلمل ةيناث بيوبت ةمالع يلع فئاظول.

قحال خيرات في اهتلودج تمت هنأل دعب ثدحت مل ةمهمل "لودجلا فيرعت فلم" لثمي، طقف ةدحاو ةرم اهليغشت متيس يتل ماهملا لودجلا فيرعت تافلمل نمضتت يرو ل كشب اهليغشتل اهفيرعت مت يتل ماهملا إلى ةفاضل اب.

ةيلاتلا تاوطخلل عبتا، فيرعت فلم ةلودجلا.

1 ةوطخلل

ةحفصل إلى اعأ في (فئاظول زكرم) ةيلمرلا ةعاسلا زمر قوف رقنا.



إذا كانت هناك شارة رقم موجودة على الرمز، فإنها تشير إلى العدد الإجمالي للمهام المنفذة حاليا.

2 ةوطخلل

فيرعتلا تافلمل ةلودج بيوبت ةمالع رتخأ.

☰ Cisco Business Dashboard

Jobs [Schedule Profiles](#)

ةلودجمل تاءارجال جاردا متيس.

Jobs Schedule Profiles

Job Type	Organization	Network/Device	Last Run	Next Run	Recurrence	Ends	Created By	Create Time	Actions
Reboot device	Krakow	Switch30655E	Apr 29 2021 11:09:43 UTC-05:00		Only Once		admin	Apr 29 2021 05:10:04 UTC-05:00	
Reboot device	Krakow	Switch3045D9	Apr 29 2021 09:11:43 UTC-05:00		Only Once		admin	Apr 29 2021 04:11:59 UTC-05:00	
Backup configuration for device	Krakow	Switch3045D9	Apr 29 2021 08:06:43 UTC-05:00		Only Once		admin	Apr 29 2021 03:07:25 UTC-05:00	
Backup configuration for device	Default	Branch_1	Apr 17 2021 00:00:49 UTC-05:00		Weekly (Saturday)	After 4 occurrence	admin	Mar 23 2021 16:41:54 UTC-05:00	

1 - 4 / 4

3 ةوطخال

دئاز ةنوقيا لى لى رونا ، ديدج لودج صيصخت فلم ءاشنال

Jobs Schedule Profiles

All Organizations

Job Type Organization

4 ةوطخال

ةفدهتسم تاكبش وا ةزهجاو ، ةسسؤم ، ةمهه عون دح ، ةمهه لى صرافت مسق يف

Job Detail

Job Type: Reboot device

Organization: Lab

Network/Device: Network Device

Device: routerA0CE...

يعتمد خيار الشبكة/الجهاز على نوع الوظيفة المحدد.

5 ةوطخال

ماهمل ةبسنلاب . ةمهه لى ادب تقو دحو راركت ةرتف دح ، لودج لى مسق يف ةمهه لى هتنت نأ بجي ىتم اضيا دح ، ةرركت لى

Schedule

Recurrence: Only Once

Start at: Next change window + 0 minutes

May 12 2021 13:23

6 ةوطخال

ظفح ةقطقط

[Schedule Profiles](#) > New Schedule Profile

Job Detail

Job Type: Reboot device

Organization: Lab

Network/Device: Network Device

Device: routerA0CE... x

Schedule

Recurrence: Only Once

Start at: Next change window + 0 minutes
 May 12 2021 13:23

7 ة و ط خ ل ا

ة ن و ق ي أ ق و ف ر ق ن ا و ة ف ي ط و ل ا ع و ن ف ي ر ع ت ب م ق ، د و ج و م ل و د ج ف ي ر ع ت ف ل م ر ي ر ح ت ل
 ت ا ء ا ر ج ا ل ا ن م ض ر ي ر ح ت ل ا

Jobs [Schedule Profiles](#)

Job Type	Organization	Network/Device	Last Run	Next Run	Recurrence	Ends	Created By	Create Time	Actions
<input checked="" type="checkbox"/> Reboot device	Krakow	Switch30655E	Apr 29 2021 11:09:43 UTC-05:00		Only Once		admin	Apr 29 2021 05:10:04 UTC-05:00	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Reboot device	Krakow	Switch3045D9	Apr 29 2021 09:11:43 UTC-05:00		Only Once		admin	Apr 29 2021 04:11:59 UTC-05:00	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Backup configuration for device	Krakow	Switch3045D9	Apr 29 2021 08:06:43 UTC-05:00		Only Once		admin	Apr 29 2021 03:07:25 UTC-05:00	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Backup configuration for device	Default	Branch.1	Apr 17 2021 00:00:49 UTC-05:00		Weekly (Saturday)	After 4 occurrence	admin	Mar 23 2021 16:41:54 UTC-05:00	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

1-4 / 4

لا يمكنك تغيير نوع المهمة لملف التعريف.

8 ة و ط خ ل ا

ة ن و ق ي أ ر ق ن ا و ه ت ل ا ز ا د ي ر ت ي ذ ل ا ص ي ص خ ت ل ا ف ل م ف ي ر ع ت ب م ق ، ة م ه م ع و ن ف ذ ج ل
 ت ا ء ا ر ج ا ل ا ت ح ت ف ذ ج ل ا

Jobs [Schedule Profiles](#)

Job Type	Organization	Network/Device	Last Run	Next Run	Recurrence	Ends	Created By	Create Time	Actions
<input checked="" type="checkbox"/> Reboot device	Krakow	Switch30655E	Apr 29 2021 11:09:43 UTC-05:00		Only Once		admin	Apr 29 2021 05:10:04 UTC-05:00	
<input type="checkbox"/> Reboot device	Krakow	Switch3045D9	Apr 29 2021 09:11:43 UTC-05:00		Only Once		admin	Apr 29 2021 04:11:59 UTC-05:00	
<input type="checkbox"/> Backup configuration for device	Krakow	Switch3045D9	Apr 29 2021 08:06:43 UTC-05:00		Only Once		admin	Apr 29 2021 03:07:25 UTC-05:00	
<input type="checkbox"/> Backup configuration for device	Default	Branch_1	Apr 17 2021 00:00:49 UTC-05:00		Weekly (Saturday)	After 4 occurrence	admin	Mar 23 2021 16:41:54 UTC-05:00	

1 - 4 / 4

فئاطولا ضرع

لوجودلاب ةقلعتما ماملا ةيؤر فئاطولا ضرع زمر كل حيتي

Jobs [Schedule Profiles](#)

Job Type	Organization	Network/Device	Last Run	Next Run	Recurrence	Ends	Created By	Create Time	Actions
<input type="checkbox"/> Reboot device	Krakow	Switch30655E	Apr 29 2021 11:09:43 UTC-05:00		Only Once		admin	Apr 29 2021 05:10:04 UTC-05:00	
<input type="checkbox"/> Reboot device	Krakow	Switch3045D9	Apr 29 2021 09:11:43 UTC-05:00		Only Once		admin	Apr 29 2021 04:11:59 UTC-05:00	
<input type="checkbox"/> Backup configuration for device	Krakow	Switch3045D9	Apr 29 2021 08:06:43 UTC-05:00		Only Once		admin	Apr 29 2021 03:07:25 UTC-05:00	
<input type="checkbox"/> Backup configuration for device	Default	Branch_1	Apr 17 2021 00:00:49 UTC-05:00		Weekly (Saturday)	After 4 occurrence	admin	Mar 23 2021 16:41:54 UTC-05:00	

فلمب ةنرتقملا فئاطولا راهظال فئاطو بيوبتلا ةمالع ىلإ تالوحملا ضرع ددحم ةمهم عون قوف رقنا، ةيفاضا لىصافت ةدهاشمل. طقف اذه فيرعتلا

Summary: Succeeded 2470 Warning 12 Failed 323

Job Type	Organization	Status	Created By	Schedule Profile	Summary	Create Time	End Time
Backup configuration for device	Default	Failed	admin	Weekly	<div style="width: 100%; height: 10px; background: linear-gradient(to right, green 90%, red 10%);"></div>	Apr 17 2021 00:00:50	Apr 17 2021 00:01:13
Backup configuration for device	Default	Failed	admin	Weekly	<div style="width: 100%; height: 10px; background: linear-gradient(to right, green 90%, red 10%);"></div>	Apr 10 2021 00:00:56	Apr 10 2021 00:01:17
Backup configuration for device	Default	Failed	admin	Weekly	<div style="width: 100%; height: 10px; background: linear-gradient(to right, green 90%, red 10%);"></div>	Apr 3 2021 00:00:45	Apr 3 2021 00:01:09
Backup configuration for device	Default	Failed	admin	Weekly	<div style="width: 100%; height: 10px; background: linear-gradient(to right, green 90%, red 10%);"></div>	Mar 27 2021 00:00:49	Mar 27 2021 00:01:24

حاجنب ةقلعتما تانايبلا نم ديزم ىلع عالطالل لىصافتلا ضرع قوف رقنا اهلسف وأ ةمهمل.

Summary:

Step Type	Data	Device or Network	Operation	Status	Result	Create Time	End Time
Backup	View detail	switch0294f9	Action	Succeeded		Apr 17 2021 00:00:50	Apr 17 2021 00:00:58
Backup	View detail	switchbe5a04	Action	Succeeded		Apr 17 2021 00:00:50	Apr 17 2021 00:00:58
Backup	View detail	AP6C41.0E22.009C	Action	Succeeded		Apr 17 2021 00:00:50	Apr 17 2021 00:01:13
Backup	View detail	router4518A2	Action	Failed	Invalid credential	Apr 17 2021 00:00:50	Apr 17 2021 00:00:53
Backup	View detail	switch127a4f	Action	Succeeded		Apr 17 2021 00:00:50	Apr 17 2021 00:01:08
Backup	View detail	switchbf1705	Action	Succeeded		Apr 17 2021 00:00:50	Apr 17 2021 00:00:59

View step data ✕

```
url: "/controller/api/v/nodes/c16b16c2-5a65-4efc-bfec-899e4e642e0f/running-config"
comment: "Backup branch 1"
```

ذفاونلا في ريغتلا ةرادا

ريثأتلا نود تاءارجال ذيفنتل اهمادختسا نكمي ةينمز تارتف يه تاراطال ريغت في لمعلا تاعاس جراخ ثدحي هئأ ةداع ريغتلا راطا فرعي. نيمدختسملا ىلع تقوي ىلع هنييعت نكمي نكلو لىلل اءنثأ في وأ عوبسالا ةياهن ةلطف ةمظنملا تابلطم بساني.

ثدجيل CBD في يضارتفا لكشب هنييعت متي وركتم لىصاف وه ريغتلا راطا ريغت فيرعت نكمي. ص 3:00 و احابص 2:00 ةعاسلا نيبدحال موي عوبسالا لك

ةكبشلا ىوتسم ىلع وأ ةسسؤملا ىوتسم ىلع اما ذفانلا

ةسسؤملا رييغتلا ذفان ليدعت

يلي امب مق ،ةسسؤملا رييغتلا ذفان ليدعتل

1 ةوطخلا

تاسسؤملا > ةرادلا ىلا لقتنا

2 ةوطخلا

اهب ةصاخلا ةسسؤملا تامولعمل ضرعل ةبولطملا ةسسؤملا قوف رقنا

Organizations

+ ✎ 🗑️ ↻

^ Name

- Default 🇵🇸
- Krakow
- Lab
- New Org

يضا رتفاللا دي دحت متي ،لا ثمل اذ ه ي ف

3 ةوطخلا

ذفانلا صخلم رييغتلا ةرواجملا ريحنت ةنوقيأ ىلع رقنا

Change Window Summary

Occurs every Sunday at 02:00 

Change Window Duration

1



Hours ▾

4 ةوطخلا

راطلا رييغت ه ي ف ث دحي ي ذلا ددرتلا رييغت كل حيتي امم ةقثب نم ذفان حتفت
ةنمزللا ةقطنملا دي دحت لال خ نم و . ذفانلا ه ي ف أدبت نأ بجي ي ذلا تقولا ومويلا و
نم للقت ي تلال ةسسؤملا يلحم تقوك ءدبلا تقو دي دحت كنكمي ، ةبسانملا
ظفح قوف رقنا ، تاثير دحتلا لامتك دن ع . أطخلا ثودح ةيلامتحأ

1

Recurrence: Weekly

Mon Tue Wed Thur Fri Sat Sun

Timezone: UTC+08:00

Start at: 02 : 00

2

Save

5 ةوطخال

وأقئاق د ي ف رييغت ةذفان دي دحت م تي دق . رييغت لل ةذفان ةدم نييغت اضيأ بجي لقالا يل ع ةقيقد 30 اهلوط نو كي نا بجيو تاعاس .

Change Window Duration

1



Hours

6 ةوطخال

رمأل اءغل قوف رونا ، تارييغت ي ل هاجت ل . طفح ةق طوط

Save


Cancel

ةكبش ل رييغت لل ةذفان لي دعت

ةسسؤملل رييغت لل ةذفان نع ةفلتخم ةنيعم ةكبش ل رييغت ةذفان نييغت ل : يلي ام ب مق


1 ةوطخال

ةكبش ل ا ل ل قتنا



2 ةوطخال

ةحول ي ف تاداع ا قوف رونا و اهل ي دعت م تي س ي ت ل ةكبش ل ل را ي ت خالا ةنا خ ددح رهظت ي ت ل ةكبش ل ا تامولعم



3 ةوطخال


ةكبشلا مسا راجب راسيلا ىلعأ يف دوجوملا ريحت زمر ىلع رونا

[Networks](#) > Branch 1



4 ةوطخال


ةسسؤملا ريغت مادختسا رايخالالا ةناخ ديحت ءاغلإب مق ،ةذفان ريغت تحت



يجب تحديد هذا المربع إذا كنت تريد تكوين شبكة لاستخدام نافذة تغيير المؤسسة.

5 ةوطخال

ةذفانلا صخلم ريغتلا ةرواجملا ريحت ةنوقيأ ىلع رونا



راطإلا ريغت هي ف شدي يذلا ددرتلا ريغت كل جي تي امم ةقثب نم ةذفان حتفت
ةينمزللا ةقطنملا ديحت لالخنم. ةذفانلا هي ف أدبت نا بجي يذلا تقولا ومويلاو
نم للقت يتلا ةسسؤملا يلحم تقوك ءدبلا تقو ديحت كنكمي ،ةبسانملا
قالغال طفح قوف رونا ،كب ةصاخلا تاثير ديحتلا لامتك دنع .أطخال ثودح ةيلامتحأ
قثب نملا راطإلا

Recurrence

Weekly

 Mon Tue Wed Thur Fri Sat Sun

Timezone

UTC+08:00

Start at

02

: 00

2

Save

6 ةوطخلا

وأقئاق د ي ف رييغت ةذفان دي دحت متي دق. رييغتلا ةذفان ةدم نييغت اضيأ بجي لقالا يلع ةقيقد 30 اهلوط نوكي نا بجيو تاعاس.

Change Window Duration

1



Hours

7 ةوطخلا

يا لهاجتل. قفاوم قوف رقنا، اهب تمق يثلا تاريخيغتلا نع ايضار نوكت امدنع "رمالاءاغلا" قوف رقنا، تاريخيغت.

Branch 1

Name

Branch 1

Description

Organization

Default

Default Device Group

Default

Change Window

 Use Organization Change Window

Change Window Summary

Occurs every Sunday at 02:00

Change Window Duration

1



Hours

Ok

Cancel

زارقلا

نآلا عتمتسا CBD مادختساب كتكېش يف تاءارجإلا ةلودج مت! اهتلعف دقل
كتاكېش وكتزهجأ ةرادإ اهللخ نم كنكمي يتلا ةلوهسلاب

ةمچرتل هذه ل و ح

ةلأل تاي نقتل ن م ة و مچ م ادخت ساب دن تسم ل ا ذه Cisco ت مچرت
م ل ا ل اء ان ا ع مچ ي ف ن م دخت س م ل ل م عد و ت ح م م ي دقت ل ة ي ر ش ب ل و
امك ة ق ي ق د ن و ك ت ن ل ة ي ل ا ة مچرت ل ض ف ا ن ا ة ظ ح ال م ي ج ر ي . ة ص ا خ ل ا م ه ت غ ل ب
Cisco ي ل خ ت . ف ر ت ح م مچرت م ا ه م د ق ي ي ت ل ا ة ي ف ا ر ت ح ال ا ة مچرت ل ا ع م ل ا ح ل ا و ه
ي ل ا م اء ا د ع و ج ر ل ا ب ي ص و ت و ت ا مچرت ل ا هذه ة ق د ن ع ا ه ت ي ل و ئ س م Cisco
Systems (ر ف و ت م ط ب ا ر ل ا) ي ل ص ا ل ا ي ز ي ل ج ن ا ل ا دن ت س م ل ا