

RV110W ىلج DHCP نيوكت

فدهلا

رپع لاصتاللا ي ف نوبغري نيذلا ني فيضملل ليكشت لوكوتورب نم عون وه DHCP عزهجالا ىل، IP نيوانع لثم، ةكبشلا تاملعم مي لست نع لوؤسم DHCP مداخ. ةكبشلا ىلج زاهاج لك نيوكت مزليسي، DHCP نودب. اهلطت يتلا ةكبشلا ىلج ةدوجوملا ايودي ةكبشلا.

RV110W ىلج DHCP WAN تاداعل نيوكت ةيفيك حيصوت وه دنتسمللا اذه نم فدهلا.

قيبطتلل ةلباقلا عزهجالا

·زارطلا RV110W

DHCP نيوكت

WAN > ةكبش رتخأ، ةدعاسملا بيولا نيوكت ةادا ي ف 1. ةوطخلا

- يئاقلا نيوكتلا رتخأ، ت نرتنالا لاصتلا عون ةلدسنملا ةمئاقلا نم 2. ةوطخلا DHCP.

Internet Setup

Internet Connection Type: Automatic Configuration - DHCP

Optional Settings

Host Name: router1FE47D

Domain Name: domain.com

MTU: Auto Manual

Size: 1500 Bytes (Range: 576 - 1500, Default: 1500)

Save Cancel

ف. فيضملا مسا ل قح ي ف RV110W ل فيضملا مسا لخدا (ي راي تخا). 3. ةوطخلا

ىل ي طختلاب مقف، ةيراي تخالا تاداعللا نم ي نيوكت ي ف بغرت نكت مل اذا: **ةطخال** 7. ةوطخلا

Internet Setup

Internet Connection Type: Automatic Configuration - DHCP ▼

Optional Settings

Host Name: router1FE47D

Domain Name: domain.com

MTU: Auto Manual

Size: 1500 Bytes (Range: 576 - 1500, Default: 1500)

Save Cancel

لإكمال مسأله لفتح ملف كتيك بش لإكمال مسأله لخدأ. 4. ةوطخلال

Internet Setup

Internet Connection Type: Automatic Configuration - DHCP ▼

Optional Settings

Host Name: router1FE47D

Domain Name: domain.com

MTU: Auto Manual

Size: 1500 Bytes (Range: 576 - 1500, Default: 1500)

Save Cancel

وأ، ايئاقلة (MTU) لقلل لصلقألا دلأ ةدحو مچ طبضل لئاقلة قوف رقنا 5. ةوطخلال
(MTU) لقلل لصلقألا دلأ ةدحو مچ دلأ دلأ لئاقلة قوف رقنا

Internet Setup

Internet Connection Type: Automatic Configuration - DHCP

Optional Settings

Host Name: router1FE47D

Domain Name: domain.com

MTU: Auto Manual

Size: 1500 Bytes (Range: 576 - 1500, Default: 1500)

Save Cancel

مرحله لرح ف MTU مرح لاداب مق ،يودي ترقن اذا 6. ةوطخلا

Internet Setup

Internet Connection Type: Automatic Configuration - DHCP

Optional Settings

Host Name: router1FE47D

Domain Name: domain.com

MTU: Auto Manual

Size: 1500 Bytes (Range: 576 - 1500, Default: 1500)

Save Cancel

اهلهاجتل رمأل اءأل قوف رقنا و ،نويوكتلا تاريغيغت ظفحل ظفح قوف رقنا 7. ةوطخلا

ةمچرتل هذه ل و ح

ةلأل تاي نقتل ن م ة و مچ م ادخت ساب دن تسم ل ا اذ ه Cisco ت مچرت
م ل ا ل ا ا ن ا ع مچ ي ف ن ي م د خ ت س م ل ل م ع د ي و ت ح م م ي د ق ت ل ة ي ر ش ب ل و
ا م ك ة ق ي ق د ن و ك ت ن ل ة ل ا ة مچرت ل ض ف ا ن ا ة ظ ح ا ل م ي ج ر ي . ة ص ا خ ل ا م ه ت غ ل ب
Cisco ي ل خ ت . ف ر ت ح م مچرت م ا ه م د ق ي ي ت ل ا ة ي ف ا ر ت ح ا ل ا ة مچرت ل ا ع م ل ا ح ل ا و ه
ي ل ا م ا ة ا د ع و ج ر ل ا ب ي ص و ت و ت ا مچرت ل ا ه ذ ه ة ق د ن ع ا ه ت ي ل و ئ س م Cisco
Systems (ر ف و ت م ط ب ا ر ل ا) ي ل ص ا ل ا ي ز ي ل ج ن ا ل ا دن ت س م ل ا