

RV110W ىلج تباثلل IP نيوكت

فدهلا

رثكأ لاصتا ةينام كلذ رفوي .زاهجلا ىلج اتباثلل IP ناووع ةتباثلل IP ةنوع رفوي ةينام رطاخم اضيا قلخي هكولو ، ةكبشلل لخاد ةلوهس .

دادعلا ةيلمع ip wan يكي تاتاسا نكاس لكشي نأ فيك تنأ يدبي نأ ةقويثو اذه نم فدهلا ل RV110W لىلج .

قويبتلل ةلباقلا ةزهجالا

·زارطلال RV110W

تباثلل IP نيوكت

WAN > ةكبش رتخأ ، ةدعاسملا بيولل نيوكت ةادأ في 1. ةوطخلل

Internet Setup

Internet Connection Type: Static IP

Static IP Settings

Internet IP Address: . . . (Hint: 192.168.100.100)

Subnet Mask: . . . (Hint: 255.255.255.0)

Default Gateway: . . . (Hint: 192.168.100.1)

Static DNS 1: . . . (Hint: 1.2.3.4)

Static DNS 2: . . .

Optional Settings

Host Name:

Domain Name:

MTU: Auto Manual

Size: Bytes (Range: 576 - 1500, Default: 1500)

تنرتنالا لاصتا عون ل قح نمض تنرتنالا لاصتا عون ةلدسنملا ةمئاقلا نم 2. ةوطخلل ، تباثلل IP رتخأ ،

Internet Setup

Internet Connection Type:

Static IP Settings

Internet IP Address: . . . (Hint: 192.168.100.100)

Subnet Mask: . . . (Hint: 255.255.255.0)

Default Gateway: . . . (Hint: 192.168.100.1)

Static DNS 1: . . . (Hint: 1.2.3.4)

Static DNS 2: . . .

Optional Settings

Host Name:

Domain Name:

MTU: Auto Manual

Size: Bytes (Range: 576 - 1500, Default: 1500)

ءانيم WAN ل نم ناوعلا ، لاجم ناوع تنرتنإل ا في تلخد 3. ةوطخلا

Internet Setup

Internet Connection Type:

Static IP Settings

Internet IP Address: . . . (Hint: 192.168.100.100)

Subnet Mask: . . . (Hint: 255.255.255.0)

Default Gateway: . . . (Hint: 192.168.100.1)

Static DNS 1: . . . (Hint: 1.2.3.4)

Static DNS 2: . . .

Optional Settings

Host Name:

Domain Name:

MTU: Auto Manual

Size: Bytes (Range: 576 - 1500, Default: 1500)

WAN ذفنمل ةي عرفلال ةكبشلال عانق لخدأ، ةي عرفلال ةكبشلال عانق لقق يف 4. ةوطخلال

Internet Setup

Internet Connection Type:

Static IP Settings

Internet IP Address: . . . (Hint: 192.168.100.100)

Subnet Mask: . . . (Hint: 255.255.255.0)

Default Gateway: . . . (Hint: 192.168.100.1)

Static DNS 1: . . . (Hint: 1.2.3.4)

Static DNS 2: . . .

Optional Settings

Host Name:

Domain Name:

MTU: Auto Manual

Size: Bytes (Range: 576 - 1500, Default: 1500)

لخدم ري صقت ال نم ناوع ال، لاجم لخدم ري صقت ال في تلخد 5. ةوطخال

Internet Setup

Internet Connection Type:

Static IP Settings

Internet IP Address: . . . (Hint: 192.168.100.100)

Subnet Mask: . . . (Hint: 255.255.255.0)

Default Gateway: . . . (Hint: 192.168.100.1)

Static DNS 1: . . . (Hint: 1.2.3.4)

Static DNS 2: . . .

Optional Settings

Host Name:

Domain Name:

MTU: Auto Manual

Size: Bytes (Range: 576 - 1500, Default: 1500)

ي.س.أ.ل DNS مداخل صاخال IP ناوع لخدأ، تباثل *DNS 1* ل قح ي ف. 6 ةوطخال

Internet Setup

Internet Connection Type:

Static IP Settings

Internet IP Address: . . . (Hint: 192.168.100.100)

Subnet Mask: . . . (Hint: 255.255.255.0)

Default Gateway: . . . (Hint: 192.168.100.1)

Static DNS 1: . . . (Hint: 1.2.3.4)

Static DNS 2: . . .

Optional Settings

Host Name:

Domain Name:

MTU: Auto Manual

Size: Bytes (Range: 576 - 1500, Default: 1500)

Save

Cancel

يوناثل DNS مداخل صاخال IP ناووع لخدأ، تباثل DNS 2 لقق ي ف 7 ةوطخال

Internet Setup

Internet Connection Type:

Static IP Settings

Internet IP Address: . . . (Hint: 192.168.100.100)

Subnet Mask: . . . (Hint: 255.255.255.0)

Default Gateway: . . . (Hint: 192.168.100.1)

Static DNS 1: . . . (Hint: 1.2.3.4)

Static DNS 2: . . .

Optional Settings

Host Name:

Domain Name:

MTU: Auto Manual

Size: Bytes (Range: 576 - 1500, Default: 1500)

ف. فيض م ل م س ل ق ح ي ف RV110W ل فيض م ل م س ل خ د أ (ي ر ا ي ت خ ل ا). 8. ة و ط خ ل ا

س ل ل ي ط خ ت ل ا ب م ق ف ، ة ي ر ا ي ت خ ل ا ل ا ت ا د ا د ع ل ا ن م ي أ ن ي و ك ت ي ف ب غ ر ت ن ك ت م ل ا ذ ا : ة ط ح ا ل م
11. ة و ط خ ل ا

Internet Setup

Internet Connection Type:

Static IP Settings

Internet IP Address: . . . (Hint: 192.168.100.100)

Subnet Mask: . . . (Hint: 255.255.255.0)

Default Gateway: . . . (Hint: 192.168.100.1)

Static DNS 1: . . . (Hint: 1.2.3.4)

Static DNS 2: . . .

Optional Settings

Host Name:

Domain Name:

MTU: Auto Manual

Size: Bytes (Range: 576 - 1500, Default: 1500)

Save

Cancel

لإكمال مسأله لفتح يفت كتركبش لإجم مسأله لخدأ 9. ةوطخلا

Internet Setup

Internet Connection Type:

Static IP Settings

Internet IP Address: . . . (Hint: 192.168.100.100)

Subnet Mask: . . . (Hint: 255.255.255.0)

Default Gateway: . . . (Hint: 192.168.100.1)

Static DNS 1: . . . (Hint: 1.2.3.4)

Static DNS 2: . . .

Optional Settings

Host Name:

Domain Name:

MTU: Auto Manual

Size: Bytes (Range: 576 - 1500, Default: 1500)

طبضتل (MTU) لقنلل ىصقألا دحلا ةدحو مچح طبضل ىئاقلت قوف رقنا 10 ةوطخلا
لخاد (MTU) لقنلل ىصقألا دحلا ةدحو مچح دىدحتل ىودى قوف رقنا وأ، اىئاقلت مچحلا
(MTU) لقنلل ىصقألا دحلا ةدحو لحو

Internet Setup

Internet Connection Type:

Static IP Settings

Internet IP Address: . . . (Hint: 192.168.100.100)

Subnet Mask: . . . (Hint: 255.255.255.0)

Default Gateway: . . . (Hint: 192.168.100.1)

Static DNS 1: . . . (Hint: 1.2.3.4)

Static DNS 2: . . .

Optional Settings

Host Name:

Domain Name:

MTU: Auto Manual

Size: Bytes (Range: 576 - 1500, Default: 1500)

Save

Cancel

في (MTU) لقنل لى صقألا دحلا ةدحو مچح لخدأف، **يودي** قوف رقنلاب تمق اذا 11. ةوطخلا مچحلا لقح.

لهاجتل **رمألا ءاغلا** قوف رقنا وأ، نيوكتلا تاريغت ظفحل ظفح قوف رقنا 12. ةوطخلا تاريغتلا.

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نمة ومة مادختساب دن تسمل اذة Cisco تمةرت
ملاعلاء انء مء مء نء مء دختسمل معد و تمة مء دقتل ةر شبل او
امك ةق قء نوك ت نل ةللأل ةمچرت لصف أن ةظحال مء ءء. ةصاأل مء تءل ب
Cisco ةللخت. فرتمة مچرت مء دق ةل ةل ةل فارتحال ةمچرتل عم لاعل او
ىل إأمءءء وچرلاب ةصوء و تامةرتل هذه ةقء نء اهءل وئس م Cisco
Systems (رفوتم طبارل) ةل صأل ةل ءل ءنل دن تسمل